



Guide de l'utilisateur pour une passerelle de volume

AWS Storage Gateway



Version de l'API 2013-06-30

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Storage Gateway: Guide de l'utilisateur pour une passerelle de volume

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'une passerelle de volume ?	1
Fonctionnement d'une passerelle de volume	2
Passerelles de volume	2
Commencer avec AWS Storage Gateway	8
Inscrivez-vous pour AWS Storage Gateway	8
Création d'un utilisateur IAM doté de privilèges d'administrateur	9
Accès AWS Storage Gateway	11
Régions AWS compatibles avec Storage Gateway	11
Configuration requise pour Volume Gateway	13
Exigences en matière de matériel et de stockage	13
Configuration matérielle requise pour VMs	13
Exigences relatives aux types d'instances Amazon EC2	14
Besoins de stockage	14
Exigences pour le réseau et le pare-feu	15
Exigences relatives aux ports	16
Exigences en matière de mise en réseau et de pare-feu pour l'appliance matérielle	30
Accorder l'accès à la passerelle via la passerelle et les routeurs	33
Configuration d'un groupe de sécurité	36
Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte	37
Initiateurs iSCSI pris en charge	38
Utilisation de l'appliance matérielle	40
Configuration de votre appliance matérielle	41
Installation physique de votre appliance matérielle	43
Accès à la console de l'appliance matérielle	45
Configuration des paramètres réseau de l'appliance matérielle	46
Activation de votre appliance matérielle	48
Création d'une passerelle sur votre appliance matérielle	49
Configuration d'une adresse IP de passerelle sur l'appliance matérielle	50
Suppression du logiciel de passerelle de votre appliance matérielle	53
Suppression de votre appliance matérielle	54
Création de votre passerelle	56
Présentation - Activation de la passerelle	56
Configuration d'une passerelle	56
Connect à AWS	57

Vérifier et activer	57
Présentation - Configuration de la passerelle	57
Présentation - Ressources de stockage	57
Création d'une passerelle de volume	58
Configuration d'une passerelle de volume	58
Connectez votre Volume Gateway à AWS	59
Vérifier les paramètres et activer votre passerelle de volume	61
Configuration de votre passerelle de volume	61
Création d'un volume	64
Configurer l'authentification CHAP pour les volumes	66
Connecter vos volumes à votre client	67
Connexion à un client Microsoft Windows	67
Connexion à un client Red Hat Enterprise Linux	68
Initialisation et formatage de votre volume	69
Initialisation et formatage sous Windows	70
Initialisation et formatage sur RHEL	71
Tester votre passerelle	72
Sauvegarde de vos volumes	74
Utiliser Storage Gateway pour sauvegarder vos volumes	74
Utilisation AWS Backup pour sauvegarder vos volumes	74
Comment procéder ensuite ?	77
Dimensionnement du stockage de la passerelle de volume pour les charges de travail réelles	78
Activation d'une passerelle dans un cloud privé virtuel	80
Création d'une passerelle à l'aide d'un point de terminaison de VPC pour Storage Gateway	81
Gestion de la passerelle de volume	83
Modification des informations de la passerelle	85
Ajouter et étendre des volumes	86
Clonage d'un volume	86
Affichage de l'utilisation du volume	88
Supprimer des volumes de stockage	89
Déplacement de vos volumes vers une autre passerelle	90
Création d'un instantané de restauration	92
Modification d'un calendrier instantané	93
Suppression d'instantanés	94

Utilisation du AWS SDK pour Java	94
Utilisation du AWS SDK pour .NET	98
En utilisant le AWS Tools for Windows PowerShell	105
Comprendre les états des volumes et les transitions	107
Présentation des états d'un volume	108
Présentation des états d'un volume	112
Comprendre les transitions d'états des volumes mis en cache	113
Comprendre les transitions d'états des volumes stockés	116
Déplacement de vos données vers une nouvelle instance de passerelle	119
Déplacement de volumes stockés vers une nouvelle passerelle de volume stocké	119
Déplacement des volumes mis en cache vers une nouvelle machine virtuelle passerelle	122
Surveillance de Storage Gateway	127
Présentation des métriques de la passerelle	127
Dimensions des métriques de Storage Gateway	134
Surveillance du tampon de chargement	135
Surveillance du stockage de cache	138
Comprendre les CloudWatch alarmes	139
Création d' CloudWatch alarmes recommandées	141
Création d'une CloudWatch alarme personnalisée	142
Surveillance de votre Volume Gateway	144
Obtenir les journaux de santé de Volume Gateway	145
Utilisation d'Amazon CloudWatch Metrics	147
Mesure des performances entre votre application et la passerelle	148
Mesurer les performances entre votre passerelle et AWS	150
Comprendre les indicateurs de volume	154
Maintenance de votre passerelle	162
Gestion des disques locaux	162
Déterminer la quantité de stockage du disque local	163
Ajout de stockage de tampon de chargement ou de cache	167
Gestion de bande passante	168
Modification de la limitation de bande passante à l'aide de la console Storage Gateway	169
Planification de la limitation de bande passante	170
En utilisant le AWS SDK pour Java	172
En utilisant le AWS SDK pour .NET	174
En utilisant le AWS Tools for Windows PowerShell	176
Gestion des mises à jour de passerelle	177

Fréquence de mise à jour et comportement attendu	178
Activer ou désactiver les mises à jour de maintenance	179
Modifier le calendrier de la fenêtre de maintenance de la passerelle	180
Appliquer une mise à jour manuellement	181
Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle	182
Démarrage et arrêt d'une passerelle de volume	183
Suppression de votre passerelle et suppression de ressources	184
Suppression de la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway	184
Suppression de ressources à partir d'une passerelle déployée sur site	186
Suppression de ressources d'une passerelle déployée sur une Instance Amazon EC2	186
Exécution de tâches de maintenance à l'aide de la console locale	188
Accès à la console locale de la passerelle	188
Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM	189
Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi	189
Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V	190
Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle	191
Connexion à la console locale Volume Gateway	192
Configuration d'un SOCKS5 proxy pour votre passerelle sur site	193
Configuration de votre passerelle réseau	195
Test de la connectivité de votre passerelle à Internet	201
Exécution de commandes de passerelle de stockage dans la console locale pour une passerelle locale	202
Affichage de l'état des ressources système de la passerelle	205
Exécution des tâches sur la console locale EC2	206
Connexion à la console locale de la passerelle EC2	207
Configuration d'un proxy HTTP	208
Test de la connectivité réseau des passerelles	208
Affichage de l'état des ressources système de la passerelle	209
Exécution des commandes Storage Gateway sur la console locale	210
Performances et optimisation pour Volume Gateway	213
Optimisation des performances de la passerelle	213
Configuration recommandée	213
Ajouter des ressources à la passerelle	214
Optimiser les paramètres iSCSI	217
Ajouter des ressources à votre environnement d'application	218
Sécurité	219

Protection des données	220
Chiffrement des données	221
Configuration de l'authentification CHAP	222
Gestion de l'identité et des accès	224
Public ciblé	225
Authentification par des identités	225
Gestion de l'accès à l'aide de politiques	227
Comment AWS Storage Gateway fonctionne avec IAM	228
Exemples de politiques basées sur l'identité	234
Résolution des problèmes	237
Validation de conformité	239
Résilience	240
Sécurité de l'infrastructure	241
AWS Bonnes pratiques en matière de sécurité	242
Journalisation et surveillance	242
Informations sur Storage Gateway dans CloudTrail	243
Comprendre les entrées des fichiers journaux de Storage Gateway	244
Dépannage des problèmes de passerelle	247
Résolution des problèmes : problèmes de connexion à la passerelle	248
Vérifiez le pare-feu ou le proxy associé	248
Vérifiez s'il existe une inspection SSL ou approfondie des paquets en cours du trafic de votre passerelle	248
Vérifiez l'absence d'une panne de courant ou d'une défaillance matérielle sur l'hôte de l'hyperviseur	249
Vérifiez les problèmes liés à un disque de cache associé	249
Résolution des problèmes : problèmes d'activation de la passerelle	250
Résoudre les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison public	250
Résolvez les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison Amazon VPC	253
Résolvez les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison public et qu'il existe un point de terminaison VPC Storage Gateway dans le même VPC	258
Dépannage des problèmes de passerelle sur site	258
Activation Support pour aider à résoudre les problèmes de votre passerelle	263
Résolution des problèmes de configuration de Microsoft Hyper-V	264
Résolution des problèmes de passerelle Amazon EC2	269

L'activation de passerelle ne se produit pas au bout de quelques instants	270
Vous ne trouvez pas l'instance de passerelle EC2 dans la liste des instances	270
Impossible d'attacher un volume Amazon EBS à l'instance de passerelle EC2	271
Impossible d'attacher un initiateur à une cible de volume de la passerelle EC2	271
Message aucun disque disponible lorsque vous essayez d'ajouter des volumes de stockage	271
Comment supprimer un disque alloué en tant qu'espace de tampon de chargement pour réduire l'espace du tampon de chargement	271
Le débit vers ou depuis la passerelle EC2 tombe à zéro	271
Activation Support pour aider à résoudre les problèmes liés à la passerelle	272
Connexion à votre passerelle Amazon EC2 à l'aide de la Serial Console	274
Résolution des problèmes des appliances matérielles	274
Comment déterminer l'adresse IP du service	274
Effectuer une réinitialisation d'usine	274
Réaliser un redémarrage à distance	275
Obtenir l'assistance pour Dell iDRAC	275
Trouver le numéro de série de l'appliance matérielle	275
Obtenir le support des appliances matérielles	275
Résolution des problèmes de volume	276
La console indique que votre volume n'est pas configuré	277
La console indique que votre volume est irrécupérable	277
Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données .	277
La console indique que votre volume a l'état TRAVERSER	278
Vous voulez vérifier l'intégrité du volume et corriger les erreurs potentielles	279
La cible iSCSI de votre volume n'apparaît pas dans la console de gestion des disques de Windows	279
Vous voulez changer le nom cible iSCSI de votre volume	279
Votre instantané de volume planifié n'a pas eu lieu	279
Vous avez besoin de supprimer ou remplacer un disque défaillant	280
Le débit de votre application sur un volume est maintenant nul	280
Un disque de cache de votre passerelle rencontre une défaillance	281
Un instantané de volume a l'état EN ATTENTE depuis plus longtemps que prévu	281
Notifications d'intégrité relatives à la haute disponibilité	282
Résolution des problèmes de haute disponibilité	282
Notifications d'intégrité	282
Métriques	284

Bonnes pratiques	285
Bonnes pratiques : récupération de vos données	285
Récupération après l'arrêt inattendu d'une machine virtuelle	286
Récupération de données d'une passerelle ou d'une machine virtuelle défectueuse	286
Récupération des données d'un volume irrécupérable	287
Récupération des données d'un disque de cache défectueux	287
Récupération des données à partir d'un système de fichiers corrompu	288
Récupération de données à partir d'un centre de données inaccessible	289
Nettoyer les ressources inutilisées	290
Réduction de la quantité de stockage facturée sur un volume	290
Ressources supplémentaires	292
Configuration de l'hôte	293
Déployer un hôte Amazon EC2 par défaut pour Volume Gateway	294
Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway	296
Modifier les options de métadonnées de l'instance Amazon EC2	300
Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'heure de l'hôte KVM Hyper-V ou Linux ..	301
Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec VMware celle de l'hôte	302
Configuration de contrôleurs de disque paravirtualisés	303
Configuration des adaptateurs réseau pour votre passerelle	304
Utilisation VMware de la haute disponibilité avec Storage Gateway	309
Utilisation des ressources de stockage Volume Gateway	315
Suppression de disques de votre passerelle	316
Volumes EBS pour les passerelles EC2	317
Obtention de la clé d'activation	318
Linux (curl)	319
Linux (bash/zsh)	321
Microsoft Windows PowerShell	322
Utilisation de votre console locale	322
Connexion aux initiateurs iSCSI	324
Connexion à vos volumes depuis un client Windows	325
Connexion de volumes () à un client Linux	328
Personnalisation des paramètres iSCSI	330
Configuration de l'authentification CHAP	337
Utilisation Direct Connect avec Storage Gateway	342
Obtenir l'adresse IP de la passerelle	343
Obtention d'une adresse IP auprès d'un hôte Amazon EC2	344

IPv6 soutien	345
Comprendre les ressources et les ressources IDs	345
Travailler avec Resource IDs	346
Balisage des ressources	347
Utilisation des balises	347
Composants open source	349
Quotas	349
Quotas pour les volumes	350
Tailles des disques locaux recommandées pour votre passerelle	350
Référence d'API	352
En-têtes de requête obligatoires	352
Signature des requêtes	355
Exemple de calcul de signature	356
Réponses d'erreur	357
Exceptions	358
Codes d'erreur d'opération	360
Réponses d'erreur	380
Opérations	382
Historique de la documentation	383
Mises à jour antérieures	402
AL2 Migration vers AL2 023	424
Liens rapides et ressources	425
Référence de migration des versions de Gateway	425
Chronologie de la migration	425
Guides de migration	425
Support et surveillance	426
Questions fréquentes (FAQ)	426
Notes de mise à jour	427
.....	cdxxxviii

Qu'est-ce qu'une passerelle de volume ?

AWS Storage Gateway connecte une appliance logicielle sur site à un stockage basé sur le cloud afin de permettre une intégration fluide des fonctionnalités de sécurité des données entre votre environnement informatique sur site et l'infrastructure AWS de stockage. Vous pouvez utiliser le service pour stocker des données dans le cloud Amazon Web Services et profiter d'un stockage évolutif et économique qui vous aide à garantir la sécurité des données.

Vous pouvez déployer Storage Gateway sur site en tant qu'appliance de machine virtuelle exécutée sur VMware ESXi un hyperviseur KVM ou Microsoft Hyper-V, en tant qu'appliance matérielle ou en AWS tant qu'instance Amazon. EC2 Vous pouvez utiliser des passerelles hébergées sur EC2 des instances pour la reprise après sinistre, la mise en miroir des données et le stockage des applications hébergées sur Amazon. EC2

Pour découvrir le large éventail de cas d'utilisation qui AWS Storage Gateway permettent de le rendre possible, voir [AWS Storage Gateway](#). Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs, consultez [Tarification](#) sur la page de détails d' AWS Storage Gateway .

AWS Storage Gateway propose des solutions de stockage basées sur des fichiers (passerelle de FSx fichiers S3 et passerelle de fichiers), sur volume (passerelle de volume) et sur bande (passerelle de bande).

Ce guide de l'utilisateur fournit des informations relatives à Volume Gateway.

Volume Gateway fournit des volumes de stockage basés sur le cloud que vous pouvez monter en tant que périphériques iSCSI (Internet Small Computer System Interface) à partir de vos serveurs d'applications sur site.

Volume Gateway prend en charge les configurations de volume suivantes :

- Volumes mis en cache : vous stockez vos données dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et conservez en local une copie des sous-ensembles de données fréquemment consultés. Les volumes mis en cache offrent des économies considérables sur le stockage principal et réduisent le besoin de dimensionner le stockage sur site. Vous conservez également un accès à faible latence pour vos données fréquemment consultées.
- Volumes stockés : Si vous avez besoin d'un accès à faible latence à l'ensemble de vos données, configurez d'abord votre passerelle sur site pour stocker toutes vos données localement. Sauvegardez ensuite de manière asynchrone des point-in-time instantanés de ces données sur

Amazon S3. Cette configuration fournit des sauvegardes hors site durables et peu coûteuses que vous pouvez restaurer sur votre centre de données local ou sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Par exemple, si vous avez besoin d'une capacité de remplacement pour la reprise après sinistre, vous pouvez récupérer les sauvegardes sur Amazon EC2.

Pour une présentation de l'architecture, consultez [Fonctionnement d'une passerelle de volume](#).

Dans ce guide de l'utilisateur, vous trouverez une section de mise en route qui couvre les informations de configuration communes à tous les types de passerelles. Vous trouverez également les exigences de configuration de Volume Gateway, ainsi que les sections qui décrivent comment déployer, activer, configurer et gérer votre Volume Gateway.

Les procédures décrites dans ce guide de l'utilisateur se concentrent principalement sur l'exécution des opérations de passerelle à l'aide de la console de gestion AWS. Pour réaliser ces opérations par programme, consultez [Référence AWS Storage Gateway API](#).

Fonctionnement d'une passerelle de volume

Voici une présentation de l'architecture de la solution de passerelle de volume.

Passerelles de volume

Pour les passerelles de volume, vous pouvez utiliser les volumes mis en cache ou les volumes stockés.

Rubriques

- [Architecture des volumes mis en cache](#)
- [Architecture des volumes stockés](#)


Architecture des volumes mis en cache

En utilisant les volumes mis en cache, vous pouvez utiliser Amazon S3 comme stockage de données principal, tout en conservant les données fréquemment consultées localement, sur Storage Gateway. Les volumes mis en cache minimisent le besoin de dimensionner votre infrastructure de stockage sur site, tout en fournissant à vos applications un accès à faible latence aux données fréquemment consultées. Vous pouvez créer des volumes de stockage allant jusqu'à 32 Tio et les attacher comme des appareils iSCSI à partir de vos serveurs d'applications sur site. Votre passerelle stocke les

données que vous écrivez sur ces volumes dans Amazon S3 et conserve les données récemment consultées dans le cache de votre passerelle de stockage sur site et dans le stockage du tampon de chargement.

Les volumes mis en cache peuvent varier de 1 Gio à 32 Tio et doivent être arrondis au Gio le plus proche. Chaque passerelle configurée pour les volumes mis en cache peut prendre en charge jusqu'à 32 volumes pour un volume de stockage maximum de 1 024 Tio (1 Pio).

Dans le cadre de la solution des volumes mis en cache, Storage Gateway stocke toutes les données de vos applications sur site dans un volume de stockage sur Amazon S3. Le schéma suivant représente le déploiement des volumes mis en cache.



Après avoir installé l'appliance logicielle Storage Gateway, la machine virtuelle, sur un hôte de votre centre de données et l'avoir activée, vous l'utilisez AWS Management Console pour provisionner des volumes de stockage soutenus par Amazon S3. Vous pouvez également provisionner des volumes de stockage par programmation à l'aide de l'API Storage Gateway ou des bibliothèques du AWS SDK. Vous montez ensuite ces volumes de stockage sur vos serveurs d'application sur site en tant qu'appareils iSCSI.

Vous allouez également les disques sur site pour la machine virtuelle. Ces disques sur site ont l'utilité suivante :

- Disques destinés à être utilisés par la passerelle comme stockage de cache : lorsque vos applications écrivent des données dans les volumes de stockage AWS, la passerelle les stocke

d'abord sur les disques locaux utilisés pour le stockage en cache. Ensuite, la passerelle télécharge les données vers Amazon S3. Le stockage du cache fait office de stockage sur site durable des données en attente de chargement sur Amazon S3 à partir du tampon de chargement.

Le stockage de cache permet également à la passerelle stocker les données de votre application récemment consultées sur site pour un accès à faible latence. Si votre application demande des données, la passerelle vérifie d'abord le stockage de cache pour les données avant de vérifier Amazon S3.

Vous pouvez utiliser les consignes suivantes pour déterminer la quantité d'espace sur le disque à allouer pour le stockage de cache. Généralement, vous devez allouer au moins 20 % de la taille de stockage du fichier existant en tant que stockage de cache. Le stockage de cache doit également être plus grand que le tampon de chargement. Cette consigne permet de veiller à ce que le stockage de cache soit suffisamment important pour contenir toutes les données du tampon de chargement qui n'ont pas encore été chargées dans Amazon S3.

- Disques à utiliser par la passerelle en tant que tampon de chargement : pour se préparer au chargement dans Amazon S3, votre passerelle stocke également les données entrantes dans une zone intermédiaire, appelée tampon de chargement. Votre passerelle télécharge ces données de mémoire tampon via une connexion SSL (Secure Sockets Layer) cryptée AWS, où elles sont stockées cryptées dans Amazon S3.

Vous pouvez créer des sauvegardes incrémentielles, appelées instantanés, de vos volumes de stockage dans Amazon S3. Ces point-in-time instantanés sont également stockés dans Amazon S3 sous la forme d'instantanés Amazon EBS. Lorsque vous prenez un nouvel instantané, seules les données qui ont été modifiées depuis votre dernier instantané sont stockées. Lorsque l'instantané est capturé, la passerelle télécharge les modifications jusqu'au point de capture de l'instantané, puis crée le nouvel instantané à l'aide d'Amazon EBS. Vous pouvez lancer des instantanés de manière planifiée ou ponctuelle. Un volume unique prend en charge la mise en file d'attente de plusieurs instantanés en succession rapide, mais chaque instantané doit être entièrement créé avant que le suivant puisse être traité. Lorsque vous supprimez un instantané, seules les données non nécessaires à un autre instantané sont supprimées. Pour obtenir des informations sur les instantanés Amazon EBS, consultez [Instantanés Amazon EBS](#).

Vous pouvez restaurer un instantané Amazon EBS sur un volume de stockage de passerelle si vous devez récupérer une sauvegarde de vos données. Sinon, pour les instantanés jusqu'à 16 TiO, vous pouvez utiliser l'instantané comme point de départ pour un nouveau volume Amazon EBS. Vous pouvez ensuite attacher ce nouveau volume Amazon EBS à une instance Amazon EC2.

Toutes les données de passerelle et d'instantanés pour les volumes mis en cache sont stockées dans Amazon S3 et chiffrées au repos à l'aide du chiffrement côté serveur (SSE). Cependant, vous ne pouvez pas accéder à ces données en utilisant l'API Amazon S3 ou d'autres outils tels que la console de gestion Amazon S3.


Architecture des volumes stockés

En utilisant des volumes stockés, vous pouvez stocker vos données principales localement, tout en les sauvegardant de manière asynchrone sur AWS. Les volumes stockés fournissent à vos applications sur site un accès à faible latence à leurs jeux de données complets. Ils permettent également des sauvegardes durables hors site. Vous pouvez créer des volumes de stockage et les monter comme des appareils iSCSI à partir de vos serveurs d'applications sur site. Les données écrites sur les volumes stockés sont stockées sur le matériel de stockage sur site. Ces données sont sauvegardées de manière asynchrone sur Amazon S3 sous la forme de instantanés Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Les volumes stockés peuvent varier de 1 Gio à 16 Tio et doivent être arrondis au Gio le plus proche. Chaque passerelle configurée pour les volumes stockés prend en charge jusqu'à 32 volumes et un stockage de volume total de 512 Tio (0,5 Pio).

Avec les volumes stockés, vous conservez le stockage de volume sur site dans votre centre de données. Autrement dit, vous stockez toutes vos données d'application sur le matériel de stockage sur site. Puis, à l'aide de fonctionnalités qui permettent de gérer la sécurité des données, la passerelle charge les données sur le cloud Amazon Web Services pour une sauvegarde économique et une reprise après sinistre rapide. Cette solution est idéale si vous souhaitez conserver localement les données sur site, parce que vous avez besoin d'avoir un accès à faible latence pour toutes vos données et de gérer les sauvegardes dans AWS.

Le schéma suivant représente le déploiement des volumes stockés.



Après avoir installé l'apppliance logicielle Storage Gateway (la machine virtuelle) sur un hôte dans votre centre de données et l'avoir activée, vous pouvez créer des volumes de stockage de passerelle. Vous pouvez ensuite les mapper vers des disques de stockage en attachement direct (DAS) ou de réseau de zone de stockage (SAN) sur site. Vous pouvez démarrer soit avec des nouveaux disques soit des disques ayant déjà des données. Vous montez ensuite ces volumes de stockage sur vos serveurs d'application sur site en tant qu'appareils iSCSI. A mesure que vos applications sur site écrivent et lisent les données du volume de stockage de la passerelle, ces données sont stockées et extraites du disque affecté au volume.

Pour préparer les données au chargement vers Amazon S3, votre passerelle stocke aussi les données entrantes dans une zone de transit, appelée tampon de chargement. Vous pouvez utiliser vos disques DAS ou SAN sur site pour le stockage de traitement. La passerelle charge les données du tampon de chargement via une connexion chiffrée SSL (Secure Sockets Layer) vers le service Storage Gateway fonctionnant dans le cloud Amazon Web Services. Le service stocke ensuite les données chiffrées dans Amazon S3.

Vous pouvez créer des sauvegardes incrémentielles, appelées instantanés, de vos volumes de stockage. La passerelle stocke ces instantanés dans Amazon S3 en tant qu'instantanés Amazon EBS. Lorsque vous prenez un nouvel instantané, seules les données qui ont été modifiées depuis votre dernier instantané sont stockées. Lorsque l'instantané est capturé, la passerelle télécharge les modifications jusqu'au point de capture de l'instantané, puis crée le nouvel instantané à l'aide d'Amazon EBS. Vous pouvez lancer des instantanés de manière planifiée ou ponctuelle.

Un volume unique prend en charge la mise en file d'attente de plusieurs instantanés en succession rapide, mais chaque instantané doit être entièrement créé avant que le suivant puisse être traité. Lorsque vous supprimez un instantané, seules les données non nécessaires à un autre instantané sont supprimées.

Vous pouvez restaurer un instantané Amazon EBS sur un volume de stockage de passerelle sur site si vous devez récupérer une sauvegarde de vos données. Vous pouvez également utiliser l'instantané comme point de départ d'un nouveau volume Amazon EBS que vous pouvez ensuite attacher à une instance Amazon EC2.

Commencer avec AWS Storage Gateway

Cette section fournit des instructions pour démarrer avec AWS. Vous avez besoin d'un AWS compte avant de pouvoir commencer à l'utiliser AWS Storage Gateway. Vous pouvez utiliser un AWS compte existant ou créer un nouveau compte. Vous avez également besoin dans votre AWS compte d'un utilisateur IAM appartenant à un groupe disposant des autorisations administratives nécessaires pour effectuer les tâches de Storage Gateway. Les utilisateurs disposant des privilèges appropriés peuvent accéder à la console Storage Gateway et à l'API Storage Gateway pour effectuer des tâches de déploiement, de configuration et de maintenance de la passerelle. Si vous utilisez Volume Gateway pour la première fois, nous vous recommandons de consulter les sections [AWS Régions prises en charge](#) et [Exigences de configuration de Volume Gateway](#) avant de commencer à utiliser Storage Gateway.

Cette section contient les rubriques suivantes, qui fournissent des informations supplémentaires sur la prise en main AWS Storage Gateway :

Rubriques

- [Inscrivez-vous pour AWS Storage Gateway](#)- Découvrez comment vous inscrire AWS et créer un AWS compte.
- [Création d'un utilisateur IAM doté de privilèges d'administrateur](#)- Découvrez comment créer un utilisateur IAM doté de privilèges administratifs pour votre AWS compte.
- [Accès AWS Storage Gateway](#)- Découvrez comment y accéder AWS Storage Gateway via la console Storage Gateway ou par programmation à l'aide du. AWS SDKs
- [Régions AWS compatibles avec Storage Gateway](#)- Découvrez les AWS régions que vous pouvez utiliser pour stocker vos données lorsque vous activez votre passerelle dans Storage Gateway.

Inscrivez-vous pour AWS Storage Gateway

Un Compte AWS est une exigence fondamentale pour accéder aux AWS services. Votre Compte AWS est le conteneur de base pour toutes les AWS ressources que vous créez en tant qu' AWS utilisateur. Vous Compte AWS êtes également la limite de sécurité de base pour vos AWS ressources. Toutes les ressources que vous créez dans votre compte sont accessibles aux utilisateurs qui possèdent des informations d'identification pour le compte. Avant de pouvoir commencer à utiliser AWS Storage Gateway, vous devez vous inscrire à un Compte AWS.

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Une partie de la procédure d'inscription consiste à recevoir un appel téléphonique ou un message texte et à saisir un code de vérification sur le clavier du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).


Nous vous recommandons également de demander à vos utilisateurs d'utiliser des informations d'identification temporaires lors de l'accès AWS. Pour fournir des informations d'identification temporaires, vous pouvez utiliser la fédération et un fournisseur d'identité, tel que AWS IAM Identity Center. Si votre entreprise utilise déjà un fournisseur d'identité, vous pouvez l'utiliser avec la fédération afin de simplifier la manière dont vous fournissez l'accès aux ressources de votre AWS compte.

Création d'un utilisateur IAM doté de privilèges d'administrateur

Après avoir créé votre AWS compte, suivez les étapes ci-dessous pour créer un utilisateur Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour vous-même, puis ajoutez cet utilisateur à un groupe doté d'autorisations administratives. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Gestion des identités et des accès AWS service pour contrôler l'accès aux ressources Storage Gateway, consultez [Identity and Access Management pour AWS Storage Gateway](#).

Afin de créer un utilisateur administrateur, choisissez l'une des options suivantes :

Choisissez un moyen de gérer votre administrateur	À	En	Vous pouvez également
Dans IAM Identity Center (Recommandé)	Utiliser des informations d'identification à court terme pour accéder à AWS. C'est conforme aux bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.	Suivant les instructions fournies dans Mise en route dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .	Configurez l'accès par programmation en configurant le AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur.
Dans IAM (Non recommandé)	Utiliser les informations d'identification à long terme pour accéder à AWS.	Suivant les instructions fournies dans Création d'un utilisateur IAM pour l'accès d'urgence dans le Guide de l'utilisateur IAM.	Configurer l'accès par programmation en suivant les instructions fournies dans Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

 Warning

Les utilisateurs IAM disposent d'informations d'identification à long terme qui présentent un risque de sécurité. Pour atténuer ce risque, nous vous recommandons de ne fournir à ces

utilisateurs que les autorisations dont ils ont besoin pour effectuer la tâche et de supprimer ces autorisations lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Accès AWS Storage Gateway

Vous pouvez utiliser la [AWS Storage Gateway console](#) pour effectuer diverses tâches de configuration et de maintenance des passerelles, notamment l'activation ou le retrait des dispositifs matériels Storage Gateway de votre déploiement, la création, la gestion et la suppression des différents types de passerelles, la création, la gestion et la suppression de , et le suivi de l'état des différents éléments du service Storage Gateway. Dans un souci de simplicité et de facilité d'utilisation, ce guide se concentre sur l'exécution de tâches à l'aide de l'interface Web de la console Storage Gateway. Vous pouvez accéder à la console Storage Gateway via votre navigateur Web à l'adresse suivante : <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/>.

Si vous préférez une approche programmatique, vous pouvez utiliser l'interface de programmation d'AWS Storage Gateway applications (API) ou l'interface de ligne de commande (CLI) pour configurer et gérer les ressources de votre déploiement Storage Gateway. Pour plus d'informations sur les actions, les types de données et la syntaxe requise pour l'API Storage Gateway, consultez le manuel [Storage Gateway API Reference](#). Pour plus d'informations sur la CLI Storage Gateway, consultez le manuel [AWS CLI Command Reference](#).

Vous pouvez également utiliser le AWS SDKs pour développer des applications qui interagissent avec Storage Gateway. AWS SDKs Pour Java, .NET et PHP, ils encapsulent l'API Storage Gateway sous-jacente afin de simplifier vos tâches de programmation. Pour plus d'informations sur le téléchargement des bibliothèques du SDK, consultez le [AWS Developer Center](#).

Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification AWS Storage Gateway](#).

Régions AWS compatibles avec Storage Gateway

An Région AWS est un emplacement physique dans le monde AWS comportant plusieurs zones de disponibilité. Les zones de disponibilité se composent d'un ou de plusieurs centres de AWS données distincts, chacun doté d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants, hébergés dans des installations distinctes. Cela signifie que chacune Région AWS est physiquement isolée et indépendante des autres régions. Les régions fournissent une tolérance aux pannes, une stabilité et une résilience, et peuvent également réduire la latence. Les ressources que vous créez dans une région n'existent dans aucune autre région, sauf si vous utilisez explicitement une fonctionnalité de

réplication proposée par un AWS service. Par exemple, Amazon S3 et Amazon EC2 prennent en charge la réplication entre régions. Certains services, tels que Gestion des identités et des accès AWS, ne disposent pas de ressources régionales. Vous pouvez lancer AWS des ressources dans des emplacements qui répondent aux besoins de votre entreprise. Par exemple, vous souhaitez peut-être lancer des EC2 instances Amazon pour héberger vos AWS Storage Gateway appareils Région AWS en Europe ou pour vous rapprocher de vos utilisateurs européens, ou pour répondre aux exigences légales. Vous Compte AWS déterminez les régions prises en charge par un service spécifique que vous pouvez utiliser.

- Storage Gateway : pour connaître les AWS régions prises en charge et la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, voir [AWS Storage Gateway Endpoints](#) and Quotas dans le. Références générales AWS
- Storage Gateway Hardware Appliance : pour connaître les AWS régions prises en charge que vous pouvez utiliser avec l'appliance matérielle, voir [Régions de l'appliance AWS Storage Gateway matérielle](#) dans le. Références générales AWS

Conditions requises pour configurer Volume Gateway

Sauf mention contraire, les critères suivants sont communs à toutes les configurations de la passerelle.

Rubriques

- [Exigences en matière de matériel et de stockage](#)
- [Exigences pour le réseau et le pare-feu](#)
- [Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte](#)
- [Initiateurs iSCSI pris en charge](#)

Exigences en matière de matériel et de stockage

Cette section décrit les exigences matérielles minimales et les paramètres pour votre passerelle, et la quantité minimale d'espace disque à allouer pour le stockage requis.

Configuration matérielle requise pour VMs

Lors du déploiement de votre passerelle, vous devez veiller à ce que le matériel sous-jacent sur lequel vous déployez la machine virtuelle de la passerelle soit en mesure de dédier les ressources minimum suivantes :

- Quatre processeurs virtuels attribués à la machine virtuelle.
- Pour une passerelle de volume, votre matériel doit dédier les quantités de RAM suivantes :
 - 16 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache maximale de 16 Tio
 - 32 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache de 16 à 32 Tio
 - 48 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache de 32 à 64 Tio
- 80 Gio d'espace disque pour l'installation de l'image de la machine virtuelle et les données système.

Pour plus d'informations, consultez [Optimisation des performances de la passerelle](#). Pour obtenir des informations sur la façon dont votre matériel affecte les performances de la machine virtuelle de la passerelle, consultez [AWS Storage Gateway quotas](#).

Exigences relatives aux types d'instances Amazon EC2

Lors du déploiement de votre passerelle sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), la taille d'instance doit être au moins `xlarge` pour que votre passerelle fonctionne. Toutefois, pour la famille d'instances optimisées pour le calcul, la taille doit être au moins `2xlarge`.

Note

L'AMI Storage Gateway est uniquement compatible avec les instances x86 qui utilisent des processeurs Intel ou AMD. Les instances ARM qui utilisent des processeurs Graviton ne sont pas prises en charge.

Pour Volume Gateway, votre instance Amazon EC2 doit consacrer les quantités de RAM suivantes en fonction de la taille du cache que vous prévoyez d'utiliser pour votre passerelle :

- 16 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache maximale de 16 Tio
- 32 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache de 16 à 32 Tio
- 48 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache de 32 à 64 Tio

Utilisez l'un des types d'instance suivants recommandés pour votre type de passerelle.

Recommandé pour les volumes mis en cache

- Famille d'instances à usage général : type d'instance `m5` ou `m6`.
- Famille d'instances optimisées pour le calcul : types d'instances `c5`, `c6` ou `c7`. Sélectionnez la taille d'instance `2xlarge` ou une taille supérieure pour répondre aux exigences de RAM.
- Famille d'instances optimisée pour la mémoire : types d'instances `r5`, `r6` ou `r7`.
- Famille d'instances optimisée pour le stockage : types d'instances `i3`, `i4` ou `i7`.

Besoins de stockage

Outre les 80 Gio d'espace disque pour la machine virtuelle, vous avez également besoin de disques supplémentaires pour la passerelle.

Le tableau suivant recommande des tailles pour le stockage du disque local associé à la passerelle déployée.

Type de passerelle	Cache (minimum)	Cache (maximum)	Tampon de chargement (minimum)	Tampon de chargement (maximum)	Autres disques locaux requis
Passerelle de volume mis en cache	150 Gio	64 Tio	150 Gio	2 Tio	—
Passerelle de volume stocké	—	—	150 Gio	2 Tio	1 ou plus pour le ou les volumes stockés

Note

Vous pouvez configurer un ou plusieurs disques locaux pour votre cache et votre tampon de chargement, dans la limite de leur capacité maximale.

Lorsque vous ajoutez un cache ou un tampon de chargement à une passerelle existante, il est important de créer de nouveaux disques sur votre hôte (hyperviseur ou instance Amazon EC2). Ne modifiez pas la taille des disques existants si les disques ont été alloués en tant que tampons de cache ou de chargement.

Pour obtenir des informations sur les quotas de passerelle, consultez [AWS Storage Gateway quotas](#).

Exigences pour le réseau et le pare-feu

Votre passerelle nécessite un accès à Internet, aux réseaux locaux, aux serveurs DNS, aux pare-feu, aux routeurs, etc. Vous trouverez ci-après des informations sur les ports obligatoires et sur l'autorisation d'accès via les pare-feu et les routeurs.

Note

Dans certains cas, vous pouvez déployer Storage Gateway sur Amazon EC2 ou utiliser d'autres types de déploiement (y compris sur site) avec des politiques de sécurité réseau qui limitent les plages d'AWS adresses IP. Dans ces cas, votre passerelle peut rencontrer

des problèmes de connectivité au service lorsque les valeurs de la plage d' AWS adresses IP changent. Les valeurs de plage d'adresses AWS IP que vous devez utiliser se trouvent dans le sous-ensemble de services Amazon correspondant à la AWS région dans laquelle vous activez votre passerelle. Pour consulter les valeurs des plages d'adresses IP actuelles, consultez [Plages d'adresses IP AWS](#) dans le document Références générales AWS.

Note

Les exigences en bande passante du réseau varient en fonction de la quantité de données chargées et téléchargées par la passerelle. Un minimum de 100 Mbits/s est requis pour télécharger, activer et mettre à jour correctement la passerelle. Vos modèles de transfert de données détermineront la bande passante nécessaire pour prendre en charge votre charge de travail. Dans certains cas, vous pouvez déployer Storage Gateway sur Amazon EC2 ou utiliser d'autres types de déploiement

Rubriques

- [Exigences relatives aux ports](#)
- [Exigences en matière de mise en réseau et de pare-feu pour l'appliance matérielle Storage Gateway](#)
- [Autoriser AWS Storage Gateway l'accès par le biais de pare-feux et de routeurs](#)
- [Configuration des groupes de sécurité pour votre instance de passerelle Amazon EC2](#)

Exigences relatives aux ports

Volume Gateway nécessite que des ports spécifiques soient autorisés par le biais de la sécurité de votre réseau pour un déploiement et un fonctionnement réussis. Certains ports sont requis pour toutes les passerelles, tandis que d'autres ne le sont que pour des configurations spécifiques, par exemple lors de la connexion à des points de terminaison VPC.

Exigences relatives aux ports pour Volume Gateway


Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
Navigateur Web	Votre navigateur web	Machine virtuelle Storage Gateway	HTTP TCP	80	✓	✓	✓	Utilisé par les systèmes locaux pour obtenir la clé d'activation de Storage Gateway. Le port 80 est utilisé uniquement lors de l'activation d'une appliance Storage Gateway. Une machine virtuelle Storage Gateway ne nécessite pas de port 80

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
								pour être accessible publiquement. Le niveau requis de l'accès au port 80 dépend de la configuration de votre réseau. Si vous activez votre passerelle depuis la console de gestion Storage Gateway, l'hôte depuis lequel

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
								vous devez vous connecter à la console doit avoir accès au port 80 de votre passerelle.
Navigateur Web	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	443	✓	✓	✓	AWS Console de gestion (toutes les autres opérations)

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
DNS	Machine virtuelle Storage Gateway	Serveur DNS (Domain Name Service)	DNS TCP et UDP	53	✓	✓	✓	Utilisé pour la communication entre une machine virtuelle Storage Gateway et le serveur DNS pour la résolution des noms IP.

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
NTP	Machine virtuelle Storage Gateway	Serveur NTP (Network Time Protocol)	TCP et UDP NTP	123	✓	✓	✓	<p>Utilisé par les systèmes sur site pour synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'heure de l'hôte. Une machine virtuelle Storage Gateway est configurée pour utiliser les serveurs NTP suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.amazon.pool.ntp.org

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
								<ul style="list-style-type: none">• 1.amazon.pool.ntp.org• 2.amazon.pool.ntp.org• 3.amazon.pool.ntp.org <div data-bbox="1386 814 1622 1419"><p> Note Non requis pour les passerelles hébergées sur Amazon EC2.</p></div>

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
Storage Gateway	Machine virtuelle Storage Gateway	Support Point final	SSH TCP	22	✓	✓	✓	Permet d'accéder Support à votre passerelle pour vous aider à résoudre les problèmes liés à la passerelle. Ce port ne doit pas être ouvert pour que votre passerelle fonctionne normalement, mais il doit l'être pour résoudre les

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
								problèmes . Pour obtenir la liste des points de terminaison de support, consultez la section points de Support terminaison .
Storage Gateway	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	443	✓	✓	✓	Contrôle de gestion
Amazon CloudFront	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	443	✓	✓	✓	Pour activation

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	443	✓	✓	✓*	Contrôle de gestion *Obligatoire uniquement lors de l'utilisation de points de terminaison VPC
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	1026		✓	✓*	Point final du plan de contrôle *Obligatoire uniquement lors de l'utilisation de points de terminaison VPC


Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	1027		✓	✓*	Plan de contrôle Anon (pour activation) *Obligatoire uniquement lors de l'utilisation de points de terminaison VPC
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	1028		✓	✓*	Point de terminaison proxy *Obligatoire uniquement lors de l'utilisation de points de terminaison VPC

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	1031		✓	✓*	Plan de données *Obligatoire uniquement lors de l'utilisation de points de terminaison VPC

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	2222		✓	✓*	Canal de support SSH pour VPCe *Requis uniquement pour ouvrir un canal de support lors de l'utilisation de points de terminaison VPC

Élément de réseau	De	À	Protocole	Port	Entrant	Sortant	Obligatoire	Remarques
VPC	Machine virtuelle Storage Gateway	AWS	HTTPS TCP	443	✓	✓	✓*	Contrôle de gestion *Obligatoire uniquement lors de l'utilisation de points de terminaison VPC
Client iSCSI	client iSCSI	Machine virtuelle Storage Gateway	TCP	3260	✓	✓	✓	Pour que les systèmes locaux se connectent aux cibles iSCSI exposées par la passerelle.

L'illustration suivante montre le flux de trafic réseau pour un déploiement de base de Volume Gateway .



Exigences en matière de mise en réseau et de pare-feu pour l'appliance matérielle Storage Gateway

Chaque appliance matérielle Storage Gateway nécessite les services réseau suivants :


- Accès à Internet : une connexion réseau permanente à Internet via une interface réseau sur le serveur.
- Services DNS : des services DNS qui assurent la communication entre l'appliance matérielle et le serveur DNS.
- Synchronisation horaire : un service de temps Amazon NTP doit être accessible.
- Adresse IP : adresse DHCP ou IPv4 adresse statique attribuée. Vous ne pouvez pas attribuer d'IPv6 adresse.

Cinq ports réseau physiques se trouvent à l'arrière du serveur Dell PowerEdge R640. L'arrière du serveur comporte les ports suivants de gauche à droite :

1. iDRAC

2. em1
3. em2
4. em3
5. em4

Vous pouvez utiliser le port iDRAC pour la gestion du serveur à distance.




Une appliance matérielle requiert les ports ci-dessous pour fonctionner.

Protocole	Port	Direction	Source	Destination	Utilisation
SSH	22	Sortant	Appliance matérielle	54.201.223.107	canal de support
DNS	53	Sortant	Appliance matérielle	Serveurs DNS	Résolution de noms
UDP/NTP	123	Sortant	Appliance matérielle	*.amazon.pool.ntp.org	Synchronisation du temps
HTTPS	443	Sortant	Appliance matérielle	*.amazonaws.com	Transfert de données
HTTP	8080	Entrant	AWS	Appliance matérielle	Activation (brève)


Pour fonctionner comme prévu, une appliance matérielle nécessite que les paramètres de réseau et de pare-feu soient paramétrés comme suit :

- Configurez toutes les interfaces réseau connectées dans la console du matériel.
- Vérifiez que chaque interface réseau se trouve sur un sous-réseau spécifique.
- Fournissez à toutes les interfaces réseau connectées un accès Internet sortant à tous les points de terminaison énumérés dans le diagramme précédent.
- Configurez au moins une interface réseau pour qu'elle prenne en charge l'appliance matérielle.
Pour plus d'informations, consultez [Configuration des paramètres réseau de l'appliance matérielle](#).

 Note

Pour accéder à une illustration de l'arrière du serveur avec ses ports, consultez [Installation physique de votre appliance matérielle](#)

Toutes les adresses IP situées sur la même interface réseau (NIC), qu'elles concernent une passerelle ou un hôte, doivent se trouver sur le même sous-réseau. L'illustration suivante est le schéma d'adressage.



Pour en savoir plus sur l'activation et la configuration d'une appliance matérielle, consultez [Utilisation de l'appliance matérielle Storage Gateway](#).

Autoriser AWS Storage Gateway l'accès par le biais de pare-feu et de routeurs

Votre passerelle a besoin d'accéder aux points de terminaison du service Storage Gateway pour communiquer avec AWS. Lors de la configuration de la passerelle, sélectionnez le type de point de terminaison de votre passerelle en fonction de votre environnement réseau. Si vous utilisez un pare-feu ou un routeur pour filtrer ou limiter le trafic réseau, vous devez les configurer afin de permettre les communications sortantes vers AWS pour ces points de terminaison de service.

Note

Si vous configurez des points de terminaison VPC privés que votre Storage Gateway utilisera pour la connexion et le transfert de données vers et depuis AWS, votre passerelle n'a pas besoin d'accéder à l'Internet public. Pour plus d'informations, consultez [Activation d'une passerelle dans un cloud virtuel privé](#).

Important

En fonction de AWS la région de votre passerelle, remplacez *region* le point de terminaison du service par la chaîne de région appropriée.

Types de point de terminaison

Points de terminaison standard

Ces points de terminaison prennent en charge IPv4 le trafic entre votre appliance de passerelle et AWS.

Le point de terminaison de service suivant est requis par toutes les passerelles pour les opérations head-bucket.

```
bucket-name.s3.region.amazonaws.com:443
```

Les points de terminaison de service suivants sont requis par toutes les passerelles pour les opérations de chemin de contrôle (anon-cp,client-cp,proxy-app) et de chemin de données (dp-1).

```
anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
client-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
proxy-app.storagegateway.region.amazonaws.com:443  
dp-1.storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

Le point de terminaison de service de passerelle suivant est requis pour effectuer des appels d'API.

```
storagegateway.region.amazonaws.com:443
```

L'exemple suivant est un point de terminaison de service de passerelle dans la région USA Ouest (Oregon) (us-west-2).

```
storagegateway.us-west-2.amazonaws.com:443
```

Points de terminaison Dual-Stack

Ces points de terminaison prennent en charge à IPv4 la fois IPv6 le trafic entre votre appliance de passerelle et AWS.

Le point de terminaison de service à double pile suivant est requis par toutes les passerelles pour les opérations head-bucket.

```
bucket-name.s3.dualstack.region.amazonaws.com:443
```

Les points de terminaison de service à double pile suivants sont requis par toutes les passerelles pour les opérations de chemin de contrôle (activation, plan de contrôle, proxy) et de chemin de données (plan de données).

```
activation-storagegateway.region.api.aws:443  
controlplane-storagegateway.region.api.aws:443  
proxy-storagegateway.region.api.aws:443  
dataplane-storagegateway.region.api.aws:443
```

Le point de terminaison de service à double pile de passerelle suivant est requis pour effectuer des appels d'API.

```
storagegateway.region.api.aws:443
```

L'exemple suivant est un point de terminaison de service à double pile de passerelle dans la région de l'ouest des États-Unis (Oregon) (us-west-2).

```
storagegateway.us-west-2.api.aws:443
```

Serveurs NTP

Une machine virtuelle Storage Gateway nécessite un accès réseau aux serveurs NTP suivants.

```
time.aws.com
0.amazon.pool.ntp.org
1.amazon.pool.ntp.org
2.amazon.pool.ntp.org
3.amazon.pool.ntp.org
```

Pour obtenir la liste complète des points de terminaison pris en charge Régions AWS et des points de terminaison de service, consultez [Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

Configuration des groupes de sécurité pour votre instance de passerelle Amazon EC2

Un groupe de sécurité contrôle le trafic vers votre instance de passerelle Amazon EC2. Lorsque vous configurez un groupe de sécurité, nous vous recommandons ce qui suit :

- Le groupe de sécurité ne doit pas autoriser les connexions entrantes en provenance d'Internet. Il doit autoriser uniquement les instances du groupe de sécurité de la passerelle à communiquer avec la passerelle. Si vous avez besoin d'autoriser les instances à se connecter à la passerelle en dehors de son groupe de sécurité, nous vous recommandons d'autoriser les connexions uniquement sur les ports 3260 (pour les connexions iSCSI) et 80 (pour l'activation).
- Si vous souhaitez activer votre passerelle depuis un hôte Amazon EC2 en dehors du groupe de sécurité de la passerelle, autorisez les connexions entrantes sur le port 80 à partir de l'adresse IP de cet hôte. Si vous ne pouvez pas déterminer l'adresse IP de l'hôte d'activation, vous pouvez ouvrir le port 80, activer votre passerelle, puis fermer l'accès sur le port 80 après l'activation.
- N'autorisez l'accès au port 22 que si vous l'utilisez à Support des fins de dépannage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Vous souhaitez aider Support à résoudre les problèmes de votre passerelle EC2](#).

Dans certains cas, vous pouvez utiliser une instance Amazon EC2 comme initiateur (c'est-à-dire, pour vous connecter à des cibles iSCSI sur une passerelle déployée sur Amazon EC2). Dans ce cas, nous vous recommandons une approche en deux étapes :

1. Vous devez lancer l'instance d'initiateur dans le même groupe de sécurité que la passerelle.
2. Vous devez configurer l'accès afin que l'initiateur puisse communiquer avec la passerelle.

Pour obtenir des informations sur les ports à ouvrir pour votre passerelle, consultez [Exigences relatives aux ports](#).

Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte

Vous pouvez exécuter Storage Gateway sur site en tant qu'appliance de machine virtuelle (VM), en tant qu'appliance matérielle physique ou en AWS tant qu'instance Amazon EC2.

Note

Le mode de démarrage UEFI avec démarrage sécurisé désactivé (`loader_secure=no`) est requis pour File Gateway 2.x, Volume Gateway 3.x et Tape Gateway 3.x. Un fichier XML est fourni avec chaque téléchargement de qcow en tant que configuration de configuration rapide.

Note

Lorsqu'un fabricant met fin à la prise en charge générale d'une version d'hyperviseur, Storage Gateway met également fin à la prise en charge de cette version. Pour obtenir des informations détaillées sur la prise en charge de versions spécifiques d'un hyperviseur, consultez la documentation du fabricant.

Storage Gateway prend en charge les versions d'hyperviseur et les hôtes suivants :

- VMware ESXi Hyperviseur (version 7.0 ou 8.0) : pour cette configuration, vous avez également besoin d'un client VMware vSphere pour vous connecter à l'hôte.
- Hyperviseur Microsoft Hyper-V (version 2019, 2022 ou 2025) : pour cette configuration, vous avez besoin d'un gestionnaire Microsoft Hyper-V sur un ordinateur client Microsoft Windows pour vous connecter à l'hôte.
- Machine virtuelle de noyau Linux (KVM) – Une technologie de virtualisation libre et open-source. KVM est inclus dans toutes les versions de Linux 2.6.20 et versions ultérieures. Storage Gateway est testé et pris en charge pour les CentOS/RHEL distributions 7.7, Ubuntu 16.04 LTS et Ubuntu 18.04 LTS. Toute autre distribution Linux moderne peut fonctionner, mais l'interopérabilité ou les performances ne sont pas garanties. Nous recommandons cette option si vous disposez déjà d'un environnement KVM et que vous connaissez déjà le fonctionnement de KVM. Reportez-vous au fichier `aws-storage-gateway.xml` fourni pour les configurations de démarrage suggérées. Le mode de démarrage UEFI avec démarrage sécurisé désactivé (`loader_secure=no`) est requis pour File Gateway 2.x, Volume Gateway 3.x et Tape Gateway 3.x.

- Nutanix AHV (Acropolis Hypervisor) à partir de la version 10.0.1.1 : plate-forme de virtualisation basée sur KVM intégrée à la solution d'infrastructure hyperconvergée (HCI) Nutanix.
- Amazon Instance EC2 – Storage Gateway fournit une Amazon Machine Image (AMI) qui contient l'image de la machine virtuelle de la passerelle. Seules les passerelles de types fichier, volume mis en cache et bande peuvent être déployées sur Amazon EC2. Pour obtenir des informations sur le déploiement d'une passerelle sur Amazon EC2, consultez [Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway](#).
- Appliance matérielle Storage Gateway – fournit une appliance matérielle physique en tant qu'option de déploiement sur site pour les lieux ayant une infrastructure de machine virtuelle limitée.

Note

Storage Gateway ne prend pas en charge la récupération d'une passerelle à partir d'une machine virtuelle créée à partir d'un instantané ou d'un clone d'une autre machine virtuelle de passerelle, ou de votre AMI Amazon EC2. Si la machine virtuelle de la passerelle fonctionne mal, activez une nouvelle passerelle et récupérez vos données pour cette passerelle. Pour plus d'informations, consultez [Récupération après l'arrêt inattendu d'une machine virtuelle](#). Storage Gateway ne prend pas en charge la mémoire dynamique ni la mémoire virtuelle ballon.

Initiateurs iSCSI pris en charge

Lorsque vous déployez une passerelle de volume mis en cache ou de volume stocké, vous pouvez créer des volumes de stockage iSCSI sur votre passerelle.

Pour la connexion à ces appareils iSCSI, Storage Gateway prend en charge les initiateurs iSCSI suivants :

- Microsoft Windows Server 2022
- Red Hat Enterprise Linux 8
- Red Hat Enterprise Linux 9
- VMware ESX Initiator, qui fournit une alternative à l'utilisation d'initiateurs dans les systèmes d'exploitation clients de votre VMs

⚠ Important

Storage Gateway ne prend pas en charge Microsoft Multipath I/O (MPIO) à partir de clients Windows.

Storage Gateway permet de connecter plusieurs hôtes au même volume, si les hôtes coordonnent leur accès en utilisant le cluster de basculement Windows Server (WSFC).

Toutefois, la connexion de plusieurs hôtes au même volume (par exemple, le partage d'un système de fichiers NTFS/ext4 en mode non-cluster) ne peut se faire sans utiliser WSFC.

Utilisation de l'appliance matérielle Storage Gateway

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

L'appareil Storage Gateway Hardware Appliance est une appliance matérielle physique sur laquelle le logiciel Storage Gateway est préinstallé sur une configuration de serveur validée. Vous pouvez gérer les appliances matérielles de votre déploiement à partir de la page de présentation des appliances matérielles de la AWS Storage Gateway console.

L'appliance matérielle est un serveur 1U hautes performances que vous pouvez déployer dans votre centre de données, ou bien sur site, à l'intérieur de votre pare-feu d'entreprise. Lorsque vous achetez et activez votre appliance matérielle, le processus d'activation associe l'appliance matérielle à votre Compte AWS. Après activation, votre appliance matérielle apparaît dans la console sur la page de présentation de l'appliance matérielle. Vous pouvez configurer l'appliance matérielle en tant que passerelle de fichiers S3, passerelle de FSx fichiers, passerelle de bande ou passerelle de volume. La procédure que vous utilisez pour déployer ces types de passerelles sur une appliance matérielle est la même que sur une plate-forme virtuelle.

Pour obtenir la liste des appareils pris en charge pour Régions AWS lesquels l'appliance matérielle Storage Gateway est disponible pour activation et utilisation, consultez la section [Régions de l'appliance matérielle Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

Dans les sections qui suivent, vous trouverez des instructions sur la façon de configurer, de monter en rack, d'alimenter, de configurer, d'activer, de lancer, d'utiliser et de supprimer un dispositif matériel Storage Gateway.

Rubriques

- [Configuration de votre appliance matérielle Storage Gateway](#)
- [Installation physique de votre appliance matérielle](#)

- [Accès à la console de l'appliance matérielle](#)
- [Configuration des paramètres réseau de l'appliance matérielle](#)
- [Activation de votre appliance matérielle Storage Gateway](#)
- [Création d'une passerelle sur votre appliance matérielle](#)
- [Configuration d'une adresse IP de passerelle sur l'appliance matérielle](#)
- [Suppression du logiciel de passerelle de votre appliance matérielle](#)
- [Suppression de votre appliance matérielle Storage Gateway](#)

Configuration de votre appliance matérielle Storage Gateway

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Après avoir reçu votre appliance matérielle Storage Gateway, vous utilisez la console locale de l'appliance matérielle pour configurer le réseau afin de fournir une connexion permanente à votre appliance AWS et de l'activer. L'activation associe votre appliance au AWS compte utilisé lors du processus d'activation. Une fois l'appliance activée, vous pouvez lancer une passerelle de fichiers, une passerelle de FSx fichiers, une passerelle de bande ou une passerelle de volume S3 depuis la console Storage Gateway.

Installation et configuration de votre appliance matérielle

1. Montez sur rack l'appliance et raccordez-la au secteur électrique et au réseau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Installation physique de votre appliance matérielle](#).
2. Définissez les adresses du protocole Internet version 4 (IPv4) pour l'appliance matérielle (l'hôte). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration des paramètres réseau de l'appliance matérielle](#).

3. Activez l'appliance matérielle sur la page de présentation de l'appliance matérielle de la console dans AWS la région de votre choix. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activation de votre appliance matérielle Storage Gateway](#).
4. Créez une passerelle sur votre appliance matérielle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'une passerelle de volume](#).

Vous configurez les passerelles sur votre appliance matérielle de la même manière que vous configurez les passerelles sur VMware ESXi Microsoft Hyper-V, Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) ou Amazon. EC2

Augmentation du stockage de cache utilisable

Vous pouvez augmenter le stockage utilisable sur l'appliance matérielle de 5 To à 12 To. Cela permet d'obtenir un cache plus important pour un accès à faible latence aux données entrantes AWS. Si vous avez commandé le modèle 5 To, vous pouvez augmenter le stockage utilisable à 12 To en achetant cinq disques SSD de SSDs 1,92 To.

Vous pouvez ensuite les ajouter à l'appliance matérielle avant de l'activer. Si vous avez déjà activé l'appliance matérielle et que vous souhaitez faire passer le stockage utilisable sur l'appliance à 12 To, procédez comme suit :

1. Réinitialisez l'appliance matérielle à ses paramètres d'usine. Contactez AWS le Support pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre.
2. Ajoutez cinq 1,92 To SSDs à l'appliance.

Options de carte d'interface réseau

Selon le modèle d'appareil que vous avez commandé, il peut être livré avec une carte réseau 10G-Base-T RJ45 en cuivre ou 10G DA/SFP+.

- Configuration de G-Base-T 10 cartes réseau :
 - Utilisez CAT6 des câbles pour 10G ou CAT5 (e) pour 1G
- Configuration de la carte NIC 10G DA/SFP+ :
 - Utilisez des câbles en cuivre à attache directe Twinax longs de jusqu'à 5 mètres
 - Modules optiques SFP+ compatibles Dell/Intel (SR ou LR)
 - Émetteur-récepteur SFP/SFP+ en cuivre pour 1 ou 10G-Base-T G-Base-T

Installation physique de votre appliance matérielle

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès à un stockage cloud pratiquement illimité.

Votre appareil a un facteur de format 1U et s'adapte à un rack de 19 pouces conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Prérequis

Pour installer l'appliance matérielle, vous devez disposer des éléments indiqués ci-dessous.

- Câble électriques : un obligatoire, deux recommandés.
- Câblage réseau pris en charge (en fonction de la carte d'interface réseau (NIC) incluse dans l'appliance matérielle). Câble DAC en cuivre Twinax, module optique SFP+ (compatible Intel) ou émetteur-récepteur cuivre SFP vers Base-T.
- Clavier et moniteur, ou commutateur KVM (clavier/vidéo/souris).

Note


Avant d'exécuter la procédure ci-dessous, vérifiez que vous respectez toutes les exigences requises pour l'appareil Storage Gateway Hardware Appliance, qui sont décrites dans [Exigences en matière de mise en réseau et de pare-feu pour l'appliance matérielle Storage Gateway](#).

Pour installer physiquement votre appliance matérielle

1. Déballez votre appliance matérielle et suivez les instructions contenues dans la boîte pour monter le serveur en rack.

L'image suivante montre l'arrière de l'apppliance matérielle avec des ports pour connecter l'alimentation, l'Ethernet, le moniteur, le clavier USB et l'iDRAC.

dispositif matériel, un à l'arrière, avec étiquettes de connexion réseau et d'alimentation.



dispositif matériel, un à l'arrière, avec étiquettes de connexion réseau et d'alimentation.

2. Branchez au secteur chacun des deux blocs d'alimentation. Il est possible de le brancher sur un seul câble d'alimentation, mais nous recommandons de le brancher aux deux blocs d'alimentation pour des raisons de redondance.
3. Branchez un câble Ethernet dans le port em1 pour obtenir une connexion Internet permanente. Le port em1 est le premier, de gauche à droite, des quatre ports réseau physiques situés à l'arrière.

Note

L'apppliance matérielle ne prend pas en charge la jonction VLAN. Configurez le port de commutation auquel vous connectez l'apppliance matérielle en tant que port VLAN sans jonction.

4. Branchez le clavier et le moniteur.
5. Mettez le serveur sous tension en appuyant sur le bouton Power (Marche/arrêt) sur le panneau avant, comme l'indique l'image suivante.

face avant de l'apppliance matérielle avec étiquette du bouton d'alimentation.



face avant de l'apppliance matérielle avec étiquette du bouton d'alimentation.

Étape suivante

[Accès à la console de l'appliance matérielle](#)

Accès à la console de l'appliance matérielle

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Lorsque vous allumez votre appliance matérielle, la console de l'appliance matérielle apparaît sur le moniteur. La console de l'appliance matérielle présente une interface utilisateur spécifique AWS que vous pouvez utiliser pour définir un mot de passe administrateur, configurer les paramètres réseau initiaux et ouvrir un canal d'assistance pour AWS.

Pour utiliser la console de l'appliance matérielle, entrez du texte à l'aide du clavier et utilisez les `Left Arrow` touches `Up` `Down` `Right`,, et pour vous déplacer sur l'écran dans la direction indiquée. Utilisez la touche `Tab` pour passer d'un élément à l'autre sur l'écran. Dans certaines configurations, vous pouvez utiliser la séquence de touches `Shift+Tab` pour reculer d'un élément à l'autre. Utilisez la touche `Enter` pour enregistrer les sélections, ou pour choisir un bouton sur l'écran.

La première fois que la console de l'appliance matérielle apparaît, la page de bienvenue s'affiche et vous êtes invité à définir un mot de passe pour le compte utilisateur administrateur avant de pouvoir accéder à la console.

Pour définir un mot de passe administrateur

- À l'invite `Veillez définir votre mot de passe de connexion`, procédez comme suit :
 - a. Pour `Set Password` (Définir un mot de passe), entrez un mot de passe, puis appuyez sur `Down arrow`.
 - b. Pour `Confirm` (Confirmer), entrez à nouveau votre mot de passe, puis choisissez `Save Password` (Enregistrer le mot de passe).

Après avoir défini votre mot de passe, la page d'accueil de la console matérielle apparaît. La page d'accueil affiche les informations réseau relatives aux interfaces réseau em1, em2, em3 et em4, et propose les options de menu suivantes :

- Configuration du réseau
- Ouvrez la console de service
- Modifier le mot de passe
- Déconnexion
- Ouvrez la console de support

Étape suivante

[Configuration des paramètres réseau de l'appliance matérielle](#)

Configuration des paramètres réseau de l'appliance matérielle

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès à un stockage cloud pratiquement illimité.

Une fois que l'appliance matérielle a démarré et que vous avez défini votre mot de passe d'utilisateur administrateur dans la console matérielle comme décrit dans [Accès à la console de l'appliance matérielle](#), suivez la procédure suivante pour configurer les paramètres réseau auxquels votre appliance matérielle peut se connecter AWS.

Pour définir une adresse réseau

1. Sur la page d'accueil, choisissez Configurer le réseau, puis appuyez sur **Enter**. La page Configurer le réseau apparaît. La page Configurer le réseau affiche les informations IP et DNS pour chacune des 4 interfaces réseau de l'appliance matérielle et inclut des options de menu permettant de configurer les adresses DHCP ou statiques pour chacune d'elles.

2. Pour l'interface em1, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Choisissez DHCP et appuyez **Enter** pour utiliser l' IPv4 adresse attribuée par votre serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) à votre port réseau physique.

Notez cette adresse pour une utilisation ultérieure lors de l'étape d'activation.

- Choisissez Static et appuyez **Enter** pour configurer une IPv4 adresse statique.

Entrez une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle et une adresse de serveur DNS valides pour l'interface réseau em1.

Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer, puis appuyez **Enter** pour enregistrer la configuration.

Note

Vous pouvez utiliser cette procédure pour configurer d'autres interfaces réseau en plus de em1. Si vous configurez d'autres interfaces, elles doivent fournir la même connexion permanente aux AWS points de terminaison répertoriés dans les exigences.

La liaison réseau et le protocole LACP (Link Aggrégation Control Protocol) ne sont pas pris en charge par l'appliance matérielle ni par Storage Gateway.

Il est déconseillé de configurer plusieurs interfaces réseau sur le même sous-réseau, car cela peut parfois entraîner des problèmes de routage.

Pour vous déconnecter de la console du matériel

1. Choisissez Retour et appuyez **Enter** pour revenir à la page d'accueil.
2. Choisissez Déconnexion et appuyez **Enter** pour revenir à la page d'accueil.

Étape suivante

[Activation de votre appliance matérielle Storage Gateway](#)

Activation de votre appliance matérielle Storage Gateway

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Après avoir configuré votre adresse IP, vous devez saisir cette adresse IP sur la page Matériel de la AWS Storage Gateway console pour activer votre appliance matérielle. Le processus d'activation enregistre l'appliance sur votre AWS compte.

Vous pouvez choisir d'activer votre appliance matérielle dans n'importe laquelle des solutions prises en charge Régions AWS. Pour obtenir la liste des régions prises en charge Régions AWS, consultez la section [Régions de l'appliance matérielle Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

Pour activer votre appliance matérielle Storage Gateway

1. Ouvrez la [Console de gestion AWS Storage Gateway](#) et connectez-vous avec les informations d'identification du compte à utiliser pour activer votre matériel.

Note

Pour l'activation uniquement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Votre navigateur doit être sur le même réseau que votre appliance matérielle.
- Votre pare-feu doit autoriser l'accès HTTP sur le port 8080 à l'appliance pour le trafic entrant.

2. Le menu de navigation sur la gauche de la page, choisissez Matériel.
3. Choisissez Activer l'appliance.
4. Pour Adresse IP, entrez l'adresse IP que vous avez configurée pour votre appliance matérielle, puis choisissez Connexion.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'adresse IP, consultez [Configuration des paramètres réseau](#).

5. Pour Nom, entrez un nom pour votre appliance matérielle. Les noms peuvent comporter jusqu'à 255 caractères. La barre oblique n'est pas autorisée.
6. Pour Fuseau horaire de l'appliance matérielle, entrez le fuseau horaire local à partir duquel la majeure partie de la charge de travail de la passerelle sera générée, puis choisissez Suivant.

Le fuseau horaire commande le moment où les mises à jour du matériel sont effectuées, soit à 2 h 00, heure locale. Idéalement, si le fuseau horaire est correctement défini, les mises à jour auront lieu par défaut en dehors des heures ouvrées locales.

7. Passez en revue les paramètres d'activation dans la section détaillée de l'appliance matérielle. Pour revenir en arrière et apporter des modifications, sélectionnez Précédent. Sinon, choisissez Activer pour terminer l'activation.

Une bannière s'affiche sur la page Présentation de l'appliance matérielle, indiquant que l'appliance matérielle a été correctement activée.

À ce stade, l'appliance est associée à votre compte. L'étape suivante consiste à configurer et à lancer une passerelle de fichiers, une passerelle de FSx fichiers, une passerelle de bande ou une passerelle de volume S3 sur le nouveau dispositif.

Étape suivante

[Création d'une passerelle sur votre appliance matérielle](#)

Création d'une passerelle sur votre appliance matérielle

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Vous pouvez créer une passerelle de fichiers, une passerelle de FSx fichiers, une passerelle de bande ou une passerelle de volume S3 sur n'importe quelle appliance matérielle Storage Gateway de votre déploiement.

Pour créer une passerelle sur votre appliance matérielle

1. Connectez-vous à la console Storage Gateway AWS Management Console et ouvrez-la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/chez> vous.
2. Suivez les procédures décrites dans [Creating Your Gateway](#) pour configurer, connecter et configurer le type de Storage Gateway que vous souhaitez déployer.

Lorsque vous avez terminé de créer votre passerelle dans la console Storage Gateway, le logiciel Storage Gateway s'installe automatiquement sur l'appliance matérielle. Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), l'affichage d'une passerelle comme étant en ligne dans la console peut prendre de 5 à 10 minutes. Pour attribuer une adresse IP statique à votre passerelle installée, consultez [Configuration d'une adresse IP pour la passerelle](#).

Pour attribuer une adresse IP statique à votre passerelle installée, vous devez ensuite configurer ses interfaces réseau afin que vos applications puissent l'utiliser.

Étape suivante

[Configuration d'une adresse IP de passerelle sur l'appliance matérielle](#)

Configuration d'une adresse IP de passerelle sur l'appliance matérielle

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Avant d'activer votre appliance matérielle, vous avez attribué une adresse IP à son interface réseau physique. Maintenant que vous avez activé l'appliance et lancé votre Storage Gateway sur cette dernière, vous devez attribuer une autre adresse IP à la machine virtuelle Storage Gateway qui s'exécute sur l'appliance matérielle. Pour attribuer une adresse IP statique à une passerelle installée sur votre appliance matérielle, configurez l'adresse IP depuis la console locale de la passerelle pour cette passerelle. Vos applications (telles que votre client NFS ou SMB) se connectent à cette adresse IP. Vous pouvez accéder à la console locale de la passerelle depuis la console de l'appliance matérielle à l'aide de l'option Open Service Console.

Pour configurer l'adresse IP de la passerelle sur votre appliance pour utiliser des applications

1. Sur la console matérielle, choisissez Open Service Console, puis appuyez sur ce bouton Enter pour ouvrir la page de connexion de la console locale de la passerelle.
2. La page de connexion de la console AWS Storage Gateway locale vous invite à vous connecter pour modifier la configuration de votre réseau et d'autres paramètres.


Le compte par défaut est admin et le mot de passe par défaut est password.

Note

Nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut en saisissant le chiffre correspondant à la Console de passerelle dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, puis en exécutant la commande `passwd`. Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande, consultez [Exécution de commandes de passerelle de stockage dans la console locale pour une passerelle locale](#). Vous pouvez également définir le mot de passe depuis la console Storage Gateway. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Définition du mot de passe de la console locale depuis la console Storage Gateway](#).

3. La page Activation de l'AWS appliance - Configuration inclut les options de menu suivantes :
 - Configuration du proxy HTTP/SOCKS
 - Configuration réseau
 - Testez la connectivité réseau
 - Afficher la vérification des ressources du système
 - Gestion du temps du système
 - Informations sur la licence


- Invite de commande

 Note

Certaines options apparaissent uniquement pour des types de passerelles ou des plateformes hôtes spécifiques.

Entrez le chiffre correspondant pour accéder à la page de configuration réseau.


4. Procédez de l'une des manières suivantes pour configurer l'adresse IP de la passerelle :
 - Pour utiliser l'adresse IP attribuée par votre serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), entrez le chiffre correspondant pour Configurer le DHCP, puis entrez des informations de configuration DHCP valides sur la page suivante.
 - Pour attribuer une adresse IP statique, entrez le chiffre correspondant pour Configurer une adresse IP statique, puis entrez une adresse IP et des informations DNS valides sur la page suivante.

 Note

L'adresse IP que vous spécifiez ici doit se trouver sur le même sous-réseau que l'adresse IP utilisée lors de l'activation de l'appliance matérielle.

Pour quitter la console locale de la passerelle

- Appuyez sur la séquence de touches `Ctrl+] (crochet fermant)`. La console du matériel s'affiche.

 Note

La console locale de la passerelle ne peut être fermée qu'en utilisant la séquence de touches indiquée ci-dessus.

Une fois que votre appliance matérielle est activée et configurée, votre appliance s'affiche dans la console. Vous pouvez maintenant poursuivre la procédure d'installation et de configuration de votre passerelle dans la console Storage Gateway. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter .

Suppression du logiciel de passerelle de votre appliance matérielle

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Si vous n'avez plus besoin d'une Storage Gateway spécifique que vous avez déployée sur une appliance matérielle, vous pouvez supprimer le logiciel de passerelle de l'appliance matérielle. Après avoir supprimé le logiciel de passerelle, vous pouvez choisir de déployer une nouvelle passerelle à sa place ou de supprimer l'appliance matérielle elle-même de la console Storage Gateway. Pour supprimer un logiciel de passerelle de votre appliance matérielle, utilisez la procédure suivante.

Pour supprimer une passerelle d'une appliance matérielle

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Choisissez Matériel dans le volet de navigation sur le côté gauche de la page de console, puis choisissez le nom de l'appliance matérielle dont vous souhaitez supprimer le logiciel de passerelle.
3. Dans le menu déroulant Actions, choisissez Supprimer la passerelle.

La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

4. Vérifiez que vous souhaitez supprimer le logiciel de passerelle de l'appliance matérielle spécifiée, puis tapez le mot `remove` dans la zone de confirmation.
5. Choisissez Supprimer pour supprimer définitivement le logiciel de passerelle.

Note

Après avoir supprimé le logiciel de passerelle, vous ne pouvez pas annuler l'action. Pour certains types de passerelles, vous pouvez perdre des données lors de la suppression, notamment les données mises en cache. Pour plus d'informations sur la suppression

d'une passerelle, consultez [Suppression de votre passerelle et suppression des ressources associées](#).

La suppression d'une passerelle ne supprime pas l'appliance matérielle de la console. L'appliance matérielle reste pour les futurs déploiements de passerelles.

Suppression de votre appliance matérielle Storage Gateway

Note

Avis de fin de disponibilité : à compter du 12 mai 2025, l'appliance AWS Storage Gateway matérielle ne sera plus proposée. Les clients actuels possédant l'appliance AWS Storage Gateway matérielle peuvent continuer à utiliser et à bénéficier d'une assistance jusqu'en mai 2028. Vous pouvez également utiliser le AWS Storage Gateway service pour donner à vos applications sur site et dans le cloud un accès pratiquement illimité à un espace de stockage dans le cloud.

Si vous n'avez plus besoin d'une appliance matérielle Storage Gateway que vous avez déjà activée, vous pouvez la supprimer complètement de votre AWS compte.

Note

Pour déplacer votre appliance vers un autre AWS compte Région AWS, vous devez d'abord la supprimer en suivant la procédure suivante, puis ouvrir le canal d'assistance de la passerelle et contacter Support pour effectuer une réinitialisation logicielle. Pour plus d'informations, voir [Activer l' Support accès pour résoudre les problèmes liés à votre passerelle](#) hébergée sur site.

Pour supprimer votre appliance matérielle

1. Si vous avez installé une passerelle sur l'appliance matérielle, vous devez d'abord supprimer la passerelle avant de pouvoir supprimer l'appliance. Pour obtenir des instructions sur la suppression d'une passerelle de votre appliance matérielle, consultez [Suppression du logiciel de passerelle de votre appliance matérielle](#).

2. Sur la page Matériel de la console Storage Gateway, choisissez l'appliance matérielle que vous souhaitez supprimer.
3. Pour Actions, choisissez Delete Appliance (Supprimer l'appliance). La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
4. Vérifiez que vous souhaitez supprimer l'appliance matérielle spécifiée, puis tapez le mot supprimer dans le champ de confirmation et choisissez Supprimer.

Lorsque vous supprimez l'appliance matérielle, toutes les ressources associées à la passerelle qui est installée sur l'appliance sont également supprimées, mais les données de l'appliance matérielle ne sont pas supprimées.

Création de votre passerelle

Les sections de présentation de cette page fournissent un résumé détaillé du fonctionnement du processus de création de Storage Gateway. Pour les step-by-step procédures de création d'un type spécifique de passerelle à l'aide de la console Storage Gateway, consultez les rubriques suivantes :

- [Création et activation d'une passerelle de fichiers Amazon S3](#)
- [Création et activation d'un Amazon FSx File Gateway](#)
- [Création et activation d'une passerelle de bande](#)
- [Création et activation d'une passerelle de volume](#)

Important

Amazon FSx File Gateway n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants de FSx File Gateway peuvent continuer à utiliser le service normalement. Pour des fonctionnalités similaires à FSx File Gateway, consultez [ce billet de blog](#).

Présentation - Activation de la passerelle

L'activation de la passerelle implique de configurer votre passerelle, de la connecter à AWS, puis de revoir vos paramètres et de l'activer.

Configuration d'une passerelle

Pour configurer Storage Gateway, vous devez d'abord choisir le type de passerelle que vous souhaitez créer et la plateforme hôte sur laquelle vous allez exécuter l'appliance virtuelle de la passerelle. Vous téléchargez ensuite le modèle d'appliance virtuelle de passerelle pour la plateforme de votre choix et vous le déployez dans votre environnement sur site. Vous pouvez également déployer votre Storage Gateway en tant qu'appliance matérielle physique que vous commandez auprès de votre revendeur préféré, ou en tant qu'instance Amazon EC2 dans AWS votre environnement cloud. Lorsque vous déployez l'appliance de passerelle, vous allouez de l'espace disque physique local sur l'hôte de virtualisation.

Connect à AWS

L'étape suivante consiste à connecter votre passerelle à AWS. Pour ce faire, vous devez d'abord choisir le type de point de terminaison de service que vous souhaitez utiliser pour les communications entre le dispositif virtuel de passerelle et les AWS services dans le cloud. Ce point de terminaison peut être accessible depuis l'Internet public ou uniquement depuis votre Amazon VPC, où vous avez le contrôle total de la configuration de sécurité du réseau. Vous spécifiez ensuite l'adresse IP de la passerelle ou sa clé d'activation, que vous pouvez obtenir en vous connectant à la console locale de l'appliance de passerelle.

Vérifier et activer

À ce stade, vous aurez la possibilité vérifier les options de passerelle et de connexion que vous avez choisies et d'apporter des modifications si nécessaire. Lorsque tout est configuré comme vous le souhaitez, vous pouvez activer la passerelle. Avant de pouvoir utiliser votre passerelle activée, vous devez configurer certains paramètres supplémentaires et créer vos ressources de stockage.

Présentation - Configuration de la passerelle

Après avoir activé votre Storage Gateway, vous devez procéder à quelques réglages supplémentaires. Au cours de cette étape, vous allouez le stockage physique que vous avez provisionné sur la plateforme hôte de passerelle pour qu'il soit utilisé comme cache ou comme tampon de téléchargement par l'appliance de passerelle. Vous configurez ensuite les paramètres pour surveiller l'état de votre passerelle à l'aide d'Amazon CloudWatch Logs et des CloudWatch alarmes, et vous ajoutez des balises pour aider à identifier la passerelle, si vous le souhaitez. Avant de pouvoir utiliser votre passerelle activée et configurée, vous devez créer vos ressources de stockage.

Présentation - Ressources de stockage

Une fois que vous avez activé et configuré votre Storage Gateway, vous devez créer des ressources de stockage dans le cloud à utiliser. Selon le type de passerelle que vous avez créé, vous utiliserez la console Storage Gateway pour créer des volumes, des bandes ou des partages de FSx fichiers Amazon S3 ou Amazon à associer à celle-ci. Chaque type de passerelle utilise ses ressources respectives pour émuler le type d'infrastructure de stockage réseau correspondant et transfère les données que vous y écrivez dans le cloud AWS .

Création d'une passerelle de volume

Dans cette section, vous trouverez des instructions sur le téléchargement, le déploiement et l'activation d'une passerelle de volume.

Rubriques

- [Configuration d'une passerelle de volume](#)
- [Connectez votre Volume Gateway à AWS](#)
- [Vérifier les paramètres et activer votre passerelle de volume](#)
- [Configuration de votre passerelle de volume](#)

Configuration d'une passerelle de volume

Pour configurer une passerelle de volume

1. Ouvrez AWS Management Console at <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/> et choisissez l' Région AWS endroit où vous souhaitez créer votre passerelle.
2. Choisissez Créer une passerelle pour ouvrir la page Configurer une passerelle.
3. Dans la section Paramètres de la passerelle, procédez comme suit :
 - a. Pour Gateway name (Nom de la passerelle), entrez le nom de votre passerelle. Vous pouvez rechercher ce nom pour trouver votre passerelle sur les pages de liste de la console Storage Gateway.
 - b. Pour le Fuseau horaire de la passerelle, choisissez le fuseau horaire local de la partie du monde où vous souhaitez déployer votre passerelle.
4. Dans la section Options de passerelle, pour Type de passerelle, choisissez Passerelle de volume, puis choisissez le type de volume que votre passerelle utilisera. Choisissez parmi les options suivantes :
 - Volumes mis en cache : stocke vos données principales dans Amazon S3 et conserve les données fréquemment consultées localement dans le cache pour un accès plus rapide.
 - Volumes stockés : stocke toutes vos données localement tout en les sauvegardant de manière asynchrone sur Amazon S3. Les passerelles utilisant ce type de volume ne peuvent pas être déployées sur Amazon EC2.
5. Dans la section Options de plateforme, procédez comme suit :

- a. Pour Plateforme hôte, choisissez la plateforme sur laquelle vous souhaitez déployer votre passerelle, puis suivez les instructions spécifiques à la plateforme, affichées sur la page de la console Storage Gateway, pour configurer votre plateforme hôte. Choisissez parmi les options suivantes :
 - VMware ESXi- Téléchargez, déployez et configurez la machine virtuelle de passerelle à l'aide de VMware ESXi.
 - Microsoft Hyper-V : téléchargez, déployez et configurez la machine virtuelle de passerelle à l'aide de Microsoft Hyper-V.
 - Linux KVM : téléchargez, déployez et configurez la machine virtuelle de la passerelle à l'aide de Linux KVM. Reportez-vous au fichier `aws-storage-gateway.xml` fourni pour les configurations de démarrage suggérées. Le mode de démarrage UEFI avec démarrage sécurisé désactivé (`loader_secure=no`) est requis pour File Gateway 2.x, Volume Gateway 3.x et Tape Gateway 3.x.
 - Amazon EC2 : configurez et lancez une instance Amazon EC2 pour héberger votre passerelle. Cette option n'est pas disponible pour les passerelles de Volume stocké.
 - Appliance matérielle : commandez une appliance matérielle physique dédiée AWS auprès de laquelle héberger votre passerelle.
 - b. Pour Confirmer la configuration de la passerelle, cochez la case pour confirmer que vous avez effectué les étapes de déploiement pour la plateforme hôte que vous avez choisie. Cette étape ne s'applique pas à la plateforme hôte de l'appliance matérielle.
6. Choisissez Suivant pour continuer.

Maintenant que votre passerelle est configurée, vous devez choisir la manière dont vous souhaitez qu'elle se connecte et communique avec elle AWS. Pour obtenir des instructions, consultez [Connect your Volume Gateway à AWS](#).


Connectez votre Volume Gateway à AWS

Pour connecter un nouveau Volume Gateway à AWS

1. Suivez la procédure décrite dans [Configuration d'une passerelle de volume](#) si ce n'est pas déjà fait. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour ouvrir la page Connexion à AWS dans la console Storage Gateway.

2. Dans la section Options du point de terminaison, pour Point de terminaison de service, choisissez le type de point de terminaison avec lequel votre passerelle communiquera AWS. Choisissez parmi les options suivantes :

- Accessible au public - Votre passerelle communique AWS via l'Internet public. Si vous sélectionnez cette option, cochez la case point de terminaison FIPS activé pour indiquer si la connexion doit être conforme aux normes fédérales de traitement de l'information (FIPS).

 Note

Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-2 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison conforme à la norme FIPS. Pour plus d'informations, consultez [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

Le point de terminaison de service FIPS n'est disponible que dans certaines régions AWS . Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas Storage Gateway](#) dans le document Références générales AWS.

- Hébergé par VPC : votre passerelle communique avec AWS via une connexion privée avec votre VPC, ce qui vous permet de contrôler les paramètres de votre réseau. Si vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier un point de terminaison de VPC existant en choisissant l'ID du point de terminaison de VPC dans le menu déroulant, ou en fournissant le nom DNS ou l'adresse IP du point de terminaison de VPC.

3. Dans la section Options de connexion de passerelle, pour les Options de connexion, choisissez comment identifier votre passerelle vers AWS. Choisissez parmi les options suivantes :

- Adresse IP : indiquez l'adresse IP de votre passerelle dans le champ correspondant. Cette adresse IP doit être publique ou accessible depuis votre réseau actuel et vous devez être en mesure de vous y connecter depuis votre navigateur Web.

Vous pouvez obtenir l'adresse IP de la passerelle en vous connectant à la console locale de la passerelle depuis votre client hyperviseur ou en la copiant depuis la page de détails de votre instance Amazon EC2.

- Clé d'activation : saisissez la clé d'activation de votre passerelle dans le champ correspondant. Vous pouvez générer une clé d'activation à l'aide de la console locale de la passerelle. Choisissez cette option si l'adresse IP de votre passerelle n'est pas disponible.

4. Choisissez Suivant pour continuer.

Maintenant que vous avez choisi le mode de connexion de votre passerelle AWS, vous devez l'activer. Pour obtenir des instructions, consultez [Vérifier les paramètres et activer votre passerelle de volume](#).

Vérifier les paramètres et activer votre passerelle de volume

Pour activer une nouvelle passerelle de volume

1. Suivez les procédures décrites dans les rubriques suivantes si vous ne l'avez pas déjà fait :
 - [Configuration d'une passerelle de volume](#)
 - [Connectez votre Volume Gateway à AWS](#)

Lorsque vous avez terminé, choisissez Suivant pour ouvrir la page Vérifier et activer dans la console Storage Gateway.

2. Vérifiez les détails de la passerelle initiale pour chaque section de la page.
3. Si une section contient des erreurs, choisissez Modifier pour revenir à la page de paramètres correspondante et apporter des modifications.

Note

Vous ne pouvez pas modifier les options ou les paramètres de connexion de la passerelle une fois celle-ci créée.

4. Choisissez Activer la passerelle pour continuer.

Maintenant que vous avez activé votre passerelle, vous devez effectuer une première configuration pour allouer des disques de stockage locaux et configurer la journalisation. Pour obtenir des instructions, consultez [Configuration de votre passerelle de volume](#).

Configuration de votre passerelle de volume

Pour effectuer la première configuration sur nouvelle passerelle de volume

1. Suivez les procédures décrites dans les rubriques suivantes si vous ne l'avez pas déjà fait :
 - [Configuration d'une passerelle de volume](#)
 - [Connectez votre Volume Gateway à AWS](#)

- [Vérifier les paramètres et activer votre passerelle de volume.](#)

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour ouvrir la page Configurer la passerelle dans la console Storage Gateway.

2. Dans la section Configurer le stockage, utilisez les menus déroulants pour allouer au moins un disque d'une capacité d'au moins 165 Gio pour le STOCKAGE EN CACHE, et au moins un disque d'une capacité d'au moins 150 Gio pour le TAMPON DE CHARGEMENT. Les disques locaux répertoriés dans cette section correspondent au stockage physique que vous avez provisionné sur votre plateforme hôte.
3. Dans la section groupe de CloudWatch journaux, choisissez comment configurer Amazon CloudWatch Logs pour surveiller l'état de votre passerelle. Choisissez parmi les options suivantes :
 - Créer un nouveau groupe de journaux : configurez un nouveau groupe de journaux pour surveiller votre passerelle.
 - Utiliser un groupe de journaux existant : choisissez un groupe de journaux existant dans le menu déroulant correspondant.
 - Désactiver la journalisation : n'utilisez pas Amazon CloudWatch Logs pour surveiller votre passerelle.

Note

Pour recevoir les journaux de santé de Storage Gateway, les autorisations suivantes doivent figurer dans la politique de ressources de votre groupe de journaux. Remplacez les *highlighted section* par les informations ResourceArn du groupe de journaux spécifiques à votre déploiement.


```
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents"
```

```
],  
  "Resource": "arn:aws:logs:eu-west-1:1234567890:log-group:/foo/bar:log-stream:*"
```

L'élément « Ressource » n'est obligatoire que si vous souhaitez que les autorisations s'appliquent explicitement à un groupe de journaux individuel.

4. Dans la section des CloudWatch alarmes, choisissez comment configurer les CloudWatch alarmes Amazon pour vous avertir lorsque les métriques de la passerelle s'écartent des limites définies. Choisissez parmi les options suivantes :

- Création des alarmes recommandées par Storage Gateway : créez automatiquement toutes les CloudWatch alarmes recommandées lors de la création de la passerelle. Pour plus d'informations sur les alarmes recommandées, consultez la section [Comprendre les CloudWatch alarmes](#).

 Note

Cette fonctionnalité nécessite des autorisations CloudWatch de politique, qui ne sont pas automatiquement accordées dans le cadre de la politique d'accès complet préconfigurée de Storage Gateway. Assurez-vous que votre politique de sécurité accorde les autorisations suivantes avant de tenter de créer les CloudWatch alarmes recommandées :

- `cloudwatch:PutMetricAlarm` - créer des alarmes
- `cloudwatch:DisableAlarmActions` - désactiver les actions d'alarme
- `cloudwatch:EnableAlarmActions` - activer les actions d'alarme
- `cloudwatch>DeleteAlarms` - supprimer des alarmes

- Création d'une alarme personnalisée : configurez une nouvelle CloudWatch alarme pour vous informer des indicateurs de votre passerelle. Choisissez Create alarm pour définir les métriques et spécifier les actions d'alarme dans la CloudWatch console Amazon. Pour obtenir des instructions, consultez la section [Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
 - Aucune alarme : ne recevez aucune CloudWatch notification concernant les indicateurs de votre passerelle.
5. (Facultatif) Dans la section Balises, choisissez Ajouter une nouvelle balise, puis entrez une paire clé-valeur en distinguant majuscules et minuscules pour vous aider à rechercher et à filtrer votre

passerelle sur les pages de liste de la console Storage Gateway. Répétez cette étape pour ajouter autant de balises que vous désirez.

6. Choisissez Configurer pour terminer la création de votre passerelle.

Pour vérifier l'état de votre nouvelle passerelle, recherchez-la sur la page Présentation de la passerelle de Storage Gateway.

Maintenant que vous avez créé votre passerelle, vous devez créer un volume qu'elle pourra utiliser. Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un volume](#).

Création d'un volume de stockage

Vous avez déjà alloué des disques locaux que vous avez ajoutés au stockage de cache de l'ordinateur virtuel et au tampon de chargement. Vous créez à présent un volume de stockage sur lequel vos applications lisent et écrivent des données. La passerelle gère localement les données du volume ayant été consultées récemment dans le stockage de cache et les données transférées de façon asynchrone dans Amazon S3. Pour les volumes stockés, vous avez alloué des disques locaux que vous avez ajoutés au tampon de chargement de l'ordinateur virtuel et aux données de votre application.

Note

Vous pouvez utiliser AWS Key Management Service (AWS KMS) pour chiffrer les données écrites sur un volume mis en cache stocké dans Amazon S3. Actuellement, vous pouvez effectuer cette tâche à l'aide de la Référence d'API AWS Storage Gateway . Pour plus d'informations, consultez [CreateCachediSCSIVolume](#) ou [create-cached-iscsi-volume](#).

Pour créer un de volumes


1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Sur la console Storage Gateway, sélectionnez Créer un volume.
3. Dans la boîte de dialogue Créer un volume, choisissez une passerelle pour Passerelle.
4. Pour les volumes mis en cache, entrez la capacité dans Capacité.

Pour les volumes stockés, sélectionnez une valeur ID de disque dans la liste.

5. Pour le Contenu du volume, vos choix dépendent du type de passerelle pour lequel vous créez le volume.

Pour les volumes mis en cache, vous avez les options suivantes :

- Créer un nouveau volume vide.
- Créer un volume basé sur un instantané Amazon EBS. Si vous choisissez cette option, indiquez une valeur pour ID d'instantané EBS.

 Note

Storage Gateway ne prend pas en charge la création de volumes mis en cache à partir d'instantanés de volumes AWS Marketplace .

- Cloner depuis le dernier point de récupération du volume. Si vous choisissez cette option, choisissez un ID de volume pour Volume source. Si aucun volume n'existe dans la région, cette option n'est pas affichée.

Pour les volumes stockés, vous avez les options suivantes :

- Créer un nouveau volume vide.
- Créer un volume basé sur un instantané. Si vous choisissez cette option, indiquez une valeur pour ID d'instantané EBS.
- Conserver les données existantes sur le disque


6. Saisissez un nom pour Nom de la cible iSCSI.

Le nom de la cible peut contenir des lettres minuscules, des nombres, des points (.) et des tirets (-). Le nom de cette cible apparaît en tant que nom du iSCSI target node dans l'onglet Targets de l'interface utilisateur du iSCSI Microsoft initiator après la détection. Par exemple, le nom `target1` apparaît en tant que `iqn.1007-05.com.amazon:target1`. Vérifiez que le nom de la cible est unique partout au sein de votre réseau de stockage (SAN).

7. Vérifiez que le paramètre Interface réseau a l'adresse IP sélectionnée ou choisissez une adresse IP pour Interface réseau. Pour Interface réseau, une adresse IP s'affiche pour chaque carte configurée pour l'ordinateur virtuel de la passerelle. Si l'ordinateur virtuel de la passerelle est configuré pour une seule carte réseau, la liste Interface réseau n'apparaît pas, car il n'y a qu'une seule adresse IP.

Votre cible iSCSI sera disponible sur la carte réseau que vous choisirez.

Si vous avez défini votre passerelle de façon à utiliser plusieurs cartes réseau, choisissez l'adresse IP qui sera utilisée par vos applications de stockage pour accéder au volume. Pour plus d'informations sur la configuration de plusieurs cartes réseau, consultez [Configuration de votre passerelle pour plusieurs NICs](#).

 Note

Une fois que vous avez choisi une carte réseau, vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

8. (Facultatif) Pour Balises, entrez une clé et une valeur pour ajouter des balises à votre volume. Une balise est une paire clé-valeur sensible à la casse qui vous aide à gérer, filtrer et rechercher vos volumes.
9. Choisissez Créer un volume.

Si vous avez précédemment créé des volumes dans cette région, ils sont répertoriés sur la console Storage Gateway.

La boîte de dialogue Configurer l'authentification CHAP s'affiche. Vous pouvez alors configurer le protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) pour votre volume, ou vous pouvez choisir Annuler et configurer CHAP ultérieurement. Pour plus d'informations sur la configuration de CHAP, consultez [Configurer l'authentification CHAP pour les volumes](#).

Si vous ne souhaitez pas configurer CHAP, commencez en utilisant votre volume. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connecter vos volumes à votre client](#).

Configurer l'authentification CHAP pour les volumes

CHAP fournit une protection contre les attaques de relecture en exigeant une authentification pour accéder à vos objectifs de volumes de stockage. Dans la boîte de dialogue Configurer l'authentification CHAP, vous fournissez des informations pour configurer CHAP pour vos volumes.

Pour configurer CHAP

1. Choisissez le volume pour lequel vous souhaitez configurer CHAP.
2. Dans Actions, choisissez Configurer l'authentification CHAP.

3. Pour Nom de l'initiateur, entrez le nom de votre initiateur.
4. Pour Secret de l'initiateur, entrez la phrase secrète que vous utilisez pour authentifier votre initiateur iSCSI.
5. Pour Secret cible, tapez la phrase secrète que vous utilisez pour authentifier votre cible pour le CHAP mutuel.
6. Choisissez Enregistrer pour enregistrer les entrées.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'authentification CHAP, consultez [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#).

Étape suivante

[Connecter vos volumes à votre client](#)

Connecter vos volumes à votre client

Vous utilisez l'initiateur iSCSI dans votre client pour vous connecter à vos volumes. A la fin de la procédure suivante, les volumes deviennent accessibles en tant qu'appareils locaux sur le client.

Important

Storage Gateway permet de connecter plusieurs hôtes au même volume si les hôtes coordonnent leur accès en utilisant le clustering de basculement Windows Server (WSFC). Toutefois, la connexion de plusieurs hôtes au même volume (par exemple, le partage d'un système de fichiers en mode non-cluster/ext4) ne peut se faire sans utiliser WSFC.

Rubriques

- [Connexion à un client Microsoft Windows](#)
- [Connexion à un client Red Hat Enterprise Linux](#)

Connexion à un client Microsoft Windows

La procédure suivante présente un résumé des étapes à suivre pour vous connecter à un client Windows. Pour plus d'informations, consultez [Connexion aux initiateurs iSCSI](#).

Pour vous connecter à un client Windows

1. Exécutez `iscsicpl.exe`.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'initiateur iSCSI, choisissez l'onglet Découverte, puis sélectionnez Portail de découverte.
3. Dans la boîte de dialogue Découvrir le portail cible, entrez l'adresse IP de votre cible iSCSI pour Adresse IP ou nom DNS.
4. Connectez le nouveau portail cible au volume de stockage sur la passerelle.
5. Sélectionnez la cible, puis choisissez Se connecter.
6. Dans l'onglet Cibles, veillez à ce que l'état cible ait la valeur Connectée indiquant que la cible est connectée, puis choisissez OK.

Connexion à un client Red Hat Enterprise Linux

La procédure suivante présente un résumé des étapes à suivre pour vous connecter à un client Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Pour plus d'informations, consultez [Connexion aux initiateurs iSCSI](#).

Pour connecter un client Linux aux cibles iSCSI

1. Installez le package RPM `iscsi-initiator-utils`.

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour installer le package.

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
```

2. Veillez à ce que le démon iSCSI soit en cours d'exécution.

For RHEL 5 or 6, utilisez la commande suivante.

```
sudo /etc/init.d/iscsi status
```

Pour RHEL 7, 8 ou 9, utilisez la commande suivante.

```
sudo service iscsid status
```

3. Découvrez le volume ou les cibles d'appareils VTL définis pour une passerelle. Utilisez la commande de découverte suivante.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal [GATEWAY_IP]:3260
```

Le résultat de la commande de découverte doit ressembler à l'exemple de sortie suivant.

Pour les passerelles de volume : `[GATEWAY_IP]:3260, 1
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`

Pour les passerelles de bande : `iqn.1997-05.com.amazon:[GATEWAY_IP]-
tapedrive-01`

4. Connectez-vous à une cible.

Assurez-vous de spécifier le bon `[GATEWAY_IP]` IQN dans la commande de connexion.

Utilisez la commande suivante de l'.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:[ISCSI_TARGET_NAME] --portal [GATEWAY_IP]:3260,1 --login
```

5. Vérifiez que le volume est attaché à l'ordinateur client (l'initiateur). Pour cela, utilisez la commande suivante.

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

La sortie de la commande doit ressembler à celle de l'exemple suivant.

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Apr 16 19:31 ip-[GATEWAY_IP]:3260-iscsi-  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume-lun-0 -> ../../sda
```

Une fois que vous avez configuré votre initiateur, nous vous recommandons vivement de personnaliser vos paramètres iSCSI comme indiqué dans [Personnalisation de vos paramètres iSCSI Linux](#).

Initialisation et formatage de votre volume

Une fois que vous utilisez l'initiateur iSCSI dans votre client pour vous connecter aux volumes, initialisez et formatez votre volume.

Rubriques

- [Initialisation et formatage de votre volume sous Microsoft Windows](#)
- [Initialisation et formatage de votre volume sur Red Hat Enterprise Linux](#)

Initialisation et formatage de votre volume sous Microsoft Windows

Utilisez la procédure suivante pour initialiser et formater votre volume sur Windows.

Pour initialiser et formater votre volume de stockage

1. Démarrez **diskmgmt.msc** pour ouvrir la console Disk Management.
2. Dans la boîte de dialogue Initialiser le disque, initialisez le volume en tant que partition MBR (Master Boot Record, enregistrement d'amorçage maître). Lorsque vous sélectionnez le style de partition, vous devez tenir compte du type de volume auquel vous vous connectez à (mis en cache ou stocké), comme illustré dans le tableau suivant.

Style de partition	Utiliser dans les conditions suivantes
MBR (enregistrement d'amorçage maître)	<ul style="list-style-type: none">• Si la passerelle est un volume stocké et si le volume de stockage est limité à 1 Tio.• Si la passerelle est un volume mis en cache et si le volume de stockage est inférieur à 2 Tio.
GPT (table de partition GUID)	Si le volume de stockage de votre passerelle a une taille de 2 Tio ou plus.

3. Créer un volume simple :
 - a. Mettez le volume en ligne pour l'initialiser. Tous les volumes disponibles sont affichés dans la console de gestion de disque.
 - b. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le disque et choisissez New Simple Volume.

Important


Veillez à ne pas formater le disque mauvais. Vérifiez que le disque formaté a la même taille que le disque local que vous avez alloué à l'ordinateur virtuel de la passerelle et que son état est Non alloué.

- c. Indiquez la taille de disque maximale.

- d. Attribuez une lettre de disque ou un chemin d'accès au volume et formatez ce dernier avec la fonction Perform a quick format (Effectuer un formatage rapide).

 Important

Nous vous recommandons vivement d'utiliser Perform a quick format (Effectuer un formatage rapide) pour les volumes mis en cache. Il en résulte une baisse des E/S d'initialisation et de la taille initiale des instantanés, ainsi qu'un accès plus rapide à un volume utilisable. Cela évite également d'utiliser l'espace du volume mis en cache pour le processus de formatage complet.

 Note

Le temps nécessaire au formatage du volume dépend de la taille de ce dernier. L'exécution de ce processus peut prendre plusieurs minutes.

Initialisation et formatage de votre volume sur Red Hat Enterprise Linux

Utilisez la procédure suivante pour initialiser et formater votre volume sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Pour initialiser et formater votre volume de stockage

1. Sélectionnez le répertoire /dev pour le dossier.
2. Exécutez la commande `sudo cfdisk`.
3. Identifiez votre nouveau volume en exécutant la commande suivante : Pour trouver les nouveaux volumes, vous pouvez répertorier la disposition de la partition de vos volumes.

```
$ lsblk
```

L'erreur de libellé de volumes non reconnus s'affiche pour le nouveau volume non partitionné.

4. Initialisez votre nouveau volume. Lorsque vous sélectionnez le style de partition, vous devez tenir compte de la taille et du type de volume auquel vous vous connectez à (mis en cache ou stocké), comme illustré dans le tableau suivant.

Style de partition	Utiliser dans les conditions suivantes
MBR (enregistrement d'amorçage maître)	<ul style="list-style-type: none">• Si la passerelle est un volume stocké et si le volume de stockage est limité à 1 Tio.• Si la passerelle est un volume mis en cache et si le volume de stockage est inférieur à 2 Tio.
GPT (table de partition GUID)	Si le volume de stockage de votre passerelle a une taille de 2 Tio ou plus.

Pour une partition MBR, utilisez la commande suivante : `sudo parted /dev/your volume mklabel msdos`

Pour une partition GPT, utilisez la commande suivante : `sudo parted /dev/your volume mklabel gpt`

5. Créez une partition à l'aide de la commande suivante.

```
sudo parted -a opt /dev/your volume mkpart primary file system 0% 100%
```

6. Attribuez une lettre de lecteur à la partition et créez un système de fichiers à l'aide de la commande suivante.

```
sudo mkfs -L datapartition /dev/your volume
```

7. Montez le système de fichiers à l'aide de la commande suivante.

```
sudo mount -o defaults /dev/your volume /mnt/your directory
```

Tester votre passerelle

Vous testez la configuration de la passerelle de volume en effectuant les tâches suivantes :

1. Ecrivez des données sur le volume.
2. Prenez un instantané.
3. Restaurez l'instantané sur un autre volume.

Vous vérifiez la configuration d'une passerelle en effectuant une sauvegarde instantanée de votre volume et en y stockant l'instantané AWS. Vous restaurez ensuite l'instantané sur un nouveau volume. Votre passerelle copie les données de l'instantané spécifié AWS vers le nouveau volume.

Note

La restauration de données à partir de volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) qui sont chiffrés n'est pas prise en charge.

Pour créer un instantané Amazon EBS d'un volume de stockage sous Microsoft Windows

1. Sur votre ordinateur Windows, copiez les données sur le volume de stockage mappé.

La quantité de données copiées importe peu pour cette démonstration. Un petit fichier suffit pour illustrer le processus de restauration.

2. Dans le volet de navigation de la console Storage Gateway, sélectionnez Volumes.
3. Choisissez le volume de stockage que vous avez créé pour la passerelle.

Cette passerelle doit avoir un seul volume de stockage. Les propriétés du volume sélectionné s'affichent.

4. Dans Actions, choisissez Créer un instantané EBS pour créer un instantané du volume.

En fonction de la quantité de données sur le disque et de la bande passante de chargement, la réalisation de l'instantané peut prendre quelques secondes. Notez l'ID de volume pour le volume dont vous créez un instantané. Vous utilisez cet ID pour rechercher l'instantané.

5. Dans la boîte de dialogue Créer un instantané EBS fournissez une description pour votre instantané.
6. (Facultatif) Pour Balises, entrez une clé et une valeur pour ajouter des balises à l'instantané. Une balise est une paire clé-valeur sensible à la casse qui vous aide à gérer, filtrer et rechercher vos instantanés.
7. Choisissez Create Snapshot (Créer un instantané). Votre instantané est stocké en tant qu'instantané Amazon EBS. Notez votre ID d'instantané. Le nombre d'instantanés créés pour votre volume s'affiche dans la colonne de l'instantané.
8. Dans la colonne Instantanés EBS, cliquez sur le lien du volume pour lequel vous avez créé l'instantané pour voir votre instantané EBS sur la console Amazon. EC2

Pour restaurer un instantané sur un autre volume

Consultez [Création d'un volume de stockage](#).

Sauvegarde de vos volumes

En utilisant Storage Gateway, vous pouvez protéger vos applications métier sur site qui utilisent des volumes de stockage Storage Gateway dans le cloud. Vous pouvez sauvegarder vos volumes de données Storage Gateway sur site à l'aide du planificateur d'instantané natif dans Storage Gateway ou dans AWS Backup. Dans les deux cas, les sauvegardes de volume Storage Gateway sont stockées sous forme d'instantanés Amazon EBS dans Amazon Web Services.

Rubriques

- [Utiliser Storage Gateway pour sauvegarder vos volumes](#)
- [Utilisation AWS Backup pour sauvegarder vos volumes](#)

Utiliser Storage Gateway pour sauvegarder vos volumes

Vous pouvez utiliser la console de gestion Storage Gateway pour sauvegarder vos volumes en effectuant des instantanés Amazon EBS et en les stockant dans Amazon Web Services. Vous pouvez créer un instantané unique ou définir un programme d'instantanés géré par Storage Gateway. Vous pouvez restaurer ultérieurement l'instantané sur un nouveau volume à l'aide de la console Storage Gateway. Pour obtenir des informations sur la façon de sauvegarder et gérer votre sauvegarde à partir de Storage Gateway, consultez les rubriques suivantes :

- [Tester votre passerelle](#)
- [Création d'un instantané de restauration](#)
- [Clonage d'un volume mis en cache à partir d'un point de restauration](#)

Utilisation AWS Backup pour sauvegarder vos volumes

AWS Backup est un service de sauvegarde centralisé qui vous permet de sauvegarder facilement et à moindre coût les données de vos applications sur l'ensemble AWS des services dans le cloud Amazon Web Services et sur site. Cela vous permet de répondre aux exigences de conformité de votre entreprise et à la réglementation en matière de sauvegarde. AWS Backup simplifie la protection AWS de vos volumes de stockage, de vos bases de données et de vos systèmes de fichiers en fournissant un emplacement central où vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Configurez et auditez les AWS ressources que vous souhaitez sauvegarder.
- Automatiser la planification des sauvegardes.
- Définir des politiques de conservation.
- Surveiller toutes les activités de sauvegarde et de restauration récentes.

Comme Storage Gateway s'intègre à Storage Gateway AWS Backup, il permet aux clients AWS Backup de sauvegarder des applications professionnelles sur site qui utilisent des volumes Storage Gateway pour un stockage basé sur le cloud. AWS Backup prend en charge la sauvegarde et la restauration des volumes mis en cache et stockés. Pour plus d'informations AWS Backup, consultez la AWS Backup documentation. Pour plus d'informations AWS Backup, voir [Qu'est-ce que c'est AWS Backup ?](#) dans le guide de AWS Backup l'utilisateur.

Vous pouvez gérer les opérations de sauvegarde et de restauration des volumes Storage Gateway AWS Backup sans avoir à créer de scripts personnalisés ou à gérer manuellement les point-in-time sauvegardes. Vous pouvez également surveiller vos sauvegardes de volumes sur site ainsi que vos AWS ressources dans le cloud à partir d'un tableau de bord unique AWS Backup . AWS Backup Vous pouvez l'utiliser AWS Backup pour créer une sauvegarde à la demande unique ou pour définir un plan de sauvegarde géré dans AWS Backup.

Les sauvegardes de volume Storage Gateway extraites AWS Backup sont stockées dans Amazon S3 sous forme de snapshots Amazon EBS. Vous pouvez consulter les sauvegardes du volume Storage Gateway depuis la AWS Backup console ou depuis la console Amazon EBS.

Vous pouvez facilement restaurer les volumes Storage Gateway gérés via AWS Backup n'importe quelle passerelle sur site ou dans le cloud. Vous pouvez également restaurer un tel volume dans un volume Amazon EBS que vous pouvez utiliser avec des instances Amazon EC2.


Avantages de l'utilisation AWS Backup pour sauvegarder des volumes Storage Gateway

Les avantages de l'utilisation AWS Backup pour sauvegarder les volumes Storage Gateway sont que vous pouvez répondre aux exigences de conformité, éviter les charges opérationnelles et centraliser la gestion des sauvegardes. AWS Backup vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Définir les politiques de sauvegarde planifiées personnalisables qui répondent à vos exigences en matière de sauvegarde.
- Définissez des règles de conservation et d'expiration des sauvegardes afin de ne plus avoir à développer de scripts personnalisés ou à gérer manuellement les point-in-time sauvegardes de vos volumes.

- Gérez et surveillez les sauvegardes sur plusieurs passerelles et sur d'autres AWS ressources à partir d'une vue centralisée.

À utiliser AWS Backup pour créer des sauvegardes de vos volumes

 Note

AWS Backup nécessite que vous choisissiez un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) qui AWS Backup consomme. Vous devez créer ce rôle car il AWS Backup ne le crée pas pour vous. Vous devez également créer une relation de confiance entre AWS Backup et ce rôle IAM. Pour obtenir des informations sur la façon de faire, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Backup . Pour obtenir des informations sur la façon de procéder, consultez [Création d'un plan de sauvegarde](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Backup .

1. Ouvrez la console Storage Gateway, puis choisissez Volumes dans le volet de navigation à gauche.
2. Pour Actions, choisissez Créer une sauvegarde à la demande avec AWS Backup ou Créer un plan AWS de sauvegarde.

Si vous souhaitez créer une sauvegarde à la demande du volume Storage Gateway, choisissez Create demand backup with AWS Backup. Vous êtes dirigé vers la AWS Backup console.

Si vous souhaitez créer un nouveau AWS Backup plan, choisissez Créer un plan AWS de sauvegarde. Vous êtes dirigé vers la AWS Backup console.

Sur la AWS Backup console, vous pouvez créer un plan de sauvegarde, attribuer un volume Storage Gateway au plan de sauvegarde et créer une sauvegarde. Vous pouvez également effectuer des tâches de gestion de sauvegarde continue.

Recherche et restauration de vos volumes à partir de AWS Backup

Vous pouvez rechercher et restaurer vos volumes Storage Gateway de sauvegarde depuis la AWS Backup console. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Backup . Pour plus d'informations, consultez [Points de récupération](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Backup .

Pour rechercher et restaurer vos volumes

1. Ouvrez la AWS Backup console et recherchez la sauvegarde du volume Storage Gateway que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez restaurer la sauvegarde du volume Storage Gateway sur un volume Amazon EBS ou sur un volume Storage Gateway. Choisissez l'option correspondant à vos exigences de restauration.
2. Pour Type de restauration, choisissez de restaurer un volume Storage Gateway mis en cache ou stocké et fournissez les informations requises :
 - Pour un volume stocké, fournissez les informations concernant les Nom de la passerelle, ID de disque et Nom de la cible iSCSI.
 - Pour un volume mis en cache, fournissez les informations concernant les Nom de la passerelle, Capacité et Nom de la cible iSCSI.
3. Choisissez Restore ressource (Restaurer la ressource) pour restaurer votre volume.

Note

Vous ne pouvez pas utiliser la console Amazon EBS pour supprimer un instantané créé par AWS Backup.

Comment procéder ensuite ?

Dans les sections précédentes, vous avez créé et mis en service une passerelle, puis vous avez connecté l'hôte Windows au volume de stockage de la passerelle. Vous avez ajouté des données au volume iSCSI de la passerelle, pris un instantané du volume que vous avez restauré sur un nouveau volume, vous vous êtes connecté au nouveau volume et vous avez vérifié que les données s'y affichaient.

Une fois que vous avez terminé l'exercice, réfléchissez aux points suivants :

- Si vous avez l'intention de continuer à utiliser votre passerelle, lisez plus attentivement les informations sur le dimensionnement du tampon de chargement pour les charges de travail réelles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Dimensionnement du stockage de la passerelle de volume pour les charges de travail réelles](#).

D'autres sections de ce manuel incluent des informations sur les procédures suivantes :

- Pour en savoir plus sur les volumes de stockage et leur gestion, consultez [Gestion de la passerelle de volume](#).
- Si vous n'avez pas l'intention de continuer à utiliser votre passerelle, pensez à supprimer la passerelle pour éviter tout frais. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Nettoyer les ressources inutiles](#).
- Pour résoudre les problèmes liés à la passerelle, consultez [Résolution des problèmes de passerelle](#).
- Pour optimiser votre passerelle, consultez [Optimisation des performances de la passerelle](#).
- Pour en savoir plus sur les métriques de Storage Gateway et sur le contrôle des performances de la passerelle, consultez [Surveillance de Storage Gateway](#).
- Pour en savoir plus sur la configuration des cibles iSCSI de la passerelle pour stocker des données, consultez [Connexion à vos volumes depuis un client Windows](#).

Pour en savoir plus sur le dimensionnement du stockage de la passerelle de volume pour les charges de travail réelles et sur le nettoyage des ressources dont vous n'avez pas besoin, consultez les sections suivantes.

Dimensionnement du stockage de la passerelle de volume pour les charges de travail réelles

A ce stade, vous avez une passerelle simple et fonctionnelle. Cependant, les suppositions utilisées pour créer cette passerelle ne sont pas appropriées pour les charges de travail réelles. Si vous souhaitez utiliser cette passerelle pour des charges de travail réelles, vous devez faire deux choses :

1. Définir une taille appropriée pour le tampon de chargement.
2. Configurer la surveillance du tampon de chargement, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Vous découvrirez ci-après comment exécuter ces deux tâches. Si vous avez activé une passerelle pour les volumes mis en cache, vous devez également dimensionner le stockage de cache pour les charges de travail réelles.

Pour dimensionner le tampon de chargement et le stockage de cache d'une configuration de mise en cache sur la passerelle

- Utilisez la formule indiquée dans [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#) pour le dimensionnement du tampon de chargement. Nous vous recommandons

vivement d'allouer au moins 150 Gio pour le tampon de chargement. Si la formule du tampon de chargement donne une valeur inférieure à 150 Gio, utilisez 150 Gio comme tampon de chargement alloué.

La formule de la mémoire tampon de téléchargement prend en compte la différence entre le débit entre votre application et votre passerelle et le débit entre votre passerelle et le débit AWS, multipliée par le temps que vous prévoyez d'écrire des données. Par exemple, supposons que vos applications écrivent des données de texte sur votre passerelle à un taux de 40 Mo par seconde pendant 12 heures par jour et que le débit de votre réseau soit de 12 Mo par seconde. En supposant un facteur de compression de 2:1 pour les données de texte, la formule indique que vous devez allouer environ 675 Gio d'espace de tampon de chargement.

Pour dimensionner le tampon de chargement pour une configuration de stockage

- Utilisez la formule indiquée dans [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#). Nous vous recommandons vivement d'allouer au moins 150 Gio pour le tampon de chargement. Si la formule du tampon de chargement donne une valeur inférieure à 150 Gio, utilisez 150 Gio comme tampon de chargement alloué.

La formule de la mémoire tampon de téléchargement prend en compte la différence entre le débit entre votre application et votre passerelle et le débit entre votre passerelle et le débit AWS, multipliée par le temps que vous prévoyez d'écrire des données. Par exemple, supposons que vos applications écrivent des données de texte sur votre passerelle à un taux de 40 Mo par seconde pendant 12 heures par jour et que le débit de votre réseau soit de 12 Mo par seconde. En supposant un facteur de compression de 2:1 pour les données de texte, la formule indique que vous devez allouer environ 675 Gio d'espace de tampon de chargement.

Pour surveiller le tampon de chargement

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Choisissez les onglets Passerelle et Détails, puis recherchez le champ Upload Buffer Used (Tampon de chargement utilisé) pour afficher le tampon de chargement de la passerelle en cours.
3. Définissez une ou plusieurs alarmes pour vous informer sur l'utilisation de tampon de chargement.

Nous vous recommandons vivement de créer une ou plusieurs alarmes de mémoire tampon de téléchargement dans la CloudWatch console Amazon. Par exemple, vous pouvez définir une alarme pour un niveau d'utilisation auquel vous souhaitez être averti et une alarme pour un niveau d'utilisation qui, en cas de dépassement, entraîne une action. Cette action peut se traduire par l'ajout d'un espace de tampon de chargement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Pour définir une alarme de seuil supérieur pour le tampon de chargement de la passerelle](#).

Activation d'une passerelle dans un cloud privé virtuel

Vous pouvez créer une connexion privée entre votre appliance de passerelle sur site et une infrastructure de stockage basée sur le cloud. Vous pouvez utiliser cette connexion pour activer votre passerelle et lui permettre de transférer des données vers des services AWS de stockage sans communiquer via l'Internet public. À l'aide du service Amazon VPC, vous pouvez lancer AWS des ressources, notamment des points de terminaison d'interface réseau privés, dans un cloud privé virtuel (VPC) personnalisé. Un VPC vous permet de contrôler vos paramètres réseau, tels que la plage d'adresses IP, les sous-réseaux, les tables de routage et les passerelles de réseau. Pour plus d'informations VPCs, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Pour activer votre passerelle dans un VPC, utilisez la console Amazon VPC pour créer un point de terminaison de VPC pour Storage Gateway et obtenez l'ID de point de terminaison de VPC, puis spécifiez cet ID de point de terminaison de VPC lorsque vous créez et activez la passerelle. Pour plus d'informations, consultez [connecter votre passerelle de volume à AWS](#).

Note

Vous devez activer votre passerelle dans la même région que celle dans laquelle vous avez créé le point de terminaison de VPC pour Storage Gateway

Rubriques

- [Création d'une passerelle à l'aide d'un point de terminaison de VPC pour Storage Gateway](#)

Création d'une passerelle à l'aide d'un point de terminaison de VPC pour Storage Gateway

Suivez ces instructions pour créer un point de terminaison de VPC. Si vous disposez déjà d'un point de terminaison de VPC pour Storage Gateway, vous pouvez l'utiliser pour activer votre passerelle.

Pour créer un point de terminaison de VPC pour Storage Gateway

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Dans le volet de navigation, choisissez Endpoints (Points de terminaison), puis Create Endpoint (Créer un point de terminaison).
3. Sur la page Créer un point de terminaison, choisissez Services AWS en tant que Catégorie de service.
4. Pour Service Name (Nom du service), choisissez `com.amazonaws.region.storagegateway`. Par exemple `com.amazonaws.us-east-2.storagegateway`.
5. Pour VPC, sélectionnez votre VPC et notez ses zones de disponibilité et sous-réseaux.
6. Vérifiez que Enable Private DNS Name (Activer le nom DNS privé) n'est pas sélectionné.
7. Pour Groupe de sécurité, choisissez le groupe de sécurité que vous souhaitez utiliser pour votre VPC. Vous pouvez accepter le groupe de sécurité par défaut. Vérifiez que tous les ports TCP suivants sont autorisés dans votre groupe de sécurité :
 - TCP 443
 - TCP 1026
 - TCP 1027
 - TCP 1028
 - TCP 1031
 - TCP 2222
8. Choisissez Créer un point de terminaison. L'état initial du point de terminaison est pending (en attente). Lorsque le point de terminaison est créé, prenez note de l'ID du point de terminaison de VPC que vous venez de créer.
9. Lorsque le point de terminaison est créé, choisissez Endpoints (Points de terminaison), puis choisissez le nouveau point de terminaison de VPC.

10. Dans l'onglet Détails du point de terminaison de la passerelle de stockage sélectionné, sous Noms DNS, utilisez le premier nom DNS qui ne spécifie pas de zone de disponibilité. Votre nom DNS ressemble à ceci : `vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com`

Maintenant que vous disposez d'un point de terminaison de VPC, vous pouvez créer votre passerelle. Pour plus d'informations, consultez [Création de passerelle](#).

Gestion de la passerelle de volume

La gestion de votre passerelle inclut des tâches telles que la configuration du stockage en cache et de l'espace tampon de téléchargement, l'utilisation de volumes, de et la maintenance générale. Si vous n'avez pas créé de passerelle, consultez [Commencer avec AWS Storage Gateway](#).

Les volumes mis en cache sont des volumes d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) qui sont exposés en tant que cibles iSCSI sur lesquels vous pouvez stocker vos données d'application. Vous trouverez ci-après des informations sur l'ajout et la suppression de volumes pour la configuration de la mise en cache. Vous pouvez également découvrir comment ajouter et supprimer des volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) dans les passerelles Amazon EC2.

Important

Si un volume mis en cache conserve vos données principales dans Amazon S3, vous devez éviter les processus qui lisent ou écrivent toutes les données sur la totalité du volume. Par exemple, nous vous déconseillons d'utiliser des logiciels antivirus qui analysent la totalité du volume mis en cache. Une analyse de ce type, qu'elle soit effectuée à la demande ou planifiée, entraîne le téléchargement local de toutes les données stockées dans Amazon S3 pour l'analyse, ce qui se traduit par l'utilisation d'une bande passante élevée. Au lieu d'effectuer une analyse complète du disque, vous pouvez utiliser une analyse antivirus en temps réel, c'est-à-dire analyser les données au fur et à mesure qu'elles sont lues ou écrites sur le volume mis en cache.

Le redimensionnement d'un volume n'est pas pris en charge. Pour modifier la taille d'un volume, créez un instantané de celui-ci, puis créez un nouveau volume mis en cache à partir de l'instantané. Le nouveau volume peut être plus grand que le volume à partir duquel l'instantané a été créé. Pour connaître les étapes de suppression d'un volume, consultez [Pour supprimer un volume](#). Pour connaître les étapes d'ajout d'un volume et de conservation des données existantes, consultez [Supprimer des volumes de stockage](#).

Toutes les données des volumes mis en cache et toutes les données d'instantané sont stockées dans Amazon S3 et sont chiffrées au repos à l'aide du chiffrement côté serveur (SSE). Cependant, vous ne pouvez pas accéder à ces données en utilisant l'API Amazon S3 ou d'autres outils tels que la console de gestion Amazon S3.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la gestion de vos ressources Volume Gateway .

Rubriques

- [Modification des informations de base de la passerelle](#)- Découvrez comment utiliser la console Storage Gateway pour modifier les informations de base d'une passerelle existante, notamment le nom de la passerelle, le fuseau horaire et le groupe de CloudWatch journaux.
- [Ajouter et étendre des volumes](#)- Découvrez comment ajouter de nouveaux volumes à votre passerelle ou augmenter la taille des volumes existants à mesure que les besoins de votre application augmentent.
- [Clonage d'un volume mis en cache à partir d'un point de restauration](#)- Découvrez comment créer un nouveau volume à partir du point de restauration d'un volume existant, c'est-à-dire un point dans le temps économisé lorsque toutes les données du volume sont cohérentes.
- [Affichage de l'utilisation du volume](#)- Découvrez comment afficher la quantité de données stockées sur un volume à l'aide de la console Storage Gateway.
- [Supprimer des volumes de stockage](#)- Découvrez comment supprimer un volume si votre application doit être modifiée, par exemple si vous migrez une application pour utiliser un volume de stockage plus important.
- [Déplacement de vos volumes vers une autre passerelle](#)- Découvrez comment détacher et rattacher des volumes, ce qui est utile si vous devez déplacer vos volumes vers une autre passerelle de volume en fonction de l'évolution de vos besoins en matière de performances.
- [Création d'un instantané de restauration](#)- Découvrez comment créer un instantané de restauration à partir d'un point de restauration de volume pour une passerelle, et où trouver cet instantané dans la console Storage Gateway une fois que vous l'avez créé.
- [Modification d'un calendrier instantané](#)- Découvrez comment personnaliser le calendrier des instantanés en modifiant soit l'heure à laquelle les instantanés apparaissent chaque jour, soit la fréquence à laquelle les instantanés sont pris.
- [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#)- Découvrez comment supprimer des instantanés inutiles lorsque vous n'en avez plus besoin.
- [Comprendre les états des volumes et les transitions](#)- Découvrez les différentes valeurs d'état des volumes indiquées par Storage Gateway pour déterminer si un volume fonctionne normalement ou s'il existe un problème qui pourrait nécessiter une action de votre part.
- [Déplacement de vos données vers une nouvelle instance de passerelle](#)- Découvrez comment déplacer des données entre les passerelles au fur et à mesure que vos besoins en données et en performances augmentent, ou si vous recevez une AWS notification vous demandant de migrer votre passerelle.

Modification des informations de base de la passerelle

Vous pouvez utiliser la console Storage Gateway pour modifier les informations de base d'une passerelle existante, notamment le nom de la passerelle, le fuseau horaire et le groupe de CloudWatch journaux.

Pour modifier les informations de base d'une passerelle existante

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Sélectionnez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle dont vous souhaitez modifier les informations de base.
3. Dans le menu déroulant Actions, choisissez Modifier les informations de la passerelle.
4. Pour Gateway name (Nom de la passerelle), entrez le nom de votre passerelle. Vous pouvez rechercher ce nom pour trouver votre passerelle sur les pages de liste de la console Storage Gateway.

Note

Les noms de passerelle doivent comporter entre 2 et 255 caractères et ne peuvent pas inclure de barre oblique (\ou/).

La modification du nom d'une passerelle déconnecte toutes les CloudWatch alarmes configurées pour surveiller la passerelle. Pour reconnecter les alarmes, mettez à jour le GatewayName pour chaque alarme dans la CloudWatch console.

5. Pour le Fuseau horaire de la passerelle, choisissez le fuseau horaire local de la partie du monde où vous souhaitez déployer votre passerelle.
6. Pour Choisir comment configurer un groupe de journaux, choisissez comment configurer Amazon CloudWatch Logs pour surveiller l'état de votre passerelle. Choisissez parmi les options suivantes :
 - Créer un nouveau groupe de journaux : configurez un nouveau groupe de journaux pour surveiller votre passerelle.
 - Utiliser un groupe de journaux existant : choisissez un groupe de journaux existant dans la liste déroulante correspondante.
 - Désactiver la journalisation : n'utilisez pas Amazon CloudWatch Logs pour surveiller votre passerelle.

7. Lorsque vous avez fini de modifier les paramètres que vous souhaitez modifier, choisissez Enregistrer les modifications.

Ajouter et étendre des volumes

À mesure que les besoins de votre application augmentent, vous devrez peut-être ajouter des volumes supplémentaires à votre passerelle ou augmenter la taille des volumes existants. Lorsque vous ajoutez ou étendez des volumes, vous devez tenir compte de la taille de la mémoire cache et de la mémoire tampon de téléchargement que vous avez allouées à la passerelle. La passerelle doit avoir suffisamment d'espace de tampon et de cache pour les nouveaux volumes. Pour plus d'informations, consultez [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#).

Vous pouvez ajouter des volumes à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'API Storage Gateway. Pour plus d'informations la façon d'ajouter un volume à l'aide de la console Storage Gateway, consultez [Création d'un volume de stockage](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API Storage Gateway pour ajouter des volumes, consultez [CreateCachediSCSIVolume](#).

Vous pouvez augmenter la taille des volumes existants à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Créez un instantané du volume à étendre, puis utilisez cet instantané pour créer un nouveau volume d'une taille supérieure. Pour obtenir des informations sur la création d'un instantané, consultez [Création d'un instantané de restauration](#). Pour obtenir des informations sur l'utilisation d'un instantané pour créer un nouveau volume, consultez [Création d'un volume de stockage](#).
- Utilisez le volume mis en cache à étendre pour cloner un nouveau volume de taille supérieure. Pour obtenir des informations sur le clonage d'un volume, consultez [Clonage d'un volume mis en cache à partir d'un point de restauration](#). Pour obtenir des informations sur la création d'un volume, consultez [Création d'un volume de stockage](#).

Clonage d'un volume mis en cache à partir d'un point de restauration

Vous pouvez créer un nouveau volume à partir de n'importe quel volume mis en cache existant dans la même AWS région. Le nouveau volume est créé à partir du point de récupération le plus récent du volume sélectionné. Un point de récupération de volume est un point dans le temps auquel toutes les données du volume sont cohérentes. Pour cloner un volume, vous choisissez l'option Clone from

last recovery point (Cloner depuis le dernier point de récupération) dans la boîte de dialogue Create volume (Créer un volume), puis vous sélectionnez le volume à utiliser comme source.

Cloner à partir d'un volume existant est plus rapide et plus économique que créer un instantané Amazon EBS. Le clonage effectue une byte-to-byte copie de vos données du volume source vers le nouveau volume, en utilisant le point de restauration le plus récent du volume source. Storage Gateway crée automatiquement des points de récupération pour vos volumes mis en cache. Pour savoir quand le dernier point de récupération a été créé, consultez la `TimeSinceLastRecoveryPoint` métrique sur Amazon CloudWatch.

Le volume cloné est indépendant du volume source. En d'autres termes, les modifications effectuées sur l'un des volumes après le clonage n'a pas d'effet sur l'autre volume. Par exemple, si vous supprimez le volume source, cela n'a aucun effet sur le volume cloné. Vous pouvez cloner un volume source pendant que des initiateurs sont connectés ou utilisés activement. Cela n'a pas d'impact sur les performances du volume source. Pour plus d'informations sur le clonage d'un volume, consultez [Création d'un volume de stockage](#).

Vous pouvez aussi utiliser le processus de clonage dans des scénarios de récupération. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données](#).

La procédure suivante vous montre comment cloner un volume à partir d'un point de récupération de volume et comment utiliser ce volume.

Pour cloner et utiliser un volume à partir d'une passerelle inaccessible

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Sur la console Storage Gateway, sélectionnez Créer un volume.
3. Dans la boîte de dialogue Créer un volume, choisissez une passerelle pour Passerelle.
4. Pour Capacité, tapez la capacité pour votre volume. La capacité doit être au moins de la même taille que le volume source.
5. Choisissez Clone from last recovery point (Cloner depuis le dernier point de récupération) et sélectionnez un ID de volume pour Source volume (Volume source). Le volume source peut être n'importe quel volume mis en cache dans la AWS région sélectionnée.
6. Tapez un nom pour Nom de la cible iSCSI.

Le nom de la cible peut contenir des lettres minuscules, des nombres, des points (.) et des tirets (-). Le nom de cette cible apparaît en tant que nom du iSCSI target node dans l'onglet Targets de l'interface utilisateur du iSCSI Microsoft initiator après la détection. Par exemple, le nom `target1` apparaît en tant que `iqn.1007-05.com.amazon:target1`. Vérifiez que le nom de la cible est unique partout au sein de votre réseau de stockage (SAN).

7. Vérifiez que le paramètre Interface réseau est l'adresse IP de votre passerelle ou choisissez une adresse IP pour Interface réseau.

Si vous avez défini votre passerelle de façon à utiliser plusieurs cartes réseau, choisissez l'adresse IP utilisée par vos applications de stockage pour accéder au volume. Chaque carte réseau définie pour une passerelle représente une adresse IP que vous pouvez choisir.

Si l'ordinateur virtuel de la passerelle est configuré pour plusieurs cartes réseau, la boîte de dialogue Créer un volume affiche une liste pour Interface réseau. Dans cette liste, une adresse IP s'affiche pour chaque carte configurée pour l'ordinateur virtuel de la passerelle. Si l'ordinateur virtuel de la passerelle est configuré pour une seule carte réseau, aucune liste ne s'affiche, car il n'y a qu'une seule adresse IP.

8. Choisissez Créer un volume. La boîte de dialogue Configurer l'authentification CHAP s'affiche. Vous pouvez configurer CHAP ultérieurement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#).

L'étape suivante consiste à connecter le volume à votre client. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connecter vos volumes à votre client](#).

Affichage de l'utilisation du volume


Lorsque vous écrivez des données sur un volume, vous pouvez afficher la quantité de données stockées sur le volume dans la console de gestion Storage Gateway. L'onglet Détails de chaque volume affiche les informations d'utilisation du volume.

Pour afficher la quantité de données écrites sur un volume

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Volumes, puis sélectionnez le volume qui vous intéresse.
3. Cliquez sur l'onglet Détails.

Les champs suivants fournissent des informations sur le volume :

- Taille : capacité totale du volume sélectionné.
- Utilisé : taille des données stockées sur le volume.

 Note

Ces valeurs ne sont pas disponibles pour les volumes créés avant le 13 mai 2015, jusqu'à ce que vous stockiez les données sur le volume.

Supprimer des volumes de stockage

Il se peut que vous deviez supprimer un volume en fonction de l'évolution des besoins de votre application, par exemple si vous migrez votre application pour utiliser un volume de stockage plus important. Avant de supprimer un volume, assurez-vous qu'aucune application n'est en train d'écrire sur le volume. De plus, assurez-vous qu'il n'y a aucun instantané en cours pour le volume. Si une planification d'instantané est définie pour le volume, vous pouvez le vérifier sur l'onglet Planification d'instantané de la console Storage Gateway. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un calendrier instantané](#).

Vous pouvez supprimer des volumes à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'API Storage Gateway. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'API Storage Gateway pour supprimer des volumes, consultez [Supprimer un volume](#). La procédure suivante illustre l'utilisation de la console.

Avant de supprimer un volume, effectuez une sauvegarde de vos données ou prenez un instantané de vos données critiques. Pour les volumes stockés, vos disques locaux ne sont pas effacés. Lorsque vous avez supprimé un volume, vous ne pouvez pas le récupérer.

Pour supprimer un volume

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Choisissez Volumes, puis sélectionnez un ou plusieurs volumes à supprimer.
3. Pour Actions, choisissez Supprimer le volume. La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
4. Vérifiez que vous souhaitez bien supprimer les volumes spécifiés, puis saisissez le mot supprimer dans le champ de confirmation et choisissez Supprimer.

Déplacement de vos volumes vers une autre passerelle

Au fur et à mesure que vos besoins en termes de données et de performance augmentent, vous souhaitez peut-être déplacer vos volumes vers une autre passerelle de volume. Pour ce faire, vous pouvez détacher et attacher un volume à l'aide de l'API ou la console Storage Gateway.

En détachant et en attachant un volume, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Déplacer vos volumes vers de meilleures plateformes hôtes ou des instances Amazon EC2 plus récentes.
- Renouveler le matériel sous-jacent de votre serveur.
- Déplacer vos volumes entre les types d'hyperviseurs.

Lorsque vous détachez un volume, votre passerelle télécharge et stocke les données de volume et les métadonnées dans le service Storage Gateway dans AWS. Vous pouvez facilement attacher un volume détaché à une passerelle sur n'importe quelle plateforme hôte prise en charge par la suite.

Note

Un volume détaché est facturé au tarif standard de stockage de volume jusqu'à ce que vous le supprimiez. Pour plus d'informations sur la façon de réduire votre facture, consultez [Réduction de la quantité de stockage facturée sur un volume](#).

Note

Des limitations s'appliquent pour attacher et détacher des volumes :

- Détacher un volume peut prendre beaucoup de temps. Lorsque vous détachez un volume, la passerelle télécharge toutes les données du volume AWS avant le détachement du volume. Le temps nécessaire pour le chargement complet dépend de la quantité de données qui doit être téléchargée et de la connectivité de votre réseau vers AWS.
- Si vous détachez un volume mis en cache, vous ne pouvez pas le rattacher en tant que volume stocké.
- Si vous détachez un volume stocké, vous ne pouvez pas le rattacher en tant que volume mis en cache.
- Un volume détaché ne peut pas être utilisé tant qu'il n'est pas attaché à une passerelle.

- Lorsque vous attachez un volume stocké, il doit être entièrement restauré avant de pouvoir l'attacher à une passerelle.
- Lorsque vous démarrez l'attachement ou le détachement d'un volume, vous devez attendre que l'opération soit terminée avant d'utiliser le volume.
- Actuellement, forcer la suppression d'un volume est uniquement pris en charge dans l'API.
- Si vous supprimez une passerelle pendant que votre volume est en cours de détachement de cette passerelle, cela se traduit par une perte de données. Attendez que l'opération de détachement du volume soit terminée avant de supprimer la passerelle.
- Si une passerelle stockée est en état de restauration, vous ne pouvez pas détacher un volume de celle-ci.

Les étapes suivantes vous montrent comment détacher et attacher un volume à l'aide de la console Storage Gateway. Pour plus d'informations sur cette procédure à l'aide de l'API, consultez [DetachVolume](#) ou consultez le [AttachVolume](#) Guide de référence de l'AWS Storage Gateway API.

Pour détacher un volume à partir d'une passerelle

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Choisissez Volumes, puis sélectionnez un ou plusieurs volumes à détacher.
3. Pour Actions, sélectionnez Détacher un volume. La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
4. Vérifiez que vous souhaitez détacher les volumes spécifiés, puis tapez le mot détacher dans le champ de confirmation et choisissez Détacher.

Note

Si vous détachez un volume qui dispose d'un grand volume de données, il passe du statut Attaché à Détachement en cours jusqu'à ce qu'il termine le chargement de toutes les données. Ensuite, le statut passe à Détaché. Pour de petites quantités de données, il se peut que vous ne puissiez pas voir le statut Détachement en cours. Si le volume ne dispose pas de données, le statut passe de Attaché à Détaché.

Vous pouvez désormais attacher le volume à une autre passerelle.

Pour attacher un volume à une passerelle

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Volumes. Le statut de chaque volume qui est détaché s'affiche comme Détaché.
3. Choisissez le volume que vous voulez attacher dans la liste des volumes détachés. Vous pouvez attacher uniquement un volume à la fois.
4. Pour Actions, choisissez Attacher un volume.
5. Dans la boîte de dialogue Attacher un volume, choisissez la passerelle à laquelle vous souhaitez attacher le volume, puis entrez la cible iSCSI à laquelle vous voulez connecter le volume.

Si vous attachez un volume stocké, entrez son identifiant de disque dans ID de disque.

6. Choisissez Attacher un volume. Si vous attachez un volume qui dispose d'un grand volume de données, il passe du statut Détaché à Attaché si l'opération AttachVolume aboutit.
7. Dans l'assistant d'authentification Configure CHAP qui s'affiche, entrez les Nom de l'initiateur, Secret de l'initiateur et Secret cible, puis choisissez Enregistrer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol), consultez [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#).

Création d'un instantané de restauration

La procédure suivante explique comment créer un instantané de restauration à partir d'un point de restauration de volume pour une passerelle, et où trouver cet instantané dans la console Storage Gateway une fois que vous l'avez créé. Vous pouvez prendre des instantanés de restauration de manière ponctuelle ou vous pouvez configurer un calendrier de capture d'écran pour prendre des instantanés récurrents du volume à des intervalles réguliers que vous spécifiez.

Pour créer et utiliser un instantané de restauration d'un volume à partir d'une passerelle existante

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la page de console, choisissez Gateways.
3. Choisissez la passerelle pour laquelle vous souhaitez créer un instantané, puis cliquez sur l'onglet Détails.

L'onglet Détails affiche un message de capture instantanée de restauration pour la passerelle sélectionnée.

4. Choisissez Créer un instantané de récupération pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un instantané de récupération.
5. Dans la liste des volumes qui s'affiche, choisissez le volume que vous souhaitez récupérer, puis choisissez Créer des instantanés.

Storage Gateway lance le processus de capture instantanée pour le volume spécifié. Lorsque le processus de capture d'écran est terminé, vous pouvez trouver l'instantané répertorié dans la colonne Snapshots lorsque vous consultez le volume sur la page Volumes de la console Storage Gateway.

Modification d'un calendrier instantané

Pour les volumes stockés, AWS Storage Gateway crée un calendrier de capture par défaut d'une fois par jour.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer la planification d'instantané par défaut. Les volumes stockés nécessitent au moins une planification d'instantané. Vous pouvez toutefois modifier la planification d'instantané en indiquant l'heure à laquelle l'instantané est effectué chaque jour ou la fréquence (toutes les 1, 2, 4, 8, 12 ou 24 heures), ou les deux.

Pour les volumes mis en cache, AWS Storage Gateway ne crée pas de calendrier de capture par défaut. Aucune planification par défaut n'est créée dans la mesure où les données sont stockées dans Amazon S3. Vous n'avez donc pas besoin d'instantanés ni de planification d'instantané à des fins de reprise après sinistre. Cependant, vous pouvez configurer une planification des instantanés à tout moment si nécessaire. La création d'un instantané pour vos volumes mis en cache offre un moyen supplémentaire de récupérer vos données si nécessaire.

En utilisant les étapes suivantes, vous pouvez modifier le calendrier des instantanés pour un volume.

Pour modifier le calendrier de réalisation des instantanés d'un volume

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Volumes, puis sélectionnez le volume utilisé pour la création de l'instantané.
3. Pour Actions, choisissez Edit snapshot schedule (Modifier la planification des instantanés).
4. Dans la boîte de dialogue Modifier la planification d'instantané, modifiez le calendrier, puis choisissez Enregistrer.

Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage

Vous pouvez supprimer un instantané de votre volume de stockage, par exemple, si vous avez pris de nombreux instantanés d'un volume de stockage au fil du temps et que vous n'avez pas besoin des instantanés plus anciens. Etant donné que les instantanés sont des sauvegardes incrémentielles, si vous supprimez un instantané, seules les données qui ne sont pas nécessaire dans les autres instantanés sont supprimées.

Rubriques

- [Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK for Java](#)
- [Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK pour .NET](#)
- [Supprimer des instantanés à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Sur la console Amazon EBS, vous pouvez supprimer un instantané à la fois. Pour obtenir des informations sur la suppression des instantanés à l'aide de la console Amazon EBS, consultez [Suppression d'un instantané Amazon EBS](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour supprimer plusieurs instantanés à la fois, vous pouvez utiliser l'un d'entre eux AWS SDKs prenant en charge les opérations de Storage Gateway. Pour obtenir des exemples, consultez [Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK for Java](#), [Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK pour .NET](#) et [Supprimer des instantanés à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell](#).

Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK for Java

Pour supprimer plusieurs instantanés associés à un volume, vous pouvez utiliser une approche par programme. L'exemple suivant montre comment supprimer des instantanés à l'aide du kit

logiciel AWS SDK pour Java. Pour utiliser l'exemple de code, vous devez maîtriser l'exécution d'une application de console Java. Pour plus d'informations, consultez [Mise en route](#) dans le Manuel du développeur du kit logiciel AWS SDK pour Java. Si vous avez besoin de supprimer quelques instantanés seulement, utilisez la console comme décrit dans [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#).

Exemple: Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK for Java

L'exemple de code Java suivant répertorie les instantanés de chaque volume d'une passerelle et si l'heure de début d'un instantané est antérieure ou postérieure à une date spécifiée. Il utilise l'API AWS SDK for Java pour Storage Gateway et Amazon EC2. L'API Amazon EC2 inclut des opérations pour l'utilisation des instantanés.

Mettez le code à jour pour fournir le point de terminaison de service, votre passerelle Amazon Resource Name (ARN) et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez enregistrer des instantanés. Les instantanés pris avant cette date sont supprimés. Vous devez également spécifier la valeur booléenne `viewOnly`, qui indique si vous souhaitez afficher les instantanés à supprimer ou exécuter vraiment les suppressions d'instantanés. Commencez par exécuter le code avec uniquement l'option d'affichage (c'est-à-dire avec `viewOnly` défini sur `true`) pour voir ce que le code supprime. Pour obtenir la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, consultez la section [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) dans le. Références générales AWS

```
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Collection;
import java.util.Date;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;

import com.amazonaws.auth.PropertiesCredentials;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2Client;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteSnapshotRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSnapshotsRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSnapshotsResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Filter;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Snapshot;
import com.amazonaws.services.storagegateway.AWSStorageGatewayClient;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.ListVolumesRequest;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.ListVolumesResult;
```

```
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.VolumeInfo;

public class ListDeleteVolumeSnapshotsExample {

    public static AWSStorageGatewayClient sgClient;
    public static AmazonEC2Client ec2Client;
    static String serviceURLSG = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";
    static String serviceURLEC2 = "https://ec2.us-east-1.amazonaws.com";

    // The gatewayARN
    public static String gatewayARN = "*** provide gateway ARN ***";

    // The number of days back you want to save snapshots. Snapshots before this cutoff
    are deleted
    // if viewOnly = false.
    public static int daysBack = 10;

    // true = show what will be deleted; false = actually delete snapshots that meet
    the daysBack criteria
    public static boolean viewOnly = true;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        // Create a Storage Gateway and amazon ec2 client
        sgClient = new AWSStorageGatewayClient(new PropertiesCredentials(
ListDeleteVolumeSnapshotsExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));

        sgClient.setEndpoint(serviceURLSG);

        ec2Client = new AmazonEC2Client(new PropertiesCredentials(
ListDeleteVolumeSnapshotsExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));
        ec2Client.setEndpoint(serviceURLEC2);

        List<VolumeInfo> volumes = ListVolumesForGateway();
        DeleteSnapshotsForVolumes(volumes, daysBack);

    }
    public static List<VolumeInfo> ListVolumesForGateway()
    {
        List<VolumeInfo> volumes = new ArrayList<VolumeInfo>();

        String marker = null;
```

```
do {
    ListVolumesRequest request = new
ListVolumesRequest().withGatewayARN(gatewayARN);
    ListVolumesResult result = sgClient.listVolumes(request);
    marker = result.getMarker();

    for (VolumeInfo vi : result.getVolumeInfos())
    {
        volumes.add(vi);
        System.out.println(OutputVolumeInfo(vi));
    }
} while (marker != null);

return volumes;
}
private static void DeleteSnapshotsForVolumes(List<VolumeInfo> volumes,
        int daysBack2) {

    // Find snapshots and delete for each volume
    for (VolumeInfo vi : volumes) {

        String volumeARN = vi.getVolumeARN();
        String volumeId =
volumeARN.substring(volumeARN.lastIndexOf("/")+1).toLowerCase();
        Collection<Filter> filters = new ArrayList<Filter>();
        Filter filter = new Filter().withName("volume-id").withValues(volumeId);
        filters.add(filter);

        DescribeSnapshotsRequest describeSnapshotsRequest =
            new DescribeSnapshotsRequest().withFilters(filters);
        DescribeSnapshotsResult describeSnapshotsResult =
            ec2Client.describeSnapshots(describeSnapshotsRequest);

        List<Snapshot> snapshots = describeSnapshotsResult.getSnapshots();
        System.out.println("volume-id = " + volumeId);
        for (Snapshot s : snapshots){
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            boolean meetsCriteria = !CompareDates(daysBack, s.getStartTime());
            sb.append(s.getSnapshotId() + ", " + s.getStartTime().toString());

            sb.append(", meets criteria for delete? " + meetsCriteria);
            sb.append(", deleted? ");
            if (!viewOnly & meetsCriteria) {
                sb.append("yes");
            }
        }
    }
}
```

```
        DeleteSnapshotRequest deleteSnapshotRequest =
            new DeleteSnapshotRequest().withSnapshotId(s.getSnapshotId());
        ec2Client.deleteSnapshot(deleteSnapshotRequest);
    }
    else {
        sb.append("no");
    }
    System.out.println(sb.toString());
}
}

private static String OutputVolumeInfo(VolumeInfo vi) {

    String volumeInfo = String.format(
        "Volume Info:\n" +
        "  ARN: %s\n" +
        "  Type: %s\n",
        vi.getVolumeARN(),
        vi.getVolumeType());
    return volumeInfo;
}

// Returns the date in two formats as a list
public static boolean CompareDates(int daysBack, Date snapshotDate) {
    Date today = new Date();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    cal.setTime(today);
    cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -daysBack);
    Date cutoffDate = cal.getTime();
    return (snapshotDate.compareTo(cutoffDate) > 0) ? true : false;
}
}
```

Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK pour .NET

Pour supprimer plusieurs instantanés associés à un volume, vous pouvez utiliser une approche par programme. L'exemple suivant montre comment supprimer des instantanés à l'aide du kit logiciel AWS SDK pour .NET versions 2 et 3. Pour utiliser l'exemple de code, vous devez maîtriser l'exécution d'une application de console .NET. Pour plus d'informations, consultez [Mise en route](#) dans le Manuel du développeur du kit logiciel AWS SDK pour .NET. Si vous avez besoin de supprimer

quelques instantanés seulement, utilisez la console comme décrit dans [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#).

Exemple: Suppression de snapshots à l'aide du AWS SDK pour .NET

Dans l'exemple de code C# suivant, un Gestion des identités et des accès AWS utilisateur peut répertorier les instantanés pour chaque volume d'une passerelle. L'utilisateur peut alors déterminer si l'heure de début de l'instantané est antérieure ou postérieure à une date spécifiée (période de conservation) et supprimer les instantanés qui ont dépassé cette période. L'exemple utilise le AWS SDK pour l'API .NET pour Storage Gateway et Amazon EC2. L'API Amazon EC2 inclut des opérations pour l'utilisation des instantanés.

L'exemple de code suivant utilise le AWS SDK pour .NET versions 2 et 3. Vous pouvez migrer des versions antérieures de .NET vers la nouvelle version. Pour plus d'informations, consultez la section [Migration de votre projet pour le AWS SDK](#) pour .NET.

Mettez le code à jour pour fournir le point de terminaison de service, votre passerelle Amazon Resource Name (ARN) et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez enregistrer des instantanés. Les instantanés pris avant cette date sont supprimés. Vous devez également spécifier la valeur booléenne `viewOnly`, qui indique si vous souhaitez afficher les instantanés à supprimer ou exécuter vraiment les suppressions d'instantanés. Commencez par exécuter le code avec uniquement l'option d'affichage (c'est-à-dire avec `viewOnly` défini sur `true`) pour voir ce que le code supprime. Pour obtenir la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, consultez la section [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) dans le. Références générales AWS

Tout d'abord, vous créez un utilisateur et vous attachez la politique IAM minimum à cet utilisateur. Vous planifiez ensuite des instantanés automatiques pour votre passerelle.

Le code suivant crée la stratégie minimum qui permet à un utilisateur de supprimer des instantanés. Dans cet exemple, la stratégie se nomme **sgw-delete-snapshot**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "StmtEC2Snapshots",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": [
            "ec2:DeleteSnapshot",
            "ec2:DescribeSnapshots"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "StmtSgwListVolumes",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "storagegateway:ListVolumes"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

Le code C# suivant recherche tous les instantanés de la passerelle spécifiée qui correspondent aux volumes et à la période limite, puis il les supprime.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;
using Amazon.StorageGateway.Model;
using Amazon.StorageGateway;

namespace DeleteStorageGatewaySnapshotNS
{
    class Program
    {
        /*
         * Replace the variables below to match your environment.
         */

        /* IAM AccessKey */
        static String AwsAccessKey = "AKIA.....";
    }
}

```

```
/* IAM SecretKey */
static String AwsSecretKey = "*****";

/* Account number, 12 digits, no hyphen */
static String OwnerID = "123456789012";

/* Your Gateway ARN. Use a Storage Gateway ID, sgw-XXXXXXX* */
static String GatewayARN = "arn:aws:storagegateway:ap-
southeast-2:123456789012:gateway/sgw-XXXXXXX";

/* Snapshot status: "completed", "pending", "error" */

static String SnapshotStatus = "completed";

/* Region where your gateway is activated */
static String AwsRegion = "ap-southeast-2";

/* Minimum age of snapshots before they are deleted (retention policy) */
static int daysBack = 30;

/*
 * Do not modify the four lines below.
 */
static AmazonEC2Config ec2Config;
static AmazonEC2Client ec2Client;
static AmazonStorageGatewayClient sgClient;
static AmazonStorageGatewayConfig sgConfig;

static void Main(string[] args)
{
    // Create an EC2 client.
    ec2Config = new AmazonEC2Config();
    ec2Config.ServiceURL = "https://ec2." + AwsRegion + ".amazonaws.com";
    ec2Client = new AmazonEC2Client(AwsAccessKey, AwsSecretKey, ec2Config);

    // Create a Storage Gateway client.
    sgConfig = new AmazonStorageGatewayConfig();
    sgConfig.ServiceURL = "https://storagegateway." + AwsRegion +
".amazonaws.com";
    sgClient = new AmazonStorageGatewayClient(AwsAccessKey, AwsSecretKey,
sgConfig);

    List<VolumeInfo> StorageGatewayVolumes = ListVolumesForGateway();
}
```

```
        List<Snapshot> StorageGatewaySnapshots =
ListSnapshotsForVolumes(StorageGatewayVolumes,
                        daysBack);
        DeleteSnapshots(StorageGatewaySnapshots);
    }

    /*
    * List all volumes for your gateway
    * returns: A list of VolumeInfos, or null.
    */
    private static List<VolumeInfo> ListVolumesForGateway()
    {
        ListVolumesResponse response = new ListVolumesResponse();
        try
        {
            ListVolumesRequest request = new ListVolumesRequest();
            request.GatewayARN = GatewayARN;
            response = sgClient.ListVolumes(request);

            foreach (VolumeInfo vi in response.VolumeInfos)
            {
                Console.WriteLine(OutputVolumeInfo(vi));
            }
        }
        catch (AmazonStorageGatewayException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        return response.VolumeInfos;
    }

    /*
    * Gets the list of snapshots that match the requested volumes
    * and cutoff period.
    */
    private static List<Snapshot> ListSnapshotsForVolumes(List<VolumeInfo> volumes,
int snapshotAge)
    {
        List<Snapshot> SelectedSnapshots = new List<Snapshot>();
        try
        {
            foreach (VolumeInfo vi in volumes)
            {
                String volumeARN = vi.VolumeARN;
```

```
String volumeID = volumeARN.Substring(volumeARN.LastIndexOf("/") +
1).ToLower();

DescribeSnapshotsRequest describeSnapshotsRequest = new
DescribeSnapshotsRequest();

Filter ownerFilter = new Filter();
List<String> ownerValues = new List<String>();
ownerValues.Add(OwnerID);
ownerFilter.Name = "owner-id";
ownerFilter.Values = ownerValues;
describeSnapshotsRequest.Filters.Add(ownerFilter);

Filter statusFilter = new Filter();
List<String> statusValues = new List<String>();
statusValues.Add(SnapshotStatus);
statusFilter.Name = "status";
statusFilter.Values = statusValues;
describeSnapshotsRequest.Filters.Add(statusFilter);

Filter volumeFilter = new Filter();
List<String> volumeValues = new List<String>();
volumeValues.Add(volumeID);
volumeFilter.Name = "volume-id";
volumeFilter.Values = volumeValues;
describeSnapshotsRequest.Filters.Add(volumeFilter);

DescribeSnapshotsResponse describeSnapshotsResponse =
    ec2Client.DescribeSnapshots(describeSnapshotsRequest);

List<Snapshot> snapshots = describeSnapshotsResponse.Snapshots;
Console.WriteLine("volume-id = " + volumeID);
foreach (Snapshot s in snapshots)
{
    if (IsSnapshotPastRetentionPeriod(snapshotAge, s.StartTime))
    {
        Console.WriteLine(s.SnapshotId + ", " + s.VolumeId + ",
            " + s.StartTime + ", " + s.Description);
        SelectedSnapshots.Add(s);
    }
}
}
}
catch (AmazonEC2Exception ex)
```

```
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        return SelectedSnapshots;
    }

    /**
     * Deletes a list of snapshots.
     */
    private static void DeleteSnapshots(List<Snapshot> snapshots)
    {
        try
        {
            foreach (Snapshot s in snapshots)
            {

                DeleteSnapshotRequest deleteSnapshotRequest = new
DeleteSnapshotRequest(s.SnapshotId);
                DeleteSnapshotResponse response =
ec2Client.DeleteSnapshot(deleteSnapshotRequest);
                Console.WriteLine("Volume: " +
                    s.VolumeId +
                    " => Snapshot: " +
                    s.SnapshotId +
                    " Response: "
                    + response.HttpStatusCode.ToString());

            }
        }
        catch (AmazonEC2Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    /**
     * Checks if the snapshot creation date is past the retention period.
     */
    private static Boolean IsSnapshotPastRetentionPeriod(int daysBack, DateTime
snapshotDate)
    {
        DateTime cutoffDate = DateTime.Now.Add(new TimeSpan(-daysBack, 0, 0, 0));
        return (DateTime.Compare(snapshotDate, cutoffDate) < 0) ? true : false;
    }
}
```

```
/*
 * Displays information related to a volume.
 */
private static String OutputVolumeInfo(VolumeInfo vi)
{
    String volumeInfo = String.Format(
        "Volume Info:\n" +
        "  ARN: {0}\n" +
        "  Type: {1}\n",
        vi.VolumeARN,
        vi.VolumeType);
    return volumeInfo;
}
}
```

Supprimer des instantanés à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell

Pour supprimer plusieurs instantanés associés à un volume, vous pouvez utiliser une approche par programme. L'exemple suivant montre comment supprimer des instantanés à l'aide de AWS Tools for Windows PowerShell. Pour utiliser l'exemple de script, vous devez être familiarisé avec l'exécution d'un PowerShell script. Pour plus d'informations, consultez [Démarez](#) dans le AWS Tools for Windows PowerShell. Si vous avez besoin de supprimer quelques instantanés, utilisez la console comme décrit dans [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#).

Exemple: Supprimer des instantanés à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell

L'exemple de PowerShell script suivant répertorie les instantanés pour chaque volume d'une passerelle et indique si l'heure de début des instantanés est antérieure ou postérieure à une date spécifiée. Il utilise les AWS Tools for Windows PowerShell applets de commande pour Storage Gateway et Amazon EC2. L'API Amazon EC2 inclut des opérations pour l'utilisation des instantanés.

Vous devez mettre le code à jour et fournir votre passerelle Amazon Resource Name (ARN) et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez enregistrer des instantanés. Les instantanés pris avant cette date sont supprimés. Vous devez également spécifier la valeur booléenne `viewOnly`, qui indique si vous souhaitez afficher les instantanés à supprimer ou exécuter vraiment les suppressions d'instantanés. Commencez par exécuter le code avec uniquement l'option d'affichage (c'est-à-dire avec `viewOnly` défini sur `true`) pour voir ce que le code supprime.

```
<#
.DESCRIPTION
```

Delete snapshots of a specified volume that match given criteria.

.NOTES

PREREQUISITES:

- 1) AWS Tools for Windows PowerShell from <https://aws.amazon.com/powershell/>
- 2) Credentials and AWS Region stored in session using Initialize-AWSDefault.

For more info see, <https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/specifying-your-aws-credentials.html>

.EXAMPLE

```
powershell.exe .\SG_DeleteSnapshots.ps1
```

```
#>
```

```
# Criteria to use to filter the results returned.
```

```
$daysBack = 18
```

```
$gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****"
```

```
$viewOnly = $true;
```

```
#ListVolumes
```

```
$volumesResult = Get-SGVolume -GatewayARN $gatewayARN
```

```
$volumes = $volumesResult.VolumeInfos
```

```
Write-Output("`nVolume List")
```

```
foreach ($volumes in $volumesResult)
```

```
{ Write-Output("`nVolume Info:")
```

```
  Write-Output("ARN: " + $volumes.VolumeARN)
```

```
  write-Output("Type: " + $volumes.VolumeType)
```

```
}
```

```
Write-Output("`nWhich snapshots meet the criteria?")
```

```
foreach ($volume in $volumesResult)
```

```
{
```

```
  $volumeARN = $volume.VolumeARN
```

```
  $volumeId = ($volumeARN-split"/")[3].ToLower()
```

```
  $filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
```

```
  $filter.Name = "volume-id"
```

```
  $filter.Value.Add($volumeId)
```

```
  $snapshots = get-EC2Snapshot -Filter $filter
```

```
  Write-Output("`nFor volume-id = " + $volumeId)
```

```
  foreach ($s in $snapshots)
```

```
  {
```

```
    $d = ([DateTime]::Now).AddDays(-$daysBack)
```

```
$meetsCriteria = $false
if ([DateTime]::Compare($d, $s.StartTime) -gt 0)
{
    $meetsCriteria = $true
}

$sb = $s.SnapshotId + ", " + $s.StartTime + ", meets criteria for delete? " +
$meetsCriteria
if (!$viewOnly -AND $meetsCriteria)
{
    $resp = Remove-EC2Snapshot -SnapshotId $s.SnapshotId
    #Can get RequestId from response for troubleshooting.
    $sb = $sb + ", deleted? yes"
}
else {
    $sb = $sb + ", deleted? no"
}
Write-Output($sb)
}
}
```

Comprendre les états des volumes et les transitions

Chaque volume est associé à un état qui vous indique rapidement l'intégrité du volume. La plupart du temps, l'état indique que le volume fonctionne normalement et qu'aucune action de votre part n'est nécessaire. Dans certains cas, l'état indique un problème avec le volume qui exige ou non une action de votre part. Vous trouverez ci-après des informations pour vous aider à déterminer si vous avez besoin d'intervenir. Vous pouvez consulter l'état du volume sur la console Storage Gateway ou en utilisant l'une des opérations de l'API Storage Gateway, par exemple [DescribeCachediSCSIVolumes](#) ou [DescribeStorediSCSIVolumes](#).

Rubriques

- [Présentation des états d'un volume](#)
- [Présentation de l'état Attachement](#)
- [Comprendre les transitions d'états des volumes mis en cache](#)
- [Comprendre les transitions d'états des volumes stockés](#)

Présentation des états d'un volume

Le tableau suivant montre le statut du volume sur la console Storage Gateway. L'état du volume s'affiche dans la colonne État pour chaque volume de stockage sur votre passerelle. Un volume qui fonctionne normalement a l'état Disponible.

Le tableau suivant décrit chaque état du volume de stockage et indique si vous devez intervenir en fonction de chaque état. L'état Disponible est l'état normal d'un volume. Un volume doit avoir cet état en permanence ou la plupart du temps lorsqu'il est utilisé.

Statut	Signification
Disponible	<p>Le volume peut être utilisé. Cet état est l'état d'exécution normal d'un volume.</p> <p>Lorsqu'une phase Action d'amorçage est terminée, le volume retourne à l'état Disponible. Cela signifie que la passerelle a synchronisé toutes les modifications apportées au volume depuis son premier passage à l'état Transmettre.</p>
Action d'amorçage	<p>La passerelle synchronise les données localement avec une copie des données stockées dans AWS. En règle générale, vous n'avez pas besoin d'intervenir pour cet état, car le volume de stockage voit automatiquement l'état Disponible dans la plupart des cas.</p> <p>Voici les scénarios possibles lorsque l'état d'un volume est Action d'amorçage :</p> <ul style="list-style-type: none">• Une passerelle s'est arrêtée de façon inattendue.• Le tampon de chargement d'une passerelle a été dépassé. Dans ce scénario, l'amorçage se produit lorsque votre volume a l'état Transmettre et que l'espace disponible pour le tampon de chargement augmente suffisamment. Pour augmenter le pourcentage d'espace de tampon de chargement disponible, vous pouvez fournir un espace supplémentaire de tampon de chargement. Dans le cadre de ce scénario, le volume de stockage passe de l'état Transmettre à Action d'amorçage, puis à l'état Disponible. Vous pouvez continuer à utiliser ce volume pendant la

Statut	Signification
	<p>période d'amorçage. Toutefois, vous ne pouvez pas prendre d'instantanés du volume à ce stade.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous créez une passerelle de volume stocké et vous conservez les données de disque local existantes. Dans ce scénario, votre passerelle commence à télécharger toutes les données vers AWS. Le volume possède le statut Bootstrapping jusqu'à ce que toutes les données du disque local soient copiées sur celui-ci. AWS Vous pouvez toujours utiliser le volume pendant la période d'amorçage. Toutefois, vous ne pouvez pas prendre d'instantanés du volume à ce stade.
Création	Le volume est en cours de création et ne peut pas encore être utilisé. L'état Création est transitionnel. Aucune action n'est requise.
Suppression en cours	Le volume est en cours de suppression. L'état Suppression est transitionnel. Aucune action n'est requise.
Irrécupérable	Une erreur s'est produite et le volume ne peut pas être récupéré. Pour plus d'informations sur l'action à mettre en œuvre dans ce cas de figure, consultez Résolution des problèmes de volume .

Statut	Signification
Transmettre	<p>Les données gérées localement ne sont pas synchronisées avec les données stockées dans AWS. Les données écrites sur un volume alors que le volume est en état Transmettre reste dans le cache jusqu'à ce que l'état du volume soit Action d'amorçage. Ces données commencent à être téléchargées AWS lorsque le statut de Bootstrapping commence.</p> <p>L'état Transmettre peut se produire pour plusieurs raisons, répertoriées ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'état Transmettre se produit si votre passerelle manque d'espace de tampon de chargement. Vos applications peuvent continuer à lire et à écrire des données sur vos volumes de stockage lorsque les volumes ont l'état Transmettre. Toutefois, la passerelle n'écrit pas les données du volume dans le tampon de chargement et ne charge pas ces données vers AWS. <p>La passerelle continue à charger toutes les données écrites sur le volume avant que ce dernier ne soit passé à l'état Transmettre. Tout instantané en attente ou planifié d'un volume de stockage échoue lorsque le volume a l'état Transmettre. Pour obtenir plus d'informations sur les actions à mettre en œuvre si votre volume de stockage a l'état Transmettre car le tampon de chargement a été dépassé, consultez Résolution des problèmes de volume.</p> <p>Pour retourner à l'état ACTIF, un volume dans l'état Transmettre doit terminer la phase Action d'amorçage. Pendant le démarrage, le volume rétablit la synchronisation interne AWS, de sorte qu'il puisse reprendre l'enregistrement (journal) des modifications apportées au volume et activer les fonctionnalités. <code>CreateSnapshot</code> Pendant la phase Action d'amorçage, les écritures réalisées dans le volume sont consignées dans le tampon de chargement.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'état Transmettre se produit lorsqu'il y a plusieurs volumes de stockage amorcés en même temps. Un seul volume de stockage de passerelle peut être amorcé à la fois. Par exemple, supposons que

Statut	Signification
	<p>vous créez deux volumes de stockage et choisissez de conserver les données existantes sur ces deux volumes. Dans ce cas, le second volume de stockage a l'état Transmettre jusqu'à ce que le premier volume de stockage termine l'action d'amorçage. Dans ce scénario, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Chaque volume de stockage passe automatiquement à l'état Disponible lorsque sa création est terminée. Vous pouvez lire et écrire sur le volume de stockage lorsque le volume a l'état Transmettre ou Action d'amorçage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'état Transmettre peut parfois indiquer qu'un disque alloué pour un tampon de chargement a échoué, mais c'est rare. Pour obtenir des informations sur les mesures à prendre dans ce scénario, consultez Résolution des problèmes de volume. • L'état Transmettre peut se produire lorsqu'un volume est à l'état Actif ou Action d'amorçage. Dans ce cas, le volume reçoit une écriture mais la capacité du tampon de chargement est insuffisante pour enregistrer (consigner) cette écriture. • L'état Transmettre se produit quel que soit l'état du volume, lorsque la passerelle n'est pas fermée correctement. Ce type de fermeture peut se produire parce que le logiciel a connu une défaillance ou que la machine virtuelle a été mise hors tension. Dans ce cas, un volume dans n'importe quel état passe à l'état Transmettre.
Restauration en cours	<p>Le volume est en cours de restauration à partir d'un instantané existant. Cet état s'applique uniquement aux volumes stockés. Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement d'une passerelle de volume.</p> <p>Si vous restaurez deux volumes de stockage en même temps, ils ont tous les deux l'état Restauration en cours. Chaque volume de stockage passe automatiquement à l'état Disponible lorsque sa création est terminée. Vous pouvez lire et écrire sur un volume de stockage et prendre un instantané lorsqu'un volume a l'état Restauration en cours.</p>

Statut	Signification
Restaurer et transmettre	<p>Le volume est en cours de restauration à partir d'un instantané existant et a rencontré un problème de tampon de chargement. Cet état s'applique uniquement aux volumes stockés. Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement d'une passerelle de volume.</p> <p>L'état Restaurer et transmettre peut notamment être attribué si la passerelle manque d'espace de tampon de chargement. Vos applications peuvent continuer à lire et à écrire des données sur vos volumes de stockage lorsque les volumes ont l'état Restaurer et transmettre. Toutefois, vous ne pouvez pas prendre d'instantanés d'un volume de stockage pendant la période de l'état Restaurer et transmettre. Pour obtenir plus d'informations sur les actions à mettre en œuvre si votre volume de stockage a l'état Restaurer et transmettre car le tampon de chargement a été dépassé, consultez Résolution des problèmes de volume.</p> <p>L'état Restaurer et transmettre peut indiquer, mais c'est rarement le cas, qu'un disque alloué pour un tampon de chargement a échoué. Pour obtenir des informations sur les mesures à prendre dans ce scénario, consultez Résolution des problèmes de volume.</p>
Tampon de chargement non configuré	<p>Vous ne pouvez pas créer ou utiliser le volume, car la passerelle n'a pas de tampon de chargement configuré. Pour plus d'informations sur l'ajout de capacité de tampon de chargement pour les volumes d'une configuration de volumes mis en cache, consultez Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer. Pour plus d'informations sur l'ajout de capacité de tampon de chargement pour les volumes d'une configuration de volumes stockés, consultez Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer.</p>

Présentation de l'état Attachement

Vous pouvez détacher un volume d'une passerelle ou l'attacher à une passerelle à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'API. Le tableau suivant montre le statut d'attachement du volume sur la console Storage Gateway. L'état d'attachement du volume s'affiche dans la colonne Statut

d'attachement pour chaque volume de stockage sur votre passerelle. Par exemple, un volume qui est détaché d'une passerelle a l'état Détaché. Pour obtenir des informations sur la façon de détacher et d'attacher un volume, consultez [Déplacement de vos volumes vers une autre passerelle](#).

Statut	Signification
Attaché	Le volume est attaché à une passerelle.
Detached	Le volume est détaché d'une passerelle.
Détachement en cours	Le volume est en train d'être détaché d'une passerelle. Lorsque vous détachez un volume et que le volume ne comporte pas de données stockées, vous ne verrez peut-être pas cet état.

Comprendre les transitions d'états des volumes mis en cache


Utilisez le schéma des états suivant pour comprendre les transitions les plus courantes entre les états des volumes de passerelles mises en cache. Vous n'avez pas besoin de comprendre le schéma en détail pour utiliser votre passerelle efficacement. En fait, ce schéma fournit des informations détaillées si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement des passerelles de volume.

Ce schéma n'illustre pas les états Tampon de chargement non configuré et Suppression en cours. Dans le schéma, les états des volumes sont représentés par des zones vertes, jaunes et rouges. Vous pouvez interpréter les couleurs comme décrit ci-après.


Couleur	Statut du volume
Vert	La passerelle fonctionne normalement. L'état du volume est Disponible ou va devenir Disponible.
Jaune	Le volume a l'état Transmettre, ce qui indique qu'il y a un problème potentiel avec le volume de stockage. Si cet état s'affiche parce que l'espace du tampon de chargement est rempli, l'espace du tampon de chargement peut être disponible à nouveau dans certains cas. À ce stade, le volume de stockage résout les problèmes de

Couleur	Statut du volume
	façon autonome pour passer à l'état Disponible. Dans d'autres cas, vous devrez ajouter de l'espace pour le tampon de chargement à votre passerelle afin de permettre à l'état du volume de stockage de devenir Disponible. Pour plus d'informations sur la résolution d'un cas lorsque la capacité du tampon de chargement a été dépassée, consultez Résolution des problèmes de volume . Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout de la capacité de tampon de chargement, consultez Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer .
Rouge	Le volume de stockage a l'état Irrécupérable. Dans ce cas, vous devez supprimer le volume. Pour plus d'informations sur la procédure à utiliser, consultez Pour supprimer un volume .

Dans le schéma, une transition entre deux états est représentée par une ligne marquée. Par exemple, la transition de l'état Création vers l'état Disponible est identifiée comme Créer un volume de base ou Créer un volume à partir d'un instantané. Cette transition représente la création d'un volume mis en cache. Pour obtenir plus d'informations sur la création de volumes de stockage, consultez [Ajouter et étendre des volumes](#).



Key



* e.g. run out of upload buffer

** e.g. lost connectivity

Note

L'état de volume Transmettre apparaît en jaune dans ce schéma. Cependant, cela ne correspond pas à la couleur de l'icône de statut de la zone État de la console Storage Gateway.

Comprendre les transitions d'états des volumes stockés


Utilisez le schéma des états suivant pour comprendre les transitions les plus courantes entre les états des volumes de passerelles stockées. Vous n'avez pas besoin de comprendre le schéma en détail pour utiliser votre passerelle efficacement. En fait, ce schéma fournit des informations détaillées si vous avez envie de comprendre le fonctionnement des passerelles de volume.

Ce schéma n'illustre pas les états Tampon de chargement non configuré et Suppression en cours. Dans le schéma, les états des volumes sont représentés par des zones vertes, jaunes et rouges. Vous pouvez interpréter les couleurs comme décrit ci-après.

Couleur	Statut du volume
Vert	La passerelle fonctionne normalement. L'état du volume est Disponible ou va devenir Disponible.
Jaune	Lorsque vous créez un volume de stockage et que vous conservez les données, le chemin de l'état Création à l'état Transmettre se produit si un autre volume est en cours d'amorçage. Dans ce cas, le volume à l'état Transmettre passe à l'état Action d'amorçage, puis à l'état Disponible lorsque l'amorçage du premier volume est terminé. Pour citer d'autres cas de figure possibles, le jaune (état Transmettre) indique qu'il y a un problème potentiel avec le volume de stockage, le plus courant étant un problème avec le tampon de chargement. Si la capacité du tampon de chargement a été dépassée, l'espace de tampon devient disponible à nouveau dans certains cas. À ce stade, le volume de stockage résout les problèmes de façon autonome pour passer à l'état Disponible. Dans d'autres cas, vous devrez augmenter la capacité de tampon de chargement à votre passerelle afin de permettre au volume de stockage de revenir à l'état Disponible. Pour plus d'informations sur la résolution d'un cas lorsque

Couleur	Statut du volume
	la capacité du tampon de chargement a été dépassée, consultez Résolution des problèmes de volume . Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout de la capacité de tampon de chargement, consultez Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer .
Rouge	Le volume de stockage a l'état Irrécupérable. Dans ce cas, vous devez supprimer le volume. Pour plus d'informations sur la procédure à utiliser, consultez Supprimer des volumes de stockage .

Dans le schéma suivant, une transition entre deux états est représentée par une ligne marquée. Par exemple, la transition de l'état Création vers l'état Disponible est identifiée comme Créer un volume de base. Cette transition représente la création d'un volume de stockage sans conservation des données ou la création du volume à partir d'un instantané.



Key

- Gateway Operating Normally
- Temporary State or Recoverable Condition*
- Irrecoverable

* e.g. run out of upload buffer or local disk crash
 ** e.g. lost connectivity or disk crash
 *** transition occurs only if another volume is bootstrapping

Note

L'état de volume Transmettre apparaît en jaune dans ce schéma. Cependant, cela ne correspond pas à la couleur de l'icône de statut de la zone État de la console Storage Gateway.

Déplacement de vos données vers une nouvelle instance de passerelle

Vous pouvez déplacer des données entre les passerelles au fur et à mesure que vos besoins en matière de données et de performances augmentent, ou si vous recevez une AWS notification vous demandant de migrer votre passerelle. Ce qui suit présente certaines raisons d'effectuer cette tâche :

- Déplacez vos données vers de meilleures plateformes hôtes ou des instances Amazon EC2 plus récentes.
- Renouveler le matériel sous-jacent de votre serveur.

Important

Les données ne peuvent être déplacées qu'entre les mêmes types de passerelles. Les instructions de migration suivantes ne peuvent être utilisées que pour les dispositifs de passerelle exécutant la version 2.x. Vous ne pouvez pas les utiliser pour migrer des dispositifs de passerelle exécutant des versions inférieures.

Le processus de migration varie selon que vous utilisez des volumes stockés ou des volumes mis en cache. Ces deux types de passerelles nécessitent des étapes de migration différentes. Choisissez la procédure qui correspond à votre type de passerelle :

Rubriques

- [Déplacement de volumes stockés vers une nouvelle passerelle de volume stocké](#)
- [Déplacement des volumes mis en cache vers une nouvelle machine virtuelle passerelle](#)

Déplacement de volumes stockés vers une nouvelle passerelle de volume stocké

Pour déplacer des volumes stockés vers une nouvelle passerelle de volume stocké

1. Arrêtez toutes les applications qui écrivent sur l'ancienne passerelle de volume stocké.
2. Effectuez les étapes suivantes pour créer un instantané de votre volume, puis attendez que l'instantané soit terminé.

- a. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
- b. Dans le volet de navigation, choisissez Volumes, puis sélectionnez le volume pour lequel vous souhaitez créer un instantané.
- c. Pour Actions, choisissez Créer un instantané.
- d. Dans la boîte de dialogue Créer un instantané, entrez la description de l'instantané et choisissez Créer un instantané.

Vous pouvez vérifier que l'instantané a été créé à l'aide de la console. Si des données sont toujours en cours de chargement sur le volume, attendez que le chargement soit terminé avant de passer à l'étape suivante. Pour connaître le statut de l'instantané et vérifier qu'aucun n'est en attente, sélectionnez les liens des instantanés sur les volumes.

3. Procédez comme suit pour arrêter l'ancienne passerelle de volume stocké :
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle de volume que vous souhaitez arrêter. L'état de la passerelle est En cours d'exécution.
 - b. Pour Actions, choisissez Arrêter la passerelle. Vérifiez l'ID de la passerelle dans la boîte de dialogue, puis choisissez Arrêter la passerelle.

Pendant l'arrêt de la passerelle, un message indiquant le statut de la passerelle est susceptible de s'afficher. Lorsque la passerelle s'arrête, un message et un bouton Démarrer la passerelle s'affichent dans l'onglet Détails. Lorsque la passerelle s'arrête, le statut de la passerelle est Arrêté.

- c. Arrêtez la machine virtuelle à l'aide des commandes de l'hyperviseur.

Pour en savoir plus sur l'arrêt d'une passerelle, consultez [Démarrage et arrêt d'une passerelle de volume](#).

4. Détachez les disques de stockage associés à vos volumes stockés de la machine virtuelle de passerelle. Cela exclut le disque racine de la machine virtuelle.
5. Activez une nouvelle passerelle de volume stockée avec une nouvelle image de machine virtuelle d'hyperviseur disponible depuis la console Storage Gateway de votre <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/domicile>.
6. Attachez les disques de stockage physiques que vous avez détachés de l'ancienne machine virtuelle de passerelle de volume stocké à l'étape 5.


7. Pour conserver les données existantes sur le disque, procédez comme suit pour créer des volumes stockés.
 - a. Sur la console Storage Gateway, sélectionnez Créer un volume.
 - b. Dans la boîte de dialogue Créer un volume, sélectionnez la passerelle de volume stocké que vous avez créée à l'étape 5.
 - c. Choisissez une valeur ID de disque dans la liste.
 - d. Pour le Contenu du volume, sélectionnez l'option Conserver les données existantes sur le disque.

Pour obtenir plus d'informations sur la création de volumes, consultez [Création d'un volume de stockage](#).

8. (Optionnel) Dans l'assistant Configurer l'authentification CHAP qui s'affiche, entrez les Nom de l'initiateur, Secret de l'initiateur et Secret cible, puis sélectionnez Enregistrer.


Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol), consultez [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#).

9. Démarrez l'application qui écrit sur votre volume stocké.
10. Lorsque vous avez confirmé que votre nouvelle passerelle de volume stocké fonctionne correctement, vous pouvez supprimer l'ancienne passerelle de volume enregistrée.

 Important

Avant de supprimer une passerelle, veillez à ce qu'aucune application ne soit en train d'écrire sur les volumes de la passerelle. Si vous supprimez une passerelle alors qu'elle est en cours d'utilisation, une perte de données peut se produire.

Procédez comme suit pour supprimer l'ancienne passerelle de volume stocké :

 Warning

Lorsqu'une passerelle est supprimée, il n'y a plus aucun moyen de la récupérer.

- a. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle de volume que vous souhaitez supprimer.
 - b. Pour Actions, choisissez Delete stack (Supprimer la pile).
 - c. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, activez la case à cocher afin de confirmer la suppression. Assurez-vous que l'ID de passerelle répertorié spécifie l'ancienne passerelle de volume stocké que vous souhaitez supprimer, puis choisissez Supprimer.
11. Supprimez l'ancienne machine virtuelle de passerelle. Pour obtenir des informations sur la façon de supprimer une machine virtuelle, consultez la documentation de votre hyperviseur.

Déplacement des volumes mis en cache vers une nouvelle machine virtuelle passerelle

Pour déplacer les volumes mis en cache vers une nouvelle machine virtuelle de passerelle de volume mis en cache

1. Arrêtez toutes les applications qui écrivent sur l'ancienne passerelle de volume mis en cache.
2. Procédez comme suit pour mettre à jour la passerelle vers la dernière version
 - a. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
 - b. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis choisissez l'ancienne passerelle de volume mise en cache que vous souhaitez migrer.
 - c. Cliquez sur Mettre à jour maintenant si disponible. Si ce n'est pas le cas, votre passerelle utilise déjà la dernière version.
3. Vérifiez que la CachePercentDirty métrique de l'onglet Surveillance pour la passerelle mise en cache existante est 0.
4. Démontez ou déconnectez les volumes iSCSI de tous les clients qui les utilisent. Cela permet de maintenir la cohérence des données sur ces volumes en empêchant les clients de modifier ou d'ajouter des données à ces volumes.
5. Effectuez les étapes suivantes pour créer un instantané de votre volume, puis attendez que l'instantané soit terminé.
 - a. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.

- b. Dans le volet de navigation, choisissez Volumes, puis sélectionnez le volume pour lequel vous souhaitez créer un instantané.
- c. Pour Actions, choisissez Create EBS snapshot.
- d. Dans la boîte de dialogue Créer un instantané, entrez la description de l'instantané et choisissez Créer un instantané.

Vous pouvez vérifier que l'instantané a été créé à l'aide de la console. Si des données sont toujours en cours de chargement sur le volume, attendez que le chargement soit terminé avant de passer à l'étape suivante. Pour connaître le statut de l'instantané et vérifier qu'aucun n'est en attente, sélectionnez les liens des instantanés sur les volumes.

Pour plus d'informations sur la vérification du statut du volume dans la console, consultez [Comprendre les états des volumes et les transitions](#). Pour obtenir des informations sur le statut du volume mis en cache, consultez [Comprendre les transitions d'états des volumes mis en cache](#).


6. Procédez comme suit pour arrêter l'ancienne passerelle de volume mis en cache :
 - a. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle de volume mis en cache que vous souhaitez arrêter.
 - b. Pour Actions, choisissez Arrêter la passerelle. Vérifiez l'ID de la passerelle dans la boîte de dialogue, puis choisissez Arrêter la passerelle. Notez l'ID de passerelle, car il sera nécessaire lors d'une étape ultérieure.

Pendant l'arrêt de l'ancienne passerelle, un message indiquant le statut de la passerelle est susceptible de s'afficher. Lorsque l'ancienne passerelle s'arrête, un message et un bouton Démarrer la passerelle s'affichent dans l'onglet Détails. Lorsque la passerelle s'arrête, le statut de la passerelle est Arrêté.

- c. Arrêtez l'ancienne machine virtuelle à l'aide des commandes de l'hyperviseur. Pour plus d'informations sur la fermeture d'une instance Amazon EC2, [consultez Arrêter et démarrer vos instances](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2. Pour plus d'informations sur l'arrêt d'une machine virtuelle KVM ou Hyper-V VMware, consultez la documentation de votre hyperviseur.

Pour en savoir plus sur l'arrêt d'une passerelle, consultez [Démarrage et arrêt d'une passerelle de volume](#).


7. Détachez tous les disques, y compris le disque racine, les disques de cache et les disques de tampon de chargement, de l'ancienne machine virtuelle de passerelle.

 Note

Notez l'ID de volume du disque racine, ainsi que l'ID de passerelle associé à ce disque racine. Vous utiliserez ce disque ultérieurement.

Si vous utilisez une instance Amazon EC2 comme machine virtuelle pour votre passerelle de volume mise en cache, consultez la section [Détachement d'un volume Amazon EBS d'une instance Linux dans le guide de l'utilisateur](#) Amazon EC2. Pour plus d'informations sur le détachement de disques d'une machine virtuelle KVM ou Hyper-V, consultez la documentation de votre hyperviseur. VMware

8. Créez une nouvelle instance de machine virtuelle de l'hyperviseur Storage Gateway, mais ne l'activez pas en tant que passerelle. Pour plus d'informations sur la création d'une nouvelle machine virtuelle de l'hyperviseur Storage Gateway, consultez [Configuration d'une passerelle de volume](#). Cette nouvelle passerelle reprendra l'identité de l'ancienne passerelle.

 Note

N'ajoutez pas de disques pour le cache ou le tampon de chargement à la nouvelle machine virtuelle. Votre nouvelle machine virtuelle utilisera les mêmes disques de cache et de tampon de chargement que ceux utilisés par l'ancienne machine virtuelle.

9. Votre nouvelle instance de machine virtuelle d'hyperviseur Storage Gateway doit utiliser la même configuration réseau que l'ancienne machine virtuelle. La configuration du réseau par défaut de la passerelle est le protocole de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Avec le protocole DHCP, votre passerelle reçoit automatiquement une adresse IP.

Si vous devez configurer manuellement une adresse IP statique pour votre nouvelle machine virtuelle, consultez [Configuration de votre passerelle réseau](#) pour plus de détails. Si votre passerelle doit utiliser un proxy Socket Secure version 5 (SOCKS5) pour se connecter à Internet, consultez [Configuration d'un SOCKS5 proxy pour votre passerelle sur site](#) pour plus de détails.

10. Démarrez la nouvelle machine virtuelle.
11. Connectez les disques que vous avez détachés de l'ancienne machine virtuelle Volume Gateway mise en cache à l'étape 7 à la nouvelle machine virtuelle Volume Gateway mise en cache.

Attachez-les dans le même ordre à la nouvelle machine virtuelle de passerelle que sur l'ancienne machine virtuelle de passerelle.

La transition doit être inchangée sur tous les disques. Ne modifiez pas la taille des volumes, car cela pourrait entraîner des incohérences dans les métadonnées.

12. Lancez le processus de migration de passerelle en vous connectant à la console locale de la nouvelle machine virtuelle de passerelle ou en envoyant des requêtes Web à l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle de passerelle (décrite ci-dessous).
 - a. Pour utiliser la console locale, sélectionnez l'option Migrate Gateway et fournissez votre ID de passerelle existant lorsque vous y êtes invité. Vous serez invité à copier les paramètres précédemment appliqués sur l'ancienne passerelle vers la nouvelle passerelle. Vous pouvez choisir de les appliquer ou de les configurer manuellement ultérieurement. Consultez la section [Accès à la console locale de Gateway](#).
 - b. Vous pouvez également lancer le processus de migration de la passerelle en vous connectant à la nouvelle machine virtuelle avec une URL au format suivant.

```
http://your-VM-IP-address/migrate?gatewayId=your-gateway-ID
```

Vous pouvez réutiliser la même adresse IP pour la nouvelle machine virtuelle de passerelle que celle que vous avez utilisée pour l'ancienne machine virtuelle de passerelle. Votre URL doit être similaire à l'exemple suivant.

```
http://198.51.100.123/migrate?gatewayId=sgw-12345678
```

Utilisez cette URL depuis un navigateur ou depuis la ligne de commande à l'aide de `curl`, pour lancer le processus de migration.

Lorsque le processus de migration de la passerelle est terminé avec succès, vous verrez un message confirmant la réussite de la migration.

13. Détachez le disque racine de l'ancienne passerelle, dont vous avez noté l'ID de volume à l'étape 7.
14. Démarrez la passerelle.

Procédez comme suit pour démarrer la nouvelle passerelle de volume mis en cache :

- a. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
- b. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la nouvelle passerelle que vous souhaitez démarrer. L'état de la passerelle est Fermeture.
- c. Sélectionnez Détails et choisissez Démarrer la passerelle.

Pour en savoir plus sur le démarrage d'une passerelle, consultez [Démarrage et arrêt d'une passerelle de volume](#).

15. Vos volumes devraient désormais être accessibles à vos applications via les interfaces réseau de la nouvelle machine virtuelle passerelle. Le message de réussite de la migration inclut des détails sur le mappage mis à jour entre chaque volume et l'interface réseau de la nouvelle passerelle. Pour plus d'informations sur l'adresse IP associée à chaque interface réseau, visitez la page principale de la console locale de la passerelle. Consultez la section [Accès à la console locale de Gateway](#).
16. Vérifiez que vos volumes sont disponibles et supprimez l'ancienne machine virtuelle de passerelle. Pour obtenir des informations sur la façon de supprimer une machine virtuelle, consultez la documentation de votre hyperviseur.

Surveillance de Storage Gateway

Cette section décrit comment surveiller une Storage Gateway, y compris la surveillance des ressources associées à la passerelle, à l'aide d'Amazon CloudWatch. Vous pouvez surveiller la mémoire tampon de chargement et le stockage en cache de la passerelle. Vous utilisez la console Storage Gateway pour afficher les métriques et les alarmes de votre passerelle. Par exemple, vous pouvez afficher le nombre d'octets utilisés pour les opérations de lecture et d'écriture, le temps consacré à celles-ci et le temps nécessaire pour récupérer les données à partir du cloud Amazon Web Services. Avec les métriques, vous pouvez suivre l'intégrité de la passerelle et configurer des alarmes pour vous avertir lorsqu'une ou plusieurs métriques dépassent un seuil défini.

Storage Gateway fournit CloudWatch des métriques sans frais supplémentaires. Les métriques de Storage Gateway sont enregistrées pendant une période de deux semaines. Elles vous permettent d'accéder aux informations d'historique et d'obtenir un meilleur point de vue sur les performances de votre passerelle et des volumes. Storage Gateway fournit également des CloudWatch alarmes, à l'exception des alarmes haute résolution, sans frais supplémentaires. Pour plus d'informations sur CloudWatch les tarifs, consultez les [CloudWatch tarifs Amazon](#). Pour plus d'informations CloudWatch, consultez le [guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon](#).

Pour obtenir des informations spécifiques à la surveillance d'une passerelle de volumes et de ses ressources associées, consultez la section [Surveillance de votre passerelle de volumes](#).

Rubriques

- [Présentation des métriques de la passerelle](#)
- [Surveillance du tampon de chargement](#)
- [Surveillance du stockage de cache](#)
- [Comprendre les CloudWatch alarmes](#)
- [Création d' CloudWatch alarmes recommandées pour votre passerelle](#)
- [Création d'une CloudWatch alarme personnalisée pour votre passerelle](#)
- [Surveillance de votre Volume Gateway](#)

Présentation des métriques de la passerelle

Dans le cadre de cette rubrique, nous définissons les métriques de passerelle comme des métriques limitées à la passerelle, c'est-à-dire qu'elles mesurent quelque chose à propos de la passerelle. Dans

la mesure où une passerelle contient un ou plusieurs volumes, une métrique propre à la passerelle représente tous les volumes de la passerelle. Par exemple, la métrique `CloudBytesUploaded` correspond au nombre total d'octets que la passerelle a envoyés au cloud au cours de la période de génération du rapport. Cette métrique inclut l'activité de tous les volumes de la passerelle.

Lorsque vous travaillez avec les données des métriques de la passerelle, vous spécifiez l'identification unique de la passerelle dont vous souhaitez consulter les métriques. Dans cette optique, vous spécifiez les valeurs `GatewayId` et `GatewayName`. Si vous souhaitez utiliser une métrique de passerelle, vous spécifiez la dimension de la passerelle dans l'espace de noms des métriques, ce qui permet de faire la distinction entre une métrique de passerelle et une métrique de volume. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'Amazon CloudWatch Metrics](#).

Note

Certaines métriques renvoient des points de données uniquement lorsque de nouvelles données ont été générées au cours de la période de surveillance la plus récente.

Métrique	Description	
<code>AvailabilityNotif ications</code>	<p>Nombre de notifications d'intégrité liées à la disponibilité et générées par la passerelle.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique <code>Sum</code> pour observer si la passerelle rencontre des événements liés à la disponibilité. Pour plus de détails sur les événements, consultez le groupe de <code>CloudWatc h</code> journaux que vous avez configuré.</p> <p>Unité : nombre</p>	

Métrique	Description	
CacheHitPercent	<p>Pourcentage des accès en lecture à l'application fourni par la mémoire cache. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : pourcentage</p>	
CachePercentDirty	<p>Pourcentage global du cache de passerelle qui n'a pas été conservé. AWS L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la Sum statistique.</p> <p>Idéalement, cette métrique devrait rester faible.</p> <p>Unité : pourcentage</p>	
CacheUsed	<p>Nombre total d'octets utilisés pour le stockage du cache de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : octets</p>	
IoWaitPercent	<p>Pourcentage de temps pendant lequel la passerelle attend une réponse du disque local.</p> <p>Unité : pourcentage</p>	

Métrique	Description	
MemTotalBytes	<p>Quantité de RAM allouée à la machine virtuelle de la passerelle, en octets.</p> <p>Unité : octets</p>	
MemUsedBytes	<p>Quantité de RAM actuellement en cours d'utilisation par la machine virtuelle de la passerelle, en octets.</p> <p>Unité : octets</p>	
QueuedWrites	<p>Normalement, cette valeur représente le nombre d'octets stockés localement en attente d'écriture AWS, mais elle reflète également le processus de synchronisation qui se produit entre les données locales et les données du cloud lors du « bootstrap », qui a lieu chaque fois qu'une passerelle redémarre.</p> <p>Unité : octets</p>	

Métrique	Description	
ReadBytes	<p>Nombre total d'octets de lecture issus de vos applications sur site pendant la période de génération de rapport pour tous les volumes de la passerelle.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique Sum pour mesurer le débit et avec la statistique Samples pour mesurer les IOPS.</p> <p>Unité : octets</p>	
ReadTime	<p>Nombre total de millisecondes consacrées aux opérations de lecture à partir de vos applications sur site pendant la période de génération de rapport pour tous les volumes de la passerelle.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique Average pour mesurer la latence.</p> <p>Unité : millisecondes</p>	

Métrique	Description	
TimeSinceLastRecoveryPoint	<p>Période écoulée depuis le dernier point de récupération disponible. Pour plus d'informations, consultez Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données.</p> <p>Unité : secondes</p>	
TotalCacheSize	<p>Taille totale du cache en octets. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : octets</p>	
UploadBufferPercentageUsed	<p>Utilisation en pourcentage de la mémoire tampon de chargement de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : pourcentage</p>	
UploadBufferUsed	<p>Nombre total d'octets utilisés dans la mémoire tampon de chargement de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : octets</p>	

Métrique	Description	
UserCpuPercent	<p>Pourcentage de temps CPU consacré au traitement de la passerelle, en moyenne pour tous les cœurs.</p> <p>Unité : pourcentage</p>	
WorkingStorageFree	<p>Quantité totale d'espace de stockage inutilisée dans le stockage de traitement de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : octets</p>	
WorkingStoragePercentUsed	<p>Utilisation en pourcentage de la mémoire tampon de chargement de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : pourcentage</p>	
WorkingStorageUsed	<p>Nombre total d'octets utilisés dans la mémoire tampon de chargement de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Unité : octets</p>	

Métrique	Description	
<code>WriteBytes</code>	<p>Nombre total d'octets écrits dans vos applications sur site pendant la période de génération de rapport pour tous les volumes de la passerelle.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique <code>Sum</code> pour mesurer le débit et avec la statistique <code>Samples</code> pour mesurer les IOPS.</p> <p>Unité : octets</p>	
<code>WriteTime</code>	<p>Nombre total de millisecondes consacrées aux opérations d'écriture à partir de vos applications sur site pendant la période de génération de rapport pour tous les volumes de la passerelle.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique <code>Average</code> pour mesurer la latence.</p> <p>Unité : millisecondes</p>	

Dimensions des métriques de Storage Gateway

L'espace de CloudWatch noms du service Storage Gateway est `AWS/StorageGateway`. Les données sont disponibles automatiquement toutes les 5 minutes sans coût aucun.

Dimension	Description
GatewayId , GatewayName	<p>Ces dimensions filtrent les données demandées sur la base des métriques spécifiques à la passerelle. Vous pouvez identifier une passerelle à utiliser en fonction de la valeur de GatewayId ou de GatewayName . Si le nom de votre passerelle a été modifié pendant l'intervalle de temps dont vous souhaitez examiner les métriques, utilisez le GatewayId .</p> <p>Le débit et la latence des données d'une passerelle sont basés sur tous les volumes de la passerelle. Pour obtenir des informations sur l'utilisation des métriques de passerelle, consultez Mesure des performances entre votre passerelle et AWS.</p>
VolumeId	<p>Cette dimension filtre les données demandées en fonction des métriques spécifiques au volume. Identifiez un volume de stockage à utiliser en fonction de son VolumeId. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métriques de volume, consultez Mesure des performances entre votre application et votre passerelle.</p>

Surveillance du tampon de chargement

Vous trouverez ci-après des informations sur la surveillance du tampon de chargement d'une passerelle et sur la création d'une alarme afin que vous receviez une notification lorsque le tampon dépasse un seuil défini. Grâce à cette approche, vous pouvez ajouter un stockage de tampon à une passerelle avant qu'elle ne se remplisse complètement et que votre application de stockage ne cesse les sauvegardes dans AWS.

Vous surveillez le tampon de chargement de la même manière dans les architectures de passerelles de bande et de volume en cache. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement d'une passerelle de volume](#).

Note

Les métriques WorkingStoragePercentUsed, WorkingStorageUsed et WorkingStorageFree représentent le tampon de chargement pour les volumes stockés

uniquement avant le lancement de la fonctionnalité des volumes mis en cache dans Storage Gateway. Utilisez maintenant les métriques équivalentes du tampon de chargement `UploadBufferPercentUsed`, `UploadBufferUsed` et `UploadBufferFree`. Ces métriques s'appliquent aux deux architectures de la passerelle.

Élément intéressant	Comment le mesurer
Utilisation du tampon de chargement	Utilisez les métriques <code>UploadBufferPercentUsed</code> , <code>UploadBufferUsed</code> et <code>UploadBufferFree</code> avec la statistique <code>Average</code> . Par exemple, utilisez <code>UploadBufferUsed</code> avec la statistique <code>Average</code> pour analyser l'utilisation du stockage sur une période de temps.

Pour mesurer le pourcentage du tampon de chargement utilisé

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez la dimension `StorageGateway: Gateway Metrics` et recherchez la passerelle avec laquelle vous souhaitez travailler.
3. Choisissez la métrique `UploadBufferPercentUsed`.
4. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
5. Choisissez la statistique `Average`.
6. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes afin qu'elle corresponde au temps par défaut du rapport.

L'ensemble de points de données obtenu pendant la période contient le pourcentage utilisé du tampon de chargement.

La procédure suivante vous permet de créer une alarme à l'aide de la CloudWatch console. Pour en savoir plus sur les alarmes et les seuils, consultez la section [Création d' CloudWatch alarmes](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Pour définir une alarme de seuil supérieur pour le tampon de chargement de la passerelle

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez `Create Alarm` (Créer une alarme) pour lancer l'assistant de création d'alarmes.

3. Spécifiez une métrique pour votre alarme :
 - a. Sur la page Sélectionner une métrique de l'assistant de création d'alarme GatewayId, choisissez la GatewayName dimension AWS/StorageGateway:, puis recherchez la passerelle avec laquelle vous souhaitez travailler.
 - b. Choisissez la métrique UploadBufferPercentUsed. Utilisez la statistique Average et une période de 5 minutes.
 - c. Sélectionnez Continuer.
4. Définissez le nom, la description et le seuil de l'alarme :
 - a. Sur la page Define Alarm (Définir une alarme) de l'assistant de création d'alarmes, identifiez votre alarme en lui donnant un nom et une descriptions dans les zones Name (Nom) et Description.
 - b. Définissez le seuil de l'alarme.
 - c. Sélectionnez Continuer.
5. Configurez une action d'e-mail pour l'alarme :
 - a. Sur la page Configure Actions (Configurer des actions) de l'assistant de création d'alarmes, choisissez Alarm (Alarme) pour Alarm State (État de l'alarme).
 - b. Pour Rubrique, sélectionnez Choisir ou créer une rubrique d'e-mail.

La création d'une rubrique d'e-mail signifie que vous configurez une rubrique Amazon SNS. Pour plus d'informations sur Amazon SNS, consultez [Configurer Amazon SNS](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch .
 - c. Dans Rubrique, entrez un nom descriptif pour la rubrique.
 - d. Sélectionnez Ajouter une action.
 - e. Sélectionnez Continuer.
6. Passez en revue les paramètres de l'alarme, puis créez cette dernière :
 - a. Sur la page Review (Révision) de l'assistant de création d'alarmes, vérifiez la définition de l'alarme, la métrique et les actions associées à effectuer (par exemple, l'envoi d'une notification par e-mail).
 - b. Après avoir examiné le récapitulatif de l'alarme, choisissez Enregistrer l'alarme.
7. Validez votre abonnement à la rubrique d'alarme :

- a. Ouvrez l'e-mail Amazon SNS envoyé à l'adresse e-mail que vous avez spécifiée lors de la création de la rubrique.
- b. Validez votre abonnement en cliquant sur le lien de l'e-mail.

Une confirmation d'abonnement s'affiche.

Surveillance du stockage de cache

Vous trouverez ci-après des informations sur la surveillance du stockage de cache d'une passerelle et sur la création d'une alarme afin que vous receviez une notification lorsque les paramètres du cache dépassent les seuils spécifiés. A l'aide de cette alarme, vous savez quand ajouter du stockage de cache à une passerelle.

Vous surveillez uniquement le stockage de cache dans l'architecture de volumes mis en cache. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement d'une passerelle de volume](#).

Élément intéressant	Comment le mesurer
Utilisation totale du cache	<p>Utilisez les métriques <code>CachePercentUsed</code> et <code>TotalCacheSize</code> avec la statistique <code>Average</code>. Par exemple, utilisez <code>CachePercentUsed</code> avec la statistique <code>Average</code> pour analyser l'utilisation du cache sur une période de temps.</p> <p>La métrique <code>TotalCacheSize</code> change uniquement lorsque vous ajoutez le cache à la passerelle.</p>
Pourcentage de demandes de lectures servies depuis le cache	<p>Utilisez la métrique <code>CacheHitPercent</code> avec la statistique <code>Average</code>.</p> <p>En règle générale, il est préférable que la métrique <code>CacheHitPercent</code> reste élevée.</p>
Pourcentage du cache qui est sale, c'est-à-dire qu'il contient du contenu qui n'a pas été chargé vers AWS	<p>Utilisez la métrique <code>CachePercentDirty</code> avec la statistique <code>Average</code>.</p> <p>En règle générale, il est préférable que la métrique <code>CachePercentDirty</code> soit faible.</p>

Pour mesurer le pourcentage d'un cache corrompu pour une passerelle et tous ses volumes

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez la dimension StorageGateway: Gateway Metrics et recherchez la passerelle avec laquelle vous souhaitez travailler.
3. Choisissez la métrique CachePercentDirty.
4. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
5. Choisissez la statistique Average.
6. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes afin qu'elle corresponde au temps par défaut du rapport.

Le jeu de points de données obtenu pendant la période contient le pourcentage de cache qui est corrompu pendant les 5 minutes.

Pour mesurer le pourcentage du cache corrompu pour un volume


1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez la dimension StorageGateway: Volume Metrics et recherchez le volume avec lequel vous souhaitez travailler.
3. Choisissez la métrique CachePercentDirty.
4. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
5. Choisissez la statistique Average.
6. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes afin qu'elle corresponde au temps par défaut du rapport.

Le jeu de points de données obtenu pendant la période contient le pourcentage de cache qui est corrompu pendant les 5 minutes.

Comprendre les CloudWatch alarmes

CloudWatch les alarmes surveillent les informations relatives à votre passerelle en fonction de métriques et d'expressions. Vous pouvez ajouter des CloudWatch alarmes à votre passerelle et consulter leur statut dans la console Storage Gateway. Pour plus d'informations sur les métriques utilisées pour surveiller une passerelle de volume, consultez [Comprendre les métriques de passerelle](#) et [Comprendre les métriques de volume](#). Pour chaque alarme, vous spécifiez les conditions qui


déclencheront son état ALARME. Les indicateurs de statut des alarmes de la console Storage Gateway deviennent rouges lorsque leur état est ALARME, ce qui facilite la surveillance proactive du statut. Vous pouvez configurer les alarmes pour qu'elles invoquent automatiquement des actions en fonction de changements d'état soutenus. Pour plus d'informations sur les CloudWatch alarmes, consultez la section [Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

 Note

Si vous n'êtes pas autorisé à consulter CloudWatch, vous ne pouvez pas voir les alarmes.

Pour chaque passerelle activée, nous vous recommandons de créer les alarmes CloudWatch suivantes :

- Attente d'E/S élevée : `IoWaitpercent >= 20` pour 3 points de données en 15 minutes
- Pourcentage de cache corrompu : `CachePercentDirty > 80` pour 4 points de données en 20 minutes
- Notifications d'intégrité : `HealthNotifications >= 1` pour 1 point de données en 5 minutes. Lors de la configuration de cette alarme, définissez le Traitement des données manquantes sur `notBreaching`.

 Note

Vous pouvez définir une alarme de notification d'intégrité seulement si la passerelle avait une notification d'intégrité antérieure dans CloudWatch.

Pour les passerelles sur les plateformes VMware hôtes avec le mode HA activé, nous recommandons également cette CloudWatch alarme supplémentaire :

- Notifications de disponibilité : `AvailabilityNotifications >= 1` pour 1 point de données en 5 minutes. Lors de la configuration de cette alarme, définissez le Traitement des données manquantes sur `notBreaching`.

Le tableau suivant décrit l'état d'une alarme.

État	Description
OK	La métrique ou l'expression se trouve dans le seuil défini.
Alarme	La métrique ou l'expression se trouve en dehors du seuil défini.
Données insuffisantes	L'alarme vient de démarrer, la métrique n'est pas disponible, ou la quantité de données n'est pas suffisante pour permettre à la métrique de déterminer l'état de l'alarme.
Aucun	Aucune alarme n'est créée pour la passerelle. Pour créer une nouvelle alarme, veuillez consulter Création d'une CloudWatch alarme personnalisée pour votre passerelle .
Unavailable	L'état de l'alarme est inconnu. Choisissez Non disponible pour afficher les informations d'erreur dans l'onglet Surveillance.

Création d' CloudWatch alarmes recommandées pour votre passerelle

Lorsque vous créez une nouvelle passerelle à l'aide de la console Storage Gateway, vous pouvez choisir de créer automatiquement toutes les CloudWatch alarmes recommandées dans le cadre du processus de configuration initiale. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de votre passerelle de volume](#). Si vous souhaitez ajouter ou mettre à jour les CloudWatch alarmes recommandées pour une passerelle existante, suivez la procédure ci-dessous.

Pour ajouter ou mettre à jour les CloudWatch alarmes recommandées pour une passerelle existante

Note

Cette fonctionnalité nécessite des autorisations CloudWatch de politique, qui ne sont pas automatiquement accordées dans le cadre de la politique d'accès complet préconfigurée de

Storage Gateway. Assurez-vous que votre politique de sécurité accorde les autorisations suivantes avant de tenter de créer les CloudWatch alarmes recommandés :

- `cloudwatch:PutMetricAlarm` - créer des alarmes
- `cloudwatch:DisableAlarmActions` - désactiver les actions d'alarme
- `cloudwatch:EnableAlarmActions` - activer les actions d'alarme
- `cloudwatch>DeleteAlarms` - supprimer des alarmes

1. Ouvrez la console Storage Gateway à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle pour laquelle vous souhaitez créer des CloudWatch alarmes recommandés.
3. Sur la page de détails de la passerelle, choisissez l'onglet Surveillance.
4. Sous Alarmes, choisissez Créer des alarmes recommandés. Les alarmes recommandés sont créés automatiquement.

La section Alarmes répertorie toutes les CloudWatch alarmes pour une passerelle spécifique. À partir de là, vous pouvez sélectionner et supprimer une ou plusieurs alarmes, activer ou désactiver les actions d'alarme et créer de nouvelles alarmes.

Création d'une CloudWatch alarme personnalisée pour votre passerelle

CloudWatch utilise Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour envoyer des notifications d'alarme lorsqu'une alarme change d'état. Une alarme surveille une seule métrique pendant une durée que vous définissez et exécute une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné pendant un certain nombre de périodes. L'action est une notification qui est envoyée à une rubrique Amazon SNS. Vous pouvez créer une rubrique Amazon SNS lorsque vous créez une CloudWatch alarme. Pour plus d'informations sur Amazon SNS, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon SNS ?](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

Pour créer une CloudWatch alarme dans la console Storage Gateway

1. Ouvrez la console Storage Gateway à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/home/>.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle pour laquelle vous souhaitez créer une alarme.
3. Sur la page de détails de la passerelle, choisissez l'onglet Surveillance.
4. Sous Alarmes, choisissez Créer une alarme pour ouvrir la CloudWatch console.
5. Utilisez la CloudWatch console pour créer le type d'alarme que vous souhaitez. Vous pouvez créer les types d'alarmes suivants :
 - Alarme de seuil statique : alarme basée sur un seuil défini pour une métrique choisie. L'alarme passe à l'état ALARME quand la métrique dépasse le seuil pendant un certain nombre de périodes d'évaluation.

Pour créer une alarme à seuil statique, consultez la section [Création CloudWatch d'une alarme basée sur un seuil statique](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

- Alarme de détection d'anomalie : la détection d'anomalie exploite les données de métriques antérieures et crée un modèle de valeurs attendues. Vous définissez une valeur pour le seuil de détection des anomalies et vous CloudWatch utilisez ce seuil avec le modèle pour déterminer la plage de valeurs « normale » de la métrique. Une valeur plus élevée pour le seuil produit une bande plus épaisse de valeurs « normales ». Vous pouvez choisir d'activer l'alarme uniquement lorsque la valeur de la métrique dépasse le groupe de valeurs attendues, uniquement lorsqu'elle se situe sous le groupe ou lorsqu'elle est supérieure ou inférieure au groupe.

Pour créer une alarme de détection d'anomalie, consultez la section [Création CloudWatch d'une alarme basée sur la détection d'anomalies](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

- Alarme d'expression mathématique basée sur une métrique : alarme basée sur une ou plusieurs métriques utilisées dans une expression mathématique. Vous spécifiez l'expression, le seuil et les périodes d'évaluation.

Pour créer une alarme d'expression mathématique métrique, consultez la section [Création CloudWatch d'une alarme basée sur une expression mathématique métrique](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

- Alarme composite : alarme qui détermine son état en regardant l'état des autres alarmes. Une alarme composite peut aider à réduire le bruit de l'alarme.

Pour créer une alarme composite, consultez la section [Création d'une alarme composite](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

6. Après avoir créé l'alarme dans la CloudWatch console, revenez à la console Storage Gateway. Vous pouvez afficher l'alarme en procédant de l'une des manières suivantes :
- Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle pour laquelle vous souhaitez afficher les alarmes. Dans l'onglet Détails, sous Alarmes, sélectionnez CloudWatch Alarmes.
 - Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, sélectionnez la passerelle pour laquelle vous souhaitez afficher les alarmes, puis choisissez l'onglet Surveillance.

La section Alarmes répertorie toutes les CloudWatch alarmes pour une passerelle spécifique. À partir de là, vous pouvez sélectionner et supprimer une ou plusieurs alarmes, activer ou désactiver les actions d'alarme et créer de nouvelles alarmes.

- Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis choisissez l'état d'alarme de la passerelle pour laquelle vous souhaitez afficher les alarmes.

Pour plus d'informations sur la modification ou la suppression d'une alarme, consultez la section [Modification ou suppression d'une CloudWatch alarme](#).

Note

Lorsque vous supprimez une passerelle à l'aide de la console Storage Gateway, toutes les CloudWatch alarmes associées à la passerelle sont également automatiquement supprimées.

Surveillance de votre Volume Gateway

Les rubriques de cette section décrivent comment surveiller Volume Gateway dans la configuration d'un volume mis en cache ou d'un volume stocké, y compris la surveillance des volumes associés à la passerelle et la surveillance de la mémoire tampon de téléchargement. Vous utilisez le AWS Management Console pour afficher les statistiques de votre passerelle. Par exemple, vous pouvez afficher le nombre d'octets utilisés pour les opérations de lecture et d'écriture, le temps consacré à celles-ci et le temps nécessaire pour récupérer les données à partir du cloud Amazon Web Services. Avec les métriques, vous pouvez suivre l'intégrité de la passerelle et configurer des alarmes pour vous avertir lorsqu'une ou plusieurs métriques dépassent un seuil défini.

Storage Gateway fournit CloudWatch des métriques sans frais supplémentaires. Les métriques de Storage Gateway sont enregistrées pendant une période de deux semaines. Elles vous permettent d'accéder aux informations d'historique et d'obtenir un meilleur point de vue sur les performances de votre passerelle et des volumes. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet CloudWatch, consultez le [guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon](#).

Rubriques

- [Obtenir les journaux de santé de Volume Gateway avec Amazon CloudWatch Logs](#)- Découvrez comment utiliser Amazon CloudWatch Logs pour obtenir des informations sur l'état de votre Volume Gateway et des ressources associées.
- [Utilisation d'Amazon CloudWatch Metrics](#)- Découvrez comment obtenir des données de surveillance pour votre passerelle à l'aide de l'API AWS Management Console ou de l' CloudWatch API.
- [Mesure des performances entre votre application et la passerelle](#)- Apprenez à mesurer le débit de données, la latence des données et les opérations par seconde pour comprendre les performances entre vos applications et votre passerelle.
- [Mesurer les performances entre votre passerelle et AWS](#)- Apprenez à mesurer le débit de données, la latence des données et les opérations par seconde pour comprendre les performances entre votre passerelle et le AWS cloud.
- [Comprendre les indicateurs de volume](#)- Apprenez à mesurer les métriques qui fournissent des données sur les volumes associés à une passerelle.

Obtenir les journaux de santé de Volume Gateway avec Amazon CloudWatch Logs

Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch Logs pour obtenir des informations sur l'état de votre Volume Gateway et des ressources associées. Vous pouvez utiliser ces journaux pour surveiller votre passerelle afin de détecter les erreurs qu'elle rencontre. En outre, vous pouvez utiliser les filtres CloudWatch d'abonnement Amazon pour automatiser le traitement des informations du journal en temps réel. Pour plus d'informations, consultez la section [Traitement en temps réel des données de journal avec les abonnements](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Supposons, par exemple, que votre passerelle soit déployée dans un cluster activé avec la VMware haute disponibilité (HA) et que vous ayez besoin de connaître les éventuelles erreurs. Vous pouvez configurer un groupe de CloudWatch journaux pour surveiller votre passerelle et être averti lorsque

celle-ci rencontre une erreur. Vous pouvez configurer le groupe lorsque vous activez la passerelle ou une fois que la passerelle est activée et opérationnelle. Pour plus d'informations sur la configuration d'un groupe de CloudWatch journaux lors de l'activation d'une passerelle, consultez [Configuration de votre passerelle de volume](#). Pour obtenir des informations générales sur les groupes de CloudWatch journaux, consultez la section [Working with Log Groups and Log Streams](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Pour obtenir des informations sur la façon de résoudre et corriger ces types d'erreurs, consultez [Résolution des problèmes de volume](#).

La procédure suivante explique comment configurer un groupe de CloudWatch journaux après l'activation de votre passerelle.

Pour configurer un groupe de CloudWatch journaux afin qu'il fonctionne avec votre passerelle

1. Connectez-vous à la console Storage Gateway AWS Management Console et ouvrez-la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/chez> vous.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle pour laquelle vous souhaitez configurer le groupe de CloudWatch journaux.
3. Pour Actions, choisissez Modifier les informations de passerelle, ou dans l'onglet Détails, sous Health logs et Not Enabled, choisissez Configurer le groupe de journaux pour ouvrir la boîte de *CustomerGatewayName* dialogue Modifier.
4. Pour le Groupe de journaux sur l'intégrité de la passerelle, choisissez l'une des options suivantes :
 - Désactivez la journalisation si vous ne souhaitez pas surveiller votre passerelle à l'aide de groupes de CloudWatch journaux.
 - Créez un nouveau groupe de journaux pour créer un nouveau groupe de CloudWatch journaux.
 - Utilisez un groupe de journaux existant pour utiliser un groupe de CloudWatch journaux qui existe déjà. Choisissez un groupe de journaux dans la Liste de groupes de journaux existants.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.
6. Pour afficher les journaux d'intégrité de votre passerelle, procédez comme suit :
 1. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle pour laquelle vous avez configuré le groupe de CloudWatch journaux.

2. Cliquez sur l'onglet Détails, puis sous Health logs, sélectionnez CloudWatch Logs. La page de détails du groupe de journaux s'ouvre dans la CloudWatch console Amazon.

Utilisation d'Amazon CloudWatch Metrics

Vous pouvez obtenir des données de surveillance pour votre passerelle à l'aide de l'API AWS Management Console ou de l' CloudWatchAPI. La console affiche une série de graphiques basés sur les données brutes de l' CloudWatch API. Vous pouvez également utiliser l' CloudWatch API via l'un des [kits de développement AWS logiciel \(SDKs\)](#) ou les outils [d' CloudWatch API Amazon](#). En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser les graphiques affichés dans la console ou extraits de l'API.

Quelle que soit la méthode que vous choisissiez pour travailler avec les métriques, vous devez spécifier les informations suivantes :

- La dimension de métrique à utiliser. Une dimension est une paire nom-valeur qui vous aide à identifier une métrique de façon unique. Les dimensions de Storage Gateway sont GatewayId, GatewayName et VolumeId. Dans la CloudWatch console, vous pouvez utiliser les Volume Metrics vues Gateway Metrics et pour sélectionner facilement des dimensions spécifiques à la passerelle et au volume. Pour plus d'informations sur les dimensions, consultez la section [Dimensions](#) du guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
- Le nom de la métrique, par exemple ReadBytes.

Le tableau suivant résume les types de données des métriques Storage Gateway que vous pouvez utiliser.

CloudWatch Espace de noms	Dimension	Description
AWS/StorageGateway	GatewayId , GatewayName	Ces dimensions filtrent les données des métriques qui décrivent des aspects de la passerelle. Vous pouvez identifier une passerelle à utiliser en spécifiant les deux dimensions GatewayId et GatewayName . Le débit et les données de latence d'une passerelle reposent sur tous les volumes dans la passerelle.

CloudWatch Espace de noms	Dimension	Description
		Les données sont disponibles automatiquement toutes les 5 minutes sans coût aucun.
	VolumeId	<p>Cette dimension filtre les données des métriques propres à un volume. Identifiez un volume à utiliser en fonction de sa VolumeId dimension.</p> <p>Les données sont disponibles automatiquement toutes les 5 minutes sans coût aucun.</p>

L'utilisation des métriques de passerelle et de volume est similaire à l'utilisation des autres métriques de service. Vous trouverez des informations sur certaines des tâches de métriques les plus courantes dans la documentation CloudWatch indiquée ci-après :

- [Affichage des métriques disponibles](#)
- [Obtention des statistiques d'une métrique](#)
- [Création d'alarmes CloudWatch](#)

Mesure des performances entre votre application et la passerelle

Le débit des données, la latence des données et les opérations par seconde sont les trois mesures que vous pouvez utiliser pour comprendre la façon dont s'exécute votre stockage d'application qui utilise la passerelle. Lorsque vous utilisez la statistique d'agrégation correcte, vous pouvez utiliser les métriques Storage Gateway afin de mesurer ces valeurs.

Une statistique est l'agrégation d'une métrique sur une période de temps donnée. Lorsque vous affichez les valeurs d'une métrique dans CloudWatch, utilisez la Average statistique pour la latence des données (millisecondes), utilisez la Sum statistique pour le débit de données (octets par seconde) et utilisez la Samples statistique pour input/output les opérations par seconde (IOPS). Pour plus d'informations, consultez la section [Statistiques](#) du guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Le tableau suivant résume les métriques et la statistique correspondante que vous pouvez utiliser pour mesurer le débit, la latence et l'IOPS entre vos applications et les passerelles.

Élément intéressant	Comment le mesurer
Débit	Utilisez les métriques <code>ReadBytes</code> et <code>WriteBytes</code> avec la statistique <code>Sum</code> CloudWatch . Par exemple, la valeur <code>Sum</code> de la métrique <code>ReadBytes</code> sur un échantillon de période de 5 minutes divisées par 300 secondes vous donne le débit en tant que taux en octets par seconde.
Latence	Utilisez les métriques <code>ReadTime</code> et <code>WriteTime</code> avec la statistique <code>Average</code> CloudWatch . Par exemple, la valeur <code>Average</code> de la métrique <code>ReadTime</code> vous donne la latence par opération sur l'échantillon de période.
IOPS	Utilisez les métriques <code>ReadBytes</code> et <code>WriteBytes</code> avec la statistique <code>Samples</code> CloudWatch . Par exemple, la valeur <code>Samples</code> de la métrique <code>ReadBytes</code> sur un échantillon de période de 5 minutes divisées par 300 secondes vous donne l'IOPS.

Pour les graphiques de latence moyenne et ceux de taille moyenne, la moyenne est calculée par rapport au nombre total d'opérations (lecture ou écriture, quel que soit celui applicable au graphe) complétées durant la période.

Pour mesurer le débit de données d'une application vers un volume

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Métriques, puis choisissez l'onglet Toutes les métriques, puis Storage Gateway.
3. Choisissez la dimension Métriques de volume et recherchez le volume que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez les métriques `ReadBytes` et `WriteBytes`.
5. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
6. Choisissez la statistique `Sum`.
7. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes ou plus.
8. Dans les ensembles de points de données obtenus classés de façon chronologique (un pour `ReadBytes` et l'autre pour `WriteBytes`), divisez chaque point de données par la période (en secondes) afin d'obtenir le débit au point de modèle. Le débit total est la somme des débits.

Par exemple, si le débit de lecture est de 2 384 199 680 octets sur une période de 300 secondes, le débit approximatif pour ce point de données est de 7,9 mégaoctets par seconde.

Pour mesurer les input/output opérations de données par seconde d'une application vers un volume

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Métriques, puis choisissez l'onglet Toutes les métriques, puis Storage Gateway.
3. Choisissez la dimension Métriques de volume et recherchez le volume que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez les métriques `ReadBytes` et `WriteBytes`.
5. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
6. Choisissez la statistique `Sum`.
7. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes ou plus.
8. Dans les ensembles de points de données obtenus classés de façon chronologique (un pour `ReadBytes` et l'autre pour `WriteBytes`), divisez chaque point de données par la période (en secondes) afin d'obtenir l'IOPS.

Par exemple, si le nombre d'opérations d'écriture est de 24 373 sur une période de 300 secondes, le nombre d'IOPS pour ce point de données est de 81 opérations d'écriture par seconde.

Mesurer les performances entre votre passerelle et AWS

Le débit des données, la latence des données et les opérations par seconde sont les trois mesures que vous pouvez utiliser pour comprendre la façon dont performe votre stockage d'application qui utilise Storage Gateway. Ces trois valeurs peuvent être mesurées en utilisant les métriques Storage Gateway qui vous sont fournies lorsque vous utilisez la bonne statistique d'agrégation. Le tableau suivant résume les métriques et la statistique correspondante à utiliser pour mesurer le débit, la latence et les opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) entre votre passerelle et AWS.


Élément intéressant	Comment le mesurer
Débit	Utilisez les métriques <code>ReadBytes</code> et <code>WriteBytes</code> avec la statistique <code>Sum</code> CloudWatch . Par exemple, la valeur <code>Sum</code> de la métrique <code>ReadBytes</code> sur un échantillon de période de 5 minutes divisées par 300 secondes vous donne le débit en tant que taux en octets par seconde.

Élément intéressant	Comment le mesurer
Latence	Utilisez les métriques <code>ReadTime</code> et <code>WriteTime</code> avec la statistique <code>Average</code> CloudWatch . Par exemple, la valeur <code>Average</code> de la métrique <code>ReadTime</code> vous donne la latence par opération sur l'échantillon de période.
IOPS	Utilisez les métriques <code>ReadBytes</code> et <code>WriteBytes</code> avec la statistique <code>Samples</code> CloudWatch . Par exemple, la valeur <code>Samples</code> de la métrique <code>ReadBytes</code> sur un échantillon de période de 5 minutes divisées par 300 secondes vous donne l'IOPS.
Débit vers AWS	Utilisez les <code>CloudBytesUploaded</code> métriques <code>CloudBytesDownloaded</code> et avec les <code>Sum</code> CloudWatch statistiques. Par exemple, la <code>Sum</code> valeur de la <code>CloudBytesDownloaded</code> métrique sur une période d'échantillonnage de 5 minutes divisée par 300 secondes vous donne le débit depuis AWS la passerelle en octets par seconde.
Latence des données vers AWS	Utilisez la métrique <code>CloudDownloadLatency</code> avec la statistique <code>Average</code> . Par exemple, la statistique <code>Average</code> de la métrique <code>CloudDownloadLatency</code> vous donne la latence par opération.

Pour mesurer le débit de données de téléchargement d'une passerelle vers AWS

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Métriques, puis choisissez l'onglet Toutes les métriques, puis Storage Gateway.
3. Choisissez la dimension Métriques de passerelle et recherchez le volume que vous souhaitez utiliser.
4. Choisissez la métrique `CloudBytesUploaded`.
5. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
6. Choisissez la statistique `Sum`.
7. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes ou plus.
8. Dans l'ensemble de points de données classés de façon chronologique obtenu, divisez chaque point de données par la période (en secondes) afin d'obtenir le débit pour l'échantillon de période.

Le déplacement du curseur sur un point de données affiche des informations sur le point de données, notamment sa valeur et les octets téléchargés. Divisez cette valeur par la valeur de Période (5 minutes) pour obtenir le débit au point de cet échantillon. Par exemple, si le débit entre la passerelle et AWS est de 555 544 576 octets sur une période de 300 secondes, le débit approximatif par seconde est de 1,85 mégaoctet par seconde.



Pour mesurer la latence par opération d'une passerelle

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Métriques, puis choisissez l'onglet Toutes les métriques, puis Storage Gateway.
3. Choisissez la dimension Métriques de passerelle et recherchez le volume que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez les métriques ReadTime et WriteTime.
5. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
6. Choisissez la statistique Average.
7. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes afin qu'elle corresponde au temps par défaut du rapport.
8. Dans l'ensemble de points de données classés chronologiquement obtenu (un pour ReadTime et l'autre pour WriteTime), ajoutez des points de données sur le même échantillon de temps afin d'obtenir la latence totale en millisecondes.

Pour mesurer la latence des données entre une passerelle et AWS

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Métriques, puis choisissez l'onglet Toutes les métriques, puis Storage Gateway.
3. Choisissez la dimension Métriques de passerelle et recherchez le volume que vous souhaitez utiliser.
4. Choisissez la métrique `CloudDownloadLatency`.
5. Pour Plage de temps, choisissez une valeur.
6. Choisissez la statistique `Average`.
7. Pour Période, choisissez une valeur de 5 minutes afin qu'elle corresponde au temps par défaut du rapport.

L'ensemble de points de données classés chronologiquement obtenu contient la latence en millisecondes.

Pour définir une alarme de seuil supérieur pour le débit d'une passerelle à AWS

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Choisissez Alarmes.
3. Choisissez Create Alarm (Créer une alarme) pour lancer l'assistant de création d'alarmes.
4. Choisissez la dimension Storage Gateway et recherchez la passerelle que vous souhaitez utiliser.
5. Choisissez la métrique `CloudBytesUploaded`.
6. Configurez l'alarme en définissant l'état de l'alarme lorsque la métrique `CloudBytesUploaded` est supérieure ou égale à une valeur spécifiée pendant une durée spécifiée. Par exemple, vous pouvez définir un état d'alarme lorsque la métrique `CloudBytesUploaded` est supérieure à 10 Mo pendant 60 minutes.
7. Configurez les actions mettre en œuvre pour l'état de l'alarme. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'une notification vous soit envoyée par e-mail.
8. Sélectionnez Create Alarm (Créer une alerte).

Pour définir une alarme de seuil supérieur pour lire les données depuis AWS

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

2. Choisissez **Create Alarm (Créer une alarme)** pour lancer l'assistant de création d'alarmes.
3. Choisissez la dimension **StorageGateway: Gateway Metrics** et recherchez la passerelle avec laquelle vous souhaitez travailler.
4. Choisissez la métrique **CloudDownloadLatency**.
5. Configurez l'alarme en définissant l'état de l'alarme lorsque la métrique **CloudDownloadLatency** est supérieure ou égale à une valeur spécifiée pendant une durée spécifiée. Par exemple, vous pouvez définir un état d'alarme lorsque **CloudDownloadLatency** est supérieure à 60 000 millisecondes pendant plus de 2 heures.
6. Configurez les actions mettre en œuvre pour l'état de l'alarme. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'une notification vous soit envoyée par e-mail.
7. Sélectionnez **Create Alarm (Créer une alerte)**.

Comprendre les indicateurs de volume

Vous pouvez trouver des informations sur les métriques de Storage Gateway qui couvrent un volume d'une passerelle. Chaque volume d'une passerelle est associé à un ensemble de métriques.

Certaines métriques spécifiques aux volumes portent le même nom que certaines métriques spécifiques à la passerelle. Ces métriques représentent les mêmes types de mesures, mais s'appliquent au volume plutôt qu'à la passerelle. Avant de commencer le travail, indiquez si vous souhaitez utiliser une métrique de passerelle ou une métrique de volume. En particulier, lorsque vous utilisez des métriques de volume, spécifiez l'ID du volume de stockage pour lequel vous souhaitez afficher les métriques. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'Amazon CloudWatch Metrics](#).

Note

Certaines métriques renvoient des points de données uniquement lorsque de nouvelles données ont été générées au cours de la période de surveillance la plus récente.

Le tableau suivant décrit les métriques de Storage Gateway que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur les volumes de stockage.

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
AvailabilityNotification	<p>Nombre de notifications de disponibilité envoyées par le volume.</p> <p>Unités : nombre</p>	Oui	Oui
CacheHitPercent	<p>Pourcentage des opérations de lecture d'application à partir du volume, qui sont fournies par le cache. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Lorsqu'il n'y a aucune demande d'opération de lecture à partir du volume, cette métrique indique 100 %.</p> <p>Unités : pourcentage</p>	Oui	Non
CachePercentDirty	<p>Contribution du volume pour le pourcentage global de cache de la passerelle qui n'est pas conservé dans AWS. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p>	Oui	Oui

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
	<p>Utilisez la métrique <code>CachePercEntDirty</code> de la passerelle pour afficher le pourcentage global de cache de la passerelle qui n'est pas conservé dans AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Présentation des métriques de la passerelle.</p> <p>Unités : pourcentage</p>		

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
CachePercentUsed	<p>Contribution du volume à l'utilisation d'un pourcentage global du stockage de cache de la passerelle. L'exemple est pris à la fin de la période de génération de rapport.</p> <p>Utilisez la métrique <code>CachePercentUsed</code> de la passerelle pour afficher l'utilisation en pourcentage global du stockage de cache de la passerelle. Pour plus d'informations, consultez Présentation des métriques de la passerelle.</p> <p>Unités : pourcentage</p>	Oui	Non
CloudBytesDownloaded	<p>Nombre d'octets téléchargés depuis le cloud vers le volume.</p> <p>Unités : octets</p>	Oui	Oui

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
CloudBytesUploaded	<p>Nombre d'octets chargés depuis le cloud vers le volume.</p> <p>Unités : octets</p>	Oui	Oui
HealthNotification	<p>Nombre de notifications d'intégrité envoyées par le volume.</p> <p>Unités : nombre</p>	Oui	Oui
IoWaitPercent	<p>Pourcentage d'IoWaitPercent unités actuellement utilisées par le volume.</p> <p>Unités : pourcentage</p>	Oui	Oui
MemTotalBytes	<p>Pourcentage de mémoire totale actuellement utilisé par le volume.</p> <p>Unités : pourcentage</p>	Oui	Non
MemoryUsage	<p>Pourcentage de mémoire actuellement utilisé par le volume.</p> <p>Unités : pourcentage</p>	Oui	Non

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
ReadBytes	<p>Nombre total d'octets lus depuis vos applications sur site au cours de la période de génération de rapport.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique Sum pour mesurer le débit et avec la statistique Samples pour mesurer les IOPS.</p> <p>Unités : octets</p>	Oui	Oui
ReadTime	<p>Nombre total de millisecondes consacrées aux opérations de lecture à partir de vos applications sur site pendant la période de génération de rapport.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique Average pour mesurer la latence.</p> <p>Unités : millisecondes</p>	Oui	Oui

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
UserCpuPercent	<p>Pourcentage d'unités de calcul CPU allouées qui sont actuellement utilisées par le volume.</p> <p>Unités : pourcentage</p>	Oui	Oui
WriteBytes	<p>Nombre total d'octets écrits dans vos applications sur site au cours de la période de génération de rapport.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique Sum pour mesurer le débit et avec la statistique Samples pour mesurer les IOPS.</p> <p>Unités : octets</p>	Oui	Oui

Métrique	Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
<code>WriteTime</code>	<p>Nombre total de millisecondes consacrées aux opérations d'écriture à partir de vos applications sur site pendant la période de génération de rapport.</p> <p>Utilisez cette métrique avec la statistique <code>Average</code> pour mesurer la latence.</p> <p>Unités : millisecondes</p>	Oui	Oui
<code>QueuedWrites</code>	<p>Nombre d'octets en attente d'écriture AWS, échantillonnés à la fin de la période de référence.</p> <p>Unités : octets</p>	Oui	Oui

Maintenance de votre passerelle

La maintenance de votre Volume Gateway inclut des tâches telles que le dimensionnement et la configuration des disques locaux pour le stockage en cache et l'espace tampon de téléchargement, la gestion des mises à jour et la définition d'un calendrier de mise à jour, la gestion de l'utilisation de la bande passante et l'arrêt ou la suppression de votre passerelle et des ressources associées si nécessaire. Ces tâches sont communes à tous les types de passerelle. Si vous n'avez pas créé de passerelle, consultez [Création de votre passerelle](#).

Rubriques

- [Gestion des disques locaux pour Storage Gateway](#)- Apprenez à évaluer les exigences en matière de taille de disque, à augmenter la capacité de cache et à gérer les disques locaux que vous allouez à votre pour la mise en mémoire tampon et le stockage.
- [Gestion de la bande passante pour votre passerelle de volume](#)- Découvrez comment limiter le débit de téléchargement depuis votre passerelle AWS afin de contrôler la quantité de bande passante réseau utilisée par la passerelle.
- [Gestion des mises à jour de passerelle](#)- Découvrez comment activer ou désactiver les mises à jour de maintenance et comment modifier le calendrier des fenêtres de maintenance pour votre Volume Gateway.
- [Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle](#)- Découvrez ce qu'il convient de faire si vous devez arrêter ou redémarrer votre machine virtuelle de passerelle pour des raisons de maintenance, par exemple lorsque vous appliquez un correctif à votre hyperviseur.
- [Suppression de votre passerelle et suppression des ressources associées](#)- Découvrez comment supprimer votre passerelle à l'aide de la AWS Storage Gateway console et nettoyer les ressources associées pour éviter d'être facturées pour leur utilisation continue.

Gestion des disques locaux pour Storage Gateway

La machine virtuelle de la passerelle utilise les disques locaux que vous allouez sur site pour le tampon et le stockage. Les passerelles créées sur les EC2 instances Amazon utilisent les volumes Amazon EBS comme disques locaux.

Rubriques

- [Déterminer la quantité de stockage du disque local](#)

- [Configuration d'un stockage supplémentaire de tampon de chargement et de cache](#)

Déterminer la quantité de stockage du disque local

Vous décidez du nombre et de la taille des disques que vous souhaitez allouer à la passerelle. Selon la solution de stockage que vous déployez, la passerelle nécessite le stockage supplémentaire suivant :

- Passerelles de volume :
 - Les passerelles stockées requièrent au moins un disque qui sera utilisé en tant que tampon de chargement.
 - Les passerelles mises en cache requièrent au moins deux disques. L'un sera utilisé en tant que cache et l'autre en tant que tampon de chargement.

Le tableau suivant recommande des tailles pour le stockage du disque local associé à la passerelle déployée. Vous pouvez ajouter ultérieurement plus de stockage local une fois que vous avez configuré la passerelle et en fonction de l'augmentation de vos demandes de charge de travail.

Stockage local	Description	
Tampon de chargement	Le tampon de chargement fournit une zone de transit pour les données avant que la passerelle ne charge les données sur Amazon S3. Votre passerelle charge ces données de tampon via une connexion chiffrée SSL (Secure Sockets Layer) à AWS.	
Stockage de cache	Le stockage de cache fait office de stockage sur site durable des données en attente de chargement sur Amazon S3 à partir du tampon de chargement. Lorsque votre application fonctionne I/O sur un volume ou une bande, la passerelle	

Stockage local	Description	
	e enregistre les données dans le stockage en cache pour un accès à faible latence. Lorsque votre application demande les données d'une volume ou d'une bande, la passerelle recherche d'abord les données dans le stockage de cache avant de télécharger les données d' AWS.	

Note

Lorsque vous allouez des disques, nous vous recommandons vivement de ne pas allouer des disques locaux pour le stockage de tampon de chargement et de cache s'ils utilisent la même ressource physique (le même disque). Les ressources de stockage physiques sous-jacentes sont représentées sous la forme d'un magasin de données dans VMware. Lorsque vous déployez la machine virtuelle de la passerelle, vous choisissez une banque de données sur laquelle stocker les fichiers de la machine virtuelle. Lorsque vous mettez en service un disque local (par exemple, pour utiliser comme stockage de cache ou tampon de chargement), vous avez la possibilité de stocker le disque virtuel dans la même banque de données en tant que machine virtuelle ou dans une banque de données différente.

Si vous avez plusieurs banques de données, nous vous recommandons vivement de choisir une banque de données pour le stockage de cache et une autre pour le tampon de chargement. Une banque de données qui est basée sur un seul disque physique sous-jacent peut entraîner des performances médiocres dans certains cas si elle est utilisée pour soutenir le stockage de cache et le tampon de chargement. Cela est également vrai si la sauvegarde est une configuration RAID moins performante, telle que RAID1

Après la configuration initiale et le déploiement de votre passerelle, vous pouvez ajuster le stockage local en ajoutant ou supprimant des disques pour un tampon de chargement. Vous pouvez également ajouter des disques pour le stockage de cache.

Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer

Vous pouvez déterminer la taille du tampon de chargement à allouer en utilisant une formule de tampon de chargement. Nous vous recommandons vivement d'allouer au moins 150 Gio de tampon de chargement. Si la formule retourne une valeur inférieure à 150 Gio, utilisez 150 Gio comme volume à allouer au tampon de chargement. Vous pouvez configurer jusqu'à 2 Tio de capacité de tampon de chargement pour chaque passerelle.

Note

Pour les passerelles de volume, lorsque le tampon de chargement atteint sa capacité, votre volume se voit attribuer le statut TRAVERSER. Dans cet état, les nouvelles données que votre application écrit sont conservées localement, mais elles ne sont pas chargées sur AWS immédiatement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre de nouveaux instantanés. Lorsque la capacité du tampon de chargement se libère, le volume se voit attribuer le statut AMORÇAGE. Dans ce statut, toutes les nouvelles données conservées localement sont téléchargées vers AWS. Enfin, le volume se voit attribuer le statut ACTIF. Storage Gateway reprend ensuite la synchronisation normale des données stockées localement avec la copie qui y est stockée AWS, et vous pouvez commencer à prendre de nouveaux instantanés. Pour plus d'informations sur l'état du volume, consultez [Comprendre les états des volumes et les transitions](#).

Afin d'estimer la quantité de tampon de chargement à allouer, vous pouvez déterminer les taux de données attendus entrants et sortants et les intégrer à la formule suivante.

Taux de données entrantes

Ce taux fait référence au débit de l'application, le taux auquel vos applications sur site écrivent des données sur votre passerelle pendant une période donnée.

Taux de données sortantes

Ce taux fait référence au débit du réseau, le taux auquel votre passerelle est capable de charger les données sur AWS. Ce taux dépend de la vitesse et de l'utilisation du réseau, ainsi que de l'activation de la limitation de bande passante. Ce taux doit être réglé pour la compression. Lors du téléchargement de données vers AWS, la passerelle applique une compression des données dans la mesure du possible. Par exemple, si vos données d'application sont uniquement du texte, vous pouvez obtenir un rapport de compression efficace d'environ 2:1. Toutefois, si vous

écrivez des vidéos, la passerelle ne sera peut-être pas en mesure d'obtenir une compression des données et pourra nécessiter davantage de tampon de chargement pour la passerelle.

Nous vous recommandons fortement d'allouer au moins 150 Gio d'espace tampon de chargement si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Votre taux d'entrée est plus élevé que le taux de sortie.
- La formule renvoie une valeur inférieure à 150 Gio.

$$\left(\text{Application Throughput (MB/s)} - \text{Network Throughput to AWS (MB/s)} \times \text{Compression Factor} \right) \times \text{Duration of writes (s)} = \text{Upload Buffer (MB)}$$

Par exemple, supposons que vos applications métier écrivent des données de texte sur votre passerelle à un taux de 40 Mo par seconde pendant 12 heures par jour et que le débit de votre réseau soit de 12 Mo par seconde. En supposant un facteur de compression de 2:1 pour les données de texte, vous devez allouer environ 690 Gio d'espace pour le tampon de chargement.

Exemple

$$((40 \text{ MB/sec}) - (12 \text{ MB/sec} * 2)) * (12 \text{ hours} * 3600 \text{ seconds/hour}) = 691200 \text{ megabytes}$$

Vous pouvez utiliser cette approximation au départ afin de déterminer la taille du disque que vous souhaitez allouer à la passerelle comme espace de tampon de chargement. Ajoutez plus d'espace de tampon de chargement en fonction des besoins à l'aide de la console Storage Gateway. Vous pouvez également utiliser les métriques CloudWatch opérationnelles d'Amazon pour surveiller l'utilisation de la mémoire tampon de téléchargement et déterminer les besoins de stockage supplémentaires. Pour plus d'informations sur les métriques et la configuration des alarmes, consultez [Surveillance du tampon de chargement](#).

Détermination de la taille du stockage de cache à allouer

Votre passerelle utilise son stockage de cache pour fournir un accès à faible latence aux données récemment consultées. Le stockage de cache fait office de stockage sur site durable des données en attente de chargement sur Amazon S3 à partir du tampon de chargement. En général, vous dimensionnez le stockage de cache à 1,1 fois la taille du tampon de chargement. Pour plus d'informations sur l'estimation de la taille du stockage de cache, consultez [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#).

Vous pouvez d'abord utiliser cette approximation pour mettre en service les disques du stockage de cache. Vous pouvez ensuite utiliser les métriques CloudWatch opérationnelles d'Amazon pour surveiller l'utilisation du stockage en cache et allouer davantage de stockage selon les besoins à l'aide de la console. Pour plus d'informations sur les métriques et la configuration des alarmes, consultez [Surveillance du stockage de cache](#).

Configuration d'un stockage supplémentaire de tampon de chargement et de cache

Les besoins de votre application évoluant, vous pouvez accroître la capacité du tampon de chargement ou du stockage de cache de la passerelle. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage de votre passerelle sans interrompre ses fonctionnalités ni provoquer d'interruption. Lorsque vous ajoutez plus de capacité, vous le faites avec la machine virtuelle de la passerelle activée.


Important

Lorsque vous ajoutez un cache ou un tampon de chargement à une passerelle existante, vous devez créer de nouveaux disques sur l'hyperviseur hôte de la passerelle ou sur l'instance Amazon EC2. Ne supprimez pas ou ne modifiez pas la taille des disques existants qui ont déjà été alloués en tant que cache ou tampon de chargement.

Pour configurer le stockage supplémentaire de tampon de chargement ou de cache pour la passerelle

1. Allouez un ou plusieurs nouveaux disques sur votre hyperviseur hôte de passerelle ou sur votre instance Amazon EC2. Pour obtenir des informations sur la façon d'allouer un disque dans un hyperviseur, consultez la documentation de votre hyperviseur. Pour obtenir des informations sur l'allocation de volumes pour une instance Amazon EC2, consultez les [Volumes Amazon EBS](#) dans le Guide de l'utilisateur pour les instances Linux Amazon Elastic Compute Cloud. Lors des étapes suivantes, vous allez configurer ce disque en tant que stockage de tampon de chargement ou de cache.
2. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles.
4. Recherchez votre passerelle et sélectionnez-la dans la liste.

5. Dans le menu Actions, choisissez Configurer le stockage.
6. Dans la section Configurer le stockage, identifiez les disques que vous avez alloués. Si vos disques n'apparaissent pas, cliquez sur l'icône d'actualisation pour actualiser la liste. Pour chaque disque, choisissez TAMPON DE CHARGEMENT ou STOCKAGE DE CACHE dans le menu déroulant Alloué à.

 Note

TAMPON DE CHARGEMENT est la seule option disponible pour l'allocation des disques sur des passerelles de volume stocké.

7. Choisissez Enregistrer les modifications pour enregistrer les paramètres de configuration.

Gestion de la bande passante pour votre passerelle de volume

Vous pouvez limiter (ou limiter) le débit de téléchargement depuis la passerelle vers votre passerelle AWS ou le débit de téléchargement depuis celle-ci AWS . L'utilisation de la régulation de bande passante vous permet de contrôler la quantité de bande passante réseau utilisée par votre passerelle. Par défaut, une passerelle activée n'a pas de limites de taux pour les chargements ou téléchargements.

Vous pouvez spécifier la limite de débit à l' AWS Management Console aide de ou par programmation à l'aide de l'API Storage Gateway (voir [UpdateBandwidthRateLimit](#)) ou d'un kit de développement AWS logiciel (SDK). En limitant la bande passante par programme, vous pouvez modifier les limites automatiquement tout au long de la journée, par exemple en planifiant des tâches pour modifier la bande passante.

Vous pouvez également définir une limitation de bande passante basée sur une planification pour votre passerelle. Vous planifiez la régulation de la bande passante en définissant un ou plusieurs bandwidth-rate-limit intervalles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limitation de bande passante basée sur une planification à l'aide de la console Storage Gateway](#).

La configuration d'un paramètre unique pour la limitation de la bande passante est l'équivalent fonctionnel de la définition d'un calendrier avec un bandwidth-rate-limit intervalle unique défini pour Everyday, avec une heure de début **00:00** et une heure de fin de. 23:59

Note

Les informations de cette section sont spécifiques aux passerelles de bande et de volume. Pour gérer la bande passante d'une passerelle de fichiers Amazon S3, consultez [Gestion de la bande passante pour votre passerelle de fichiers Amazon S3](#). Les limites de bande passante ne sont actuellement pas prises en charge pour Amazon FSx File Gateway.

Rubriques

- [Modification de la limitation de bande passante à l'aide de la console Storage Gateway](#)
- [Limitation de bande passante basée sur une planification à l'aide de la console Storage Gateway](#)
- [Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS SDK pour Java](#)
- [Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS SDK pour .NET](#)
- [Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Modification de la limitation de bande passante à l'aide de la console Storage Gateway

La procédure suivante montre comment modifier la limitation de bande passante d'une passerelle à partir de la console Storage Gateway.

Pour modifier une limitation de bande passante de passerelle à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation gauche, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle que vous souhaitez gérer.
3. Pour Actions, choisissez Modifier la limite de bande passante.
4. Dans la boîte de dialogue Modifier les limites de taux, entrez les nouvelles valeurs de limites, puis choisissez Enregistrer. Vos modifications apparaissent dans l'onglet Détails de la passerelle.

Limitation de bande passante basée sur une planification à l'aide de la console Storage Gateway

La procédure suivante montre comment modifier la limitation de bande passante d'une passerelle à partir de la console Storage Gateway.

Pour ajouter ou modifier une planification de limitation de la bande passante de la passerelle

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation gauche, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle que vous souhaitez gérer.
3. Pour Actions, choisissez Modifier la limite de taux de bande passante.

Le bandwidth-rate-limit calendrier de la passerelle est affiché dans la boîte de dialogue Modifier le calendrier de limite de débit de bande passante. Par défaut, un nouveau bandwidth-rate-limit calendrier de passerelle est vide.

4. Dans la boîte de dialogue Modifier le calendrier de limite de bande passante, choisissez Ajouter un nouvel élément pour ajouter un nouvel bandwidth-rate-limit intervalle. Entrez les informations suivantes pour chaque bandwidth-rate-limit intervalle :
 - Jours de la semaine : vous pouvez créer un bandwidth-rate-limit intervalle pour les jours de semaine (du lundi au vendredi), pour les week-ends (samedi et dimanche), pour chaque jour de la semaine ou pour un ou plusieurs jours spécifiques de la semaine.
 - Heure de début : entrez l'heure de début de l'intervalle de bande passante dans le fuseau horaire local de la passerelle, en utilisant le format HH:MM.

Note

Votre bandwidth-rate-limit intervalle commence au début de la minute que vous spécifiez ici.

- Heure de fin — Entrez l'heure de fin de l' bandwidth-rate-limit intervalle dans le fuseau horaire local de la passerelle, en utilisant le format HH:MM.

⚠ Important

L' `bandwidth-rate-limit` intervalle se termine à la fin de la minute spécifiée ici. Pour planifier un intervalle se terminant au bout d'une heure, entrez **59**.

Pour planifier des intervalles continus consécutifs, en effectuant la transition au début de l'heure, sans interruption entre les intervalles, entrez **59** pour la minute de fin du premier intervalle. Saisissez **00** pour la minute de début de l'intervalle suivant.

- Taux de téléchargement : entrez la limite de taux de téléchargement, en kilobits par seconde (Kbits/s), ou sélectionnez Aucune limite pour désactiver la limitation de bande passante pour le téléchargement. La valeur minimale pour le taux de téléchargement est 100 Kbits/s.
- Taux de chargement : entrez la limite du taux de téléchargement, en Kbits/s, ou sélectionnez Aucune limite pour désactiver la limitation de bande passante pour le téléchargement. La valeur minimale pour le taux de chargement est 50 Kbits/s.

Pour modifier vos `bandwidth-rate-limit` intervalles, vous pouvez saisir des valeurs révisées pour les paramètres des intervalles.

Pour supprimer vos `bandwidth-rate-limit` intervalles, vous pouvez choisir Supprimer à droite de l'intervalle à supprimer.

Une fois que vos modifications sont terminées, sélectionnez Enregistrer.

5. Continuez à ajouter `bandwidth-rate-limit` des intervalles en choisissant Ajouter un nouvel article et en saisissant le jour, les heures de début et de fin, ainsi que les limites de taux de téléchargement et de chargement.

⚠ Important

`Bandwidth-rate-limit`les intervalles ne peuvent pas se chevaucher. L'heure de début d'un intervalle doit être postérieure à l'heure de fin d'un intervalle précédent et antérieure à l'heure de début d'un intervalle suivant.

6. Après avoir saisi tous les `bandwidth-rate-limit` intervalles, choisissez Enregistrer les modifications pour enregistrer votre `bandwidth-rate-limit` planning.

Lorsque le bandwidth-rate-limit calendrier est correctement mis à jour, vous pouvez voir les limites de taux de téléchargement et de téléversement actuelles dans le panneau Détails de la passerelle.

Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS SDK pour Java

En mettant à jour les limites de bande passante par programme, vous pouvez ajuster vos limites automatiquement sur une période donnée, par exemple en utilisant des tâches planifiées. L'exemple suivant montre comment mettre à jour les limites de taux de bande passante à l'aide de AWS SDK pour Java. Pour utiliser l'exemple de code, vous devez maîtriser l'exécution d'une application de console Java. Pour plus d'informations, consultez [Mise en route](#) dans le Manuel du développeur AWS SDK pour Java .

Exemple: Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS SDK pour Java

L'exemple de code Java suivant met à jour les limites de taux de bande passante d'une passerelle. Pour utiliser ce code d'exemple, vous devez fournir le point de terminaison du service, le nom Amazon Resource Name (ARN) de la passerelle, ainsi que les limites de chargement et de téléchargement. Pour obtenir la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, consultez la section [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) dans le. Références générales AWS

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.PropertiesCredentials;
import com.amazonaws.services.storagegateway.AWSSStorageGatewayClient;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.UpdateBandwidthRateLimitRequest;
import com.amazonaws.services.storagegateway.model.UpdateBandwidthRateLimitResult;

public class UpdateBandwidthExample {

    public static AWSSStorageGatewayClient sgClient;

    // The gatewayARN
    public static String gatewayARN = "*** provide gateway ARN ***";

    // The endpoint
    static String serviceURL = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";
```

```
// Rates
static long uploadRate = 51200; // Bits per second, minimum 51200
static long downloadRate = 102400; // Bits per second, minimum 102400

public static void main(String[] args) throws IOException {

    // Create a Storage Gateway client
    sgClient = new AWSStorageGatewayClient(new PropertiesCredentials(
UpdateBandwidthExample.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties")));
    sgClient.setEndpoint(serviceURL);

    UpdateBandwidth(gatewayARN, uploadRate, downloadRate);

}

private static void UpdateBandwidth(String gatewayARN2, long uploadRate2,
    long downloadRate2) {
    try
    {
        UpdateBandwidthRateLimitRequest updateBandwidthRateLimitRequest =
            new UpdateBandwidthRateLimitRequest()
                .withGatewayARN(gatewayARN)
                .withAverageDownloadRateLimitInBitsPerSec(downloadRate)
                .withAverageUploadRateLimitInBitsPerSec(uploadRate);

        UpdateBandwidthRateLimitResult updateBandwidthRateLimitResult =
sgClient.updateBandwidthRateLimit(updateBandwidthRateLimitRequest);
        String returnGatewayARN = updateBandwidthRateLimitResult.getGatewayARN();
        System.out.println("Updated the bandwidth rate limits of " +
returnGatewayARN);
        System.out.println("Upload bandwidth limit = " + uploadRate + " bits per
second");
        System.out.println("Download bandwidth limit = " + downloadRate + " bits
per second");
    }
    catch (AmazonClientException ex)
    {
        System.err.println("Error updating gateway bandwidth.\n" + ex.toString());
    }
}
}
```

Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS SDK pour .NET

En mettant à jour les limites de bande passante par programme, vous pouvez ajuster vos limites automatiquement sur une période donnée, par exemple en utilisant des tâches planifiées. L'exemple suivant montre comment mettre à jour les limites de taux de bande passante à l'aide d' AWS SDK pour .NET. Pour utiliser l'exemple de code, vous devez maîtriser l'exécution d'une application de console .NET. Pour plus d'informations, consultez [Mise en route](#) dans le Manuel du développeur AWS SDK pour .NET .

Exemple: Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS SDK pour .NET

L'exemple de code C# suivant met à jour les limites de taux de bande passante d'une passerelle. Pour utiliser ce code d'exemple, vous devez fournir le point de terminaison du service, le nom Amazon Resource Name (ARN) de la passerelle, ainsi que les limites de chargement et de téléchargement. Pour obtenir la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, consultez la section [AWS Storage Gateway Endpoints and Quotas](#) dans le. Références générales AWS

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Amazon.StorageGateway;
using Amazon.StorageGateway.Model;

namespace AWSStorageGateway
{
    class UpdateBandwidthExample
    {
        static AmazonStorageGatewayClient sgClient;
        static AmazonStorageGatewayConfig sgConfig;

        // The gatewayARN
        public static String gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****";

        // The endpoint
        static String serviceURL = "https://storagegateway.us-east-1.amazonaws.com";

        // Rates
        static long uploadRate = 51200; // Bits per second, minimum 51200
    }
}
```

```
static long downloadRate = 102400; // Bits per second, minimum 102400

public static void Main(string[] args)
{
    // Create a Storage Gateway client
    sgConfig = new AmazonStorageGatewayConfig();
    sgConfig.ServiceURL = serviceURL;
    sgClient = new AmazonStorageGatewayClient(sgConfig);

    UpdateBandwidth(gatewayARN, uploadRate, downloadRate);

    Console.WriteLine("\nTo continue, press Enter.");
    Console.Read();
}

public static void UpdateBandwidth(string gatewayARN, long uploadRate, long
downloadRate)
{
    try
    {
        UpdateBandwidthRateLimitRequest updateBandwidthRateLimitRequest =
            new UpdateBandwidthRateLimitRequest()
                .WithGatewayARN(gatewayARN)
                .WithAverageDownloadRateLimitInBitsPerSec(downloadRate)
                .WithAverageUploadRateLimitInBitsPerSec(uploadRate);

        UpdateBandwidthRateLimitResponse updateBandwidthRateLimitResponse =
sgClient.UpdateBandwidthRateLimit(updateBandwidthRateLimitRequest);
        String returnGatewayARN =
updateBandwidthRateLimitResponse.UpdateBandwidthRateLimitResult.GatewayARN;
        Console.WriteLine("Updated the bandwidth rate limits of " +
returnGatewayARN);
        Console.WriteLine("Upload bandwidth limit = " + uploadRate + " bits per
second");
        Console.WriteLine("Download bandwidth limit = " + downloadRate + " bits
per second");
    }
    catch (AmazonStorageGatewayException ex)
    {
        Console.WriteLine("Error updating gateway bandwidth.\n" +
ex.ToString());
    }
}
}
```

}

Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell

En mettant à jour les limites de bande passante par programme, vous pouvez ajuster les limites automatiquement sur une période donnée, par exemple en utilisant des tâches planifiées. L'exemple suivant montre comment mettre à jour les limites de taux de bande passante à l'aide de AWS Tools for Windows PowerShell. Pour utiliser l'exemple de code, vous devez être familiarisé avec l'exécution d'un PowerShell script. Pour plus d'informations, consultez [Démarrer](#) dans le Guide de l'utilisateur Outils AWS pour PowerShell .

Exemple: Mise à jour des limites de bande passante de la passerelle à l'aide du AWS Tools for Windows PowerShell

L'exemple de PowerShell script suivant met à jour les limites de bande passante d'une passerelle. Pour utiliser ce script d'exemple, vous devez fournir le nom Amazon Resource Name (ARN) de la passerelle, ainsi que les limites de chargement et de téléchargement.

```
<#
.DESCRIPTION
    Update Gateway bandwidth limits.

.NOTES
    PREREQUISITES:
    1) AWS Tools for PowerShell from https://aws.amazon.com/powershell/
    2) Credentials and region stored in session using Initialize-AWSDefault.
    For more info, see https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/
    specifying-your-aws-credentials.html

.EXAMPLE
    powershell.exe .\SG_UpdateBandwidth.ps1
#>

$UploadBandwidthRate = 51200
$DownloadBandwidthRate = 102400
$gatewayARN = "**** provide gateway ARN ****"

#Update Bandwidth Rate Limits
Update-SGBandwidthRateLimit -GatewayARN $gatewayARN `
```

```
-AverageUploadRateLimitInBitsPerSec $UploadBandwidthRate `
-AverageDownloadRateLimitInBitsPerSec
$DownloadBandwidthRate

$limits = Get-SGBandwidthRateLimit -GatewayARN $gatewayARN

Write-Output("`nGateway: " + $gatewayARN);
Write-Output("`nNew Upload Rate: " + $limits.AverageUploadRateLimitInBitsPerSec)
Write-Output("`nNew Download Rate: " + $limits.AverageDownloadRateLimitInBitsPerSec)
```

Gestion des mises à jour de passerelle

Storage Gateway se compose d'un composant de services cloud gérés et d'un composant d'appliance de passerelle que vous déployez sur site ou sur une EC2 instance Amazon dans le AWS cloud. Les deux composants sont régulièrement mis à jour. Les rubriques de cette section décrivent la cadence de ces mises à jour, la manière dont elles sont appliquées et comment configurer les paramètres liés aux mises à jour sur les passerelles de votre déploiement.

Important

Vous devez traiter l'appliance Storage Gateway comme une machine virtuelle gérée et ne pas tenter d'accéder à son installation ou à son contenu ou de les modifier de quelque manière que ce soit. Toute tentative d'installation ou de mise à jour de logiciels à l'aide de méthodes autres que le mécanisme normal de mise à jour de la AWS passerelle (par exemple, les outils SSM ou d'hyperviseur) peut entraîner un dysfonctionnement de la passerelle.

Storage Gateway applique automatiquement et régulièrement des correctifs à l'appliance pour garantir la sécurité et la stabilité. Les appliances Storage Gateway utilisent Amazon Linux comme système d'exploitation de base. Vous pouvez vérifier l'état des problèmes CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) détectés sur le [Amazon Linux Security Center](#). Les correctifs CVE sont automatiquement appliqués dans les 30 jours suivant leur publication, comme indiqué sur le Amazon Linux Security Center. Les correctifs sont installés pendant le calendrier de maintenance de votre passerelle, à condition que celle-ci soit en ligne.

Storage Gateway ne prend pas en charge la mise à jour manuelle d'une EC2 passerelle Amazon à l'aide des directives cloud-init. Si vous utilisez cette méthode pour mettre à jour une passerelle, vous pouvez rencontrer des problèmes d'interopérabilité qui vous empêchent d'activer ou d'utiliser le dispositif de passerelle.

Fréquence de mise à jour et comportement attendu

AWS met à jour le composant des services cloud selon les besoins sans perturber les passerelles déployées. Vos dispositifs de passerelle déployés reçoivent des mises à jour de maintenance mensuelles. Les mises à jour de maintenance mensuelles peuvent inclure des mises à niveau du système d'exploitation et du logiciel, des correctifs pour améliorer la stabilité, les performances et la sécurité, ainsi que l'accès aux nouvelles fonctionnalités. Toutes les mises à jour sont cumulatives et mettent à niveau les passerelles vers la version actuelle lorsqu'elles sont appliquées. Pour plus d'informations sur les modifications spécifiques incluses dans chaque mise à jour, consultez les [Notes de version du logiciel Volume Gateway Appliance](#).

Les mises à jour de maintenance mensuelles peuvent provoquer une brève interruption de service. L'hôte de la machine virtuelle de la passerelle n'a pas besoin de redémarrer pendant les mises à jour, mais la passerelle sera indisponible pendant une courte période pendant la mise à jour et le redémarrage de l'appliance de passerelle. Vous pouvez réduire au minimum le risque de perturbation de vos applications provoqué par le redémarrage de la passerelle en augmentant les délais d'attente de votre initiateur iSCSI. Pour plus d'informations sur l'augmentation des délais de l'initiateur iSCSI pour Windows et Linux, consultez [Personnalisation des paramètres iSCSI Windows](#) et [Personnalisation de vos paramètres iSCSI Linux](#).

Lorsque vous déployez et activez votre passerelle, un calendrier de maintenance hebdomadaire par défaut est défini. Vous pouvez modifier le calendrier de la fenêtre de maintenance à tout moment. Vous pouvez également désactiver les mises à jour de maintenance mensuelles, mais nous vous recommandons de les laisser activées.

Note

Des mises à jour urgentes seront parfois appliquées conformément au calendrier de la fenêtre de maintenance, même si les mises à jour de maintenance régulières sont désactivées.

Avant qu'une mise à jour ne soit appliquée à votre passerelle, vous en AWS informez par un message sur la console Storage Gateway et sur votre Tableau de bord AWS Health. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tableau de bord AWS Health](#). Pour modifier l'adresse e-mail à laquelle les notifications de mise à jour logicielle sont envoyées, voir [Mettre à jour les contacts secondaires de votre AWS compte](#) dans le Guide de référence de gestion des AWS comptes.

Lorsque des mises à jour sont disponibles, l'onglet Détails de la passerelle affiche un message de maintenance. Vous pouvez également voir la date et l'heure auxquelles la dernière mise à jour réussie a été appliquée dans l'onglet Détails.

Activer ou désactiver les mises à jour de maintenance

Lorsque les mises à jour de maintenance sont activées, votre passerelle applique automatiquement ces mises à jour conformément au calendrier de la fenêtre de maintenance configuré. Pour plus d'informations, voir .

Si les mises à jour de maintenance sont désactivées, la passerelle ne les appliquera pas automatiquement, mais vous pouvez toujours les appliquer manuellement à l'aide de la console, de l'API ou de la CLI de Storage Gateway. Des mises à jour urgentes seront parfois appliquées pendant la fenêtre de maintenance configurée, quel que soit ce paramètre.

Note

La procédure suivante décrit comment activer ou désactiver les mises à jour de passerelle à l'aide de la console Storage Gateway. Pour modifier ce paramètre par programmation à l'aide de l'API, consultez [UpdateMaintenanceStartTime](#) le manuel Storage Gateway API Reference.

Pour activer ou désactiver les mises à jour de maintenance à l'aide de la console Storage Gateway :

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle pour laquelle vous souhaitez configurer les mises à jour de maintenance.
3. Choisissez Actions, puis sélectionnez Modifier les paramètres de maintenance.
4. Pour les mises à jour de maintenance, sélectionnez Activé ou Désactivé.
5. Choisissez Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez vérifier le paramètre mis à jour dans l'onglet Détails de la passerelle sélectionnée dans la console Storage Gateway.

Modifier le calendrier de la fenêtre de maintenance de la passerelle

Si les mises à jour de maintenance sont activées, votre passerelle applique automatiquement ces mises à jour conformément au calendrier de la fenêtre de maintenance. Des mises à jour urgentes seront parfois appliquées pendant la fenêtre de maintenance que vous avez configurée, quel que soit le paramètre des mises à jour de maintenance.

Note

La procédure suivante explique comment modifier le calendrier de la fenêtre de maintenance à l'aide de la console Storage Gateway. Pour modifier ce paramètre par programmation à l'aide de l'API, consultez [UpdateMaintenanceStartTime](#) le manuel Storage Gateway API Reference.

Pour modifier le calendrier de la fenêtre de maintenance à l'aide de la console Storage Gateway, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle pour laquelle vous souhaitez configurer les mises à jour de maintenance.
3. Choisissez Actions, puis sélectionnez Modifier les paramètres de maintenance.
4. Sous Heure de début de la fenêtre de maintenance, procédez comme suit :
 - a. Pour Planifier, choisissez Hebdomadaire ou Mensuel pour définir la cadence de la fenêtre de maintenance.
 - b. Si vous choisissez Hebdomadaire, modifiez les valeurs du jour de la semaine et de l'heure afin de définir le point précis de chaque semaine où la fenêtre de maintenance débutera.

Si vous choisissez Mensuel, modifiez les valeurs du jour du mois et de l'heure afin de définir le point précis de chaque mois où la fenêtre de maintenance débutera.

Note

La valeur maximale pouvant être définie pour le jour du mois est 28. Il est impossible de définir le calendrier de maintenance de façon à ce qu'il commence les jours 29 à 31.

Si vous recevez un message d'erreur lors de la configuration de ce paramètre, cela signifie peut-être que votre logiciel de passerelle n'est pas à jour. Envisagez d'abord de mettre à jour votre passerelle manuellement, puis de réessayer de configurer le calendrier de la fenêtre de maintenance.

5. Choisissez Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez vérifier les paramètres mis à jour dans l'onglet Détails de la passerelle sélectionnée dans la console Storage Gateway.

Appliquer une mise à jour manuellement

Si une mise à jour logicielle est disponible pour votre passerelle, vous pouvez l'appliquer manuellement en suivant la procédure ci-dessous. Ce processus de mise à jour manuelle ignore le calendrier de la fenêtre de maintenance et applique la mise à jour immédiatement, même si les mises à jour de maintenance sont désactivées.

Note

La procédure suivante décrit comment appliquer manuellement une mise à jour à l'aide de la console Storage Gateway. Pour effectuer cette action par programmation à l'aide de l'API, reportez-vous [UpdateGatewaySoftwareNow](#) à la section Storage Gateway API Reference.

Pour appliquer manuellement une mise à jour logicielle de passerelle à l'aide de la console Storage Gateway :

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle que vous souhaitez mettre à jour.

Si une mise à jour est disponible, la console affiche une bannière de notification bleue dans l'onglet Détails de la passerelle, qui inclut une option permettant d'appliquer la mise à jour.

3. Choisissez Appliquer la mise à jour maintenant pour mettre immédiatement à jour la passerelle.

Note

Cette opération entraîne une interruption temporaire des fonctionnalités de la passerelle pendant l'installation de la mise à jour. Pendant ce temps, l'état de la passerelle apparaît OFFLINE dans la console Storage Gateway. Une fois l'installation de la mise à jour terminée, la passerelle reprend son fonctionnement normal et son statut passe à RUNNING.

Vous pouvez vérifier que le logiciel de passerelle a été mis à jour avec la dernière version en consultant l'onglet Détails de la passerelle sélectionnée dans la console Storage Gateway.

Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle

Par exemple, vous devrez peut-être arrêter ou redémarrer la machine virtuelle pour les opérations de maintenance, comme lors de l'application d'un correctif à votre hyperviseur. Avant d'arrêter la machine virtuelle, vous devez d'abord arrêter la passerelle. Bien que cette section se concentre sur le démarrage et l'arrêt de votre passerelle à l'aide de la console de gestion Storage Gateway, vous pouvez également démarrer et arrêter votre passerelle à l'aide de la console locale de votre machine virtuelle ou de l'API Storage Gateway. Lorsque vous mettez votre machine virtuelle sous tension, n'oubliez pas de redémarrer votre passerelle.

Important

Si vous arrêtez et démarrez une EC2 passerelle Amazon qui utilise un stockage éphémère, la passerelle sera définitivement hors ligne. Cela se produit parce que le disque de stockage physique est remplacé. Il n'existe aucune solution à ce problème. La seule solution consiste à supprimer la passerelle et à en activer une nouvelle sur une nouvelle EC2 instance.

Note

Si vous arrêtez la passerelle tandis que votre logiciel de sauvegarde écrit sur une bande ou lit des données sur celle-ci, la tâche d'écriture ou de lecture est susceptible d'échouer. Avant d'arrêter la passerelle, vous devez vérifier votre logiciel de sauvegarde et la planification de sauvegarde pour toutes les tâches en cours.

- Console locale de la machine virtuelle de la passerelle : consultez [Connexion à la console locale Volume Gateway](#).
- API Storage Gateway : voir [ShutdownGateway](#)

Démarrage et arrêt d'une passerelle de volume

Pour arrêter une passerelle de volume

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle à arrêter. L'état de la passerelle est En cours d'exécution.
3. Dans le menu Actions, choisissez Stop gateway (Arrêter la passerelle) et vérifiez l'ID de la passerelle dans la boîte de dialogue, puis choisissez Arrêter la passerelle (Stop gateway).

Pendant l'arrêt de la passerelle, un message indiquant l'état de la passerelle est susceptible de s'afficher. Lorsque la passerelle s'arrête, un message et un bouton Démarrer la passerelle s'affichent dans l'onglet Détails.

Lorsque vous arrêtez votre passerelle, les ressources de stockage ne sont pas accessibles tant que vous ne démarrez pas votre stockage. Si la passerelle téléchargeait des données lorsqu'elle a été arrêtée, le chargement reprendra lorsque vous démarrerez la passerelle.

Pour démarrer une passerelle de volume

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle à démarrer. L'état de la passerelle est Fermeture.
3. Sélectionnez Détails et choisissez Démarrer la passerelle.

Suppression de votre passerelle et suppression des ressources associées

Si vous n'avez l'intention de continuer à utiliser votre passerelle, pensez à supprimer la passerelle ses ressources associées. La suppression des ressources évite la facturation de ressources que vous n'avez pas l'intention de continuer à utiliser et permet de réduire votre facture mensuelle.

Lorsque vous supprimez une passerelle, elle n'apparaît plus sur la console de AWS Storage Gateway gestion et sa connexion iSCSI à l'initiateur est fermée. La procédure de suppression d'une passerelle est identique pour tous les types de passerelle. Toutefois, en fonction du type de passerelle que vous souhaitez supprimer et de l'hôte sur lequel il est déployé, vous suivez les instructions de suppression des ressources associées.

Vous pouvez supprimer une passerelle à l'aide de la console Storage Gateway ou par programme. Vous trouverez ci-après des informations sur la suppression d'une passerelle à l'aide de la console Storage Gateway. Si vous souhaitez supprimer par programme votre passerelle, consultez [Référence d'API de AWS Storage Gateway](#).

Rubriques

- [Suppression de la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway](#)
- [Suppression de ressources à partir d'une passerelle déployée sur site](#)
- [Suppression de ressources d'une passerelle déployée sur une Instance Amazon EC2](#)

Suppression de la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway

La procédure de suppression d'une passerelle est identique pour tous les types de passerelle. Toutefois, en fonction du type de passerelle que vous souhaitez supprimer et de l'hôte sur lequel la passerelle est déployée, vous devrez peut-être exécuter des tâches supplémentaires pour supprimer les ressources associées à la passerelle. La suppression de ces ressources vous aide à éviter de payer pour des ressources que vous n'avez pas l'intention d'utiliser.

Note


Pour les passerelles déployées sur une instance Amazon EC2, l'instance est conservée jusqu'à ce que vous la supprimiez.

Pour les passerelles déployés sur une machine virtuelle (VM), une fois que vous avez supprimé la passerelle, la machine virtuelle de la passerelle existe toujours dans votre

environnement de virtualisation. Pour supprimer la machine virtuelle, utilisez le client VMware vSphere, Microsoft Hyper-V Manager ou le client KVM (Linux Kernel-based Virtual Machine) pour vous connecter à l'hôte et supprimer la machine virtuelle. Notez que vous ne pouvez pas réutiliser l'ordinateur virtuel de la passerelle supprimée pour activer la nouvelle passerelle.


Pour supprimer une passerelle

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Choisissez Passerelles, puis sélectionnez une ou plusieurs passerelles à supprimer.
3. Pour Actions, choisissez Delete stack (Supprimer la pile). La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

 Warning

Avant d'exécuter cette étape, assurez-vous qu'aucune application n'est en train d'écrire sur les volumes de la passerelle. Si vous supprimez la passerelle alors qu'elle est en cours d'utilisation, une perte de données peut se produire. Lorsqu'une passerelle est supprimée, il n'y a plus aucun moyen de la récupérer.

4. Vérifiez que vous souhaitez bien supprimer les passerelles spécifiées, puis tapez le mot supprimer dans le champ de confirmation et choisissez Supprimer.
5. (Facultatif) Si vous souhaitez fournir des commentaires sur votre passerelle supprimée, complétez la boîte de dialogue de commentaires, puis choisissez Soumettre. Sinon, choisissez Passer.

 Important

Vous ne payez plus les frais de logiciels une fois que vous avez supprimé une passerelle, mais les ressources, telles que les bandes virtuelles, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), les instantanés et les instances Amazon EC2 restent. Vous continuerez à être facturé pour ces ressources. Vous pouvez choisir de supprimer des instances Amazon EC2 et les instantanés Amazon EBS en annulant votre abonnement Amazon EC2. Si vous souhaitez conserver votre abonnement Amazon EC2, vous pouvez supprimer vos instantanés Amazon EBS à l'aide de la console Amazon EC2.

Suppression de ressources à partir d'une passerelle déployée sur site

Vous pouvez utiliser les instructions suivantes pour supprimer les ressources à partir d'une passerelle déployée sur site.

Suppression de ressources à partir d'une passerelle de volume déployée sur un ordinateur virtuel

Si la passerelle à supprimer est déployée sur une machine virtuelle (VM), nous vous recommandons de procéder comme suit pour nettoyer les ressources :

- Supprimez la passerelle. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Suppression de la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway](#).
- Supprimez tous les instantanés Amazon EBS dont vous n'avez pas besoin. Pour obtenir des instructions, consultez [Supprimer un instantané Amazon EBS](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Suppression de ressources d'une passerelle déployée sur une Instance Amazon EC2

Si vous souhaitez supprimer une passerelle que vous avez déployée sur une instance Amazon EC2, nous vous recommandons de nettoyer les AWS ressources utilisées avec la passerelle, en particulier l'instance Amazon EC2, tous les volumes Amazon EBS, ainsi que les bandes si vous avez déployé une passerelle sur bande. Vous éviterez ainsi des coûts d'utilisation imprévus.

Suppression de ressources de vos volumes mis en cache déployés sur Amazon EC2

Si vous avez déployé une passerelle avec des volumes mis en cache sur EC2, nous vous recommandons de procéder comme suit pour supprimer votre passerelle, puis pour nettoyer ses ressources :

1. Sur la console Storage Gateway, supprimez la passerelle comme indiqué dans [Suppression de la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway](#).
2. Dans la console Amazon EC2, arrêtez votre instance EC2 si vous envisagez d'utiliser l'instance à nouveau. Sinon, mettez fin à l'instance. Si vous avez l'intention de supprimer des volumes, notez les appareils de bloc qui sont attachés à l'instance et les identificateurs des appareils avant de mettre fin à l'instance. Vous en aurez besoin pour identifier les volumes que vous souhaitez supprimer.

3. Dans la console Amazon EC2, supprimez tous les volumes Amazon EBS qui sont attachés à l'instance si vous ne prévoyez pas de les utiliser à nouveau. Pour plus d'informations, consultez [Nettoyez votre instance et votre volume](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Exécution de tâches de maintenance à l'aide de la console locale

Cette section contient les rubriques suivantes, qui fournissent des informations sur la façon d'effectuer des tâches de maintenance à l'aide de la console locale de l'appliance Gateway. La console locale s'exécute directement sur la plate-forme hôte de virtualisation qui héberge votre dispositif de passerelle. Pour les passerelles sur site, vous accédez à la console locale via votre hôte de virtualisation KVM VMware, Hyper-V ou Linux. Pour les passerelles Amazon EC2, vous accédez à la console en vous connectant à l'instance Amazon EC2 via SSH. La plupart des tâches sont communes aux différentes plateformes hôtes, mais elles présentent également certaines différences.

Rubriques

- [Accès à la console locale de la passerelle](#)- Découvrez comment vous connecter à la console locale d'une passerelle sur site hébergée sur une machine virtuelle basée sur un noyau Linux (KVM) VMware ESXi ou sur une plateforme Microsoft Hyper-V Manager.
- [Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle](#)- Apprenez à utiliser la console locale pour effectuer des tâches de configuration de base et avancées pour une passerelle locale, telles que la configuration d'un proxy HTTP, l'affichage de l'état des ressources système ou l'exécution de commandes de terminal.
- [Exécution des tâches sur la console locale Amazon EC2](#)- Apprenez à vous connecter à la console locale pour effectuer des tâches de configuration de base et avancées pour une passerelle Amazon EC2, telles que la configuration d'un proxy HTTP, l'affichage de l'état des ressources système ou l'exécution de commandes de terminal.

Accès à la console locale de la passerelle

La manière dont vous accédez à la console locale de votre ordinateur virtuel dépend du type de l'hyperviseur sur lequel vous avez déployé votre ordinateur virtuel de passerelle. Dans cette section, vous trouverez des informations sur la façon d'accéder à la console locale de la machine virtuelle à l'aide de la machine virtuelle basée sur le noyau Linux (KVM) VMware ESXi et de Microsoft Hyper-V Manager.

Rubriques

- [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#)

- [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#)
- [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#)

Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM

La configuration des machines virtuelles exécutées sur KVM varie en fonction de la distribution Linux utilisée. Suivez les instructions ci-dessous pour accéder aux options de configuration KVM à partir de la ligne de commande. Les instructions peuvent varier en fonction de votre implémentation KVM.

Pour accéder à la console locale de la passerelle avec KVM

1. Utilisez la commande suivante pour répertorier ceux VMs qui sont actuellement disponibles dans KVM.

```
# virsh list
```

La commande renvoie une liste VMs avec les informations d'identifiant, de nom et d'état pour chacune d'elles. Notez le Id nom de la machine virtuelle pour laquelle vous souhaitez lancer la console locale de la passerelle.

2. Utilisez la commande suivante pour accéder à la console locale.

```
# virsh console Id
```

Id Remplacez-le par l'ID de la machine virtuelle que vous avez noté à l'étape précédente.

La console locale de l' AWS Appliance Gateway vous invite à vous connecter pour modifier la configuration de votre réseau et d'autres paramètres.

3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à la console locale de la passerelle. Pour plus d'informations, voir [Connexion à la console locale de Volume Gateway](#).

Une fois connecté, le menu Activation de l'AWS appliance - Configuration apparaît. Vous pouvez sélectionner les options du menu pour effectuer des tâches de configuration de passerelle. Pour plus d'informations, voir [Exécution de tâches sur la console locale de la machine virtuelle](#).

Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi

Pour accéder à la console locale de votre passerelle avec VMware ESXi

1. Dans le client VMware vSphere, sélectionnez votre machine virtuelle de passerelle.
2. Assurez-vous que la machine virtuelle de passerelle est activée.

Note

Si votre machine virtuelle de passerelle est activée, une icône en forme de flèche verte apparaît avec l'icône de machine virtuelle dans le panneau du navigateur de machine virtuelle sur le côté gauche de la fenêtre de l'application. Si votre machine virtuelle de passerelle n'est pas activée, vous pouvez l'activer en cliquant sur l'icône verte d'alimentation sur la barre d'outils en haut de la fenêtre de l'application.

3. Choisissez l'onglet Console dans le panneau d'informations principal sur le côté droit de la fenêtre de l'application.

Après quelques instants, la console locale de l' AWS Appliance Gateway vous invite à vous connecter pour modifier la configuration de votre réseau et d'autres paramètres.

Note

Pour libérer le curseur de la fenêtre de console, appuyez sur Ctrl+Alt.

4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à la console locale de la passerelle. Pour plus d'informations, voir [Connexion à la console locale de Volume Gateway](#).

Une fois connecté, le menu Activation de l'AWS appliance - Configuration apparaît. Vous pouvez sélectionner les options du menu pour effectuer des tâches de configuration de passerelle. Pour plus d'informations, voir [Exécution de tâches sur la console locale de la machine virtuelle](#).

Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V

Pour accéder à la console locale de votre passerelle (Microsoft Hyper-V)

1. Sélectionnez la machine virtuelle de votre dispositif de passerelle dans le panneau Machines virtuelles situé sur le côté gauche de la fenêtre de l'application Microsoft Hyper-V Manager.
2. Vérifiez que la passerelle est activée.

Note

Si votre machine virtuelle de passerelle est activée, elle Running est affichée dans la colonne État de la machine virtuelle du panneau Machines virtuelles sur le côté gauche de la fenêtre de l'application. Si votre machine virtuelle de passerelle n'est pas activée, vous pouvez l'activer en choisissant Démarrer dans le panneau Actions situé sur le côté droit de la fenêtre de l'application.

3. Choisissez Connect dans le panneau Actions.

La fenêtre Connexion de la machine virtuelle s'affiche. Si une fenêtre d'authentification s'affiche, tapez les informations d'identification fournies par l'administrateur de l'hyperviseur.

Après quelques instants, la console locale de l' AWS Appliance Gateway vous invite à vous connecter pour modifier la configuration de votre réseau et d'autres paramètres.

4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à la console locale de la passerelle. Pour plus d'informations, voir [Connexion à la console locale de Volume Gateway](#).

Une fois connecté, le menu Activation de l'AWS appliance - Configuration apparaît. Vous pouvez sélectionner les options du menu pour effectuer des tâches de configuration de passerelle. Pour plus d'informations, voir [Exécution de tâches sur la console locale de la machine virtuelle](#).

Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle

Pour une passerelle de volume que vous déployez sur site, vous pouvez effectuer les tâches de maintenance suivantes à l'aide de la console locale de passerelle à laquelle vous accédez depuis la plate-forme hôte de votre machine virtuelle. Ces tâches sont communes aux VMware hyperviseurs Microsoft Hyper-V et aux hyperviseurs KVM (Linux Kernel Virtual Machine).

Rubriques

- [Connexion à la console locale Volume Gateway](#)- Découvrez comment vous connecter à la console locale de la passerelle où vous pouvez configurer les paramètres réseau de la passerelle et modifier le mot de passe par défaut.
- [Configuration d'un SOCKS5 proxy pour votre passerelle sur site](#)- Découvrez comment configurer Storage Gateway pour acheminer tout le trafic des AWS terminaux via un serveur proxy Socket Secure version 5 (SOCKS5).

- [Configuration de votre passerelle réseau](#)- Découvrez comment configurer votre passerelle pour utiliser le protocole DHCP ou attribuer une adresse IP statique.
- [Test de votre connexion de passerelle à Internet](#)- Découvrez comment utiliser la console locale de la passerelle pour tester la connexion entre la passerelle et Internet.
- [Exécution de commandes de passerelle de stockage dans la console locale pour une passerelle locale](#)- Découvrez comment exécuter des commandes de console locales qui vous permettent d'effectuer des tâches supplémentaires telles que l'enregistrement de tables de routage, la connexion à Support, etc.
- [Affichage de l'état des ressources système de la passerelle](#)- Découvrez comment vérifier les cœurs de processeur virtuels, la taille du volume racine et la RAM disponibles pour votre appliance de passerelle.

Connexion à la console locale Volume Gateway

Lorsque l'ordinateur virtuel est prêt pour que vous puissiez vous connecter, l'écran de connexion s'affiche. Si c'est la première fois que vous vous connectez à la console locale de la machine virtuelle, vous utilisez les informations d'identification temporaires pour vous connecter. Ces informations d'identification temporaires vous donnent accès à des menus dans lesquels vous pouvez configurer les paramètres réseau de la passerelle et modifier le mot de passe depuis la console locale. Le nom d'utilisateur initial est `admin` et le mot de passe temporaire est `password`. Vous devez modifier le mot de passe lors de votre première connexion.

Pour modifier le mot de passe temporaire

1. Dans le menu principal Activation de l'AWS appliance - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour Gateway Console.
2. Exécutez la commande `passwd`. Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande, consultez [Exécution de commandes de passerelle de stockage dans la console locale pour une passerelle locale](#).

Important

Pour les anciennes versions de Volume Gateway ou Tape Gateway, le nom d'utilisateur est `sguser` et le mot de passe est `sgpassword`. Si vous réinitialisez votre mot de passe et que

vosre passerelle est mise à jour vers une version plus récente, le nom d'utilisateur deviendra admin mais le mot de passe sera conservé.

Définition du mot de passe de la console locale depuis la console Storage Gateway

Vous pouvez également gérer le mot de passe de la console locale depuis la console Web Storage Gateway. Toute mise à jour réussie du mot de passe effectuée avec la console Web remplacera le mot de passe utilisé par la console locale de la machine virtuelle de passerelle, y compris le mot de passe temporaire si vous ne vous êtes jamais connecté localement. Si la passerelle n'est actuellement pas accessible via le réseau, le processus de mise à jour du mot de passe échouera.

Pour définir le mot de passe de la console locale sur la console Storage Gateway

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis sélectionnez la passerelle pour laquelle vous souhaitez définir un nouveau mot de passe.
3. Pour Actions, choisissez Set Local Console Password (Définir le mot de passe de la console locale).
4. Dans la boîte de dialogue Set Local Console Password (Définir le mot de passe de la console locale), entrez un nouveau mot de passe, confirmez-le, puis choisissez Save (Enregistrer).

Votre nouveau mot de passe remplace le mot de passe actuel. Storage Gateway n'enregistre, ne stocke ni n'enregistre le mot de passe, mais le transmet en toute sécurité via un canal crypté à la machine virtuelle, où il est stocké en toute sécurité.

Configuration d'un SOCKS5 proxy pour votre passerelle sur site

Les passerelles de volume et les passerelles de bande prennent en charge la configuration d'un proxy Socket Secure version 5 (SOCKS5) entre votre passerelle sur site et AWS

Note

La seule configuration de proxy prise en charge est SOCKS5.

Si votre passerelle doit utiliser un serveur proxy pour communiquer avec Internet, vous devez configurer les paramètres de proxy SOCKS de votre passerelle. Pour cela, spécifiez un numéro de port et une adresse IP pour l'hôte exécutant le proxy. Ensuite, Storage Gateway achemine tout le trafic via le serveur proxy. Pour plus d'informations sur les exigences en matière de réseau pour votre passerelle, consultez [Exigences pour le réseau et le pare-feu](#).

La procédure suivante vous montre comment configurer un proxy SOCKS pour une passerelle de volume et une passerelle de bande.

Pour configurer un SOCKS5 proxy pour les passerelles de volume et de bande

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle.
 - VMware ESXi — pour plus d'informations, voir [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V – pour plus d'informations, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
 - KVM – Pour plus d'informations, consultez [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#).
2. Dans le menu principal AWS Storage Gateway - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Configuration de proxy SOCKS.
3. Dans le menu Configuration du proxy SOCKS de AWS Storage Gateway, entrez le chiffre correspondant pour effectuer l'une des tâches suivantes :

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
Configurer un proxy SOCKS	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Configurer le proxy SOCKS.</p> <p>Vous devez fournir un nom d'hôte et un port pour finaliser la configuration.</p>
Afficher la configuration actuelle du proxy SOCKS	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Afficher la configuration de proxy SOCKS.</p>

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
	Si aucun proxy SOCKS n'est configuré, le message SOCKS Proxy not configured s'affiche. Si un proxy SOCKS est configuré, le nom d'hôte et le port du proxy s'affichent.
Supprimer une configuration de proxy SOCKS	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Supprimer la configuration de proxy SOCKS.</p> <p>Le message SOCKS Proxy Configuration Removed s'affiche.</p>

- Redémarrez votre machine virtuelle pour appliquer votre configuration HTTP.


Configuration de votre passerelle réseau

La configuration du réseau par défaut de la passerelle est le protocole de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Avec le protocole DHCP, votre passerelle reçoit automatiquement une adresse IP. Dans certains cas, vous devrez peut-être affecter manuellement l'IP de votre passerelle comme adresse IP statique, tel que décrit ci-après.


Pour configurer votre passerelle de façon à utiliser des adresses IP statiques


- Connectez-vous à la console locale de la passerelle.
 - VMware ESXi — pour plus d'informations, voir [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V – pour plus d'informations, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
 - KVM – Pour plus d'informations, consultez [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#).
- Dans le menu principal de AWS Storage Gateway - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Configuration de réseau.
- Dans le menu Configuration de réseau AWS Storage Gateway, effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
Décrire la carte réseau	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Décrire la carte.</p> <p>La liste des noms de cartes s'affiche et vous êtes invité à saisir un nom de carte, par exemple eth0. Si la carte que vous spécifiez est en cours d'utilisation, les informations suivantes sur la carte sont affichées :</p> <ul style="list-style-type: none">• Adresse MAC• Adresse IP• Masque réseau• Adresse IP de la passerelle• État DHCP activé <p>Vous utilisez les noms de cartes répertoriés ici lorsque vous configurez une adresse IP statique ou que vous définissez la carte par défaut de votre passerelle.</p>
Configurer DHCP	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Configurer le DHCP.</p> <p>Vous êtes invité à configurer l'interface réseau pour utiliser le protocole DHCP.</p>

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
<p>Configurer une adresse IP statique pour la passerelle</p>	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Configurer l'IP statique.</p> <p>Vous êtes invité à entrer les informations suivantes pour configurer une adresse IP statique :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nom de la carte réseau• Adresse IP• Masque réseau• Adresse de la passerelle par défaut• Adresse DNS principale• Adresse DNS secondaire <div data-bbox="829 1209 1508 1667" style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Important</p><p>Si votre passerelle a déjà été activée, vous devez l'arrêter et la redémarrer à partir de la console Storage Gateway pour que les paramètres prennent effet. Pour plus d'informations, consultez Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle.</p></div> <p>Si votre passerelle utilise plusieurs interfaces réseau, vous devez définir toutes les interfaces</p>

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
	<p>activées pour utiliser DHCP ou des adresses IP statiques.</p> <p>Par exemple, supposons que votre machine virtuelle de passerelle utilise deux interfaces configurées comme DHCP. Si vous définissez plus tard une interface à une adresse IP statique, l'autre interface est désactivée. Pour activer l'interface dans ce cas, vous devez la définir sur une adresse IP statique.</p> <p>Si les deux interfaces ont été définies au départ de façon à utiliser des adresses IP statiques et que vous définissez ensuite la passerelle de façon à utiliser le protocole DHCP, les deux interfaces utiliseront DHCP.</p>

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
Configurer un nom d'hôte pour votre passerelle	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Configurer le nom d'hôte.</p> <p>Vous êtes invité à choisir si la passerelle utilisera un nom d'hôte statique que vous spécifiez ou en acquerra un automatiquement via DHCP ou rDNS.</p> <p>Si vous sélectionnez Static, vous êtes invité à fournir un nom d'hôte statique, tel que <code>testgateway.example.com</code> . Entrez y pour appliquer la configuration.</p> <div data-bbox="829 800 1507 1350" style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>Si vous configurez un nom d'hôte statique pour votre passerelle, assurez-vous que le nom d'hôte fourni se trouve dans le domaine auquel la passerelle est jointe. Vous devez également créer un enregistrement A dans votre système DNS qui pointe l'adresse IP de la passerelle vers son nom d'hôte statique.</p></div>

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
<p>Réinitialiser la configuration du réseau de votre passerelle sur DHCP</p>	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Tout réinitialiser vers le DHCP.</p> <p>Toutes les interfaces réseau sont programmées pour utiliser le protocole DHCP.</p> <div data-bbox="829 541 1511 999" style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Important</p><p>Si votre passerelle a déjà été activée, vous devez l'arrêter et la redémarrer à partir de la console Storage Gateway pour que les paramètres prennent effet. Pour plus d'informations, consultez Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle.</p></div>
<p>Définir la carte de routage par défaut de la passerelle</p>	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Définir la carte par défaut.</p> <p>Les cartes disponibles pour votre passerelle sont affichées et vous êtes invité à sélectionner l'une des cartes, par exemple eth0.</p>
<p>Afficher la configuration DNS de la passerelle</p>	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Afficher la configuration DNS.</p> <p>Les adresses IP des serveurs de noms DNS principaux et secondaires s'affichent.</p>

Pour exécuter cette tâche	Procédez comme suit
Consultation des tables de routage	<p>Saisissez le chiffre correspondant pour sélectionner Afficher les routes.</p> <p>La route par défaut de votre passerelle s'affiche</p> <p>.</p>

Test de votre connexion de passerelle à Internet

Vous pouvez utiliser la console locale de la passerelle afin de tester votre connexion Internet. Ce test peut être utile lorsque vous dépannez des problèmes de réseau avec votre passerelle.

Pour tester la connexion de la passerelle à Internet

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle.
 - VMware ESXi — pour plus d'informations, voir [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V – pour plus d'informations, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
 - KVM – Pour plus d'informations, consultez [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#).
2. Dans le menu principal de AWS Storage Gateway - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Tester la connectivité de réseau.

Si votre passerelle a déjà été activée, le test de connectivité commence immédiatement. Pour les passerelles qui n'ont pas encore été activées, vous devez spécifier le type de point de terminaison, Région AWS comme décrit dans les étapes suivantes.

3. Si votre passerelle n'est pas encore activée, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner le type de point de terminaison pour votre passerelle.
4. Si vous avez sélectionné le type de point de terminaison public, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Région AWS celui que vous souhaitez tester. Pour connaître les points de terminaison pris en charge Régions AWS et la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, consultez la section [AWS Storage Gateway Points de terminaison et quotas](#) dans le. Références générales AWS

Au fur et à mesure que le test progresse, chaque point de terminaison affiche [RÉUSSITE] ou [ÉCHEC], indiquant l'état de la connexion comme suit :

Message	Description
[REUSSITE]	Storage Gateway dispose d'une connectivité réseau.
[ECHEC]	Storage Gateway ne dispose pas d'une connectivité réseau.



Exécution de commandes de passerelle de stockage dans la console locale pour une passerelle locale


La console locale de machine virtuelle dans Storage Gateway permet de fournir un environnement sécurisé pour la configuration et le diagnostic des problèmes avec votre passerelle. À l'aide des commandes de la console locale, vous pouvez effectuer des tâches de maintenance telles que l'enregistrement des tables de routage Support, la connexion à, etc.

Pour exécuter une commande de configuration ou de diagnostic

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle :
 - Pour plus d'informations sur la connexion à la console VMware ESXi locale, consultez [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#).
 - Pour plus d'informations sur la journalisation dans la console locale Microsoft Hyper-V, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
 - Pour plus d'informations sur la journalisation dans la console locale KVM, consultez [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#).
2. Dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Console de passerelle.
3. À partir de l'invite de commande de la console de passerelle, entrez **h**.

La console affiche le menu COMMANDES DISPONIBLES, qui répertorie les commandes disponibles :

Commande	Fonction
dig	Collectez les résultats de dig pour le dépannage du DNS.
exit	Retournez au menu Configuration.
h	Affichez la liste des commandes disponibles.
ifconfig	Affichez ou configurez les interfaces réseau. <div data-bbox="836 619 1507 1075"><p> Note</p><p>Nous vous recommandons de configurer les paramètres réseau ou IP à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'option de menu dédiée de la console locale. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration de votre réseau de passerelle.</p></div>
ip	Afficher/manipuler le routage, les appareils et les tunnels. <div data-bbox="836 1243 1507 1698"><p> Note</p><p>Nous vous recommandons de configurer les paramètres réseau ou IP à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'option de menu dédiée de la console locale. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration de votre réseau de passerelle.</p></div>
iptables	Outil d'administration pour le filtrage des IPv4 paquets et le NAT.

Commande	Fonction
tables IP6	Outil d'administration pour le filtrage des IPv6 paquets et le NAT.
ncport	Testez la connectivité à un port TCP spécifique sur un réseau.
nping	Collectez les résultats de nping pour le dépannage de réseau.
open-support-channel	Connect to AWS Support.
passwd	Mettez à jour les jetons d'authentification.
save-iptables	Conservez les tableaux IP.
save-routing-table	Enregistrez l'entrée de table de routage récemment ajoutée.
sslcheck	Renvoie le résultat avec l'émetteur du certificat <div data-bbox="834 1060 1507 1661" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>Storage Gateway utilise la vérification par l'émetteur du certificat et ne prend pas en charge l'inspection SSL. Si cette commande renvoie un émetteur autre que aws-appliance@amazon.com, il est probable qu'une application effectue une inspection SSL. Dans ce cas, nous recommandons de contourner l'inspection SSL pour l'appliance Storage Gateway.</p></div>
tcptraceroute	Collectez la sortie traceroute sur le trafic TCP vers une destination.

4. À partir de l'invite de commande de la console de passerelle, entrez la commande correspondante pour la fonction que vous souhaitez utiliser, puis suivez les instructions.

Pour en savoir plus sur une commande, entrez **man** + *command name* à l'invite de commande.

Affichage de l'état des ressources système de la passerelle

Lorsque votre passerelle démarre, elle vérifie les cœurs virtuels du processeur, la taille du volume racine et la RAM. Elle détermine ensuite si ces ressources système (cœurs virtuels du processeur, taille du volume racine et RAM) sont suffisantes pour que la passerelle fonctionne correctement. Vous pouvez afficher les résultats de ce contrôle sur la console locale de la passerelle.

Pour afficher le statut d'un contrôle de ressource du système

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle :
 - Pour plus d'informations sur la connexion à la VMware ESXi console, consultez [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#).
 - Pour plus d'informations sur la journalisation dans la console locale Microsoft Hyper-V, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
 - Pour plus d'informations sur la journalisation dans la console locale KVM, consultez [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#).
2. Dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Afficher la vérification des ressources du système.

Chaque ressource affiche [OK], [AVERTISSEMENT] ou [ÉCHEC], indiquant l'état de la ressource comme suit :

Message	Description
[OK]	La ressource a réussi le contrôle des ressources système.
[AVERTISSEMENT]	La ressource ne respecte pas les exigences recommandées, mais votre passerelle continuera à fonctionner. Storage Gateway

Message	Description
[ECHEC]	La ressource ne répond pas à la configuration minimum requise. Il est possible que votre passerelle ne fonctionne pas correctement. Storage Gateway affiche un message qui décrit les résultats de la vérification de la ressource.

La console affiche également le nombre d'erreurs et d'avertissements en regard de l'option de menu de contrôle de la ressource.

Exécution des tâches sur la console locale Amazon EC2

Certaines tâches de maintenance de Storage Gateway nécessitent que vous vous connectiez à la console locale de la passerelle pour une passerelle que vous avez déployée sur une instance Amazon EC2. Vous pouvez accéder à la console locale de la passerelle sur votre instance Amazon EC2 à l'aide d'un client Secure Shell (SSH). Les rubriques de cette section décrivent comment se connecter à la console locale de la passerelle et effectuer des tâches de maintenance.

Rubriques

- [Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2](#)- Découvrez comment vous connecter et vous connecter à la console locale de passerelle de votre instance Amazon EC2 à l'aide d'un client Secure Shell (SSH).
- [Routage de la passerelle déployée sur EC2 via un proxy HTTP](#)- Découvrez comment configurer Storage Gateway pour acheminer tout AWS le trafic des terminaux via un serveur proxy Socket Secure version 5 (SOCKS5) vers votre instance de passerelle Amazon EC2.
- [Test de la connectivité réseau des passerelles](#)- Découvrez comment utiliser la console locale de la passerelle pour tester la connectivité réseau entre votre passerelle et diverses ressources réseau.
- [Affichage de l'état des ressources système de la passerelle](#)- Découvrez comment utiliser la console locale de passerelle pour vérifier les cœurs de processeur virtuels, la taille du volume racine et la RAM disponibles pour votre appliance de passerelle.

- [Exécution des commandes Storage Gateway sur la console locale](#)- Découvrez comment exécuter des commandes de console locales qui vous permettent d'effectuer des tâches supplémentaires telles que l'enregistrement de tables de routage, la connexion à Support, etc.

Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2

Vous pouvez vous connecter à une instance Amazon EC2 à l'aide d'un client Secure Shell (SSH). Pour plus d'informations, consultez [Connectez-vous à votre instance](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2. Pour ce type de connexion, vous aurez besoin de la paire de clés SSH que vous avez spécifiée lorsque vous avez lancé l'instance. Pour obtenir des informations sur les paires de clés Amazon EC2, consultez [Paires de clés Amazon EC2](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour se connecter à la console locale de la passerelle

1. Connectez-vous à votre console locale. Si vous vous connectez à votre instance EC2 à partir d'un ordinateur Windows, connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Une fois connecté, le menu principal Configuration d'AWS Storage Gateway s'affiche, à partir duquel vous pouvez effectuer diverses tâches.

Pour en savoir plus sur cette tâche	Consultez cette rubrique
Configurer un proxy SOCKS pour la passerelle	Routage de la passerelle déployée sur EC2 via un proxy HTTP
Tester la connectivité réseau	Test de la connectivité réseau des passerelles
Exécuter les commandes de console Storage Gateway	Exécution des commandes Storage Gateway sur la console locale
Consulter le contrôle d'une ressource système	Affichage de l'état des ressources système de la passerelle.

Pour arrêter la passerelle, entrez **0**.

Pour quitter la session de configuration, entrez **X**.

Routage de la passerelle déployée sur EC2 via un proxy HTTP

Storage Gateway prend en charge la configuration d'un proxy Secure Socket 5 (SOCKS5) entre la passerelle déployée sur Amazon EC2 et AWS.

Si votre passerelle doit utiliser un serveur proxy pour communiquer avec Internet, vous devez configurer les paramètres de proxy HTTP de la passerelle. Pour cela, spécifiez un numéro de port et une adresse IP pour l'hôte exécutant le proxy. Une fois que vous l'avez fait, Storage Gateway achemine tout le trafic des AWS terminaux via votre serveur proxy. Les communications entre la passerelle et les points de terminaison sont cryptées, même lors de l'utilisation du proxy HTTP.

Pour acheminer le trafic Internet de la passerelle via un serveur proxy local

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2](#).
2. Dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Configurer le proxy HTTP.
3. Dans le menu Configuration du proxy HTTP d'activation de l'appliance AWS, entrez le chiffre correspondant à la tâche que vous souhaitez effectuer :
 - Configurer le proxy HTTP : vous devez fournir un nom d'hôte et un port pour finaliser la configuration.
 - Afficher la configuration actuelle du proxy HTTP : si aucun proxy HTTP n'est configuré, le message HTTP Proxy not configured s'affiche. Si un proxy HTTP est configuré, le nom d'hôte et le port du proxy s'affichent.
 - Supprimer une configuration de proxy HTTP : le message HTTP Proxy Configuration Removed s'affiche.

Test de la connectivité réseau des passerelles

Vous pouvez utiliser la console locale de la passerelle afin de tester votre connexion réseau. Ce test peut être utile lorsque vous dépannez des problèmes de réseau avec votre passerelle.

Pour tester la connectivité réseau de la passerelle

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2](#).

2. Dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Test de la connectivité réseau.

Si votre passerelle a déjà été activée, le test de connectivité commence immédiatement. Pour les passerelles qui n'ont pas encore été activées, vous devez spécifier le type de point de terminaison, Région AWS comme décrit dans les étapes suivantes.

3. Si votre passerelle n'est pas encore activée, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner le type de point de terminaison pour votre passerelle.
4. Si vous avez sélectionné le type de point de terminaison public, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Région AWS celui que vous souhaitez tester. Pour connaître les points de terminaison pris en charge Régions AWS et la liste des points de terminaison de AWS service que vous pouvez utiliser avec Storage Gateway, consultez la section [AWS Storage Gateway Points de terminaison et quotas](#) dans le. Références générales AWS

Au fur et à mesure que le test progresse, chaque point de terminaison affiche [RÉUSSITE] ou [ÉCHEC], indiquant l'état de la connexion comme suit :

Message	Description
[REUSSITE]	Storage Gateway dispose d'une connectivité réseau.
[ECHEC]	Storage Gateway ne dispose pas d'une connectivité réseau.

Affichage de l'état des ressources système de la passerelle

Lorsque votre passerelle démarre, elle vérifie les cœurs virtuels du processeur, la taille du volume racine et la RAM. Elle détermine ensuite si ces ressources système (cœurs virtuels du processeur, taille du volume racine et RAM) sont suffisantes pour que la passerelle fonctionne correctement. Vous pouvez afficher les résultats de ce contrôle sur la console locale de la passerelle.

Pour afficher le statut d'un contrôle de ressource du système

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2](#).

2. Dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Afficher la vérification des ressources du système.

Chaque ressource affiche [OK], [AVERTISSEMENT] ou [ÉCHEC], indiquant l'état de la ressource comme suit :

Message	Description
[OK]	La ressource a réussi le contrôle des ressources système.
[AVERTISSEMENT]	La ressource ne respecte pas les exigences recommandées, mais votre passerelle continuera à fonctionner. Storage Gateway affiche un message qui décrit les résultats de la vérification de la ressource.
[ÉCHEC]	La ressource ne répond pas à la configuration minimum requise. Il est possible que votre passerelle ne fonctionne pas correctement. Storage Gateway affiche un message qui décrit les résultats de la vérification de la ressource.

La console affiche également le nombre d'erreurs et d'avertissements en regard de l'option de menu de contrôle de la ressource.

Exécution des commandes Storage Gateway sur la console locale



La AWS Storage Gateway console fournit un environnement sécurisé pour configurer et diagnostiquer les problèmes liés à votre passerelle. À l'aide des commandes de la console, vous pouvez effectuer des tâches de maintenance telles que l'enregistrement des tables de routage ou la connexion à Support.

Pour exécuter une commande de configuration ou de diagnostic

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2](#).

2. Dans le menu principal Activation de l'appliance AWS - Configuration, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Console de passerelle.
3. À partir de l'invite de commande de la console de passerelle, entrez h.

La console affiche le menu COMMANDES DISPONIBLES, qui répertorie les commandes disponibles :

Commande	Fonction
dig	Collectez les résultats de dig pour le dépannage du DNS.
exit	Retournez au menu Configuration.
h	Affichez la liste des commandes disponibles.
ifconfig	Affichez ou configurez les interfaces réseau. <div data-bbox="834 940 1507 1304"><p> Note</p><p>Nous vous recommandons de configurer les paramètres réseau ou IP à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'option de menu dédiée de la console locale.</p></div>
ip	Afficher/manipuler le routage, les appareils et les tunnels. <div data-bbox="834 1465 1507 1829"><p> Note</p><p>Nous vous recommandons de configurer les paramètres réseau ou IP à l'aide de la console Storage Gateway ou de l'option de menu dédiée de la console locale.</p></div>

Commande	Fonction
<code>iptables</code>	Outil d'administration pour le filtrage des IPv4 paquets et le NAT.
<code>tables IP6</code>	Outil d'administration pour le filtrage des IPv6 paquets et le NAT.
<code>ncport</code>	Testez la connectivité à un port TCP spécifique sur un réseau.
<code>nping</code>	Collectez les résultats de nping pour le dépannage de réseau.
<code>open-support-channel</code>	Connect to AWS Support.
<code>save-iptables</code>	Conservez les tableaux IP.
<code>save-routing-table</code>	Enregistrez l'entrée de table de routage récemment ajoutée.
<code>sslcheck</code>	Vérifiez la validité du protocole SSL pour le dépannage du réseau.
<code>tcptraceroute</code>	Collectez la sortie traceroute sur le trafic TCP vers une destination.

- À partir de l'invite de commande de la console de passerelle, entrez la commande correspondante pour la fonction que vous souhaitez utiliser, puis suivez les instructions.

Pour en savoir plus sur une commande, entrez le nom de la commande suivi de l'option `-h`, par exemple : `sslcheck -h`.

Performances et optimisation pour Volume Gateway

Cette section décrit les performances de Storage Gateway.

Rubriques

- [Optimisation des performances de la passerelle](#)

Optimisation des performances de la passerelle

Configuration recommandée du serveur de passerelle

Pour optimiser les performances de votre passerelle, Storage Gateway recommande la configuration de passerelle suivante pour le serveur hôte de votre passerelle :

- Au moins 24 cœurs de CPU physiques dédiés
- Pour une passerelle de volume, votre matériel doit dédier les quantités de RAM suivantes :
 - Au moins 16 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache maximale de 16 Tio
 - Au moins 32 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache maximale de 16 à 32 Tio
 - Au moins 48 Gio de RAM réservée pour les passerelles avec une taille de cache maximale de 32 à 64 Tio
- Disque 1, à utiliser comme cache de passerelle comme suit :
 - SSD utilisant un NVMe contrôleur.
- Disque 2, à utiliser comme tampon de chargement de passerelle comme suit :
 - SSD utilisant un NVMe contrôleur.
- Disque 3, à utiliser comme tampon de chargement de passerelle comme suit :
 - SSD utilisant un NVMe contrôleur.
- Carte réseau 1 configurée sur le réseau de machine virtuelle 1 :
 - Utilisez le réseau VM 1 et ajoutez VMXnet3 (10 Gbit/s) à utiliser pour l'ingestion.
- Carte réseau 2 configurée sur le réseau de machine virtuelle 2 :
 - Utilisez le réseau VM 2 et ajoutez un VMXnet3 (10 Gbit/s) à utiliser pour vous connecter AWS.

Ajouter des ressources à la passerelle

Les goulots d'étranglement suivants peuvent réduire les performances de votre en deçà du débit soutenu maximal théorique (votre bande passante vers le cloud) : AWS

- Nombre de cœurs de CPU
- Débit du disque de cache/tampon de chargement
- Quantité totale de RAM
- Bande passante réseau pour AWS
- Bande passante du réseau entre l'initiateur et la passerelle

Cette section décrit les étapes à suivre pour optimiser les performances de votre passerelle. Ces recommandations reposent sur l'ajout de ressources à votre passerelle ou à votre serveur d'application.

Vous pouvez optimiser les performances de la passerelle en ajoutant des ressources à votre passerelle à l'aide de plusieurs façons.

Utiliser des disques hautes performances

Le débit des disques de cache et de tampon de chargement peut limiter les performances de chargement et de téléchargement de votre passerelle. Si les performances de votre passerelle sont nettement inférieures aux attentes, envisagez d'améliorer le débit des disques de cache et de tampon de chargement en effectuant les actions suivantes :

- Utilisation d'un RAID agrégé par bandes tel que le RAID 10 pour améliorer le débit des disques, idéalement avec un contrôleur RAID matériel.


Note

Les configurations RAID (réseau redondant de disques indépendants), ou plus spécifiquement les configurations RAID agrégées par bandes, comme le RAID 10, consistent à diviser un jeu de données en blocs et à répartir les blocs de données sur plusieurs périphériques de stockage. Le niveau RAID que vous utilisez influe sur la vitesse exacte et la tolérance aux pannes que vous pouvez atteindre. En répartissant les charges de travail d'E/S sur plusieurs disques, le débit global du périphérique RAID est bien supérieur à celui de n'importe quel disque unique.

- Utilisation de disques hautes performances attachés directement

Pour optimiser les performances de la passerelle, vous pouvez ajouter des disques hautes performances tels que des disques SSD (SSDs) et un NVMe contrôleur. Vous pouvez également attacher des disques virtuels directement à la machine virtuelle à partir d'un réseau SAN au lieu d'avoir recours au système NTFS Microsoft Hyper-V. L'amélioration des performances du disque se traduit généralement par un meilleur débit et un plus grand nombre d' input/output opérations par seconde (IOPS).

Pour mesurer le débit, utilisez les WriteBytes métriques ReadBytes et avec les CloudWatch statistiques Samples Amazon. Par exemple, la statistique Samples de la métrique ReadBytes pendant 5 minutes divisée par 300 secondes vous donne les IOPS. En règle générale, lorsque vous examinez ces métriques pour une passerelle, recherchez un débit faible et de faibles tendances IOPS pour indiquer les goulots d'étranglement liés aux disques. .

 Note

CloudWatch les métriques ne sont pas disponibles pour toutes les passerelles. Pour obtenir des informations sur les métriques de passerelle, consultez [Surveillance de Storage Gateway](#).

Ajouter d'autres disques tampons de chargement

Pour obtenir un débit d'écriture plus élevé, ajoutez au moins deux disques tampons de chargement. Lorsque des données sont écrites sur la passerelle, elles sont écrites et stockées localement sur les disques tampons de chargement. Ensuite, les données locales stockées sont lues de manière asynchrone à partir des disques à traiter et charger sur AWS. L'ajout de disques tampons de téléchargement supplémentaires peut réduire le nombre d' I/O opérations simultanées effectuées sur chaque disque individuel. Cela peut entraîner une augmentation du débit d'écriture vers la passerelle.

Soutenir les disques virtuels de la passerelle avec des disques physiques distincts

Lorsque vous mettez en service les disques d'une passerelle, nous vous recommandons vivement de ne pas mettre en service des disques locaux pour le stockage de tampon de chargement et de cache qui utilisent la même ressource de stockage physique sous-jacente (c'est-à-dire, le même disque). Par exemple, pour VMware ESXi, les ressources de stockage physiques sous-jacentes sont représentées sous la forme d'un magasin de données. Lorsque vous déployez la machine virtuelle de la passerelle, vous choisissez une banque de données sur

laquelle stocker les fichiers de la machine virtuelle. Lorsque vous mettez en service un disque virtuel (par exemple, en tant que tampon de chargement), vous pouvez stocker le disque virtuel dans la même banque de données en tant que machine virtuelle ou dans une banque de données différente.

Si vous avez plusieurs banques de données, nous vous recommandons vivement de choisir une banque de données pour chaque type de stockage local que vous créez. Un magasin de données soutenu par un seul disque physique sous-jacent peut entraîner des performances médiocres. Par exemple, lorsque vous utilisez un nouveau disque pour soutenir à la fois le stockage de cache et le tampon de chargement dans une configuration de passerelle. De la même façon, un magasin de données soutenu par une configuration RAID moins performante, comme RAID 1 ou RAID 6, peut entraîner des performances médiocres.

Ajouter des ressources de processeur à votre hôte de passerelle

Un serveur hôte de passerelle doit avoir au moins quatre processeurs virtuels. Afin d'optimiser les performances de la passerelle, vérifiez que chaque processeur virtuel attribué à la machine virtuelle de la passerelle est soutenu par un cœur de CPU dédié. Vérifiez également que vous n'êtes pas en train de surabonner le CPU du serveur hôte.

Lorsque vous ajoutez des éléments supplémentaires CPU à votre serveur hôte de passerelle, vous augmentez la capacité de traitement de la passerelle. Cela permet à la passerelle de gérer, en parallèle, le stockage des données de votre application vers votre stockage local et le chargement de ces données vers Amazon S3. Cela permet également de garantir que votre passerelle dispose de suffisamment de ressources CPU lorsque l'hôte est partagé avec d'autres VMs. La présence d'une quantité suffisante de ressources de processeur permet généralement d'améliorer le débit.

Augmentez la bande passante entre votre passerelle et le cloud AWS

L'augmentation de votre bande passante à destination et en provenance AWS augmentera le taux maximal d'entrée de données vers votre passerelle et de sortie vers AWS le cloud. Cela peut améliorer les performances de votre passerelle si la vitesse du réseau est le facteur limitant dans la configuration de votre passerelle, plutôt que d'autres facteurs tels que des disques lents ou une faible bande passante de connexion entre la passerelle et l'initiateur.

Note

Les performances de votre passerelle observées seront probablement inférieures à la bande passante de votre réseau en raison d'autres facteurs limitatifs répertoriés ici, tels

que le débit du disque cache/upload tampon, le nombre de cœurs de processeur, la quantité totale de RAM ou la bande passante entre votre initiateur et la passerelle. De plus, le fonctionnement normal de votre passerelle implique de nombreuses mesures prises pour protéger vos données, ce qui peut entraîner une baisse des performances observées par rapport à la bande passante du réseau.

Modifier la configuration des volumes

Pour les passerelles de volume, si vous pensez que l'ajout de plusieurs volumes à une passerelle réduit le débit vers la passerelle, considérez l'ajout de volumes sur une passerelle distincte. Plus particulièrement, si un volume est utilisé pour une application à haut débit, pensez à créer une passerelle distincte pour l'application à haut débit. Toutefois, en règle générale, vous ne devez pas utiliser une passerelle pour toutes vos applications à haut débit et une autre passerelle pour l'ensemble de vos applications à faible débit. Pour mesurer le débit du volume, utilisez les métriques `ReadBytes` et `WriteBytes`.

Pour plus d'informations sur ces métriques, consultez [Mesure des performances entre votre application et la passerelle](#).

Optimiser les paramètres iSCSI

Vous pouvez optimiser les paramètres iSCSI sur votre initiateur iSCSI pour obtenir des performances d'E/S supérieures. Nous vous recommandons de choisir 256 Ko pour `MaxReceiveDataSegmentLength` et `FirstBurstLength`, et 1 Mo pour `MaxBurstLength`. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres iSCSI, consultez [Personnalisation des paramètres iSCSI](#).

Note

Ces paramètres recommandés peuvent participer à obtenir de meilleures performances globales. Toutefois, les paramètres iSCSI spécifiques nécessaires pour optimiser les performances varient en fonction du logiciel de sauvegarde que vous utilisez. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre logiciel de sauvegarde.

Ajouter des ressources à votre environnement d'application

Augmenter la bande passante entre le serveur d'application et la passerelle

La connexion entre votre initiateur iSCSI et votre passerelle peut limiter les performances de chargement et de téléchargement. Si les performances de votre passerelle sont nettement inférieures aux attentes et que vous avez déjà augmenté votre nombre de cœurs de CPU et votre débit de disque, pensez à prendre les mesures suivantes :

- Mise à niveau de vos câbles réseau pour augmenter la bande passante entre l'initiateur et la passerelle.

Afin d'optimiser les performances de la passerelle, vérifiez que la bande passante réseau entre votre application et la passerelle peut supporter les besoins de votre application. Vous pouvez utiliser les métriques `ReadBytes` et `WriteBytes` de la passerelle afin de mesurer le débit total des données.

Pour votre application, comparez le débit mesuré avec le débit souhaité. Si le débit mesuré est inférieur au débit souhaité, l'augmentation de la bande passante entre votre application et la passerelle peut améliorer les performances si le réseau est le goulot d'étranglement. De même, vous pouvez augmenter la bande passante entre la machine virtuelle et les disques locaux, s'ils ne sont pas attachés directement.

Ajouter des ressources de processeur à votre environnement d'application

Si votre application peut utiliser des ressources CPU supplémentaires, l'ajout de ressources supplémentaires CPUs peut l'aider à augmenter sa I/O charge.

Sécurité dans AWS Storage Gateway

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le cloud Amazon Web Services. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS Storage Gateway, consultez [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lorsque vous utilisez Storage Gateway. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer Storage Gateway pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos ressources Storage Gateway.

Rubriques

- [Protection des données dans AWS Storage Gateway](#)
- [Identity and Access Management pour AWS Storage Gateway](#)
- [Validation de conformité pour AWS Storage Gateway](#)
- [Résilience dans AWS Storage Gateway](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans AWS Storage Gateway](#)
- [AWS Bonnes pratiques en matière de sécurité](#)
- [Connexion et surveillance dans AWS Storage Gateway](#)

Protection des données dans AWS Storage Gateway

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) s'applique à la protection des données dans AWS Storage Gateway. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- Utilisez le protocole SSL/TLS pour communiquer avec les ressources. AWS Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec Storage Gateway ou autre Services AWS à

l'aide de la console, de l'API ou AWS SDKs. AWS CLI Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Chiffrement des données en utilisant AWS KMS

Storage Gateway utilise SSL/TLS (Secure Socket Layers/Transport Layer Security (Layer Security) pour chiffrer les données transférées entre votre dispositif de passerelle et le AWS stockage. Par défaut, Storage Gateway utilise des clés de chiffrement gérées par Amazon S3 (SSE-S3) pour chiffrer côté serveur toutes les données stockées dans Amazon S3. Vous pouvez utiliser l'API Storage Gateway pour configurer votre passerelle afin de chiffrer les données stockées dans le cloud à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS).

Important

Lorsque vous utilisez une AWS KMS clé pour le chiffrement côté serveur, vous devez choisir une clé symétrique. Storage Gateway ne prend pas en charge les clés asymétriques. Pour en savoir plus, consultez [Utilisation des clés symétriques et asymétriques](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Chiffrement d'un partage de fichiers

Pour un partage de fichiers, vous pouvez configurer votre passerelle pour chiffrer vos objets à l'aide de clés gérées par AWS KMS, à l'aide de SSE-KMS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API Storage Gateway pour chiffrer les données écrites sur un partage de fichiers, voir [Create NFSFile Share](#) dans le guide de référence des AWS Storage Gateway API.

Chiffrement d'un volume

Pour les volumes mis en cache et stockés, vous pouvez configurer votre passerelle pour chiffrer les données de volume stockées dans le cloud à l'aide de clés AWS KMS gérées à l'aide de l'API Storage Gateway. Vous pouvez définir l'une des clés gérées comme la clé KMS. La clé que vous utilisez pour chiffrer votre volume ne peut pas être modifiée une fois que le volume est créé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API Storage Gateway pour chiffrer des données écrites sur un volume mis en cache ou stocké, consultez [CreateCachediSCSIVolume](#) ou consultez le Guide de [CreateStorediSCSIVolume](#) référence des AWS Storage Gateway API.

Chiffrement d'une bande

Pour une bande virtuelle, vous pouvez configurer votre passerelle pour chiffrer les données sur bande stockées dans le cloud à l'aide de clés AWS KMS gérées à l'aide de l'API Storage Gateway. Vous pouvez définir l'une des clés gérées comme la clé KMS. La clé que vous utilisez pour chiffrer vos données de bande ne peut pas être modifiée une fois que la bande est créée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API Storage Gateway pour chiffrer des données écrites sur une bande virtuelle, reportez-vous [CreateTapes](#) à la section AWS Storage Gateway API Reference.

Lorsque vous utilisez AWS KMS le chiffrement de vos données, gardez à l'esprit les points suivants :

- Vos données sont chiffrées lorsqu'elles sont au repos dans le cloud. En d'autres termes, les données sont chiffrées dans Amazon S3.
- Les utilisateurs IAM doivent disposer des autorisations requises pour appeler les opérations AWS KMS d'API. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des politiques IAM avec AWS KMS](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .
- Si vous supprimez ou désactivez votre AWS KMS clé ou si vous révoquez le jeton d'autorisation, vous ne pouvez pas accéder aux données du volume ou de la bande. Pour plus d'informations, consultez [Suppression des clés KMS](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .
- Si vous créez un instantané à partir d'un volume chiffré par KMS, l'instantané est chiffré. Si vous créez un instantané à partir d'un volume chiffré par KMS, l'instantané est chiffré.
- Si vous créez un nouveau volume à partir d'un instantané chiffré par KMS, le volume est chiffré. Vous pouvez spécifier une autre clé KMS pour le nouveau volume.

Note

Storage Gateway ne prend actuellement pas en charge la création d'un volume non chiffré à partir d'un point de récupération d'un volume chiffré par KMS ou d'un instantané chiffré par KMS.

Pour plus d'informations AWS KMS, voir [Qu'est-ce que c'est AWS Key Management Service ?](#)

Configuration de l'authentification CHAP pour les volumes

Dans Storage Gateway, vos initiateurs iSCSI se connectent à vos volumes en tant que cibles iSCSI. Storage Gateway utilise le protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) pour

authentifier les connexions et l'initiateur iSCSI. Le protocole CHAP fournit une protection contre les attaques de lecture en exigeant une authentification pour accéder aux cibles de volume de stockage. Pour chaque cible du volume, vous pouvez définir une ou plusieurs informations d'identification CHAP. Vous pouvez afficher et modifier ces informations d'identification pour les différents initiateurs dans la boîte de dialogue Configurer les informations d'identification CHAP.

Pour configurer les informations d'identification CHAP

1. Dans la console Storage Gateway, choisissez Volumes et sélectionnez le volume pour lequel vous souhaitez configurer les informations d'identification CHAP.
2. Dans Actions, choisissez Configurer l'authentification CHAP.
3. Pour Nom de l'initiateur, tapez le nom de votre initiateur. Le nom doit comporter au moins 1 caractère et au maximum 255 caractères.
4. Pour Secret de l'initiateur, tapez la phrase secrète que vous utilisez pour authentifier votre initiateur iSCSI. La phrase secrète de l'initiateur doit comporter entre 12 et 16 caractères.
5. Pour Secret cible, tapez la phrase secrète que vous utilisez pour authentifier votre cible pour le CHAP mutuel. La phrase secrète cible doit comporter entre 12 et 16 caractères.
6. Choisissez Enregistrer pour enregistrer les entrées.

Pour afficher ou mettre à jour les informations d'identification CHAP, vous devez posséder les autorisations nécessaires du rôle IAM qui vous permettent d'effectuer cette opération.

Affichage et modification des informations d'identification CHAP

Vous pouvez ajouter, supprimer ou mettre à jour les informations d'identification CHAP pour chaque utilisateur. Vous devez posséder les autorisations nécessaires du rôle IAM pour afficher ou modifier les informations d'identification CHAP et la passerelle à laquelle la cible de l'initiateur est attachée doit être opérationnelle.

Pour ajouter des informations d'identification CHAP

1. Dans la console Storage Gateway, choisissez Volumes et sélectionnez le volume pour lequel vous souhaitez ajouter des informations d'identification CHAP.
2. Dans Actions, choisissez Configurer l'authentification CHAP.
3. Dans la page Configurer CHAPS, renseignez les zones Nom de l'initiateur, Secret de l'initiateur et Secret cible, puis choisissez Enregistrer.

Pour supprimer des informations d'identification CHAP

1. Dans la console Storage Gateway, choisissez Volumes et sélectionnez le volume pour lequel vous souhaitez supprimer des informations d'identification CHAP.
2. Dans Actions, choisissez Configurer l'authentification CHAP.
3. Cliquez sur la croix (X) en regard des informations d'identification à supprimer, puis choisissez Enregistrer.

Pour mettre à jour les informations d'identification CHAP

1. Dans la console Storage Gateway, choisissez Volumes et sélectionnez le volume pour lequel vous souhaitez mettre à jour des informations d'identification CHAP.
2. Dans Actions, choisissez Configurer l'authentification CHAP.
3. Dans la page Configurer les informations d'identification CHAP, modifiez les entrées des références à mettre à jour.
4. Choisissez Enregistrer.

Identity and Access Management pour AWS Storage Gateway

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les ressources AWS SGW. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion de l'accès à l'aide de politiques](#)
- [Comment AWS Storage Gateway fonctionne avec IAM](#)
- [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway](#)
- [Résolution des problèmes AWS d'identité et d'accès à Storage Gateway](#)

Public ciblé

La façon dont vous utilisez Gestion des identités et des accès AWS (IAM) varie en fonction de votre rôle :

- Utilisateur du service : demandez des autorisations à votre administrateur si vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités (voir [Résolution des problèmes AWS d'identité et d'accès à Storage Gateway](#))
- Administrateur du service : déterminez l'accès des utilisateurs et soumettez les demandes d'autorisation (voir [Comment AWS Storage Gateway fonctionne avec IAM](#))
- Administrateur IAM : rédigez des politiques pour gérer l'accès (voir [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway](#))

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS à l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM. Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en tant qu'identité fédérée à l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité telle que AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), d'une authentification unique ou d'informations d'identification. Google/Facebook Pour plus d'informations sur la connexion, consultez [Connexion à votre Compte AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

Pour l'accès par programmation, AWS fournit un SDK et une CLI pour signer les demandes de manière cryptographique. Pour plus d'informations, consultez [Signature AWS Version 4 pour les demandes d'API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une seule identité de connexion appelée utilisateur Compte AWS root qui dispose d'un accès complet à toutes Services AWS les ressources. Il est vivement déconseillé d'utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Pour les tâches qui requièrent des informations d'identification de l'utilisateur racine, consultez [Tâches qui requièrent les informations d'identification de l'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

Il est recommandé d'obliger les utilisateurs humains à utiliser la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à Services AWS l'aide d'informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur provenant de l'annuaire de votre entreprise, de votre fournisseur d'identité Web ou Directory Service qui y accède à Services AWS l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité. Les identités fédérées assument des rôles qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Utilisateurs et groupes IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité qui dispose d'autorisations spécifiques pour une seule personne ou application. Nous vous recommandons d'utiliser ces informations d'identification temporaires au lieu des utilisateurs IAM avec des informations d'identification à long terme. Pour plus d'informations, voir [Exiger des utilisateurs humains qu'ils utilisent la fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS l'aide d'informations d'identification temporaires](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

[Les groupes IAM](#) spécifient une collection d'utilisateurs IAM et permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez [Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité dotée d'autorisations spécifiques qui fournit des informations d'identification temporaires. Vous pouvez assumer un rôle en [passant d'un rôle d'utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#) ou en appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou d'API. Pour plus d'informations, consultez [Méthodes pour endosser un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM sont utiles pour l'accès des utilisateurs fédérés, les autorisations temporaires des utilisateurs IAM, les accès intercompte, les accès entre services et les applications exécutées sur Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion de l'accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique définit les autorisations lorsqu'elles sont associées à une identité ou à une ressource. AWS évalue ces politiques lorsqu'un directeur fait une demande. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations les documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

À l'aide de politiques, les administrateurs précisent qui a accès à quoi en définissant quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Un administrateur IAM crée des politiques IAM et les ajoute aux rôles, que les utilisateurs peuvent ensuite assumer. Les politiques IAM définissent les autorisations quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération.

Politiques basées sur l'identité

Les stratégies basées sur l'identité sont des documents de stratégie d'autorisations JSON que vous attachez à une identité (utilisateur, groupe ou rôle). Ces politiques contrôlent les actions que peuvent exécuter ces identités, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être des politiques intégrées (intégrées directement dans une seule identité) ou des politiques gérées (politiques autonomes associées à plusieurs identités). Pour découvrir comment choisir entre des politiques gérées et en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Les exemples incluent les politiques de confiance de rôle IAM et les stratégies de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources.

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Autres types de politique

AWS prend en charge des types de politiques supplémentaires qui peuvent définir les autorisations maximales accordées par les types de politiques les plus courants :

- Limites d'autorisations : une limite des autorisations définit le nombre maximum d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM. Pour plus d'informations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Politiques de contrôle des services (SCPs) — Spécifiez les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle dans AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de contrôle de service](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations .
- Politiques de contrôle des ressources (RCPs) : définissez le maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes. Pour plus d'informations, voir [Politiques de contrôle des ressources \(RCPs\)](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- Politiques de session : politiques avancées que vous passez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de session](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Comment AWS Storage Gateway fonctionne avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à AWS SGW, découvrez quelles fonctionnalités IAM peuvent être utilisées avec SGW. AWS

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec AWS Storage Gateway

Fonctionnalité IAM	AWS Assistance SGW
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Non
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Oui
ACLs	Non
ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
Informations d'identification temporaires	Oui
Transmission des sessions d'accès (FAS)	Oui
Rôles de service	Oui
Rôles liés à un service	Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont AWS SGW et les autres AWS services fonctionnent avec la plupart des fonctionnalités IAM, consultez la section [AWS Services compatibles avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM](#).

Politiques basées sur l'identité pour SGW AWS

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour SGW AWS

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité AWS SGW, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway](#)

Politiques basées sur les ressources au sein de SGW AWS

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions politiques pour AWS SGW

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des actions AWS SGW, consultez la section [Actions définies par AWS Storage Gateway](#) dans le Service Authorization Reference.

Les actions politiques dans AWS SGW utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
sgw
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [  
  "sgw:action1",  
  "sgw:action2"  
]
```

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité AWS SGW, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway](#)

Ressources politiques pour AWS SGW

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Pour consulter la liste des types de ressources AWS SGW et leurs caractéristiques ARNs, consultez la section [Resources Defined by AWS Storage Gateway](#) dans le Service Authorization Reference. Pour savoir avec quelles actions vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez la section [Actions définies par AWS Storage Gateway](#).

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité AWS SGW, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway](#)

Clés de conditions de politique pour AWS SGW

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` indique à quel moment les instructions s'exécutent en fonction de critères définis. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les clés de [contexte de condition AWS globales](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour consulter la liste des clés de condition AWS SGW, consultez la section [Clés de condition pour AWS Storage Gateway](#) dans le Service Authorization Reference. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez la section [Actions définies par AWS Storage Gateway](#).

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité AWS SGW, consultez. [Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway](#)

ACLs en AWS SGW

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

ABAC avec SGW AWS

Prend en charge ABAC (identifications dans les politiques) : partiellement

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs nommés balise. Vous pouvez associer des balises aux entités et aux AWS

ressources IAM, puis concevoir des politiques ABAC pour autoriser les opérations lorsque la balise du principal correspond à la balise de la ressource.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'[élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez [Définition d'autorisations avec l'autorisation ABAC](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez [Utilisation du contrôle d'accès par attributs \(ABAC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS SGW

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Les informations d'identification temporaires fournissent un accès à court terme aux AWS ressources et sont automatiquement créées lorsque vous utilisez la fédération ou que vous changez de rôle. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#) et [Services AWS compatibles avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Sessions d'accès transmises pour AWS SGW

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS) : oui

Les sessions d'accès direct (FAS) utilisent les autorisations du principal appelant et Service AWS, combinées Service AWS à la demande d'envoi de demandes aux services en aval. Pour plus de détails sur la politique relative à la transmission de demandes FAS, consultez la section [Sessions de transmission d'accès](#).

Rôles de service pour AWS SGW

Prend en charge les rôles de service : oui

Un rôle de service est un [rôle IAM](#) qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Warning

La modification des autorisations pour un rôle de service peut interrompre les fonctionnalités de AWS SGW. Modifiez les rôles de service uniquement lorsque AWS SGW fournit des instructions à cet effet.

Rôles liés aux services pour SGW AWS

Prend en charge les rôles liés à un service : oui

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés au service apparaissent dans votre Compte AWS fichier et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#). Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Storage Gateway

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier des ressources AWS SGW. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez [Création de politiques IAM \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par AWS SGW, y compris le ARNs format de chaque type de ressource, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition pour AWS Storage Gateway](#) dans le Service Authorization Reference.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la AWS console SGW](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer des ressources AWS SGW dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les

bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez [Validation de politiques avec IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue. Compte AWS Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Sécurisation de l'accès aux API avec MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la AWS console SGW

Pour accéder à la console AWS Storage Gateway, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher les détails des ressources AWS SGW de votre Compte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette politique.

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l' AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour garantir que les utilisateurs et les rôles peuvent toujours utiliser la console AWS SGW, associez également la AWS SGW *ConsoleAccess* ou la politique *ReadOnly* AWS gérée aux entités. Pour plus d'informations, consultez [Ajout d'autorisations à un utilisateur](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'API AWS CLI or AWS .

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "ViewOwnUserInfo",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "iam:GetUserPolicy",  
      "iam:ListGroupsForUser",  
      "iam:ListAttachedUserPolicies",  
      "iam:ListUserPolicies",  
      "iam:GetUser"  
    ],  
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]  
  },  
  {  
    "Sid": "NavigateInConsole",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "iam:GetGroupPolicy",  
      "iam:GetPolicyVersion",  
      "iam:GetPolicy",  
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",  
      "iam:ListGroupPolicies",  
      "iam:ListPolicyVersions",  
      "iam:ListPolicies",  
      "iam:ListUsers"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]  
}
```

Résolution des problèmes AWS d'identité et d'accès à Storage Gateway

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS SGW et IAM.

Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS SGW](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)

- [Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes ressources AWS SGW](#)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS SGW

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM `mateojackson` tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource `my-example-widget` fictive, mais ne dispose pas des autorisations `sgw:GetWidget` fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
sgw:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur `mateojackson` doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource `my-example-widget` à l'aide de l'action `sgw:GetWidget`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas autorisé à effectuer l'action `iam:PassRole`, vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transmettre un rôle à AWS SGW.

Certains services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour exécuter une action dans AWS SGW. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary n'est pas autorisée à transmettre le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je souhaite permettre à des personnes extérieures Compte AWS à moi d'accéder à mes ressources AWS SGW

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si AWS SGW prend en charge ces fonctionnalités, consultez [Comment AWS Storage Gateway fonctionne avec IAM](#).
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur celles Comptes AWS que vous possédez, consultez la section [Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre utilisateur Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez [Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe \(fédération d'identité\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Validation de conformité pour AWS Storage Gateway

Des auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité de AWS Storage Gateway dans le cadre de plusieurs programmes de AWS conformité. Parmi eux figurent SOC, PCI, ISO, FedRAMP, HIPAA, MTSC, C5, K-ISMS, ENS High, OSPAR, et HITRUST CSF.

Pour une liste des AWS services concernés par des programmes de conformité spécifiques, voir [AWS Services concernés par programme de conformité AWS](#) . Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lorsque vous utilisez Storage Gateway est déterminée par la sensibilité de vos données, des objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation en vigueur. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter le respect de la conformité :

- Guides [de démarrage rapide sur la sécurité et la conformité Guides](#) sur la sécurité et la conformité — Ces guides de déploiement abordent les considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de base axés sur la sécurité et la conformité sur AWS
- Livre blanc [sur l'architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA — Ce livre blanc](#) décrit comment les entreprises peuvent créer des applications conformes à la loi HIPAA. AWS
- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) énoncées dans le guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Ce AWS service fournit une vue complète de l'état de votre sécurité interne, AWS ce qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes et aux meilleures pratiques du secteur de la sécurité.

Résilience dans AWS Storage Gateway

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour Régions AWS de zones de disponibilité.

An Région AWS est un emplacement physique dans le monde entier où les centres de données sont regroupés en cluster. Chaque groupe de centres de données logiques est appelé zone de disponibilité (AZ). Chacun Région AWS comprend au moins trois personnes isolées et physiquement séparées AZs au sein d'une zone géographique. Contrairement aux autres fournisseurs de cloud, qui définissent souvent une région comme un centre de données unique, la conception multi-AZ de chacun d'entre eux Région AWS offre des avantages distincts. Chaque AZ dispose d'une

alimentation, d'un refroidissement et d'une sécurité physique indépendants et est connecté via des ultra-low-latency réseaux redondants. Si votre déploiement nécessite de mettre l'accent sur la haute disponibilité, vous pouvez configurer les services et les ressources de manière à ce qu'ils soient multiples AZs afin d'obtenir une meilleure tolérance aux pannes.

Régions AWS répondent aux plus hauts niveaux de sécurité de l'infrastructure, de conformité et de protection des données. Tout le trafic entre les deux AZs est crypté. Les performances du réseau sont suffisantes pour réaliser une réplication synchrone entre AZs. AZs simplifient le partitionnement des services et des ressources pour une haute disponibilité. Si votre déploiement est partitionné AZs, vos ressources sont mieux isolées et protégées contre les problèmes tels que les pannes de courant, les éclairs, les tornades, les tremblements de terre, etc. AZs sont physiquement séparés par une distance significative de toute autre AZ, bien que tous soient situés à moins de 100 km (60 miles) l'un de l'autre.

Pour plus d'informations sur les zones de disponibilité Régions AWS et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS globale](#).

Outre l'infrastructure AWS mondiale, Storage Gateway propose plusieurs fonctionnalités pour répondre à vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde des données :

- Utilisez VMware vSphere High Availability (VMware HA) pour protéger les charges de travail de stockage contre les défaillances matérielles, d'hyperviseurs ou de réseau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de VMware vSphere High Availability avec Storage Gateway](#).
- AWS Backup À utiliser pour sauvegarder vos volumes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Sauvegarde de vos volumes](#).
- Clonez votre volume à partir d'un point de récupération. Pour plus d'informations, consultez [Clonage d'un volume mis en cache à partir d'un point de restauration](#).

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Storage Gateway

En tant que service géré, AWS Storage Gateway est protégé par les procédures de sécurité du réseau AWS mondial décrites dans le livre blanc [Amazon Web Services : Overview of Security Processes](#).

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder à Storage Gateway via le réseau. Les clients doivent prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral

Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Note

Vous devez traiter l'appliance AWS Storage Gateway comme une machine virtuelle gérée et ne pas tenter d'accéder à son installation ou de la modifier de quelque manière que ce soit. Toute tentative d'installation d'un logiciel de numérisation ou de mise à jour de progiciels à l'aide de méthodes autres que le mécanisme normal de mise à jour de la passerelle peut entraîner un dysfonctionnement de la passerelle et avoir un impact sur notre capacité à prendre en charge ou à réparer la passerelle.

AWS examine, analyse et CVEs corrige régulièrement. Nous intégrons des correctifs à ces problèmes dans Storage Gateway dans le cadre de notre cycle normal de publication des logiciels. Ces correctifs sont généralement appliqués dans le cadre du processus normal de mise à jour de la passerelle pendant les fenêtres de maintenance planifiées. Pour plus d'informations sur les mises à jour de la passerelle, consultez [Gestion des mises à jour de passerelle](#).

AWS Bonnes pratiques en matière de sécurité

AWS fournit un certain nombre de fonctionnalités de sécurité à prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de vos propres politiques de sécurité. Ces bonnes pratiques doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations. Pour plus d'informations, consultez les [Bonnes pratiques de sécuritéAWS](#).

Connexion et surveillance dans AWS Storage Gateway

Storage Gateway est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans Storage Gateway. CloudTrail capture

tous les appels d'API pour Storage Gateway sous forme d'événements. Les appels capturés incluent les appels de la console Storage Gateway et les appels de code adressés aux opérations d'API Storage Gateway. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour Storage Gateway. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande envoyée à Storage Gateway, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur de la demande, la date à laquelle elle a été faite, ainsi que des informations supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

Informations sur Storage Gateway dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre compte Amazon Web Services lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité se produit dans Storage Gateway, elle est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte Amazon Web Services. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements dans votre compte Amazon Web Services, y compris les événements pour Storage Gateway, créez un journal de suivi. Un suivi permet CloudTrail de transférer des fichiers journaux vers un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un parcours dans la console, celui-ci s'applique à toutes les AWS régions. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

Toutes les actions Storage Gateway sont consignées et documentées dans la rubrique [Actions](#). Par exemple, les appels aux `ActivateGatewayListGateways`, et `ShutdownGateway` les actions génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été faite par un autre AWS service.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément `userIdentity` CloudTrail](#) .

Comprendre les entrées des fichiers journaux de Storage Gateway

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'action.

```
{ "Records": [{
  "eventVersion": "1.02",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAI5AUPEBH2M7JTNCV",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/StorageGateway-team/JohnDoe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "JohnDoe"
  },
  "eventTime": "2014-12-04T16:19:00Z",
  "eventSource": "storagegateway.amazonaws.com",
  "eventName": "ActivateGateway",
```

```

"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.6.2 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
    "gatewayTimezone": "GMT-5:00",
    "gatewayName": "cloudtrailgatewayv1",
    "gatewayRegion": "us-east-2",
    "activationKey": "EHFBX-1NDD0-P0IVU-PI259-
DHK88",
    "gatewayType": "VTL"
},
"responseElements": {
    "gatewayARN":
"arn:aws:storagegateway:us-east-2:111122223333:gateway/cloudtrailgatewayv1"
},
    "requestID":
"54BTFGNQI71987UJD2IHTCT8NF1Q8GLLE1QEU3KPGG6F0KSTAUU0",
    "eventID": "635f2ea2-7e42-45f0-
bed1-8b17d7b74265",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "20130630",
    "recipientAccountId": "444455556666"
}
}

```

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l' ListGatewaysaction.

```

{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.02",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAI5AUPEBH2M7JTNVC",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/StorageGateway-
team/JohnDoe",
      "accountId": "111122223333", "accessKeyId": "
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName": "JohnDoe"
    },
    "eventTime": "2014-12-03T19:41:53Z",
    "eventSource": "storagegateway.amazonaws.com",
    "eventName": "ListGateways",

```

```
Linux / 2.6.18 - 164.el5 ",
    " awsRegion ":" us-east-2 ",
    " sourceIPAddress ":" 192.0.2.0 ",
    " userAgent ":" aws - cli / 1.6.2 Python / 2.7.6
6U2N42CU37KA08BG6V1I23FRSJ1Q8GLLE1QEU3KPGG6F0KSTAUU0 ",
    " requestParameters ":null,
    " responseElements ":null,
    "requestID ":"
d203a189ec8d ",
    " eventID ":" f76e5919 - 9362 - 48ff - a7c4 -
" eventType ":" AwsApiCall ",
    " apiVersion ":" 20130630 ",
    " recipientAccountId ":" 444455556666"
  ]
}
```

Résolution des problèmes de passerelle

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les meilleures pratiques et les problèmes de résolution des problèmes liés aux passerelles, aux plateformes hôtes, aux volumes, à la haute disponibilité, à la restauration des données et aux instantanés. Les informations de dépannage des passerelles sur site concernent les passerelles déployées sur des plateformes de virtualisation prises en charge. Les informations de résolution des problèmes de haute disponibilité concernent les passerelles exécutées sur la plate-forme VMware vSphere High Availability (HA).

Rubriques

- [Résolution des problèmes : problèmes de connexion à la passerelle](#)- Découvrez comment diagnostiquer les problèmes susceptibles de faire apparaître votre passerelle hors ligne dans la console Storage Gateway.
- [Résolution des problèmes : erreur interne lors de l'activation de la passerelle](#)- Découvrez ce qu'il convient de faire si vous recevez un message d'erreur interne lorsque vous tentez d'activer votre Storage Gateway.
- [Dépannage des problèmes de passerelle sur site](#)- Découvrez les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de vos passerelles locales et comment autoriser la connexion Support à votre passerelle pour faciliter le dépannage.
- [Dépannage de configuration de Microsoft Hyper-V](#)- Découvrez les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors du déploiement de Storage Gateway sur la plateforme Microsoft Hyper-V.
- [Résolution des problèmes de passerelle Amazon EC2](#)- Trouvez des informations sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec des passerelles déployées sur Amazon EC2.
- [Résolution des problèmes des appliances matérielles](#)- Découvrez comment résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec l'appliance matérielle Storage Gateway.
- [Résolution des problèmes de volume](#)- Trouvez des informations sur les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de volumes, ainsi que sur les mesures que nous vous suggérons de prendre pour les résoudre.
- [Résolution des problèmes de haute disponibilité](#)- Découvrez ce qu'il convient de faire si vous rencontrez des problèmes avec les passerelles déployées dans un environnement VMware HA.

Résolution des problèmes : problèmes de connexion à la passerelle

Utilisez les informations de dépannage suivantes pour déterminer ce qu'il convient de faire si la AWS Storage Gateway console indique que votre passerelle est hors ligne.

Il se peut que votre passerelle apparaisse comme étant hors ligne pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- La passerelle ne peut pas atteindre les points de terminaison du service Storage Gateway.
- La passerelle s'est arrêtée de façon inattendue.
- Un disque de cache associé à la passerelle a été déconnecté ou modifié, ou est en panne.

Pour remettre votre passerelle en ligne, identifiez et résolvez le problème à l'origine de sa mise hors ligne.

Vérifiez le pare-feu ou le proxy associé

Si vous avez configuré votre passerelle pour utiliser un proxy, ou si vous l'avez placée derrière un pare-feu, passez en revue les règles d'accès du proxy ou du pare-feu. Le proxy ou le pare-feu doit autoriser le trafic à destination et en provenance des ports réseau et des points de terminaison de service requis par Storage Gateway. Pour plus d'informations, voir [Exigences relatives au réseau et au pare-feu](#).

Vérifiez s'il existe une inspection SSL ou approfondie des paquets en cours du trafic de votre passerelle

Si une inspection SSL ou approfondie des paquets est actuellement effectuée sur le trafic réseau entre votre passerelle et AWS, il se peut que votre passerelle ne soit pas en mesure de communiquer avec les points de terminaison de service requis. Pour remettre votre passerelle en ligne, vous devez désactiver l'inspection.

Vérifiez l'absence d'une panne de courant ou d'une défaillance matérielle sur l'hôte de l'hyperviseur

Une panne de courant ou une panne matérielle sur l'hyperviseur hôte de votre passerelle peut provoquer l'arrêt inattendu de celle-ci et la rendre inaccessible. Une fois que vous aurez rétabli l'alimentation et la connectivité réseau, votre passerelle sera de nouveau accessible.

Une fois que votre passerelle sera de nouveau en ligne, veillez à prendre des mesures pour récupérer vos données. Pour plus d'informations, consultez [Meilleures pratiques pour récupérer vos données](#).

Vérifiez les problèmes liés à un disque de cache associé

Votre passerelle peut se déconnecter si au moins un des disques de cache associés à votre passerelle a été supprimé, modifié ou redimensionné, ou s'il est endommagé.

Si un disque de cache fonctionnel a été retiré de l'hôte de l'hyperviseur :

1. Arrêtez la passerelle.
2. Ajoutez de nouveau le disque.

Note

Assurez-vous d'ajouter le disque au même nœud de disque.

3. Redémarrez la passerelle.

Si un disque de cache est endommagé, a été remplacé ou a été redimensionné :

1. Arrêtez la passerelle.
2. Réinitialisez le disque de cache.
3. Reconfigurez le disque pour le stockage en cache.
4. Redémarrez la passerelle.

Résolution des problèmes : erreur interne lors de l'activation de la passerelle

Les demandes d'activation de Storage Gateway empruntent deux chemins réseau. Les demandes d'activation entrantes envoyées par un client se connectent à la machine virtuelle (VM) de la passerelle ou à l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) via le port 80. Si la passerelle reçoit correctement la demande d'activation, elle communique avec les points de terminaison Storage Gateway pour recevoir une clé d'activation. Si la passerelle ne parvient pas à atteindre les points de terminaison Storage Gateway, elle répond au client par un message d'erreur interne.

Utilisez les informations de dépannage suivantes pour déterminer la marche à suivre si vous recevez un message d'erreur interne lorsque vous tentez d'activer votre AWS Storage Gateway.

Note

- Assurez-vous de déployer de nouvelles passerelles à l'aide du dernier fichier image de machine virtuelle ou de la dernière version d'Amazon Machine Image (AMI). Vous recevrez un message d'erreur interne si vous tentez d'activer une passerelle qui utilise une AMI obsolète.
- Assurez-vous de sélectionner le type de passerelle que vous souhaitez déployer correctement avant de télécharger l'AMI. Les fichiers .ova et chaque type AMIs de passerelle sont différents et ne sont pas interchangeables.

Résoudre les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison public

Pour résoudre les erreurs d'activation lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison public, effectuez les vérifications et configurations suivantes.

Vérifiez les ports requis

Pour les passerelles déployées sur site, vérifiez que les ports sont ouverts sur votre pare-feu local. Pour les passerelles déployées sur une instance Amazon EC2, vérifiez que les ports sont ouverts sur le groupe de sécurité de l'instance. Pour vérifier que les ports sont ouverts, exécutez une commande

telnet sur le point de terminaison public à partir d'un serveur. Ce serveur doit se trouver dans le même sous-réseau que la passerelle. Par exemple, les commandes telnet suivantes testent la connexion au port 443 :

```
telnet d4kdq0yaxexbo.cloudfront.net 443
telnet storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet dp-1.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet proxy-app.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet client-cp.storagegateway.region.amazonaws.com 443
telnet anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com 443
```

Pour vérifier que la passerelle elle-même peut atteindre le point de terminaison, accédez à la console de machine virtuelle locale de la passerelle (pour les passerelles déployées sur site). Vous pouvez également accéder par SSH à l'instance de la passerelle (pour les passerelles déployées sur Amazon EC2). Exécutez ensuite un test de connectivité réseau. Confirmez le retour du test[PASSED]. Pour plus d'informations, voir [Test de votre connexion de passerelle à Internet](#).

Note

Le nom d'utilisateur de connexion par défaut pour la console de passerelle est `admin`, et le mot de passe par défaut est `password`.

Assurez-vous que la sécurité du pare-feu ne modifie pas les paquets envoyés depuis la passerelle vers les points de terminaison publics

Les inspections SSL, les inspections approfondies des paquets ou d'autres formes de sécurité par pare-feu peuvent interférer avec les paquets envoyés depuis la passerelle. La prise de contact SSL échoue si le certificat SSL est modifié par rapport aux attentes du point de terminaison d'activation. Pour vérifier qu'aucune inspection SSL n'est en cours, exécutez une commande OpenSSL sur le point de terminaison d'activation principal `anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com` () sur le port 443. Vous devez exécuter cette commande depuis une machine située dans le même sous-réseau que la passerelle :

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.region.amazonaws.com
```

Note

region Remplacez-le par votre Région AWS.

Si aucune inspection SSL n'est en cours, la commande renvoie une réponse similaire à la suivante :

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/CN=anon-cp.storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
  i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
 1 s:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
  i:/C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1
 2 s:/C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1
  i:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services
  Root Certificate Authority - G2
 3 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services
  Root Certificate Authority - G2
  i:/C=US/O=Starfield Technologies, Inc./OU=Starfield Class 2 Certification Authority
---
```

Si une inspection SSL est en cours, la réponse indique une chaîne de certificats modifiée, similaire à ce qui suit :

```
$ openssl s_client -connect anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com:443 -
servername anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
CONNECTED(00000003)
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.ap-
southeast-1.amazonaws.com
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.ap-
southeast-1.amazonaws.com
```

```
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/DC=com/DC=amazonaws/OU=AWS/CN=anon-cp.storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com
  i:/C=IN/O=Company/CN=Admin/ST=KA/L=New town/OU=SGW/emailAddress=admin@company.com
---
```

Le point de terminaison d'activation accepte les poignées de main SSL uniquement s'il reconnaît le certificat SSL. Cela signifie que le trafic sortant de la passerelle vers les points de terminaison doit être exempté des inspections effectuées par les pare-feux de votre réseau. Ces inspections peuvent être une inspection SSL ou une inspection approfondie des paquets.

Vérifier la synchronisation de l'heure de la passerelle

Des décalages temporels excessifs peuvent provoquer des erreurs de connexion SSL. Pour les passerelles locales, vous pouvez utiliser la console de machine virtuelle locale de la passerelle pour vérifier la synchronisation de l'heure de votre passerelle. Le décalage temporel ne doit pas dépasser 60 secondes. Pour plus d'informations, voir de [de](#) passerelle

L'option System Time Management n'est pas disponible sur les passerelles hébergées sur des instances Amazon EC2. Pour vous assurer que les passerelles Amazon EC2 peuvent correctement synchroniser l'heure, vérifiez que l'instance Amazon EC2 peut se connecter à la liste de pools de serveurs NTP suivante via les ports UDP et TCP 123 :

- 0.amazon.pool.ntp.org
- 1.amazon.pool.ntp.org
- 2.amazon.pool.ntp.org
- 3.amazon.pool.ntp.org

Résolvez les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison Amazon VPC

Pour résoudre les erreurs d'activation lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), effectuez les vérifications et configurations suivantes.

Vérifiez les ports requis

Assurez-vous que les ports requis au sein de votre pare-feu local (pour les passerelles déployées sur site) ou de votre groupe de sécurité (pour les passerelles déployées dans Amazon EC2) sont ouverts. Les ports requis pour connecter une passerelle à un point de terminaison VPC Storage Gateway sont différents de ceux requis pour connecter une passerelle à des points de terminaison publics. Les ports suivants sont requis pour la connexion à un point de terminaison VPC Storage Gateway :

- TCP 443
- TCP 1026
- TCP 1027
- TCP 1028
- TCP 1031
- TCP 2222

Pour plus d'informations, consultez .

Vérifiez également le groupe de sécurité attaché à votre point de terminaison VPC Storage Gateway. Le groupe de sécurité par défaut attaché au point de terminaison peut ne pas autoriser les ports requis. Créez un nouveau groupe de sécurité qui autorise le trafic provenant de la plage d'adresses IP de votre passerelle sur les ports requis. Attachez ensuite ce groupe de sécurité au point de terminaison du VPC.

Note

Utilisez la [console Amazon VPC](#) pour vérifier le groupe de sécurité attaché au point de terminaison VPC. Affichez votre point de terminaison VPC Storage Gateway depuis la console, puis choisissez l'onglet Security Groups.

Pour vérifier que les ports requis sont ouverts, vous pouvez exécuter des commandes telnet sur le point de terminaison VPC Storage Gateway. Vous devez exécuter ces commandes depuis un serveur situé dans le même sous-réseau que la passerelle. Vous pouvez exécuter les tests sur le premier nom DNS qui ne spécifie pas de zone de disponibilité. Par exemple, les commandes telnet suivantes testent les connexions de port requises à l'aide du nom DNS `vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com` :

```
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 443
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1026
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1027
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1028
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 1031
telnet vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com 2222
```

Assurez-vous que la sécurité du pare-feu ne modifie pas les paquets envoyés depuis la passerelle vers votre point de terminaison Amazon VPC (Storage Gateway).

Les inspections SSL, les inspections approfondies des paquets ou d'autres formes de sécurité par pare-feu peuvent interférer avec les paquets envoyés depuis la passerelle. La prise de contact SSL échoue si le certificat SSL est modifié par rapport aux attentes du point de terminaison d'activation. Pour vérifier qu'aucune inspection SSL n'est en cours, exécutez une commande OpenSSL sur votre point de terminaison VPC Storage Gateway. Vous devez exécuter cette commande depuis une machine située dans le même sous-réseau que la passerelle. Exécutez la commande pour chaque port requis :

```
$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:443 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1026 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1028 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:1031 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com

$ openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com:2222 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```

Si aucune inspection SSL n'est en cours, la commande renvoie une réponse similaire à la suivante :

```
openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
  i:C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
 1 s:C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
  i:C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
 2 s:C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
  i:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN =
Starfield Services Root Certificate Authority - G2
 3 s:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN =
Starfield Services Root Certificate Authority - G2
  i:C = US, O = "Starfield Technologies, Inc.", OU = Starfield Class 2 Certification
Authority
---
```

Si une inspection SSL est en cours, la réponse indique une chaîne de certificats modifiée, similaire à ce qui suit :

```
openssl s_client -connect vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:1027 -servername
vpce-1234567e1c24a1fe9-62qntt8k.storagegateway.us-east-1.vpce.amazonaws.com
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 DC = com, DC = amazonaws, OU = AWS, CN = anon-cp.storagegateway.us-
east-1.amazonaws.com
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
---
```

Certificate chain

```
0 s:/DC=com/DC=amazonaws/OU=AWS/CN=anon-cp.storagegateway.us-east-1.amazonaws.com
  i:/C=IN/O=Company/CN=Admin/ST=KA/L=New town/OU=SGW/emailAddress=admin@company.com
---
```

Le point de terminaison d'activation accepte les poignées de main SSL uniquement s'il reconnaît le certificat SSL. Cela signifie que le trafic sortant de la passerelle vers votre point de terminaison VPC via les ports requis est exempté des inspections effectuées par les pare-feux de votre réseau. Ces inspections peuvent être des inspections SSL ou des inspections approfondies des paquets.

Vérifier la synchronisation de l'heure de la passerelle

Des décalages temporels excessifs peuvent provoquer des erreurs de connexion SSL. Pour les passerelles locales, vous pouvez utiliser la console de machine virtuelle locale de la passerelle pour vérifier la synchronisation de l'heure de votre passerelle. Le décalage temporel ne doit pas dépasser 60 secondes. Pour plus d'informations, voir de [de](#) passerelle

L'option System Time Management n'est pas disponible sur les passerelles hébergées sur des instances Amazon EC2. Pour vous assurer que les passerelles Amazon EC2 peuvent correctement synchroniser l'heure, vérifiez que l'instance Amazon EC2 peut se connecter à la liste de pools de serveurs NTP suivante via les ports UDP et TCP 123 :

- 0.amazon.pool.ntp.org
- 1.amazon.pool.ntp.org
- 2.amazon.pool.ntp.org
- 3.amazon.pool.ntp.org

Vérifiez la présence d'un proxy HTTP et confirmez les paramètres du groupe de sécurité associés

Avant l'activation, vérifiez si un proxy HTTP sur Amazon EC2 est configuré sur la machine virtuelle de passerelle locale en tant que proxy Squid sur le port 3128. Dans ce cas, confirmez les points suivants :

- Le groupe de sécurité attaché au proxy HTTP sur Amazon EC2 doit disposer d'une règle d'entrée. Cette règle entrante doit autoriser le trafic proxy Squid sur le port 3128 à partir de l'adresse IP de la machine virtuelle de passerelle.

- Le groupe de sécurité attaché au point de terminaison Amazon EC2 VPC doit disposer de règles entrantes. Ces règles entrantes doivent autoriser le trafic sur les ports 1026-1028, 1031, 2222 et 443 à partir de l'adresse IP du proxy HTTP sur Amazon EC2.

Résolvez les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison public et qu'il existe un point de terminaison VPC Storage Gateway dans le même VPC

Pour résoudre les erreurs lors de l'activation de votre passerelle à l'aide d'un point de terminaison public lorsqu'il existe un point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) dans le même VPC, effectuez les vérifications et configurations suivantes.

Vérifiez que le paramètre Activer le nom DNS privé n'est pas activé sur votre point de terminaison VPC Storage Gateway

Si l'option Activer le nom DNS privé est activée, vous ne pouvez activer aucune passerelle entre ce VPC et le point de terminaison public.

Pour désactiver l'option de nom DNS privé :

1. Ouvrez la [console VPC Amazon](#).
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Points de terminaison.
3. Choisissez votre point de terminaison VPC Storage Gateway.
4. Choisissez Actions.
5. Choisissez Gérer les noms DNS privés.
6. Pour Activer le nom DNS privé, désactivez Activer pour ce point de terminaison.
7. Choisissez Modifier les noms DNS privés pour enregistrer le paramètre.

Dépannage des problèmes de passerelle sur site

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de vos passerelles locales et sur la manière de les activer pour résoudre les problèmes liés Support à votre passerelle.

Le tableau suivant répertorie les problèmes types que vous pourriez rencontrer avec les passerelles sur site.

Problème	Action à exécuter
Vous ne pouvez pas trouver l'adresse IP de votre passerelle.	<p>Utilisez le client de l'hyperviseur pour vous connecter à votre hôte afin de rechercher l'adresse IP de la passerelle.</p> <ul style="list-style-type: none">• En VMware ESXi effet, l'adresse IP de la machine virtuelle se trouve dans le client vSphere sous l'onglet Résumé.• Pour Microsoft Hyper-V, vous pouvez trouver l'adresse IP de la machine virtuelle en vous connectant à la console locale. <p>Si vous avez toujours du mal à trouver l'adresse IP de la passerelle :</p> <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la machine virtuelle est activé. Une adresse IP est attribuée à votre passerelle uniquement lorsque la machine virtuelle est activé.• Attendez que le démarrage de la machine virtuelle soit terminé. Si vous venez d'allumer la machine virtuelle, la passerelle peut mettre quelques minutes pour finaliser sa séquence de démarrage.
Vous rencontrez des problèmes de réseau ou de pare-feu.	<ul style="list-style-type: none">• Autoriser les ports appropriés pour votre passerelle.• Le certificat SSL ne validation/inspection doit pas être activé. Storage Gateway utilise l'authentification TLS mutuelle qui échouera si une application tierce tente d'obtenir l'un intercept/sign ou l'autre des certificats.• Si vous utilisez un pare-feu ou un routeur pour filtrer ou limiter le trafic réseau, vous devez les configurer afin de permettre les communications sortantes vers AWS pour ces points de terminaison de service. Pour plus d'informations sur les exigences de réseau et de pare-feu, consultez Exigences pour le réseau et le pare-feu.
L'activation de votre passerelle échoue lorsque vous cliquez sur le bouton	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la machine virtuelle de la passerelle est accessible en faisant un ping de la machine virtuelle à partir du client.

Problème	Action à exécuter
Passer à l'activation dans la console de gestion Storage Gateway.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que votre machine virtuelle dispose d'une connectivité réseau à Internet. Sinon, vous aurez besoin de configurer un proxy SOCKS. Pour plus d'informations sur la procédure à utiliser, consultez Configuration d'un SOCKS5 proxy pour votre passerelle sur site.• Vérifiez que l'heure de l'hôte est correcte, que l'hôte est configuré pour synchroniser son heure automatiquement sur un serveur NTP (Network Time Protocol) et que l'heure de la machine virtuelle de la passerelle est correcte. Pour plus d'informations sur la synchronisation de l'heure des hôtes de l'hyperviseur VMs, consultez Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'heure de l'hôte KVM Hyper-V ou Linux• Après l'exécution de ces étapes, vous pouvez recommencer le déploiement de la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway et de l'assistant Configurer et activer la passerelle.• Le certificat SSL ne validation/inspection doit pas être activé. Storage Gateway utilise l'authentification TLS mutuelle qui échouera si une application tierce tente d'obtenir l'un intercept/sign ou l'autre des certificats.• Vérifiez que votre machine virtuelle dispose d'au moins 7,5 Go de RAM. L'attribution de la passerelle échoue s'il y a moins de 7,5 Go de RAM. Pour plus d'informations, consultez Conditions requises pour configurer Volume Gateway.

Problème	Action à exécuter
<p data-bbox="110 226 483 787">Vous devez supprimer un disque alloué en tant qu'espace de tampon de chargement. Par exemple, vous devrez peut-être réduire la quantité d'espace du tampon de chargement d'une passerelle ou remplacer un disque utilisé comme tampon de chargement qui a échoué.</p>	<p data-bbox="539 226 1481 357">Pour plus d'informations sur la suppression d'un disque alloué comme espace de tampon de chargement, consultez Suppression de disques de votre passerelle.</p>
<p data-bbox="110 829 506 959">Vous avez besoin d'améliorer la bande passante entre votre passerelle et AWS.</p>	<p data-bbox="539 829 1490 1585">Vous pouvez améliorer la bande passante de votre passerelle AWS en configurant votre connexion Internet AWS sur un adaptateur réseau (NIC) distinct de celui qui connecte vos applications et la machine virtuelle de la passerelle. Cette approche est utile si vous disposez d'une connexion à bande passante élevée AWS et que vous souhaitez éviter les problèmes de bande passante, en particulier lors de la restauration d'un instantané. Pour une charge de travail à haut débit, vous pouvez utiliser Direct Connect afin d'établir une connexion réseau dédiée entre votre passerelle sur site et AWS. Pour mesurer la bande passante de la connexion entre votre passerelle et AWS, utilisez les <code>CloudBytesUploaded</code> métriques <code>CloudBytesDownloaded</code> et de la passerelle. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez Mesurer les performances entre votre passerelle et AWS. L'amélioration de votre connexion Internet permet d'éviter le remplissage de votre tampon de chargement.</p>

Problème	Action à exécuter
<p>Le débit vers ou depuis votre passerelle tombe à zéro.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dans l'onglet Gateway de la console Storage Gateway, vérifiez que les adresses IP de votre machine virtuelle de passerelle sont les mêmes que celles que vous voyez dans le logiciel client de votre hyperviseur (c'est-à-dire le client VMware vSphere ou Microsoft Hyper-V Manager). Si elles ne correspondent pas, redémarrez votre passerelle à partir de la console Storage Gateway, comme illustré dans Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle. Suite au redémarrage, les adresses dans la liste des Adresses IP de l'onglet Passerelle de la console Storage Gateway doivent correspondre aux adresses IP de votre passerelle, que vous définissez à partir du client de l'hyperviseur.• En VMware ESXi effet, l'adresse IP de la machine virtuelle se trouve dans le client vSphere sous l'onglet Résumé.• Pour Microsoft Hyper-V, vous pouvez trouver l'adresse IP de la machine virtuelle en vous connectant à la console locale.• Vérifiez la connectivité de votre passerelle AWS comme décrit dans Test de votre connexion de passerelle à Internet.• Vérifiez la configuration de la carte réseau de votre passerelle et veillez à ce que toutes les interfaces qui doivent être activées pour la passerelle le soient réellement. Pour afficher la configuration de la carte réseau de votre passerelle, suivez les instructions de Configuration de votre passerelle réseau et sélectionnez l'option d'affichage de la configuration du réseau de la passerelle. <p>Vous pouvez consulter le débit à destination et en provenance de votre passerelle depuis la CloudWatch console Amazon. Pour plus d'informations sur la mesure du débit à destination et en provenance de votre passerelle AWS, voir Mesurer les performances entre votre passerelle et AWS.</p>

Problème	Action à exécuter
Vous rencontrez des problèmes d'importation (déploiement) de Storage Gateway sur Microsoft Hyper-V.	Consultez Dépannage de configuration de Microsoft Hyper-V , qui traite des problèmes les plus courants de déploiement d'une passerelle sur Microsoft Hyper-V.
Vous recevez un message qui indique que les données qui ont été écrites sur le volume dans votre passerelle ne sont pas stockées en toute sécurité dans AWS.	Vous recevez ce message si la machine virtuelle de la passerelle a été créée à partir d'un clone ou d'un instantané d'une autre machine virtuelle de passerelle. Si ce n'est pas le cas, contactez Support.

Permettre Support de résoudre les problèmes liés à votre passerelle hébergée sur site

Storage Gateway fournit une console locale que vous pouvez utiliser pour effectuer plusieurs tâches de maintenance, notamment l'activation Support pour accéder à votre passerelle afin de vous aider à résoudre les problèmes liés à la passerelle. Par défaut, Support l'accès à votre passerelle est désactivé. Vous fournissez cet accès par le biais de la console locale de l'hôte. Pour donner Support accès à votre passerelle, vous devez d'abord vous connecter à la console locale de l'hôte, accéder à la console de Storage Gateway, puis vous connecter au serveur de support.

Pour autoriser Support l'accès à votre passerelle

1. Connectez-vous à la console locale de l'hôte.
 - VMware ESXi — pour plus d'informations, voir [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#).
 - Microsoft Hyper-V – pour plus d'informations, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
2. À l'invite, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Console Gateway.
3. Entrez **h** pour ouvrir la liste des commandes disponibles.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si votre passerelle utilise un point de terminaison public, dans la fenêtre **COMMANDES DISPONIBLES**, entrez **open-support-channel** pour vous connecter au support client pour Storage Gateway. Autorisez le port TCP 22 afin de pouvoir ouvrir un canal de support vers AWS. Lorsque vous vous connectez au support client, Storage Gateway vous attribue un numéro de support. Notez ce numéro.
- Si votre passerelle utilise un point de terminaison de VPC, dans la fenêtre **AVAILABLE COMMANDS (COMMANDES DISPONIBLES)**, entrez **open-support-channel**. Si votre passerelle n'est pas activée, indiquez le point de terminaison de VPC ou l'adresse IP pour vous connecter au support client pour Storage Gateway. Autorisez le port TCP 22 afin de pouvoir ouvrir un canal de support vers AWS. Lorsque vous vous connectez au support client, Storage Gateway vous attribue un numéro de support. Notez ce numéro.

Note

Le numéro de canal n'est pas un numéro de port Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP (contrôle de transmission)). Au lieu de cela, la passerelle permet une connexion Secure Shell (SSH) (TCP 22) aux serveurs Storage Gateway et fournit le canal de support pour la connexion.

5. Une fois le canal d'assistance établi, fournissez votre numéro de service d'assistance Support afin de Support pouvoir vous aider à résoudre les problèmes.
6. Une fois la session de support terminée, entrez **q** pour y mettre fin. Ne fermez pas la session avant que le support Amazon Web Services vous informe que la session de support est terminée.
7. Entrez **exit** pour vous déconnecter de la console de passerelle.
8. Suivez les invites pour quitter la console locale.

Dépannage de configuration de Microsoft Hyper-V

Le tableau suivant répertorie les problèmes classiques que vous pouvez rencontrer lors du déploiement de Storage Gateway sur la plateforme Microsoft Hyper-V.

Problème	Action à exécuter
<p data-bbox="110 241 456 420">Vous essayez d'importer une passerelle et vous recevez le message d'erreur suivant :</p> <p data-bbox="110 464 505 1073">« Une erreur de serveur s'est produite lors de la tentative d'importation de la machine virtuelle. L'importation a échoué. Impossible de trouver les fichiers d'importation de machines virtuelles à l'emplacement [...]. Vous ne pouvez importer une machine virtuelle que si vous avez utilisé Hyper-V pour la créer et l'exporter. »</p>	<p data-bbox="540 241 1305 279">Cette erreur se produit dans les conditions suivantes :</p> <ul data-bbox="540 321 1495 1115" style="list-style-type: none"><li data-bbox="540 321 1495 506">• Si vous pointez pas vers la racine des fichiers source décompressés de la passerelle. La dernière partie de l'emplacement que vous spécifiez dans la boîte de dialogue Importer une machine virtuelle doit être <code>AWS-Storage-Gateway</code> . Par exemple : <code>C:\prod-gateway\unzippedSourceVM\AWS-Storage-Gateway\</code> .<li data-bbox="540 653 1495 1115">• Si vous avez déjà déployé une passerelle, mais n'avez pas sélectionné l'option Copier la machine virtuelle et que vous avez activé l'option Dupliquer tous les fichiers dans la boîte de dialogue Importer une machine virtuelle, la machine virtuelle a été créé à l'emplacement où vous avez décompressé les fichiers de la passerelle et vous ne pouvez pas réimporter à partir de cet emplacement. Pour résoudre ce problème, obtenez une nouvelle copie des fichiers source décompressés de la passerelle et copiez-les dans un nouvel emplacement. Utilisez le nouvel emplacement comme source de l'importation. <p data-bbox="573 1157 1495 1381">Si vous prévoyez de créer plusieurs passerelles à partir d'un seul emplacement de fichiers source décompressés, vous devez sélectionner Copier la machine virtuelle et cocher la case Dupliquer tous les fichiers dans la boîte de dialogue Importer une machine virtuelle.</p>
<p data-bbox="110 1430 456 1608">Vous essayez d'importer une passerelle et vous recevez le message d'erreur suivant :</p> <p data-bbox="110 1652 456 1879">« Une erreur de serveur s'est produite lors de la tentative d'importation de la machine virtuelle. L'importation a échoué.</p>	<p data-bbox="540 1430 1495 1703">Si vous avez déjà déployé une passerelle et que vous essayez de réutiliser des dossiers par défaut qui stockent les fichiers du disque dur virtuel et les fichiers de configuration de la machine virtuelle, cette erreur se produit. Pour résoudre ce problème, spécifiez de nouveaux emplacements sous Serveur dans le panneau situé sur le côté gauche de la boîte de dialogue des paramètres Hyper-V.</p>

Problème	Action à exécuter
<p data-bbox="110 212 506 390">La tâche d'importation n'a pas réussi à copier le fichier depuis [...] : le fichier existe. (0x80070050) »</p> <p data-bbox="110 436 456 615">Vous essayez d'importer une passerelle et vous recevez le message d'erreur suivant :</p> <p data-bbox="110 661 493 1171">« Une erreur de serveur s'est produite lors de la tentative d'importation de la machine virtuelle. L'importation a échoué. L'importation a échoué car la machine virtuelle doit avoir un nouvel identificateur. Sélectionnez un nouvel identificateur et réessayez l'importation. »</p>	<p data-bbox="545 436 1495 615">Lorsque vous importez la passerelle, assurez-vous de sélectionner Copier la machine virtuelle et de cocher la case Dupliquer tous les fichiers dans la boîte de dialogue Importer une machine virtuelle afin de créer un nouvel identifiant unique pour la machine virtuelle.</p>

Problème	Action à exécuter
<p data-bbox="110 226 506 451">Vous essayez de démarrer une machine virtuelle de passerelle et vous recevez le message d'erreur suivant :</p> <p data-bbox="110 499 506 1008">« Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage des machines virtuelles sélectionnées. Le paramètre du processeur de partition enfant est incompatible avec la partition parent. 'AWS-Storage-Gateway' n'a pas pu être initialisé. (ID de machine virtuelle [...]) »</p>	<p data-bbox="539 226 1469 409">Cette erreur est probablement due à un écart entre le processeur requis CPUs pour la passerelle et le processeur disponible CPUs sur l'hôte. Veillez à ce que le nombre de CPU de la machine virtuelle soit pris en charge par l'hyperviseur sous-jacent.</p> <p data-bbox="539 451 1469 577">Pour plus d'informations sur les exigences relatives à Storage Gateway, consultez Conditions requises pour configurer Volume Gateway.</p>

Problème	Action à exécuter
<p>Vous essayez de démarrer une machine virtuelle de passerelle et vous recevez le message d'erreur suivant :</p> <p>« Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage des machines virtuelles sélectionnées. 'AWS-Storage-Gateway' n'a pas pu être initialisé. (ID de machine virtuelle [...]) Impossible de créer la partition : les ressources système sont insuffisantes pour exécuter le service demandé. (0x800705AA) »</p>	<p>Cette erreur est probablement provoquée par un écart de RAM entre la RAM obligatoire pour la passerelle et la RAM disponible sur l'hôte.</p> <p>Pour plus d'informations sur les exigences relatives à Storage Gateway, consultez Conditions requises pour configurer Volume Gateway.</p>
<p>Les instantanés et les mises à jour logicielles de la passerelle se produisent à des moments qui diffèrent par rapport à ce qui était prévu.</p>	<p>L'horloge de la machine virtuelle de la passerelle peut être décalée par rapport à l'heure réelle ; il s'agit d'une dérive de l'horloge. Vérifiez et corrigez l'heure de la machine virtuelle à l'aide de l'option de synchronisation de l'heure de la console de passerelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'heure de l'hôte KVM Hyper-V ou Linux.</p>
<p>Vous devez placer les fichiers décompressés Storage Gateway de Microsoft Hyper-V sur le système de fichiers hôte.</p>	<p>Accédez à l'hôte comme vous le feriez avec un serveur Microsoft Windows standard. Par exemple, si l'hôte de l'hyperviseur est nommé <code>hyperv-server</code> , vous pouvez utiliser le chemin UNC suivant <code>\\hyperv-server\c\$</code> , ce qui implique que le nom <code>hyperv-server</code> peut être résolu ou est défini dans votre fichier d'hôtes local.</p>

Problème	Action à exécuter
Vous êtes invité à saisir les informations d'identification lors de la connexion à l'hyperviseur.	Ajoutez vos informations d'identification utilisateur en tant qu'administrateur local pour l'hôte de l'hyperviseur à l'aide de l'outil Sconfig.cmd.
Vous remarquerez peut-être de mauvaises performances réseau si vous activez la file d'attente des machines virtuelles (VMQ) pour un hôte Hyper-V utilisant un adaptateur réseau Broadcom.	Pour plus d'informations sur une solution de contournement, consultez la documentation Microsoft, voir Mauvaises performances réseau sur les machines virtuelles sur un hôte Windows Server 2012 Hyper-V si VMQ est activé.

Résolution des problèmes de passerelle Amazon EC2

Les sections suivantes répertorient les problèmes types que vous êtes susceptibles de rencontrer avec votre passerelle déployée sur Amazon EC2. Pour plus d'informations sur la différence entre une passerelle sur site et une passerelle déployée dans Amazon EC2, consultez [Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway](#).

Rubriques

- [L'activation de votre passerelle ne se produit pas au bout de quelques instants](#)
- [Vous ne trouvez pas votre instance de passerelle EC2 dans la liste des instances](#)
- [Vous avez créé un volume Amazon EBS, mais vous ne pouvez pas l'attacher à votre instance de passerelle EC2](#)
- [Vous ne pouvez pas attacher d'initiateur à une cible de volume de votre passerelle EC2](#)
- [Vous obtenez un message indiquant qu'aucun disque n'est disponible lorsque vous essayez d'ajouter des volumes de stockage](#)
- [Vous souhaitez supprimer un disque alloué comme espace de tampon de chargement pour réduire l'espace du tampon de chargement](#)
- [Le débit vers ou depuis votre passerelle EC2 tombe à zéro](#)
- [Vous souhaitez aider Support à résoudre les problèmes de votre passerelle EC2](#)

- [Vous souhaitez vous connecter à votre instance de passerelle à l'aide de l'Amazon EC2 Serial Console](#)

L'activation de votre passerelle ne se produit pas au bout de quelques instants

Vérifiez les points suivants dans la console Amazon EC2 :

- Le port 80 est activé dans le groupe de sécurité que vous avez associé à l'instance. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une règle de groupe de sécurité, consultez la section [Ajout d'une règle de groupe de sécurité](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- L'instance de passerelle est marquée comme étant en cours d'exécution. Dans la console Amazon EC2, la valeur État de l'instance doit être EN COURS D'EXÉCUTION.
- Assurez-vous que le type d'instance Amazon EC2 répond aux exigences minimales, comme décrit dans la section [Besoins de stockage](#).

Après avoir corrigé le problème, essayez à nouveau d'activer la passerelle. Pour ce faire, ouvrez la console Storage Gateway , choisissez Déployer une nouvelle passerelle sur Amazon EC2, puis entrez à nouveau l'adresse IP de l'instance.

Vous ne trouvez pas votre instance de passerelle EC2 dans la liste des instances

Si vous n'avez pas attribué de balise de ressource à l'instance et que vous avez de nombreuses instances en cours d'exécution, il peut être difficile de savoir quelle instance vous avez lancée. Dans ce cas, vous pouvez procéder de la façon suivante pour rechercher l'instance de la passerelle :

- Vérifiez le nom de l'Amazon Machine Image (AMI) sur l'onglet Description de l'instance. Une instance basée sur l'AMI Storage Gateway doit commencer par le texte **aws-storage-gateway-ami**.
- Si vous avez plusieurs instances basées sur l'AMI Storage Gateway, vérifiez l'heure de lancement de l'instance afin de trouver l'instance appropriée.

Vous avez créé un volume Amazon EBS, mais vous ne pouvez pas l'attacher à votre instance de passerelle EC2

Vérifiez que le volume Amazon EBS en question est dans la même zone de disponibilité que l'instance de passerelle. S'il y a une différence dans les zones de disponibilité, créez un nouveau volume Amazon EBS dans la même zone de disponibilité que votre instance.

Vous ne pouvez pas attacher d'initiateur à une cible de volume de votre passerelle EC2

Vérifiez que le groupe de sécurité avec lequel vous avez lancé l'instance inclut une règle qui autorise le port utilisé pour l'accès iSCSI. Le port est généralement défini sur 3260. Pour plus d'informations sur la connexion aux volumes, consultez [Connexion à vos volumes depuis un client Windows](#).

Vous obtenez un message indiquant qu'aucun disque n'est disponible lorsque vous essayez d'ajouter des volumes de stockage

Pour une passerelle nouvellement activée, aucun volume de stockage n'est défini. Avant de pouvoir définir le volume de stockage, vous devez allouer des disques locaux à la passerelle. Ceux-ci seront utilisés comme stockage de tampon de chargement et de cache. Pour une passerelle déployée sur Amazon EC2, les disques locaux sont des volumes Amazon EBS attachés à l'instance. Ce message d'erreur se produit généralement si aucun volume Amazon EBS n'est définie pour l'instance.

Vérifiez les appareils de bloc définis pour l'instance qui exécute la passerelle. S'il y a seulement deux appareils de bloc (les appareils par défaut fournis avec l'AMI), vous devez ajouter du stockage. Pour plus d'informations sur la procédure à utiliser, consultez [Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway](#). Après avoir attaché deux ou plusieurs volumes Amazon EBS, essayez de créer le stockage de volume sur la passerelle.

Vous souhaitez supprimer un disque alloué comme espace de tampon de chargement pour réduire l'espace du tampon de chargement

Suivez les étapes de [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#).

Le débit vers ou depuis votre passerelle EC2 tombe à zéro

Vérifiez que l'instance de passerelle est en cours d'exécution. Si l'instance démarre en raison d'un redémarrage, par exemple, attendez que le redémarrage soit terminé.

Vérifiez également que l'IP de la passerelle IP n'a pas changé. Si l'instance a été arrêtée, puis redémarrée, son adresse IP a peut-être changé. Dans ce cas, vous devez activer une nouvelle passerelle.

Vous pouvez consulter le débit à destination et en provenance de votre passerelle depuis la CloudWatch console Amazon. Pour plus d'informations sur la mesure du débit à destination et en provenance de votre passerelle AWS, voir [Mesurer les performances entre votre passerelle et AWS](#).

Vous souhaitez aider Support à résoudre les problèmes de votre passerelle EC2

Storage Gateway fournit une console locale que vous pouvez utiliser pour effectuer plusieurs tâches de maintenance, notamment l'activation Support pour accéder à votre passerelle afin de vous aider à résoudre les problèmes liés à la passerelle. Par défaut, Support l'accès à votre passerelle est désactivé. Vous activez cet accès par le biais de la console locale Amazon EC2. Vous vous connectez à la console locale Amazon EC2 via Secure Shell (SSH). Pour vous connecter avec succès via SSH, le groupe de sécurité de l'instance doit avoir une règle qui ouvre le port TCP 22.

Note

Si vous ajoutez une règle à un groupe de sécurité existant, la nouvelle règle s'applique à toutes les instances qui utilisent ce groupe de sécurité. Pour plus d'informations sur les groupes de sécurité et sur l'ajout d'une règle à un groupe de sécurité, consultez [Groupes de sécurité Amazon EC2](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour autoriser la Support connexion à votre passerelle, vous devez d'abord vous connecter à la console locale de l'instance Amazon EC2, accéder à la console de Storage Gateway, puis fournir l'accès.

Pour activer Support l'accès à une passerelle déployée sur une instance Amazon EC2

1. Connectez-vous à la console locale pour votre instance Amazon EC2. Pour obtenir des instructions, consultez [Connexion à votre instance](#) dans le Manuel utilisateur Amazon EC2.

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour vous connecter à la console locale de l'instance EC2.

```
ssh -i PRIVATE-KEY admin@INSTANCE-PUBLIC-DNS-NAME
```

Note

PRIVATE-KEY Il s'agit du .pem fichier contenant le certificat privé de la paire de clés EC2 que vous avez utilisée pour lancer l'instance Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Récupération de la clé publique pour votre paire de clés](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

INSTANCE-PUBLIC-DNS-NAME Il s'agit du nom DNS (Domain Name System) public de votre instance Amazon EC2 sur laquelle votre passerelle s'exécute. Pour obtenir ce nom DNS public, sélectionnez l'instance Amazon EC2 dans la console EC2, puis cliquez sur l'onglet Description.

2. À l'invite, entrez **6 - Command Prompt** pour ouvrir la console Support Channel.
3. Saisissez **h** pour ouvrir la fenêtre AVAILABLE COMMANDS (COMMANDES DISPONIBLES).
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre passerelle utilise un point de terminaison public, dans la fenêtre COMMANDES DISPONIBLES, entrez **open-support-channel** pour vous connecter au support client pour Storage Gateway. Autorisez le port TCP 22 afin de pouvoir ouvrir un canal de support vers AWS. Lorsque vous vous connectez au support client, Storage Gateway vous attribue un numéro de support. Notez ce numéro.
 - Si votre passerelle utilise un point de terminaison de VPC, dans la fenêtre AVAILABLE COMMANDS (COMMANDES DISPONIBLES), entrez **open-support-channel**. Si votre passerelle n'est pas activée, indiquez le point de terminaison de VPC ou l'adresse IP pour vous connecter au support client pour Storage Gateway. Autorisez le port TCP 22 afin de pouvoir ouvrir un canal de support vers AWS. Lorsque vous vous connectez au support client, Storage Gateway vous attribue un numéro de support. Notez ce numéro.

Note

Le numéro de canal n'est pas un numéro de port Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP (contrôle de transmission)). Au lieu de cela, la passerelle permet une connexion

Secure Shell (SSH) (TCP 22) aux serveurs Storage Gateway et fournit le canal de support pour la connexion.

5. Une fois le canal d'assistance établi, fournissez votre numéro de service d'assistance Support afin de Support pouvoir vous aider à résoudre les problèmes.
6. Une fois la session de support terminée, entrez **q** pour y mettre fin. Ne fermez pas la session tant que vous ne vous Support êtes pas informé que la session d'assistance est terminée.
7. Saisissez **exit** pour quitter la console Storage Gateway.
8. Suivez les menus de la console pour vous connecter à l'instance Storage Gateway.

Vous souhaitez vous connecter à votre instance de passerelle à l'aide de l'Amazon EC2 Serial Console

Vous pouvez utiliser l'Amazon EC2 Serial Console pour résoudre des problèmes de démarrage, de configuration réseau et autres. Pour obtenir des instructions et des conseils de dépannage, consultez [Amazon EC2 Serial Console](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

Résolution des problèmes des appliances matérielles

Les rubriques suivantes présentent les problèmes rencontrés lors de l'utilisation de l'appliance matérielle Storage Gateway et les suggestions en matière de dépannage.

Impossible de déterminer l'adresse IP du service

Lorsque vous tentez de vous connecter à votre service, veillez à utiliser l'adresse IP du service au lieu de l'adresse IP de l'hôte. Configurez l'adresse IP du service dans la console du service, et l'adresse IP de l'hôte dans la console matérielle. Vous voyez la console matérielle lorsque vous démarrez l'appliance matérielle. Pour accéder à la console du service sur la console matérielle, choisissez Open Service Console.

Comment effectuer une réinitialisation d'usine ?

Si vous devez effectuer une réinitialisation d'usine sur votre appareil, contactez l'équipe de l'appliance matérielle Storage Gateway pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section support ci-après.

Comment réaliser un redémarrage à distance ?

Si vous devez redémarrer votre appliance à distance, vous pouvez le faire à l'aide de l'interface de gestion Dell iDRAC. Pour plus d'informations, voir [iDRAC9 Virtual Power Cycle : mise sous tension à distance des PowerEdge serveurs Dell EMC](#) sur le InfoHub site Web de Dell Technologies.

Où obtenir le support technique pour Dell iDRAC ?

Le PowerEdge serveur Dell est livré avec l'interface de gestion Dell iDRAC. Nous vous recommandons la procédure suivante :

- Si vous utilisez l'interface de gestion iDRAC, vous devez modifier le mot de passe par défaut. Pour plus d'informations sur les informations d'identification iDRAC, voir [Dell PowerEdge - Quelles sont les informations d'identification de connexion par défaut pour iDRAC ?](#) .
- Assurez-vous que le microprogramme est conçu up-to-date pour empêcher les failles de sécurité.
- Si l'interface réseau iDRAC est transférée sur un port normal (em), des problèmes de performances peuvent se produire ou le fonctionnement de l'appliance peut être perturbé.

Impossible de trouver le numéro de série de l'appliance matérielle

Vous pouvez trouver le numéro de série de votre dispositif matériel Storage Gateway à l'aide de la console Storage Gateway.

Pour trouver le numéro de série de l'appliance matérielle :

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Le menu de navigation sur la gauche de la page, choisissez Matériel.
3. Sélectionnez votre appliance matérielle dans la liste.
4. Localisez le champ Numéro de série dans l'onglet Détails de votre appareil.

Où obtenir le support des appliances matérielles ?

Pour contacter AWS le support technique pour votre appliance matérielle, consultez [Support](#).

L' Support équipe peut vous demander d'activer le canal d'assistance pour résoudre à distance vos problèmes de passerelle. Il n'est pas nécessaire que ce port soit ouvert pour que votre passerelle

fonctionne normalement, mais il doit l'être pour résoudre les problèmes. Vous pouvez activer le canal de support technique à partir de la console matérielle, comme indiqué dans la procédure ci-après.

Pour ouvrir un canal d'assistance pour AWS

1. Ouvrez la console matérielle.
2. Choisissez Open Support Channel en bas de la page principale de la console matérielle, puis appuyez sur **Enter**.

Le numéro de port attribué devrait apparaître dans les 30 secondes s'il n'y a aucun problème de connectivité réseau ou de pare-feu. Par exemple :

État : Ouvert sur le port 19599

3. Notez le numéro de port et indiquez-le à Support.

Résolution des problèmes de volume

Vous trouverez des informations sur les problèmes les plus courants susceptibles de se présenter lorsque vous travaillez avec des volumes, ainsi que sur les actions recommandées pour les résoudre.

Rubriques

- [La console indique que votre volume n'est pas configuré](#)
- [La console indique que votre volume est irrécupérable](#)
- [Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données](#)
- [La console indique que votre volume a l'état TRAVERSER](#)
- [Vous voulez vérifier l'intégrité du volume et corriger les erreurs potentielles](#)
- [La cible iSCSI de votre volume n'apparaît pas dans la console de gestion des disques de Windows](#)
- [Vous voulez changer le nom cible iSCSI de votre volume](#)
- [Votre instantané de volume planifié n'a pas eu lieu](#)
- [Vous avez besoin de supprimer ou remplacer un disque défaillant](#)
- [Le débit de votre application sur un volume est maintenant nul](#)
- [Un disque de cache de votre passerelle rencontre une défaillance](#)
- [Un instantané de volume a l'état EN ATTENTE depuis plus longtemps que prévu](#)
- [Notifications d'intégrité relatives à la haute disponibilité](#)

La console indique que votre volume n'est pas configuré

Si la console Storage Gateway indique que votre volume a le statut TAMPON DE CHARGEMENT NON CONFIGURÉ, ajoutez la capacité de tampon de chargement à votre passerelle. Vous ne pouvez pas utiliser une passerelle pour stocker les données de votre application si le tampon de chargement de la passerelle n'est pas configuré. Pour plus d'informations, consultez [Pour configurer le stockage supplémentaire de tampon de chargement ou de cache pour la passerelle](#).

La console indique que votre volume est irrécupérable

Pour les volumes stockés, si la console Storage Gateway indique que votre volume a le statut IRRÉCUPÉRABLE, vous ne pouvez plus utiliser ce volume. Vous pouvez essayer de supprimer le volume dans la console Storage Gateway. S'il existe des données sur le volume, vous pouvez récupérer les données lorsque vous créez un nouveau volume basé sur le disque local de la machine virtuelle qui a été initialement utilisé pour créer le volume. Lorsque vous créez le volume, sélectionnez Conserver les données existantes. Prenez soin de supprimer les instantanés en attente du volume avant de supprimer ce dernier. Pour plus d'informations, consultez [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#). Si la suppression du volume dans la console Storage Gateway ne fonctionne pas, le disque alloué pour le volume peut avoir été supprimé de façon incorrecte à partir de la machine virtuelle et ne peut pas être supprimé de l'appareil.

Pour les volumes mis en cache, si la console Storage Gateway indique que votre volume a le statut IRRÉCUPÉRABLE, vous ne pouvez plus utiliser ce volume. S'il existe des données sur le volume, vous pouvez créer un instantané du volume, puis récupérer vos données à partir de l'instantané, ou cloner le volume depuis le dernier point de récupération. Vous pouvez supprimer le volume une fois que vous avez récupéré vos données. Pour plus d'informations, consultez [Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données](#).

Pour les volumes stockés, vous pouvez créer un volume à partir du disque qui a été utilisé pour créer le volume irrécupérable. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un volume de stockage](#). Pour obtenir des informations sur l'état du volume, consultez [Comprendre les états des volumes et les transitions](#).

Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données

Lorsque votre passerelle devient inaccessible (par exemple, lorsque vous l'arrêtez), vous avez la possibilité de créer un instantané d'un point de récupération de volume et à l'aide de l'instantané ou

de cloner un nouveau volume à partir du point de récupération pour un volume existant. Cloner à partir du point de récupération de volume est plus rapide et plus économique que créer un instantané. Pour plus d'informations sur le clonage d'un volume, consultez [Clonage d'un volume mis en cache à partir d'un point de restauration](#).

Storage Gateway fournit des points de récupération pour chaque volume dans une architecture de passerelle de volume en cache. Un point de récupération du volume est un point dans le temps auquel toutes les données du volume sont cohérentes et à partir duquel vous pouvez créer un instantané ou cloner un volume.

La console indique que votre volume a l'état TRAVERSER

Dans certains cas, la console Storage Gateway peut indiquer que votre volume a le statut TRANSMETTRE. Un volume peut avoir l'état TRANSMETTRE pour plusieurs raisons. Certaines nécessitent une action, et d'autres non.

Vous devez par exemple intervenir lorsque votre passerelle a manqué d'espace de tampon de chargement. Pour vérifier si votre mémoire tampon de téléchargement a été dépassée par le passé, vous pouvez consulter la `UploadBufferPercentUsed` métrique dans la CloudWatch console Amazon ; pour plus d'informations, consultez [Surveillance du tampon de chargement](#). Si votre passerelle a le statut TRANSMETTRE parce qu'elle n'a plus d'espace de tampon de chargement, vous devez allouer plus d'espace de tampon de chargement à votre passerelle. En ajoutant de l'espace tampon, votre volume passera automatiquement de TRANSMETTRE à AMORÇAGE et DISPONIBLE. Pendant que le volume a le statut AMORÇAGE, la passerelle lit les données sur le disque du volume, les télécharge sur Amazon S3 et rattrape le retard si nécessaire. Une fois que la passerelle a rattrapé le retard et enregistré les données de volume de Amazon S3, le statut du volume devient DISPONIBLE et les instantanés peuvent être démarrés à nouveau. Notez que si votre volume a le statut TRAVERSER ou AMORÇAGE, vous pouvez continuer à lire et à écrire les données à partir du disque du volume. Pour plus d'informations sur l'ajout d'espace de tampon de chargement, consultez [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#).

Afin de prendre des mesures avant le dépassement du tampon de chargement, vous pouvez définir une alarme seuil sur un tampon de chargement de la passerelle. Pour plus d'informations, consultez [Pour définir une alarme de seuil supérieur pour le tampon de chargement de la passerelle](#).

En revanche, vous n'avez pas besoin d'intervenir lorsqu'un volume a l'état TRAVERSER et qu'il attend l'amorçage parce qu'un autre volume est en cours d'amorçage. La passerelle amorce un volume à la fois.

Le statut TRAVERSER peut indiquer, mais c'est rarement le cas, qu'un disque alloué pour un tampon de chargement a échoué. Le cas échéant, vous devez supprimer le disque. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des ressources de stockage Volume Gateway](#). Pour obtenir des informations sur l'état du volume, consultez [Comprendre les états des volumes et les transitions](#).

Vous voulez vérifier l'intégrité du volume et corriger les erreurs potentielles

Si vous voulez vérifier l'intégrité du volume et corriger les erreurs potentielle, et si votre passerelle utilise les initiateurs Microsoft Windows pour se connecter à ses volumes, vous pouvez utiliser l'utilitaire Windows CHKDSK pour vérifier l'intégrité de vos volumes et corriger les erreurs sur les volumes. Windows peut exécuter automatiquement l'outil CHKDSK lorsque la corruption du volume est détectée, ou vous pouvez l'exécuter vous-même.

La cible iSCSI de votre volume n'apparaît pas dans la console de gestion des disques de Windows

Si la cible iSCSI de votre volume n'apparaît pas dans la console de gestion des disques sous Windows, vérifiez que vous avez configuré le tampon de chargement de la passerelle. Pour plus d'informations, consultez [Pour configurer le stockage supplémentaire de tampon de chargement ou de cache pour la passerelle](#).

Vous voulez changer le nom cible iSCSI de votre volume

Si vous voulez modifier le nom cible iSCSI de votre volume, vous devez supprimer le volume et l'ajouter à nouveau avec un nouveau nom de cible. Si vous procédez ainsi, vous pouvez conserver les données sur le volume.

Votre instantané de volume planifié n'a pas eu lieu

Si l'instantané planifié d'un volume n'a pas eu lieu, vérifiez si votre volume a l'état TRANSMETTRE ou si le tampon de chargement de la passerelle a été rempli juste avant l'heure planifiée pour l'instantané. Vous pouvez vérifier la `UploadBufferPercentUsed` métrique de la passerelle dans la CloudWatch console Amazon et créer une alarme pour cette métrique. Pour plus d'informations, consultez [Surveillance du tampon de chargement](#) et [Pour définir une alarme de seuil supérieur pour le tampon de chargement de la passerelle](#).

Vous avez besoin de supprimer ou remplacer un disque défaillant

Si vous avez besoin de remplacer un disque de volume défaillant ou de remplacer un volume parce qu'il n'est pas nécessaire, vous devez d'abord supprimer le volume à l'aide de la console Storage Gateway. Pour plus d'informations, consultez [Pour supprimer un volume](#). Utilisez ensuite le client de l'hyperviseur pour supprimer le stockage de sauvegarde :

- Pour VMware ESXi, retirez le support de stockage comme décrit dans [Supprimer des volumes de stockage](#).
- Pour Microsoft Hyper-V, supprimez le stockage de sauvegarde.

Le débit de votre application sur un volume est maintenant nul

Si le débit de votre application sur un volume a atteint zéro, essayez les opérations suivantes :

- Si vous utilisez le client VMware vSphere, vérifiez que l'adresse IP hôte de votre volume correspond à l'une des adresses qui apparaissent dans le client vSphere dans l'onglet Résumé. Vous trouverez l'adresse IP hôte pour un volume de stockage dans la console Storage Gateway, dans l'onglet Détails du volume. Un écart dans l'adresse IP peut se produire, par exemple lorsque vous attribuez une nouvelle adresse IP statique à votre passerelle. S'il y a un écart, redémarrez la passerelle à partir de la console Storage Gateway, comme indiqué dans [Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle](#). Après le redémarrage, l'adresse IP de l'hôte dans l'onglet Infos cibles iSCSI pour un volume de stockage doit correspondre à une adresse IP sur le client vSphere, sur l'onglet Résumé de la passerelle.
- Si la zone IP hôte ne contient aucune adresse IP pour le volume et que la passerelle est en ligne. Par exemple, cela peut se produire si vous créez un volume associé à une adresse IP d'une carte réseau d'une passerelle comptant deux ou plusieurs cartes réseau. Lorsque vous supprimez ou désactivez la carte réseau à laquelle le volume est associé, l'adresse IP peut ne pas s'afficher dans la zone IP hôte. Pour résoudre ce problème, supprimez le volume, puis recréez-le en conservant les données existantes.
- Vérifiez que l'initiateur iSCSI utilisé par votre application est correctement mappé à la cible iSCSI pour le volume de stockage. Pour plus d'informations sur la connexion des volumes de stockage, consultez [Connexion à vos volumes depuis un client Windows](#).

Vous pouvez consulter le débit des volumes et créer des alarmes depuis la CloudWatch console Amazon. Pour plus d'informations sur la mesure du débit de votre application vers un volume, consultez [Mesure des performances entre votre application et la passerelle](#).

Un disque de cache de votre passerelle rencontre une défaillance

Si un ou plusieurs disque de cache rencontrent une erreur, la passerelle empêche les opérations de lecture et d'écriture sur les bandes virtuelles et les volumes. Pour reprendre le fonctionnement normal, reconfigurez votre passerelle comme décrit ci-dessous :

- Si le disque de cache est inaccessible ou inutilisable, supprimez-le de la configuration de votre passerelle.
- Si le disque de cache est toujours accessible et utilisable, reconnectez-le à votre passerelle.

Note

Si vous effacez un disque de cache, les bandes ou les volumes ayant des données propres (c'est-à-dire, pour lesquels les données du disque de cache et d'Amazon S3 sont synchronisées) continueront d'être disponibles lorsque la passerelle retourne à un fonctionnement normal. Par exemple, si votre passerelle possède trois disques de cache et que vous en supprimez deux, les bandes ou volumes propres auront le statut DISPONIBLE. Les autres bandes et volumes auront le statut IRRÉCUPÉRABLE.

Si vous utilisez des disques éphémères comme disques de cache pour votre passerelle ou si vous montez vos disques de cache sur un lecteur éphémère, vos disques de cache seront perdus lorsque vous fermerez la passerelle. L'arrêt de la passerelle lorsque votre disque de cache et Amazon S3 ne sont pas synchronisés peut entraîner une perte de données. Par conséquent, nous vous déconseillons d'utiliser des lecteurs ou des disques éphémères.

Un instantané de volume a l'état EN ATTENTE depuis plus longtemps que prévu

Si un instantané de volume reste EN ATTENTE plus longtemps que prévu, cela peut indiquer que la machine virtuelle de la passerelle a eu une défaillance ou que le statut d'un volume est passé à TRANSMETTRE ou IRRÉCUPÉRABLE. Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'instantané reste EN ATTENTE et ne se termine pas avec succès. Dans ce cas, nous vous recommandons de supprimer

l'instantané. Pour plus d'informations, consultez [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#).

Lorsque le volume retourne à l'état DISPONIBLE, créez un instantané du volume. Pour obtenir des informations sur l'état du volume, consultez [Comprendre les états des volumes et les transitions](#).

Notifications d'intégrité relatives à la haute disponibilité

Lorsque vous exécutez votre passerelle sur la plate-forme VMware vSphere High Availability (HA), vous pouvez recevoir des notifications de santé. Pour plus d'informations sur les notifications relatives à l'état, consultez [Résolution des problèmes de haute disponibilité](#).

Résolution des problèmes de haute disponibilité

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les actions à entreprendre si vous rencontrez des problèmes de disponibilité.

Rubriques

- [Notifications d'intégrité](#)
- [Métriques](#)

Notifications d'intégrité

Lorsque vous exécutez votre passerelle sur VMware vSphere HA, toutes les passerelles envoient les notifications de santé suivantes au groupe de journaux Amazon CloudWatch que vous avez configuré. Ces notifications vont dans un flux de journaux appelé AvailabilityMonitor.

Rubriques

- [Notification : Reboot](#)
- [Notification : HardReboot](#)
- [Notification : HealthCheckFailure](#)
- [Notification : AvailabilityMonitorTest](#)

Notification : Reboot

Vous pouvez obtenir une notification de redémarrage lorsque la machine virtuelle de la passerelle est redémarrée. Vous pouvez redémarrer une machine virtuelle de passerelle à l'aide de la console

de gestion des hyperviseurs de la machine virtuelle ou de la console Storage Gateway. Vous pouvez également la redémarrer à l'aide du logiciel de la passerelle pendant le cycle de maintenance de la passerelle.

Action à exécuter

Si l'heure du redémarrage se situe dans les 10 minutes de l'[heure de démarrage de la maintenance](#) configurée de la passerelle, ce redémarrage est probablement une occurrence normale et non un signe de problème. Si le redémarrage s'est produit largement en dehors de la fenêtre de maintenance, vérifiez si la passerelle a été redémarrée manuellement.

Notification : HardReboot

Vous pouvez obtenir une notification `HardReboot` lorsque la machine virtuelle de la passerelle est redémarrée de façon inattendue. Un tel redémarrage peut être dû à une perte de puissance, à une défaillance matérielle ou à un autre événement. Pour les VMware passerelles, une réinitialisation par vSphere High Availability Application Monitoring peut lancer cet événement.

Action à exécuter

Lorsque votre passerelle s'exécute dans un tel environnement, vérifiez la présence de la `HealthCheckFailure` notification et consultez le journal VMware des événements de la machine virtuelle.

Notification : HealthCheckFailure

Pour une passerelle sur VMware vSphere HA, vous pouvez recevoir une `HealthCheckFailure` notification lorsqu'un contrôle de santé échoue et qu'un redémarrage de machine virtuelle est demandé. Cet événement se produit également lors d'un test de surveillance de la disponibilité, indiqué par une notification `AvailabilityMonitorTest`. Dans ce cas, la notification `HealthCheckFailure` est attendue.

Note

Cette notification concerne uniquement les VMware passerelles.

Action à exécuter

Si cet événement se produit à plusieurs reprises sans notification `AvailabilityMonitorTest`, recherchez les problèmes éventuels de votre infrastructure de machine virtuelle (stockage, mémoire, etc.). Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez Support.

Notification : `AvailabilityMonitorTest`

Pour une passerelle sur VMware vSphere HA, vous pouvez recevoir une `AvailabilityMonitorTest` notification lorsque vous [testez](#) le système de [surveillance de la disponibilité et des applications](#) dans VMware.

Métriques

La métrique `AvailabilityNotifications` est disponible sur toutes les passerelles. Cette métrique représente le nombre de notifications d'intégrité liées à la disponibilité et générées par la passerelle. Utilisez la statistique `Sum` pour observer si la passerelle rencontre des événements liés à la disponibilité. Consultez le groupe de CloudWatch journaux que vous avez configuré pour plus de détails sur les événements.

Bonnes pratiques pour Volume Gateway

Cette section contient les rubriques suivantes, qui fournissent des informations sur les meilleures pratiques relatives à l'utilisation des passerelles, des disques locaux, des instantanés et des données. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les informations décrites dans cette section et d'essayer de suivre ces directives afin d'éviter tout problème avec votre AWS Storage Gateway. Pour obtenir des conseils supplémentaires sur le diagnostic et la résolution des problèmes courants que vous pourriez rencontrer lors de votre déploiement, consultez [Résolution des problèmes de passerelle](#).

Rubriques

- [Bonnes pratiques : récupération de vos données](#)
- [Nettoyer les ressources inutiles](#)
- [Réduction de la quantité de stockage facturée sur un volume](#)

Bonnes pratiques : récupération de vos données

Bien que cela soit rare, votre passerelle peut rencontrer une défaillance irrécupérable. Une panne peut se produire sur la machine virtuelle (VM), la passerelle elle-même, le stockage local ou ailleurs. En cas de défaillance, nous vous recommandons de suivre les instructions de la section appropriée pour récupérer vos données.

Important

Storage Gateway ne prend pas en charge la récupération d'une machine virtuelle de passerelle à partir d'un instantané créé par votre hyperviseur ou de votre Amazon Machine Image (AMI) d'Amazon EC2. Si la machine virtuelle de la passerelle fonctionne mal, activez une nouvelle passerelle et récupérez vos données pour cette passerelle à l'aide des instructions ci-après.

Rubriques

- [Récupération après l'arrêt inattendu d'une machine virtuelle](#)
- [Récupération de vos données provenant d'une passerelle ou d'une machine virtuelle défaillante](#)
- [Récupération de vos données d'un volume irrécupérable](#)

- [Récupération des données d'un disque de cache défaillant](#)
- [Récupération des données à partir d'un système de fichiers corrompu](#)
- [Récupération de vos données à partir d'un centre de données inaccessible](#)

Récupération après l'arrêt inattendu d'une machine virtuelle

Si votre machine virtuelle s'arrête de façon inattendue, par exemple pendant une panne de courant, votre passerelle devient inaccessible. Lorsque la connectivité réseau et l'alimentation sont restaurés, votre passerelle devient accessible et commence à fonctionner normalement. Voici quelques actions que vous pouvez mettre en œuvre à ce moment-là pour faciliter la récupération de vos données :

- Si une panne entraîne des problèmes de connectivité réseau, vous pouvez résoudre le problème. Pour obtenir des informations sur le test de la connectivité réseau, consultez [Test de votre connexion de passerelle à Internet](#).
- Pour les configurations de volumes mis en cache, lorsque votre passerelle devient accessible, vos volumes prennent le statut AMORÇAGE. Cette fonctionnalité garantit que vos données stockées localement continuent d'être synchronisées avec AWS. Pour plus d'informations sur cet état, consultez [Comprendre les états des volumes et les transitions](#).
- Si votre passerelle fonctionne mal et si des problèmes se produisent avec vos volumes ou bandes suite à un arrêt inattendu, vous pouvez récupérer vos données. Pour obtenir des informations sur la récupération de vos données, consultez les sections suivantes qui s'appliquent à votre scénario.

Récupération de vos données provenant d'une passerelle ou d'une machine virtuelle défaillante

En cas de dysfonctionnement de votre passerelle ou de votre machine virtuelle, vous pouvez récupérer les données qui ont été téléchargées AWS et stockées sur un volume dans Amazon S3. Pour les passerelles de volume mis en cache, vous récupérez les données à partir d'un instantané de récupération. Pour les passerelles de volume stocké, vous pouvez récupérer les données à partir de votre instantané Amazon EBS le plus récent du volume. Pour les passerelles de bande, vous récupérez les données d'une ou plusieurs bandes d'un point de récupération vers une nouvelle passerelle de bande.

Si votre passerelle de volume mis en cache devient inaccessible, vous pouvez mettre en œuvre les actions suivantes afin de récupérer vos données à partir d'un instantané de récupération :

1. Dans le AWS Management Console, choisissez la passerelle défectueuse, choisissez le volume que vous souhaitez récupérer, puis créez un instantané de restauration à partir de celui-ci.
2. Déployez et activez une nouvelle passerelle de volume. Ou, si vous avez une passerelle de volume qui fonctionne correctement, vous pouvez utiliser cette passerelle afin de récupérer vos données de volume.
3. Recherchez l'instantané que vous avez créé et restaurez-le sur un nouveau volume de la passerelle qui fonctionne correctement.
4. Montez le nouveau volume comme appareil iSCSI sur votre serveur d'applications sur site.

Pour obtenir des informations détaillées sur la récupération des données de volume mis en cache à partir d'un instantané de récupération, consultez [Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données.](#)

Récupération de vos données d'un volume irrécupérable

Si l'état du volume est IRRECUPERABLE, vous ne pouvez plus utiliser ce volume.

Pour les volumes stockés, vous pouvez récupérer vos données du volume irrécupérable vers un nouveau volume en procédant comme suit :

1. Créez un volume à partir du disque qui a été utilisé pour créer le volume irrécupérable.
2. Conservez les données existantes lorsque vous créez le volume.
3. Supprimez toutes les tâches d'instantané en attente pour le volume irrécupérable.
4. Supprimez le volume irrécupérable de la passerelle.

Pour les volumes mis en cache, nous vous recommandons d'utiliser le dernier point de récupération pour cloner le nouveau volume.

Pour obtenir des informations détaillées sur la récupération de vos données sur un volume irrécupérable afin de les transférer vers un nouveau volume, consultez [La console indique que votre volume est irrécupérable.](#)

Récupération des données d'un disque de cache défaillant

Si votre disque de cache rencontre une défaillance, nous vous recommandons de mettre en œuvre les actions suivantes pour récupérer vos données en fonction de votre situation :

- Si la panne s'est produite car un disque de cache a été supprimé de votre hôte, fermez la passerelle, ajoutez à nouveau le disque, puis redémarrez la passerelle.
- Si le disque de cache est corrompu ou inaccessible, fermez la passerelle, réinitialisez le disque de cache, reconfigurez le disque pour le stockage de cache, puis redémarrez la passerelle.

Récupération des données à partir d'un système de fichiers corrompu

Si votre système de fichiers est endommagé, vous pouvez utiliser la commande **fsck** afin de rechercher les erreurs dans votre système de fichiers et de les résoudre. Si vous pouvez réparer le système de fichiers, vous pourrez récupérer vos données sur les volumes du système de fichiers, comme décrit ci-après :

1. Arrêtez la machine virtuelle et utilisez la console de gestion de Storage Gateway pour créer un instantané de récupération. Cet instantané représente les données les plus récentes stockées dans AWS.

Note

Vous utilisez cet instantané comme solution de secours si votre système de fichiers ne peut pas être réparé ou si le processus de création de l'instantané ne peut pas être effectué correctement.

Pour obtenir des informations sur la création d'un instantané de récupération, consultez [Votre passerelle mise en cache est inaccessible et vous souhaitez récupérer vos données](#).

2. Utilisez la commande **fsck** pour rechercher les erreurs dans votre système de fichiers et tenter de réparer ce dernier.
3. Redémarrez la machine virtuelle de la passerelle.
4. Lorsque votre hôte hyperviseur commence à démarrer, appuyez sur la touche majuscule et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu de démarrage grub.
5. Dans le menu, appuyez sur **e** pour modifier.
6. Sélectionnez la ligne de noyau (la deuxième ligne) et appuyez sur **e** pour saisir les modifications.
7. Ajoutez l'option suivante à la ligne de commande du noyau : **init=/bin/bash**. Utilisez un espace pour séparer l'option précédente de celle que vous venez d'ajouter.

8. Supprimez les deux lignes de console=, en veillant à supprimer toutes les valeurs situées après le symbole =, y compris celles séparées par des virgules.
9. Appuyez sur **Return** pour enregistrer les modifications.
- 10 Appuyez sur **b** pour démarrer votre ordinateur avec l'option de noyau modifiée. Votre ordinateur va démarrer et afficher une invite bash#.
- 11 Saisissez **/sbin/fsck -f /dev/sda1** pour exécuter cette commande manuellement à l'invite, afin de vérifier et de réparer votre système de fichiers. Si la commande ne fonctionne pas avec le chemin /dev/sda1, vous pouvez utiliser **lsblk** pour déterminer le périphérique du système de fichiers racine pour / et utiliser ce chemin à la place.
- 12 Une fois la vérification et la réparation du système de fichiers terminés, redémarrez l'instance. Les paramètres grub d'origine sont restaurés et la passerelle démarre normalement.
- 13 Attendez la fin de réalisation des instantanés en cours de la passerelle d'origine, puis validez les données de l'instantané.

Vous pouvez continuer à utiliser le volume d'origine tel quel ou vous pouvez créer une passerelle avec un nouveau volume en fonction de l'instantané de récupération ou de l'instantané terminé. Vous pouvez aussi créer un volume à partir de l'un de vos instantanés terminés sur ce volume.

Récupération de vos données à partir d'un centre de données inaccessible

Si votre passerelle ou votre centre de données devient inaccessible pour une raison quelconque, vous pouvez récupérer vos données sur une autre passerelle dans un autre centre de données ou les récupérer sur une passerelle hébergée sur une instance Amazon EC2. Si vous n'avez pas accès à un autre centre de données, nous vous recommandons de créer la passerelle sur une instance Amazon EC2. Les étapes à suivre dépendent du type de la passerelle à partir de laquelle vous récupérez les données.

Pour récupérer des données depuis une passerelle de volume dans un centre de données inaccessible

1. Créez et activez une nouvelle passerelle de volume sur un hôte Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway](#).

Note

Les volumes stockés sur une passerelle ne peuvent pas être hébergés sur une instance Amazon EC2.

2. Créez un nouveau volume et choisissez la passerelle EC2 comme passerelle cible. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un volume de stockage](#).

Créez le nouveau volume en fonction d'un instantané Amazon EBS ou d'un clone à partir du dernier point de récupération du volume à récupérer.

Si votre volume est basé sur un instantané, indiquez l'ID de l'instantané.

Si vous clonez un volume à partir d'un point de récupération, choisissez le volume source.

Nettoyer les ressources inutiles

Si vous avez créé la passerelle à titre d'exercice ou de test, pensez à nettoyer les ressources dont vous n'avez pas besoin pour éviter les frais inattendus ou inutiles.


Pour nettoyer les ressources dont vous n'avez pas besoin

1. Supprimez les instantanés. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Supprimer des instantanés de vos volumes de stockage](#).
2. A moins que vous ayez l'intention de continuer à utiliser la passerelle, supprimez-la. Pour plus d'informations, consultez [Suppression de votre passerelle et suppression des ressources associées](#).
3. Supprimez la machine virtuelle Storage Gateway de votre hôte sur site. Si vous avez créé votre passerelle sur une instance Amazon EC2, mettez fin à l'instance.

Réduction de la quantité de stockage facturée sur un volume

Le fait de supprimer des fichiers de votre système de fichiers n'a pas nécessairement pour effet de supprimer des données du périphérique de stockage en mode bloc sous-jacent, ni de réduire la quantité de données stockées sur votre volume. Si vous souhaitez réduire la quantité de stockage facturé sur votre volume, nous vous recommandons de remplacer vos fichiers par des zéros afin

de compresser le stockage à une quantité négligeable de stockage réel. Storage Gateway facture l'utilisation de volume en fonction du stockage compressé.

 Note

Si vous utilisez un outil de suppression sécurisé qui remplace les données de votre volume par des données aléatoires, votre utilisation ne sera pas réduite. En effet, les données aléatoires ne sont pas compressibles.

Ressources Storage Gateway supplémentaires

Cette section décrit les AWS logiciels, outils et ressources tiers qui peuvent vous aider à configurer ou à gérer votre passerelle, ainsi que les quotas de Storage Gateway.

Rubriques

- [Déploiement et configuration de l'hôte de la machine virtuelle de passerelle](#)- Découvrez comment déployer et configurer un hôte de machine virtuelle pour votre passerelle.
- [Utilisation des ressources de stockage Volume Gateway](#)- Découvrez les procédures relatives aux ressources de stockage Volume Gateway, telles que le retrait de disques locaux et la gestion des volumes Amazon EBS sur les EC2 instances Amazon Gateway.
- [Obtention d'une clé d'activation pour votre passerelle](#)- Découvrez où trouver la clé d'activation que vous devez fournir lorsque vous déployez une nouvelle passerelle.
- [Connexion aux initiateurs iSCSI](#)- Apprenez à travailler avec des volumes ou des périphériques VTL (Virtual Tape Library) exposés en tant que cibles iSCSI (Internet Small Computer System Interface).
- [Utilisation Direct Connect avec Storage Gateway](#)- Découvrez comment créer une connexion réseau dédiée entre votre passerelle sur site et le AWS cloud.
- [Obtenir l'adresse IP de votre appliance de passerelle](#)- Découvrez où se trouve l'adresse IP de l'hôte de la machine virtuelle de la passerelle, que vous devez fournir lorsque vous déployez une nouvelle passerelle.
- [IPv6 soutien](#)- En savoir plus sur les exigences relatives à IPv6.
- [Comprendre les ressources et les ressources de Storage Gateway IDs](#)- Découvrez comment AWS identifier les ressources et les sous-ressources créées par Storage Gateway.
- [Balisage des ressources Storage Gateway](#)- Apprenez à utiliser les balises de métadonnées pour classer vos ressources et en faciliter la gestion.
- [Utilisation de composants open source pour Storage Gateway](#)- Découvrez les outils et licences tiers utilisés pour fournir les fonctionnalités de Storage Gateway.
- [AWS Storage Gateway quotas](#)- Découvrez les limites et les quotas de Volume Gateway, y compris les limites maximales de taille et de quantité de volume, ainsi que les recommandations relatives à la taille des disques locaux.

Déploiement et configuration de l'hôte de la machine virtuelle de passerelle

Les rubriques de cette section décrivent comment configurer et gérer l'hôte de la machine virtuelle pour votre appliance Storage Gateway, y compris les appliances sur site exécutées sur VMware, Hyper-V ou Linux KVM, et les appliances exécutées sur des instances Amazon EC2 dans le cloud. AWS

Rubriques

- [Déployer un hôte Amazon EC2 par défaut pour Volume Gateway](#)- Découvrez comment déployer et activer une passerelle de volume sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en utilisant les spécifications par défaut.
- [Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway](#)- Découvrez comment déployer et activer une passerelle de volume sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) à l'aide de paramètres personnalisés.
- [Modifier les options de métadonnées de l'instance Amazon EC2](#)- Découvrez comment configurer votre instance de passerelle Amazon EC2 pour accepter les demandes de métadonnées entrantes qui utilisent la version 1 de l'IMDS (IMDSv1) ou pour exiger que toutes les demandes de métadonnées utilisent la version 2 de l'IMDS (). IMDSv2
- [Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'heure de l'hôte KVM Hyper-V ou Linux](#)- Découvrez comment afficher et synchroniser l'heure d'une machine virtuelle de passerelle KVM Hyper-V ou Linux sur site avec un serveur NTP (Network Time Protocol).
- [Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec VMware celle de l'hôte](#)- Découvrez comment vérifier l'heure d'hôte d'une machine virtuelle VMware passerelle et, si nécessaire, régler l'heure et configurer l'hôte pour qu'il synchronise automatiquement son heure avec un serveur NTP (Network Time Protocol).
- [Configuration de la paravirtualisation sur un hôte VMware](#)- Découvrez comment configurer la plate-forme VMware hôte de votre appliance Storage Gateway afin d'utiliser des contrôleurs iSCSI (Internet Small Computer System Interface Protocol) paravirtuels.
- [Configuration des adaptateurs réseau pour votre passerelle](#)- Découvrez comment reconfigurer votre passerelle pour utiliser l'adaptateur réseau VMXNET3 (10 GbE) ou pour utiliser plusieurs adaptateurs réseau afin qu'elle soit accessible à partir de plusieurs adresses IP.
- [Utilisation de VMware vSphere High Availability avec Storage Gateway](#)- Découvrez comment protéger vos charges de travail de stockage contre les défaillances matérielles, d'hyperviseurs

ou de réseau en configurant Storage Gateway pour qu'il fonctionne avec VMware vSphere High Availability.

Déployer un hôte Amazon EC2 par défaut pour Volume Gateway

Cette rubrique décrit les étapes à suivre pour déployer un hôte Amazon EC2 en utilisant les spécifications par défaut.

Vous pouvez déployer et activer une passerelle de volume sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). L'Amazon Machine Image (AMI) de AWS Storage Gateway est disponible en tant qu'AMI de communauté.

Note

La communauté Storage Gateway AMIs est publiée et entièrement prise en charge par AWS. Vous pouvez voir que l'éditeur est AWS un fournisseur vérifié.

1. Pour configurer Amazon EC2 instance, choisissez Amazon EC2 comme plate-forme hôte dans la section Options de plate-forme du flux de travail. Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'instance Amazon EC2, consultez [Déploiement d'une instance Amazon EC2 pour héberger votre passerelle de volume](#).
2. Sélectionnez Launch instance pour ouvrir le modèle d'AMI AWS Storage Gateway dans la console Amazon EC2 et personnaliser des paramètres supplémentaires tels que les types d'instances, les paramètres réseau et Configurer le stockage.
3. Vous pouvez éventuellement sélectionner Utiliser les paramètres par défaut dans la console Storage Gateway pour déployer une instance Amazon EC2 avec la configuration par défaut.

L'instance Amazon EC2 créée par Utilisez la paramètres par défaut possède les spécifications par défaut suivantes :

- Type d'instance : m5.xlarge
- Paramètres réseau
 - Pour VPC, choisissez le VPC dans lequel vous souhaitez faire fonctionner votre instance EC2.
 - Pour Sous-réseau, spécifiez le sous-réseau dans lequel votre instance EC2 doit être lancée.

Note

Les sous-réseaux VPC apparaîtront dans le menu déroulant uniquement si le paramètre d'attribution automatique des IPv4 adresses publiques est activé depuis la console de gestion VPC.

- Attribuer automatiquement une adresse IP publique : Activé

Un groupe de sécurité EC2 est créé et associé à l'instance EC2. Le groupe de sécurité comporte les règles de port entrant suivantes :

Note

Le port 80 doit être ouvert lors de l'activation de la passerelle. Le port est fermé immédiatement après l'activation. Par la suite, votre instance EC2 n'est accessible que via les autres ports du VPC sélectionné.

Les cibles iSCSI de votre passerelle ne sont accessibles qu'à partir des hôtes du même VPC que la passerelle. Si les cibles iSCSI doivent être accessibles depuis des hôtes extérieurs au VPC, vous devez mettre à jour les règles de groupe de sécurité appropriées.

Vous pouvez modifier les groupes de sécurité à tout moment en accédant à la page des détails de l'instance Amazon EC2, en sélectionnant Sécurité, accédant aux Détails du groupe de sécurité et en choisissant l'ID du groupe de sécurité.

Port	Protocole	Protocole du système de fichiers				
80	TCP	Accès HTTP pour l'activation				
3260	TCP	iSCSI				

- Configurer le stockage

Paramètres par défaut	Volume racine de l'AMI	Cache du volume 2	Cache du volume 3			
Nom du périphérique		'/dev/sdb'	'/dev/sdb'			
Size	80 Gio	165 Gio	150 Gio			
Type de volume	gp3	gp3	gp3			
IOPS	3000	3000	3000			
Supprimer à la résiliation	Oui	Oui	Oui			
Encrypted	Non	Non	Non			
Débit	125	125	125			

Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway

Vous pouvez déployer et activer une passerelle de volume sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). L'Amazon Machine Image (AMI) AWS Storage Gateway est disponible en tant qu'AMI de la communauté.

Note

La communauté Storage Gateway AMIs est publiée et entièrement prise en charge par AWS. Vous pouvez voir que l'éditeur est AWS un fournisseur vérifié. Volume Gateway AMIs utilise la convention de dénomination suivante. Le numéro de version ajouté au nom de l'AMI change à chaque publication de version.

aws-storage-gateway-CLASSIC-2.9.0

Pour déployer une instance Amazon EC2 pour héberger votre passerelle de volume

1. Commencez à configurer une nouvelle passerelle à l'aide de la console Storage Gateway. Pour obtenir des instructions, consultez [Configuration d'une passerelle de volume](#). Lorsque vous accédez à la section Options de plateforme, choisissez Amazon EC2 en tant que Plateforme hôte, puis suivez les étapes ci-dessous pour lancer l'instance Amazon EC2 qui hébergera votre passerelle de volume.

Note

La plateforme hôte Amazon EC2 prend uniquement en charge les Volumes mis en cache. Les passerelles de volume stockés ne peuvent pas être déployées sur des instances EC2.

2. Choisissez Launch instance pour ouvrir le modèle d' AWS Storage Gateway AMI dans la console Amazon EC2, où vous pouvez configurer des paramètres supplémentaires.

Utilisez Quicklaunch pour lancer l'instance Amazon EC2 avec les paramètres par défaut. Pour plus d'informations sur les spécifications par défaut de Quicklaunch d'Amazon EC2, consultez les [Spécifications de configuration de Quicklaunch pour Amazon EC2](#).

3. Dans le champ Nom, entrez un nom descriptif pour l'instance Amazon EC2. Une fois l'instance déployée, vous pouvez rechercher ce nom pour trouver votre instance sur les pages de liste de la console Amazon EC2.
4. Dans la section Type d'instance, dans Type d'instance, vous pouvez sélectionner la configuration matérielle de votre instance. La configuration matérielle doit répondre à certaines exigences minimales pour prendre en charge votre passerelle. Nous vous recommandons de commencer avec le type d'instance m5.xlarge qui répond aux exigences matérielles minimales pour que votre passerelle fonctionne correctement. Pour plus d'informations, consultez [Exigences relatives aux types d'instances Amazon EC2](#).

Vous pouvez redimensionner votre instance après le lancement si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la section [Redimensionnement de votre instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Note

Certains types d'instances, notamment i3 EC2, utilisent des NVMe disques SSD. Ceux-ci peuvent entraîner des problèmes lorsque vous démarrez ou arrêtez une passerelle de volume. Vous pouvez, par exemple, perdre des données du cache. Surveillez la CloudWatch métrique `CachePercentDirty` Amazon et ne démarrez ou arrêtez votre système que lorsque ce paramètre est défini 0. Pour en savoir plus sur la surveillance des métriques de votre passerelle, consultez la section [Mesures et dimensions de Storage Gateway](#) dans la CloudWatch documentation.

5. Dans la section Paire de clés (connexion), pour Nom de la paire de clés - obligatoire, sélectionnez la paire de clés que vous souhaitez utiliser pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Vous pouvez créer une nouvelle paire de clés si nécessaire. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section [Créer une paire de clés](#) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux.
6. Dans la section Paramètres réseau, passez en revue les paramètres préconfigurés et choisissez Modifier pour modifier les champs suivants :
 - a. Pour VPC - obligatoire, choisissez le VPC sur lequel vous souhaitez lancer votre instance Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement d'Amazon VPC](#) in the Guide de l'utilisateur Amazon Virtual Private Cloud.
 - b. (Facultatif) Pour Sous-réseau, choisissez le sous-réseau sur lequel vous souhaitez lancer votre instance Amazon EC2.
 - c. Pour Auto-assign Public IP (Attribuer automatiquement l'adresse IP publique), choisissez Enable (Activer).
7. Dans la sous-section Pare-feu (groupes de sécurité), vérifiez les paramètres préconfigurés. Vous pouvez modifier le nom et la description par défaut du nouveau groupe de sécurité à créer pour votre instance Amazon EC2 si vous le souhaitez, ou choisir d'appliquer les règles de pare-feu d'un groupe de sécurité existant à la place.
8. Dans la sous-section Règles des groupes de sécurité pour le trafic entrant, ajoutez des règles de pare-feu pour ouvrir les ports que les clients utiliseront pour se connecter à votre instance. Pour plus d'informations sur les ports requis pour une passerelle de volume, consultez [Exigences relatives aux ports](#). Pour plus d'informations sur l'ajout de règles de pare-feu, consultez [Règles des groupes de sécurité](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux.

Note

La passerelle de volume nécessite que le port TCP 80 soit ouvert pour le trafic entrant et pour un accès HTTP unique lors de l'activation de la passerelle. Après activation, vous pouvez fermer ce port.

De plus, vous devez ouvrir le port TCP 3260 pour l'accès iSCSI.

9. Dans la sous-section Configuration réseau avancée, passez en revue les paramètres préconfigurés et apportez les modifications si nécessaire.
10. Dans la section Configurer le stockage, choisissez Ajouter un nouveau volume pour ajouter du stockage à votre instance de passerelle.

Important

Vous devez ajouter au moins un volume Amazon EBS d'une capacité d'au moins 165 Gio pour le stockage en cache, et au moins un volume Amazon EBS d'une capacité d'au moins 150 Gio pour la mémoire tampon de téléchargement, en plus du volume racine préconfiguré. Pour des performances accrues, nous recommandons d'allouer plusieurs volumes EBS pour le stockage en cache, d'au moins 150 Gio chacun.

11. Dans la sous-section Détails avancés, vérifiez les paramètres préconfigurés et apportez les modifications si nécessaire.
12. Choisissez Lancez l'instance pour lancer votre nouvelle instance de passerelle Amazon EC2 avec les paramètres configurés.
13. Pour vérifier que votre nouvelle instance a été lancée avec succès, accédez à la page Instances de la console Amazon EC2 et recherchez votre nouvelle instance par son nom. Assurez-vous que l'État de l'instance affiche En cours d'exécution avec une coche verte et que le Contrôle de statut est terminé et qu'une coche verte apparaît.
14. Sélectionnez votre instance sur la page de détails. Copiez l'IPv4adresse publique depuis la section Récapitulatif de l'instance, puis revenez à la page Set up gateway de la console Storage Gateway pour reprendre la configuration de votre Volume Gateway.

Vous pouvez déterminer l'ID AMI à utiliser pour lancer une passerelle de volume à l'aide de la console Storage Gateway ou en interrogeant le magasin de AWS Systems Manager paramètres.

Pour déterminer l'ID AMI, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Commencez à configurer une nouvelle passerelle à l'aide de la console Storage Gateway. Pour obtenir des instructions, consultez [Configuration d'une passerelle de volume](#). Lorsque vous accédez à la section Options de plate-forme, choisissez Amazon EC2 comme plate-forme hôte, puis choisissez Launch instance pour ouvrir le modèle d' AWS Storage Gateway AMI dans la console Amazon EC2.

Vous êtes redirigé vers la page AMI de la communauté EC2, où vous pouvez voir l'ID de l'AMI de votre AWS région dans l'URL.

- Interrogez Systems Manager Parameter Store. Vous pouvez utiliser l'API AWS CLI ou Storage Gateway pour interroger le paramètre public de Systems Manager sous l'espace de noms des passerelles `/aws/service/storagegateway/ami/CACHED/latest` de volumes mis en cache ou des passerelles `/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest` de volumes stockés. Par exemple, l'utilisation de la commande CLI suivante renvoie l'ID de l'AMI actuelle dans celui Région AWS que vous spécifiez.

```
aws --region us-east-2 ssm get-parameter --name /aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest
```

La commande de l'interface de ligne de commande renvoie un résultat semblable à ce qui suit :

```
{
  "Parameter": {
    "Type": "String",
    "LastModifiedDate": 1561054105.083,
    "Version": 4,
    "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2::parameter/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest",
    "Name": "/aws/service/storagegateway/ami/STORED/latest",
    "Value": "ami-123c45dd67d891000"
  }
}
```

Modifier les options de métadonnées de l'instance Amazon EC2

Le service de métadonnées d'instance (IMDS) est un composant sur instance qui fournit un accès sécurisé aux métadonnées des instances Amazon EC2. Une instance peut être configurée pour accepter les demandes de métadonnées entrantes qui utilisent IMDS version 1 (IMDSv1) ou pour exiger que toutes les demandes de métadonnées utilisent IMDS version 2 (IMDSv2). IMDSv2 utilise

des requêtes orientées session et atténue plusieurs types de vulnérabilités susceptibles d'être utilisées pour tenter d'accéder à l'IMDS. Pour plus d'informations sur IMDSv2 le [fonctionnement de la version 2 du service de métadonnées d'instance](#), consultez le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

Nous vous recommandons d'avoir besoin d'IMDSv2 pour toutes les instances Amazon EC2 hébergeant Storage Gateway. IMDSv2 est obligatoire par défaut sur toutes les instances de passerelle récemment lancées. Si vous avez des instances existantes qui sont toujours configurées pour accepter les demandes de IMDSv1 métadonnées, consultez la section [Exiger l'utilisation de IMDSv2](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud pour obtenir des instructions sur la modification des options de métadonnées de votre instance afin d'exiger l'utilisation de IMDSv2. L'application de cette modification ne nécessite pas de redémarrage de l'instance.

Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'heure de l'hôte KVM Hyper-V ou Linux

Pour une passerelle déployée sur VMware ESXi, il suffit de définir l'heure de l'hôte de l'hyperviseur et de synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec celle de l'hôte pour éviter toute dérive temporelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec VMware celle de l'hôte](#). Pour une passerelle déployée sur Microsoft Hyper-V ou Linux KVM, nous vous recommandons de vérifier régulièrement l'heure de la machine virtuelle en suivant la procédure décrite ci-dessous.

Pour afficher et synchroniser l'heure d'une machine virtuelle de passerelle hyperviseur avec un serveur NTP (Network Time Protocol)

1. Connectez-vous à la console locale de la passerelle :
 - Pour plus d'informations sur la journalisation dans la console locale Microsoft Hyper-V, consultez [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#).
 - Pour plus d'informations sur la connexion à la console locale pour les machines virtuelles basées sur le noyau Linux (KVM), consultez. [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#)
2. Sur l'écran du menu principal de configuration de Storage Gateway, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner System Time Management.
3. Sur l'écran du menu Gestion du temps du système, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Afficher et synchroniser l'heure du système.

La console locale de la passerelle affiche l'heure actuelle du système et la compare à l'heure indiquée par le serveur NTP, puis indique l'écart exact entre les deux heures en secondes.

4. Si l'écart de temps est supérieur à 60 secondes, entrez **y** pour synchroniser l'heure du système avec l'heure NTP. Sinon, entrez **n**.

La synchronisation de l'heure peut prendre quelques instants.

Synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec VMware celle de l'hôte

Pour activer correctement la passerelle, vous devez veiller à ce que l'heure de l'ordinateur virtuel soit synchronisée sur l'heure de l'hôte et à ce que l'heure de l'hôte soit définie correctement. Dans cette section, vous commencerez par synchroniser l'heure de l'ordinateur virtuel sur celle de l'hôte. Puis vous vérifierez l'heure de l'hôte et, si nécessaire, vous réglerez l'heure de l'hôte et configurerez l'hôte de façon à synchroniser son temps automatiquement sur un serveur NTP (Network Time Protocol).

Important

La synchronisation de l'heure de l'ordinateur virtuel sur celle de l'hôte est nécessaire pour activer correctement la passerelle.

Pour synchroniser l'heure de l'ordinateur virtuel sur celle de l'hôte

1. Configurez l'heure de votre ordinateur virtuel.
 - a. Dans le client vSphere, cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre machine virtuelle de passerelle dans le panneau situé sur le côté gauche de la fenêtre de l'application pour ouvrir le menu contextuel de la machine virtuelle, puis choisissez Modifier les paramètres.

La boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle s'ouvre.

- b. Choisissez l'onglet Options, puis sélectionnez VMware Outils dans la liste des options.
- c. Cochez l'option Synchroniser l'heure du client avec l'hôte dans la section Avancé sur le côté droit de la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle, puis cliquez sur OK.

L'ordinateur virtuel synchronise son heure avec l'hôte.

2. Configurez l'heure de l'hôte.

Il est important de s'assurer que l'horloge de l'hôte est réglée sur la bonne heure. Si vous n'avez pas configuré votre horloge hôte, effectuez les opérations suivantes pour la définir et la synchroniser avec un serveur NTP.

- a. Dans le client VMware vSphere, sélectionnez le nœud hôte vSphere dans le panneau de gauche, puis choisissez l'onglet Configuration.
- b. Sélectionnez Configuration de l'heure dans le volet Logiciels, puis choisissez le lien Propriétés.

La boîte de dialogue Configuration de l'heure s'affiche.

- c. Sous Date et heure, définissez la date et l'heure de votre hôte vSphere.
- d. Configurez l'hôte afin de synchroniser son heure automatiquement sur un serveur NTP.
 - i. Choisissez Options dans la boîte de dialogue de configuration temporelle, puis dans la boîte de dialogue Options du démon NTP (ntpd), choisissez Paramètres NTP dans le panneau de gauche.
 - ii. Choisissez Ajouter pour ajouter un serveur NTP.
 - iii. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur NTP, tapez l'adresse IP ou le nom de domaine complet d'un serveur NTP, puis choisissez OK.

Vous pouvez l'utiliser `pool.ntp.org` comme nom de domaine.

- iv. Dans la boîte de dialogue des options du démon NTP (ntpd), choisissez Général dans le panneau de gauche.
- v. Sous Commandes de service, choisissez Démarrer pour démarrer le service.

Notez que si vous modifiez cette référence de serveur NTP ou si vous en ajoutez une autre par la suite, vous devrez redémarrer le service pour utiliser le nouveau serveur.

- e. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Options Daemon NTP (ntpd).
- f. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration de l'heure.

Configuration de la paravirtualisation sur un hôte VMware

La procédure suivante décrit comment configurer la plate-forme VMware hôte de votre appliance Storage Gateway afin qu'elle utilise des contrôleurs iSCSI (Internet Small Computer System Interface Protocol) paravirtuels. Les contrôleurs iSCSI paravirtuels sont des contrôleurs de stockage hautes

performances qui peuvent améliorer le débit et réduire l'utilisation du processeur. Ces contrôleurs sont parfaitement adaptés aux environnements de stockage à hautes performances. Lorsque vous configurez les contrôleurs iSCSI de cette façon, la machine virtuelle Storage Gateway fonctionne avec le système d'exploitation hôte pour permettre à la console de passerelle d'identifier les disques virtuels que vous ajoutez à votre machine virtuelle.

Note

Vous devez effectuer cette étape pour éviter les problèmes liés à l'identification de ces disques lorsque vous les configurez dans la console de passerelle.

Pour configurer votre plate-forme VMware hôte afin d'utiliser des contrôleurs paravirtualisés

1. Dans le client VMware vSphere, cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre machine virtuelle de passerelle dans le volet de navigation situé sur le côté gauche de la fenêtre de l'application pour ouvrir le menu contextuel, puis choisissez Modifier les paramètres.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle, choisissez l'onglet Matériel.
3. Dans l'onglet Matériel, sélectionnez Contrôleur SCSI 0, puis Change Type.
4. Dans la boîte de dialogue Modifier le type de contrôleur SCSI, sélectionnez le type de contrôleur VMware SCSI paravirtuel, puis cliquez sur OK pour enregistrer la configuration.

Configuration des adaptateurs réseau pour votre passerelle

Par défaut, Storage Gateway est configuré pour utiliser le type d'adaptateur réseau E1000, mais vous pouvez reconfigurer votre passerelle pour utiliser l'adaptateur réseau VMXNET3 (10 GbE). Vous pouvez également configurer Storage Gateway de façon à ce que plusieurs adresses IP puissent y accéder. Pour cela, configurez votre passerelle de façon à utiliser plusieurs cartes réseau.

Rubriques

- [Configuration de votre passerelle pour utiliser l'adaptateur VMXNET3 réseau](#)
- [Configuration de votre passerelle pour plusieurs NICs](#)

Configuration de votre passerelle pour utiliser l'adaptateur VMXNET3 réseau

Storage Gateway prend en charge le type d'adaptateur réseau E1000 à la fois sur les hôtes hyperviseurs Microsoft Hyper-V VMware ESXi et sur les hôtes. Toutefois, le type d'adaptateur réseau

VMXNET3 (10 GbE) n'est pris en charge que dans VMware ESXi l'hyperviseur. Si votre passerelle est hébergée sur un VMware ESXi hyperviseur, vous pouvez la reconfigurer pour utiliser le type d'adaptateur VMXNET3 (10 GbE). Pour plus d'informations sur ces adaptateurs, voir [Choisir un adaptateur réseau pour votre machine virtuelle](#) sur le site Web de Broadcom (VMware).

 Important

Pour effectuer une sélection VMXNET3, le type de système d'exploitation client doit être Autre Linux64.


Voici les étapes à suivre pour configurer votre passerelle afin qu'elle utilise l' VMXNET3adaptateur :

1. Supprimez la carte E1000 par défaut.
2. Ajoutez l' VMXNET3 adaptateur.
3. Redémarrez la passerelle.
4. Configurez la carte pour le réseau.

Voici des détails sur chaque étape.

Pour supprimer l'adaptateur E1000 par défaut et configurer votre passerelle pour qu'elle utilise l' VMXNET3 adaptateur

1. Dans VMware, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de votre passerelle et choisissez Modifier les paramètres.
2. Dans la fenêtre Propriétés de la machine virtuelle, choisissez l'onglet Matériel.
3. Pour Matériel, choisissez Carte réseau. Notez que la carte actuelle est E1000 dans la section Type de carte. Vous allez remplacer cet adaptateur par l' VMXNET3 adaptateur.
4. Sélectionnez la carte réseau E1000, puis choisissez Supprimer. Dans cet exemple, la carte réseau E1000 est Carte réseau 1.

 Note

Bien que vous puissiez exécuter le E1000 et les adaptateurs VMXNET3 réseau sur votre passerelle en même temps, nous vous déconseillons de le faire car cela peut entraîner des problèmes de réseau.

5. Choisissez Ajouter pour ouvrir l'assistant Ajouter du matériel.
6. Choisissez Carte Ethernet, puis sélectionnez Suivant.
7. Dans l'assistant Type de réseau, sélectionnez **VMXNET3** pour Type de carte, puis choisissez Suivant.
8. Dans l'assistant des propriétés de la machine virtuelle, vérifiez dans la section Type d'adaptateur que l'adaptateur actuel est défini sur VMXNET3, puis cliquez sur OK.
9. Dans le VMware vSphere client, arrêtez votre passerelle.
10. Dans le VMware vSphere client, redémarrez votre passerelle.

Après le redémarrage de votre passerelle, reconfigurez la carte que vous venez d'ajouter pour vous assurer que la connectivité réseau à Internet est établie.

Pour configurer la carte pour le réseau

1. Dans le vSphere client, choisissez l'onglet Console pour démarrer la console locale. Utilisez les informations d'identification de connexion par défaut pour vous connecter à la console locale de la passerelle pour cette tâche de configuration. Pour obtenir des informations sur la façon de se connecter à l'aide des informations d'identification par défaut, consultez [Connexion à la console locale à l'aide des informations d'identification par défaut](#).
2. À l'invite, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner Configuration réseau.
3. A l'invite, entrez le chiffre correspondant pour sélectionner pour sélectionner Tout réinitialiser sur DHCP, puis entrez **y** (pour confirmer) à l'invite pour que toutes les cartes utilisent le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Toutes les cartes disponibles sont définies pour utiliser le protocole DHCP.

Si votre passerelle a déjà été activée, vous devez l'arrêter et la redémarrer à partir de la console de gestion Storage Gateway. Après le redémarrage de la passerelle, vous devez tester la connectivité réseau à Internet. Pour obtenir des informations sur la façon de tester la connectivité réseau, consultez [Test de votre connexion passerelle à Internet](#).

Configuration de votre passerelle pour plusieurs NICs

Si vous configurez votre passerelle pour utiliser plusieurs adaptateurs réseau (NICs), plusieurs adresses IP peuvent y accéder. Cela peut être utile dans les cas suivants :

- Optimisation du débit : vous pouvez optimiser le débit vers une passerelle lorsque les cartes réseau sont un goulot d'étranglement.
- Séparation de l'application : vous devrez peut-être distinguer la façon dont vos applications écrivent sur les volumes d'une passerelle. Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir une application de stockage critique qui utilise exclusivement une carte donnée définie pour votre passerelle.
- Contraintes de réseau : l'environnement de l'application peut nécessiter que vous conserviez les cibles iSCSI et les initiateurs qui se connectent à elles dans un réseau isolé différent du réseau par lequel la passerelle communique avec AWS.

Dans un cas d'utilisation typique de plusieurs adaptateurs, un adaptateur est configuré comme route par laquelle la passerelle communique AWS (c'est-à-dire comme passerelle par défaut). A l'exception de cette carte, les initiateurs doivent être dans le même sous-réseau que la carte qui contient les cibles iSCSI à laquelle ils se connectent. Sinon, la communication avec les cibles prévues risque de ne pas être possible. Si une cible est configurée sur le même adaptateur que celui utilisé pour la communication AWS, le trafic iSCSI pour cette cible et le AWS trafic passeront par le même adaptateur.

Lorsque vous configurez une carte pour qu'elle se connecte à la console Storage Gateway, puis que vous ajoutez une deuxième carte, Storage Gateway configure automatiquement la table de routage pour qu'elle utilise la deuxième carte comme route préférée. Pour obtenir des instructions sur la façon de configurer plusieurs cartes, consultez les sections suivantes.

- [Configuration de plusieurs adaptateurs réseau sur un VMware ESXi hôte](#)
- [Configuration de plusieurs adaptateurs réseau sur un hôte Microsoft Hyper-V](#)

Configuration de plusieurs adaptateurs réseau sur un VMware ESXi hôte

La procédure suivante suppose qu'un adaptateur réseau est déjà défini sur votre machine virtuelle de passerelle et décrit comment ajouter un adaptateur VMwareESXi.

Pour configurer votre passerelle afin d'utiliser un adaptateur réseau supplémentaire dans l' VMware ESXi hôte


1. Arrêtez la passerelle.
2. Dans le client VMware vSphere, sélectionnez votre machine virtuelle de passerelle.

L'ordinateur virtuel peut rester allumé pour cette procédure.

3. Dans le client, ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour l'ordinateur virtuel de la passerelle, puis choisissez Modifier les paramètres.
4. Choisissez l'onglet Matériel de la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle, puis choisissez Ajouter pour ajouter un appareil.
5. Suivez l'assistant Ajouter du matériel pour ajouter une carte réseau.
 - a. Dans le volet Type d'appareil, choisissez Carte Ethernet pour ajouter une carte, puis sélectionnez Suivant.
 - b. Dans le volet Type de réseau, veillez à ce que l'option Se connecter lors de la mise sous tension soit sélectionnée pour Type, puis choisissez Suivant.

Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur VMXNET3 réseau avec Storage Gateway. Pour plus d'informations sur les types d'adaptateurs susceptibles d'apparaître dans la liste des adaptateurs, consultez la section Types d'adaptateurs réseau dans la [ESXi documentation de vCenter Server](#).

- c. Dans le volet Prêt à finaliser, vérifiez les informations, puis choisissez Terminer.
6. Choisissez l'onglet Résumé de l'ordinateur virtuel, puis sélectionnez Afficher tout en regard de la zone Adresse IP. La fenêtre Adresses IP de la machine virtuelle affiche toutes les adresses IP que vous pouvez utiliser pour accéder à la passerelle. Vérifiez qu'une deuxième adresse IP est répertoriée pour la passerelle.

 Note

L'application des modifications de la carte et l'actualisation des informations de résumé de l'ordinateur virtuel peuvent prendre quelques instants.

7. Dans la console Storage Gateway, activez la passerelle.
8. Dans le volet Navigation de la console Storage Gateway, sélectionnez Passerelles, puis choisissez la passerelle à laquelle vous avez ajouté la carte. Vérifiez que la deuxième adresse IP est répertoriée dans l'onglet Détails.

Pour plus d'informations sur les tâches de console locales communes aux VMware hôtes Hyper-V et KVM, voir [Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle](#)

Configuration de plusieurs adaptateurs réseau sur un hôte Microsoft Hyper-V

La procédure suivante suppose que l'ordinateur virtuel de la passerelle a déjà une carte réseau définie et que vous ajoutez une deuxième carte. Cette procédure montre comment ajouter une carte pour un hôte Microsoft Hyper-V.

Pour configurer votre passerelle afin d'utiliser une carte réseau supplémentaire dans un hôte Microsoft Hyper-V

1. Dans la console Storage Gateway, désactivez la passerelle.
2. Dans le gestionnaire Microsoft Hyper-V, sélectionnez votre machine virtuelle de passerelle dans le panneau Machines virtuelles.
3. Si la machine virtuelle de passerelle n'est pas déjà désactivée, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la machine virtuelle pour ouvrir le menu contextuel, puis choisissez Désactiver.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la machine virtuelle de passerelle pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Paramètres.
5. Dans la boîte de dialogue Paramètres, sous Matériel, choisissez Ajouter du matériel.
6. Dans le panneau Ajouter du matériel sur le côté droit de la boîte de dialogue Paramètres, choisissez Adaptateur réseau, puis choisissez Ajouter pour ajouter un périphérique.
7. Configurez la carte réseau, puis choisissez Appliquer pour appliquer les paramètres.
8. Dans la boîte de dialogue Paramètres, sous Matériel, vérifiez que le nouvel adaptateur réseau a été ajouté à la liste du matériel, puis cliquez sur OK.
9. Activez la passerelle à l'aide de la console Storage Gateway.
10. Dans le panneau de navigation de la console Storage Gateway, choisissez Gateways, puis sélectionnez la passerelle à laquelle vous avez ajouté l'adaptateur. Vérifiez qu'une deuxième adresse IP est répertoriée dans l'onglet Détails.

Pour plus d'informations sur les tâches de console locales communes aux VMware hôtes Hyper-V et KVM, voir [Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle](#)

Utilisation de VMware vSphere High Availability avec Storage Gateway

Storage Gateway assure une haute disponibilité VMware grâce à un ensemble de contrôles de santé au niveau des applications intégrés à VMware vSphere High Availability (HA). VMware Cette approche permet de protéger les charges de travail de stockage contre les défaillances de matériel,

d'hyperviseur ou de réseau. Elle permet également de se protéger contre les erreurs logicielles, telles que les délais d'expiration de connexion et l'indisponibilité des volumes ou partages de fichiers.

vSphere HA fonctionne en regroupant les machines virtuelles et les hôtes sur lesquels elles résident dans un cluster à des fins de redondance. Les hôtes du cluster sont surveillés et en cas de panne, les machines virtuelles d'un hôte défaillant sont redémarrées sur d'autres hôtes. Généralement, cette restauration s'effectue rapidement et sans perte de données. Pour plus d'informations sur vSphere HA, consultez la section [Fonctionnement de vSphere HA dans la documentation](#). VMware

Note

Le temps nécessaire pour redémarrer une machine virtuelle défaillante et rétablir la connexion iSCSI sur un nouvel hôte dépend de nombreux facteurs, tels que le système d'exploitation hôte et la charge des ressources, la vitesse du disque, la connexion réseau et l'infrastructure. SAN/storage Pour minimiser les temps d'arrêt liés au basculement, mettez en œuvre les recommandations décrites dans [Optimisation des performances de la passerelle](#) [Optimisation des performances](#) .

Pour utiliser Storage Gateway avec VMware HA, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Déployez le package .ova téléchargeable VMware ESX qui contient la machine virtuelle Storage Gateway sur un seul hôte d'un cluster.
- Lors du déploiement du package .ova, sélectionnez une banque de données qui ne soit pas locale pour un hôte. Utilisez plutôt une banque de données accessible à tous les hôtes du cluster. Si vous sélectionnez une banque de données locale pour un hôte et que ce dernier connaît une défaillance, la source de données risque de ne pas être accessible à d'autres hôtes du cluster et il est possible que le basculement vers un autre hôte échoue.
- Pour éviter que l'initiateur se déconnecte des cibles de volumes de stockage au cours du basculement, suivez les paramètres iSCSI recommandés pour votre système d'exploitation. En cas de basculement, un ordinateur virtuel de passerelle peut mettre de quelques secondes à plusieurs minutes pour se lancer sur un nouvel hôte du cluster de basculement. Les délais d'attente iSCSI recommandés pour les clients Windows et Linux sont supérieurs à la durée classique d'un basculement. Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres de délai d'attente des clients Windows, consultez [Personnalisation des paramètres iSCSI Windows](#). Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres de délai d'attente des clients Linux, consultez [Personnalisation de vos paramètres iSCSI Linux](#).

- Avec les clusters, si vous déployez le package .ova sur le cluster, sélectionnez un hôte lorsque vous êtes invité à le faire. Vous pouvez aussi déployer directement sur l'hôte d'un cluster.

Les rubriques suivantes décrivent comment déployer Storage Gateway dans un cluster VMware HA :

Rubriques

- [Configuration de votre cluster vSphere HA VMware](#)
- [Téléchargez l'image .ova depuis la console Storage Gateway](#)
- [Déployer la passerelle](#)
- [\(Facultatif\) Ajoutez des options de remplacement pour les autres utilisateurs VMs de votre cluster](#)
- [Activer votre passerelle](#)
- [Testez votre configuration VMware de haute disponibilité](#)

Configuration de votre cluster vSphere HA VMware

Tout d'abord, si vous n'avez pas encore créé de VMware cluster, créez-en un. Pour plus d'informations sur la création d'un VMware cluster, consultez la section [Créer un cluster vSphere HA](#) dans la VMware documentation.

Configurez ensuite votre VMware cluster pour qu'il fonctionne avec Storage Gateway.

Pour configurer votre VMware cluster

1. Sur la page Modifier les paramètres du cluster dans VMware vSphere, assurez-vous que la surveillance des machines virtuelles est configurée pour la surveillance des machines virtuelles et des applications. Pour ce faire, définissez les valeurs suivantes pour chaque option :
 - Réponse en cas de défaillance de l'hôte : redémarrage VMs
 - Réponse à l'isolation de l'hôte : arrêt et redémarrage VMs
 - Datastore with PDL (Magasin de données avec PDL) : Disabled (Désactivé)
 - Datastore with APD (Magasin de données avec APD) : Disabled (Désactivé)
 - VM Monitoring (Surveillance des MV) : VM and Application Monitoring (Surveillance des machines virtuelles et des applications)
2. Affinez la sensibilité du cluster en ajustant les valeurs suivantes :

- Intervalle d'échec : après cet intervalle, la machine virtuelle est redémarrée si aucune pulsation de machine virtuelle n'est reçue.
- Temps de disponibilité minimum : le cluster attend le temps indiqué après le démarrage d'une machine virtuelle pour commencer à surveiller les pulsations des outils de la machine virtuelle.
- Nombre maximum de réinitialisations par machine virtuelle : le cluster redémarre la machine virtuelle ce nombre de fois au maximum dans la fenêtre temporelle pour le maximum de réinitialisations.
- Fenêtre temporelle pour le maximum de réinitialisations : fenêtre de temps pendant laquelle compter le nombre maximum de réinitialisations par machine virtuelle.

Si vous n'êtes pas sûr des valeurs à définir, utilisez les exemples de paramètres suivants :

- Failure interval (Intervalle d'échec) : **30** secondes
- Minimum uptime (Temps de disponibilité minimum) : **120** secondes
- Maximum per-VM resets (Nombre maximum de réinitialisations par machine virtuelle) : **3**
- Maximum resets time window (Fenêtre temporelle pour le maximum de réinitialisations) : **1** heure

Si d'autres sont VMs en cours d'exécution sur le cluster, vous souhaitez peut-être définir ces valeurs spécifiquement pour votre machine virtuelle. Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas déployé la machine virtuelle à partir de .ova. Pour plus d'informations sur la définition de ces valeurs, consultez [\(Facultatif\) Ajoutez des options de remplacement pour les autres utilisateurs VMs de votre cluster](#).

Téléchargez l'image .ova depuis la console Storage Gateway

Pour télécharger l'image .ova pour votre passerelle

- Sur la page Configurer la passerelle de la console Storage Gateway, sélectionnez le type de passerelle et la plateforme hôte, puis utilisez le lien fourni dans la console pour télécharger le fichier .ova, comme indiqué dans [Configurer une passerelle de volume](#).

Déployer la passerelle

Dans votre cluster configuré, déployez l'image .ova sur l'un des hôtes du cluster.

Pour déployer l'image .ova de la passerelle

1. Déployez l'image .ova sur l'un des hôtes du cluster.
2. Assurez-vous que les magasins de données que vous choisissez pour le disque racine et le cache sont disponibles pour tous les hôtes du cluster. Lors du déploiement du fichier Storage Gateway .ova dans un environnement VMware ou sur site, les disques sont décrits comme des disques SCSI paravirtualisés. La paravirtualisation est un mode où la machine virtuelle de passerelle fonctionne avec le système d'exploitation hôte pour que la console puisse identifier les disques virtuels que vous ajoutez à la machine virtuelle.

Pour configurer votre machine virtuelle afin d'utiliser les contrôleurs paravirtualisés

1. Dans le client VMware vSphere, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de votre machine virtuelle de passerelle, puis choisissez Modifier les paramètres.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle, choisissez l'onglet Matériel, puis sélectionnez le Contrôleur SCSI 0 et choisissez Modifier le type.
3. Dans la boîte de dialogue Modifier le type de contrôleur SCSI, sélectionnez le type de contrôleur SCSI VMware paravirtuel, puis cliquez sur OK.

(Facultatif) Ajoutez des options de remplacement pour les autres utilisateurs VMs de votre cluster

Si d'autres applications sont VMs en cours d'exécution sur votre cluster, vous souhaitez peut-être définir les valeurs du cluster spécifiquement pour chaque machine virtuelle. Pour obtenir des instructions, consultez la section [Personnaliser une machine virtuelle individuelle](#) dans la documentation en ligne de VMware vSphere.

Pour ajouter des options de remplacement pour les autres membres VMs de votre cluster

1. Sur la page Résumé de VMware vSphere, choisissez votre cluster pour ouvrir la page du cluster, puis choisissez Configurer.
2. Choisissez l'onglet Configuration puis choisissez VM Overrides (Remplacements de machines virtuelles).
3. Ajoutez une nouvelle option de remplacement de machine virtuelle pour modifier chaque valeur.

Définissez les valeurs suivantes pour chaque option sous vSphere HA - VM Monitoring :

- Surveillance des machines virtuelles : remplacement activé - Surveillance des machines virtuelles et des applications
- Sensibilité de surveillance des machines virtuelles : dérogation activée - Surveillance des machines virtuelles et des applications
- Surveillance des machines virtuelles : personnalisée
- Intervalle de défaillance : **30** secondes
- Temps de disponibilité minimum : secondes **120**
- Maximum per-VM resets (Nombre maximum de réinitialisations par machine virtuelle) : **5**
- Période maximale de réinitialisation : en quelques heures **1**

Activer votre passerelle

Une fois le .ova de votre passerelle déployé, activez votre passerelle. Les instructions sur la façon de procéder sont différentes pour chaque type de passerelle.

Pour activer la passerelle

- Suivez les procédures décrites dans les rubriques suivantes :
 - a. [Connectez votre Volume Gateway à AWS](#)
 - b. [Vérifier les paramètres et activer votre passerelle de volume.](#)
 - c. [Configurer votre passerelle de volume](#)

Testez votre configuration VMware de haute disponibilité

Après avoir activé votre passerelle, testez votre configuration.

Pour tester votre configuration VMware HA

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Gateways, puis choisissez la passerelle que vous souhaitez tester pour VMware HA.
3. Pour Actions, choisissez Verify VMware HA.
4. Dans la zone Vérifier la configuration de VMware haute disponibilité qui apparaît, cliquez sur OK.

Note

Le test de votre configuration VMware HA redémarre la machine virtuelle de votre passerelle et interrompt la connectivité à votre passerelle. Le test peut prendre quelques minutes.

Si le test réussit, le statut Verified (Vérifié) apparaît dans l'onglet Détails de la passerelle sur la console.

5. Choisissez Exit (Quitter).

Vous trouverez des informations sur les événements VMware HA dans les groupes de CloudWatch journaux Amazon. Pour plus d'informations, voir [Getting Volume Gateway Health Logs with CloudWatch Log Groups](#).

Utilisation des ressources de stockage Volume Gateway

Les rubriques de cette section décrivent comment gérer les ressources de stockage associées à votre dispositif Volume Gateway et à sa plate-forme hôte virtuelle. Cela inclut des ressources telles que les disques physiques connectés à la plate-forme hôte de l'hyperviseur d'une passerelle, ainsi que des procédures spécifiques pour retirer des disques des hôtes de virtualisation VMware vSphere ESXi, Microsoft Hyper-V ou Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM). Cela inclut également la gestion des volumes Amazon EBS attachés à l'instance Amazon EC2 d'une passerelle pour les passerelles hébergées sur Amazon EC2 dans le cloud. AWS

Rubriques

- [Suppression de disques de votre passerelle](#)- Découvrez comment procéder si vous devez supprimer un disque de la plate-forme hôte de virtualisation de machines virtuelles (KVM) VMware vSphere, ESXi Microsoft Hyper-V ou Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) pour votre passerelle, par exemple en cas de panne de disque physique.
- [Gestion des volumes Amazon EBS sur les passerelles Amazon EC2](#)- Découvrez comment augmenter ou réduire la quantité de volumes Amazon EBS alloués pour être utilisés comme mémoire tampon de téléchargement ou comme stockage de cache pour une passerelle hébergée sur une instance Amazon EC2, par exemple, si les besoins de stockage de vos applications augmentent ou diminuent au fil du temps.

Suppression de disques de votre passerelle

Même si nous ne recommandons pas de supprimer les disques sous-jacents de votre passerelle, vous pouvez avoir besoin d'effectuer cette opération, par exemple lorsqu'un disque est défectueux.

Suppression d'un disque d'une passerelle hébergée sur VMware ESXi

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour supprimer un disque de votre passerelle hébergée sur un VMware hyperviseur.

Pour supprimer un disque alloué à la mémoire tampon de téléchargement (VMware ESXi)

1. Dans le client vSphere, ouvrez le menu contextuel (clic droit), choisissez le nom de la machine virtuelle de la passerelle, puis choisissez Modifier les paramètres.
2. Sur l'onglet Matériel de la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle, sélectionnez le disque alloué comme tampon de chargement, puis choisissez Supprimer.

Vérifiez que la valeur Nœud de l'appareil virtuel dans la boîte de dialogue Propriétés de la machine virtuelle a la même valeur que celle notée précédemment. Vous veillerez ainsi à bien supprimer le bon disque.

3. Sélectionnez l'option appropriée dans le volet Options de suppression, puis choisissez OK pour terminer le processus de suppression du disque.

Suppression d'un disque d'une passerelle hébergée sur Microsoft Hyper-V

À l'aide de la procédure suivante, vous pouvez supprimer un disque de la passerelle hébergée sur un hyperviseur Microsoft Hyper-V.

Pour supprimer un disque sous-jacent alloué au tampon de chargement (Microsoft Hyper-V)

1. Dans Microsoft Hyper-V Manager, ouvrez le menu contextuel (clic droit), choisissez le nom de la machine virtuelle de la passerelle, puis sélectionnez Paramètres.
2. Dans la liste Matériel de la boîte de dialogue Paramètres, sélectionnez le disque à supprimer, puis choisissez Supprimer.

Les disques que vous ajoutez à une passerelle apparaissent sous l'entrée Contrôleur SCSI de la liste Matériel. Vérifiez que les valeurs des champs Contrôleur et Emplacement sont identiques à celles que vous aviez notées. Vous veillerez ainsi à bien supprimer le bon disque.

Le premier contrôleur SCSI affiché dans le gestionnaire Microsoft Hyper-V est contrôleur 0.

3. Choisissez OK pour appliquer la modification.

Suppression d'un disque d'une passerelle hébergée sur KVM Linux

Pour détacher un disque de votre passerelle hébergée sur l'hyperviseur KVM (machine virtuelle basée sur le noyau Linux), vous pouvez utiliser une commande `virsh` similaire à la suivante.

```
$ virsh detach-disk domain_name /device/path
```

Pour plus d'informations sur la gestion des disques KVM, consultez la documentation de votre distribution Linux.

Gestion des volumes Amazon EBS sur les passerelles Amazon EC2

Lors de la configuration initiale de la passerelle afin de l'exécuter en tant qu'instance Amazon EC2, vous avez alloué des volumes Amazon EBS à utiliser comme stockage de tampon de chargement et de cache. Au fil du temps, lorsque vos applications ont besoin d'évoluer, vous pouvez allouer des volumes Amazon EBS supplémentaires à cet effet. Vous pouvez également réduire le stockage que vous avez alloué en supprimant les volumes Amazon EBS alloués auparavant. Pour plus d'informations sur Amazon EBS, consultez [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#).

Avant d'ajouter du stockage à la passerelle, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez dimensionner le stockage de tampon de chargement et de cache en fonction des besoins de votre application. Pour cela, consultez les pages [Détermination de la taille de tampon de chargement à allouer](#) et [Détermination de la taille du stockage de cache à allouer](#).

Vous devez respecter des quotas de stockage maximum susceptible d'être alloué en tant que stockage de tampon de chargement et de cache. Vous pouvez attacher autant de volumes Amazon EBS à votre instance que vous le souhaitez, mais vous pouvez uniquement configurer ces volumes comme espace de stockage de tampon de chargement et de cache conformément à ces quotas de stockage. Pour plus d'informations, consultez [AWS Storage Gateway quotas](#).


Pour ajouter un volume Amazon EBS et le configurer pour votre passerelle

1. Créez un volume Amazon EBS. Pour obtenir des instructions, consultez [la section Création ou restauration d'un volume Amazon EBS](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

1. Attachez le volume Amazon EBS à votre instance Amazon EC2. Pour obtenir des instructions, consultez la section [Attacher un volume Amazon EBS à une instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Configurez le volume Amazon EBS que vous avez ajouté comme tampon de chargement ou stockage de cache. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Gestion des disques locaux pour Storage Gateway](#).

Dans certains cas, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de tout le stockage alloué au tampon de chargement.

Pour supprimer un volume Amazon EBS

 Warning

Ces étapes s'appliquent uniquement aux volumes Amazon EBS alloués comme espace de tampon de chargement et non aux volumes alloués au cache.

1. Arrêtez la passerelle en suivant l'approche décrite à la section [Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle](#).
2. Détachez le volume Amazon EBS de l'instance Amazon EC2. Pour obtenir des instructions, consultez la section [Détachement d'un volume Amazon EBS d'une instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
3. Supprimez le volume Amazon EBS. Pour obtenir des instructions, consultez [la section Suppression d'un volume Amazon EBS](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
4. Démarrez la passerelle en suivant l'approche décrite à la section [Arrêt de la machine virtuelle de la passerelle](#).

Obtention d'une clé d'activation pour votre passerelle

Pour recevoir une clé d'activation pour votre passerelle, envoyez une demande Web à la machine virtuelle (VM) de passerelle. La machine virtuelle renvoie une redirection contenant la clé d'activation, qui est transmise comme l'un des paramètres de l'action d'API `ActivateGateway` afin de spécifier la configuration de votre passerelle. Pour plus d'informations, consultez [ActivateGateway](#) le manuel Storage Gateway API Reference.

Note

Les clés d'activation de passerelle expirent au bout de 30 minutes si elles ne sont pas utilisées.

La demande que vous envoyez à la machine virtuelle de passerelle inclut la AWS région dans laquelle l'activation a lieu. L'URL renvoyée par la redirection dans la réponse contient un paramètre de chaîne de requête appelé `activationkey`. Ce paramètre de chaîne de requête est votre clé d'activation. Le format de la chaîne de requête ressemble à ceci : `http://gateway_ip_address/?activationRegion=activation_region`. Le résultat de cette requête renvoie à la fois la région d'activation et la clé.

L'URL inclut également `vpcEndpoint`, l'ID de point de terminaison de VPC pour les passerelles qui se connectent à l'aide du type de point de terminaison de VPC.

Note

L'appliance matérielle Storage Gateway, les modèles d'images de machine virtuelle et EC2 Amazon Amazon Machine Images (AMI) sont préconfigurés avec les services HTTP nécessaires pour recevoir et répondre aux requêtes Web décrites sur cette page. Il n'est ni obligatoire ni recommandé d'installer des services supplémentaires sur votre passerelle.

Rubriques

- [Linux \(curl\)](#)
- [Linux \(bash/zsh\)](#)
- [Microsoft Windows PowerShell](#)
- [Utilisation de votre console locale](#)

Linux (curl)

Les exemples suivants vous montrent comment obtenir une clé d'activation à l'aide de Linux (curl).

Note

Remplacez les variables mis en évidence par des valeurs réelles pour votre passerelle. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- *gateway_ip_address*- L' IPv4 adresse de votre passerelle, par exemple 172.31.29.201
- *gateway_type*- Le type de passerelle que vous souhaitez activer, tel que STOREDCACHED,VTL,FILE_S3, ouFILE_FSX_SMB.
- *region_code*- La région dans laquelle vous souhaitez activer votre passerelle. Voir les [Points de terminaison régionaux](#) dans le Guide de référence général AWS . Si ce paramètre n'est pas spécifié, ou si la valeur fournie est mal orthographiée ou ne correspond pas à une région valide, la commande utilisera par défaut la us-east-1 région.
- *vpc_endpoint*- Le nom du point de terminaison VPC de votre passerelle, par exemple. vpce-050f90485f28f2fd0-iep0e8vq.storagegateway.us-west-2.vpce.amazonaws.com

Points de terminaison standard

Pour obtenir la clé d'activation d'un point de terminaison standard :

```
curl "http://gateway_ip_address?activationRegion=region_code&no_redirect"
```

Points de terminaison Dual-Stack

Pour obtenir la clé d'activation d'un point de terminaison à double pile :

IPv4

```
curl "http://gateway_ip_address?activationRegion&endpointType=DUALSTACK&ipVersion=ipv4&no_redirect"
```

IPv6

```
curl "http://gateway_ip_address?activationRegion&endpointType=DUALSTACK&ipVersion=ipv6&no_redirect"
```

Points de terminaison FIPS

Pour obtenir la clé d'activation d'un point de terminaison FIPS :

IPv4

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion&endpointType=FIPS_DUALSTACK&ipVersion=ipv4&no_redirect"
```

IPv6

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion&endpointType=FIPS_DUALSTACK&ipVersion=ipv6&no_redirect"
```

Points de terminaison d'un VPC

Pour obtenir la clé d'activation d'un point de terminaison de VPC :

```
curl "http://gateway_ip_address/?  
activationRegion=region_code&vpcEndpoint=vpc_endpoint&no_redirect"
```

Linux (bash/zsh)

L'exemple suivant vous montre comment utiliser Linux (bash/zsh) pour extraire la réponse HTTP, analyser les en-têtes HTTP et obtenir la clé d'activation.

```
function get-activation-key() {  
  local ip_address=$1  
  local activation_region=$2  
  if [[ -z "$ip_address" || -z "$activation_region" || -z "$gateway_type" ]]; then  
    echo "Usage: get-activation-key ip_address activation_region gateway_type"  
    return 1  
  fi  
  
  if redirect_url=$(curl -f -s -S -w '%{redirect_url}' "http://$ip_address/?  
activationRegion=$activation_region&gatewayType=$gateway_type"); then  
    activation_key_param=$(echo "$redirect_url" | grep -oE 'activationKey=[A-Z0-9-]+')  
    echo "$activation_key_param" | cut -f2 -d=  
  else  
    return 1  
  fi  
}
```

```
fi  
}
```

Microsoft Windows PowerShell

L'exemple suivant montre comment utiliser Microsoft Windows PowerShell pour récupérer la réponse HTTP, analyser les en-têtes HTTP et obtenir la clé d'activation.

```
function Get-ActivationKey {  
    [CmdletBinding()]  
    Param(  
        [parameter(Mandatory=$true)][string]$IpAddress,  
        [parameter(Mandatory=$true)][string]$ActivationRegion,  
        [parameter(Mandatory=$true)][string]$GatewayType  
    )  
    PROCESS {  
        $request = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "http://$IpAddress/?  
activationRegion=$ActivationRegion&gatewayType=$GatewayType" -MaximumRedirection 0 -  
ErrorAction SilentlyContinue  
        if ($request) {  
            $activationKeyParam = $request.Headers.Location | Select-String -Pattern  
"activationKey=([A-Z0-9-]+)"  
            $activationKeyParam.Matches.Value.Split("=")[1]  
        }  
    }  
}
```

Utilisation de votre console locale

Les exemples suivants vous montrent comment utiliser votre console locale pour générer et afficher une clé d'activation.

Passerelles basées sur Amazon Linux (2AL2)

Vous pouvez sélectionner des points de terminaison standard ou FIPS pour les passerelles en fonction de AL2

Note

Les points de terminaison FIPS ne sont pas tous disponibles. Régions AWS Pour plus d'informations, consultez la section [Points de terminaison FIPS par service](#).

Pour obtenir une clé d'activation pour votre passerelle AL2 basée sur votre console locale

1. Connectez-vous à votre console locale en tant qu'administrateur.
2. Dans le menu principal Activation de l'AWS appliance - Configuration, sélectionnez **0** Obtenir la clé d'activation.
3. Sélectionnez Storage Gateway pour l'option de la famille de passerelle.
4. Entrez la AWS région dans laquelle vous souhaitez activer votre passerelle.
5. Pour le type de réseau, saisissez 1 Public ou 2 VPC.
6. Pour le type de point de terminaison, saisissez 1 Standard ou 2 Federal Information Processing Standard (FIPS).

Passerelles basées sur Amazon Linux 2023 (AL2023)

Pour les passerelles basées sur AL2 023, les points de terminaison suivants sont disponibles :

- Points de terminaison standard (support IPv4 uniquement)
- Points de terminaison FIPS (support IPv4 uniquement)
- Points de terminaison à double pile (support IPv4 et) IPv6
- Points de terminaison FIPS à double pile (support et) IPv4 IPv6

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Types de point de terminaison](#).

Pour obtenir une clé d'activation pour votre passerelle AL2 basée sur 023 à partir de votre console locale

1. Connectez-vous à votre console locale. Si vous vous connectez à votre EC2 instance Amazon depuis un ordinateur Windows, connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Dans le menu principal Activation de l'AWS appliance - Configuration, sélectionnez **0** Obtenir la clé d'activation.
3. Sélectionnez Storage Gateway pour l'option de la famille de passerelle.
4. Entrez la AWS région dans laquelle vous souhaitez activer votre passerelle.
5. Pour le type de réseau, entrez Public ou 1 2 pour point de terminaison VPC.
6. Pour Sélectionner le type de point de terminaison, Activer FIPS ? , entrez Y pour activer FIPS ou pour utiliser un point N de terminaison non FIPS.

7. Pour le type de point de terminaison, entrez 1 pour le point de terminaison standard ou 2 pour le point de terminaison à double pile.
 - Pour un point de terminaison à double pile, dans Select IP version or exit :, entrez 1 pour IPv4 ou 2 pour IPv6.

Connexion aux initiateurs iSCSI

Lorsque vous gérez votre passerelle, vous utilisez des volumes ou des périphériques de la bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) qui sont exposés en tant que cibles iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Pour les passerelles de volume, les cibles iSCSI sont des volumes. Pour les passerelles de bande, les cibles sont des appareils VTL. Dans le cadre de ce travail, vous effectuez des tâches telles que la connexion à ces cibles, la personnalisation des paramètres iSCSI, la connexion d'un client Red Hat Linux et la configuration du protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol).

Rubriques

- [Connexion à vos volumes depuis un client Windows](#)
- [Connecter les de vos volumes à un client Linux](#)
- [Personnalisation des paramètres iSCSI](#)
- [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#)

La norme iSCSI est une norme de réseau de stockage basée sur le protocole Internet (IP) qui permet d'établir et de gérer les connexions entre les appareils de stockage basés sur l'IP et les clients. La liste suivante définit certains termes qui sont utilisés pour décrire la connexion iSCSI et les composants concernés.

Initiateur iSCSI

Le composant client d'un réseau iSCSI. L'initiateur envoie des demandes à la cible iSCSI. Les initiateurs peuvent être implémentés dans le logiciel ou le matériel. Storage Gateway prend uniquement en charge les initiateurs logiciels.

Cible iSCSI

Le composant serveur du réseau iSCSI qui reçoit et répond aux demandes des initiateurs. Chaque volume est exposé comme cible iSCSI. Connectez un seul initiateur iSCSI à chaque cible iSCSI.

Initiateur iSCSI Microsoft

Le programme logiciel sur les ordinateurs Microsoft Windows qui vous permet de connecter un ordinateur client (c'est-à-dire, l'ordinateur qui exécute l'application dont vous souhaitez écrire les données sur la passerelle) à un tableau externe basé sur iSCSI (c'est-à-dire, la passerelle). La connexion est effectuée à l'aide de la carte réseau Ethernet de l'ordinateur hôte. L'initiateur Microsoft iSCSI a été validé avec Storage Gateway sous Windows Server 2022. L'initiateur est intégré au système d'exploitation.

Initiateur iSCSI Red Hat

Le package RPM (Resource Package Manager) `iscsi-initiator-utils` vous fournit un initiateur iSCSI mis en œuvre dans le logiciel pour Red Hat Linux. Le package comprend un serveur démon pour le protocole iSCSI.

Chaque type de passerelle peut se connecter aux appareils iSCSI et vous pouvez personnaliser ces connexions, tel que décrit ci-après.


Connexion à vos volumes depuis un client Windows

Une passerelle de volume expose les volumes que vous avez créés pour la passerelle en tant que cibles iSCSI. Pour plus d'informations, consultez [Connecter vos volumes à votre client](#).

Note

Pour pouvoir se connecter à la cible de volume, la passerelle doit avoir un tampon de chargement configuré. Si aucun tampon de chargement n'est configuré pour votre passerelle, l'état de vos volumes est affiché en tant que TAMPON DE CHARGEMENT NON CONFIGURE. Pour configurer un tampon de chargement pour une passerelle dans une configuration de volumes mis en cache, consultez [Pour configurer le stockage supplémentaire de tampon de chargement ou de cache pour la passerelle](#). Pour configurer un tampon de chargement pour une passerelle dans une configuration de volumes mis en cache, consultez [Pour configurer le stockage supplémentaire de tampon de chargement ou de cache pour la passerelle](#).

Le diagramme suivant met en évidence la cible iSCSI dans le cadre de l'architecture Storage Gateway. Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement d'une passerelle de volume](#).



Vous pouvez vous connecter à votre volume à partir d'un client Windows ou Linux Red Hat. Vous pouvez également configurer CHAP pour chaque type de client.

Votre passerelle expose votre volume comme cible iSCSI avec un nom que vous spécifiez, préfixé de `iqn.1997-05.com.amazon:`. Par exemple, si vous spécifiez le nom de cible `myvolume`, la cible iSCSI que vous utilisez pour vous connecter au volume est `iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de vos applications pour monter les volumes sur iSCSI, consultez [Connexion à vos volumes depuis un client Windows](#).

À	Voir
Connectez-vous au volume à partir de Windows.	Connexion à un client Microsoft Windows
Connectez-vous au volume à partir de Red Hat Linux.	Connexion à un client Red Hat Enterprise Linux
Configurez l'authentification CHAP pour Windows et Red Hat Linux.	Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI

Pour connecter votre client Windows à un volume de stockage

1. Dans le menu Démarrer de votre ordinateur client Windows, entrez **iscsicpl.exe** dans la zone Rechercher les programmes et les fichiers, trouvez le programme d'initiateur iSCSI, puis exécutez-le.

Note

Vous devez avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur client pour pouvoir exécuter l'initiateur iSCSI.

2. Si vous y êtes invité, choisissez Oui pour démarrer le service de l'initiateur Microsoft iSCSI.
3. Dans la boîte de dialogue iSCSI Initiator Properties (Propriétés de l'initiateur iSCSI), choisissez l'onglet Discovery (Découverte), puis sélectionnez Discover Portal (Découvrir le portail).
4. Dans la boîte de dialogue Détecter un portail cible, entrez l'adresse IP de votre cible iSCSI pour Adresse IP ou nom DNS, puis choisissez OK. Pour obtenir l'adresse IP de votre passerelle, consultez l'onglet Passerelle de la console Storage Gateway. Si vous avez déployé votre passerelle sur une instance Amazon EC2, l'adresse IP publique ou DNS se trouve dans l'onglet Description de la console Amazon EC2.

L'adresse IP s'affiche maintenant dans la liste Portails cibles de l'onglet Découverte.

Warning

Pour les passerelles qui sont déployées sur une instance Amazon EC2, l'accès à la passerelle via une connexion Internet publique n'est pas pris en charge. L'adresse IP Elastic de l'instance Amazon EC2 ne peut pas être utilisée en tant qu'adresse cible.

5. Connectez le nouveau portail cible au volume de stockage sur la passerelle :
 - a. Choisissez l'onglet Cibles.

Le nouveau portail cible est affiché avec un état inactif. Le nom de la cible affiché doit être le même que celui que vous avez spécifié pour votre volume de stockage à l'étape 1.

- b. Sélectionnez la cible, puis choisissez Se connecter.

Si le nom de la cible n'est pas déjà renseigné, entrez le nom de la cible comme indiqué à l'étape 1. Dans la boîte de dialogue Connexion à la cible, sélectionnez Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites, puis cliquez sur OK.

- c. Dans l'onglet Cibles, veillez à ce que le Statut de la cible ait la valeur Connectée indiquant que la cible est connectée, puis choisissez OK.

Vous pouvez maintenant initialiser et formater ce volume de stockage pour Windows afin de pouvoir commencer l'enregistrement des données sur celui-ci. Pour cela, utilisez l'outil de gestion des disques Windows.

Note

Bien que cela ne soit pas obligatoire pour cet exercice, nous vous recommandons de personnaliser vos paramètres iSCSI pour une application réelle, comme indiqué dans [Personnalisation des paramètres iSCSI Windows](#).

Connecter les de vos volumes à un client Linux

Lorsque vous utilisez Red Hat Enterprise Linux (RHEL), vous utilisez le package RPM `iscsi-initiator-utils` pour vous connecter aux cibles iSCSI de votre passerelle (volumes ou appareils VTL).

Pour connecter un client Linux aux cibles iSCSI

1. Installez le package RPM `iscsi-initiator-utils`, s'il n'est pas déjà installé sur le client.

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour installer le package.

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
```

2. Veillez à ce que le démon iSCSI soit en cours d'exécution.
 - a. Vérifiez que le démon iSCSI est en cours d'exécution à l'aide de l'une des commandes suivantes.

Pour RHEL 8 ou 9, utilisez la commande suivante.

```
sudo service iscsid status
```

- b. Si la commande de l'état ne renvoie pas l'état en cours d'exécution, démarrez le démon à l'aide de l'une des commandes suivantes.

Pour RHEL 8 ou 9, utilisez la commande suivante. Il n'est généralement pas nécessaire de démarrer explicitement le `iscsid` service.

```
sudo service iscsid start
```

3. Pour découvrir le volume ou les cibles d'appareils VTL définis pour une passerelle, utilisez la commande de découverte suivante.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal [GATEWAY_IP]:3260
```

Remplacez l'adresse IP de votre passerelle par la `[GATEWAY_IP]` variable de la commande précédente. Vous trouverez l'IP de la passerelle dans les propriétés Informations cibles iSCSI d'un volume sur la console Storage Gateway.

Le résultat de la commande de découverte ressemble à l'exemple de sortie suivant.

Pour les passerelles de volume : `[GATEWAY_IP]:3260, 1
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume`

Pour les passerelles de bande : `iqn.1997-05.com.amazon:[GATEWAY_IP]-
tapedrive-01`

Votre nom qualifié iSCSI (IQN) sera différent de celui qui est affiché précédemment, car les valeurs de nom qualifié sont propres à une organisation. Le nom de la cible est celui que vous avez spécifié lorsque vous avez créé le volume. Ce nom se trouve également dans le volet des propriétés Informations cibles iSCSI lorsque vous sélectionnez un volume sur la console Storage Gateway.

4. Pour vous connecter à une cible, utilisez la commande suivante.

Notez que vous devez spécifier le code `[GATEWAY_IP]` et l'IQN corrects dans la commande de connexion.

⚠ Warning

Pour les passerelles qui sont déployées sur une instance Amazon EC2, l'accès à la passerelle via une connexion Internet publique n'est pas pris en charge. L'adresse IP Elastic de l'instance Amazon EC2 ne peut pas être utilisée en tant qu'adresse cible.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:[ISCSI_TARGET_NAME] --portal [GATEWAY_IP]:3260,1 --login
```

5. Pour vérifier que le volume est attaché à l'ordinateur client (l'initiateur), utilisez la commande suivante.

```
ls -l /dev/disk/by-path
```

Le résultat de la commande ressemble à l'exemple de sortie suivant.

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Apr 16 19:31 ip-[GATEWAY_IP]:3260-iscsi-  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume-lun-0 -> ../../sda
```

Une fois que vous avez configuré votre initiateur, nous vous recommandons vivement de personnaliser vos paramètres iSCSI comme indiqué dans [Personnalisation de vos paramètres iSCSI Linux](#).

Personnalisation des paramètres iSCSI

Une fois que vous avez configuré l'initiateur, nous vous recommandons vivement de personnaliser vos paramètres iSCSI pour empêcher l'initiateur de se déconnecter des cibles.

En augmentant les valeurs de délai iSCSI comme illustré dans les étapes suivantes, vous permettez à votre application de mieux traiter les opérations d'écriture qui prennent beaucoup de temps et d'autres questions temporaires telles que les interruptions de réseau.

i Note

Avant d'apporter des modifications au registre, vous devez créer une copie de sauvegarde du registre. Pour plus d'informations sur la création d'une copie de sauvegarde et sur les autres

bonnes pratiques à suivre lors de l'utilisation du registre, consultez la section [Meilleures pratiques du registre](#) dans la Microsoft TechNet Library.

Rubriques

- [Personnalisation des paramètres iSCSI Windows](#)
- [Personnalisation de vos paramètres iSCSI Linux](#)
- [Personnalisation des paramètres de délai d'expiration du disque Linux pour les passerelles de volume](#)

Personnalisation des paramètres iSCSI Windows

Lorsque vous utilisez un client Windows, vous utilisez l'initiateur iSCSI de Microsoft pour vous connecter à votre volume de passerelle. Pour obtenir plus d'informations sur la connexion à vos volumes, consultez [Connecter vos volumes à votre client](#).

Pour personnaliser vos paramètres iSCSI Windows

1. Augmentez la durée maximale pendant laquelle les demandes sont mises en attente.
 - a. Démarrez l'éditeur de registre (Regedit.exe).
 - b. Accédez à la clé GUID pour la classe d'appareil qui contient les paramètres du contrôleur iSCSI, comme indiqué ci-après.

Warning

Assurez-vous que vous travaillez dans la CurrentControlSet sous-clé et non dans un autre ensemble de contrôles, tel que ControlSet001 ou ControlSet002.

```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
```

- c. Recherchez la sous-clé de l'initiateur Microsoft iSCSI, illustrée ci-dessous sous la forme.
[<Instance Number>]

La clé est représentée par un nombre à quatre chiffres, par exemple **0000**.

```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[<Instance Number]
```

En fonction de ce qui est installé sur votre ordinateur, l'initiateur iSCSI Microsoft ne peut pas être la sous-clé **0000**. Vous pouvez vous assurer que vous avez sélectionné la bonne sous-clé en vérifiant que la chaîne `DriverDesc` contient la valeur `Microsoft iSCSI Initiator`.

- d. Pour afficher les paramètres iSCSI, choisissez la sous-clé Paramètres.
- e. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour la valeur `MaxRequestHoldTimeDWORD` (32 bits), choisissez Modifier, puis remplacez la valeur par **600**

`MaxRequestHoldTime` indique pendant combien de secondes l'initiateur Microsoft iSCSI doit maintenir et réessayer les commandes en attente avant de notifier un événement à la couche supérieure. `Device Removal` Cette valeur représente un temps d'attente de 600 secondes.

2. Vous pouvez augmenter la quantité maximale de données pouvant être envoyées dans les paquets iSCSI en modifiant les paramètres suivants :
 - `FirstBurstLength` contrôle la quantité maximale de données qui peuvent être transmises dans le cadre d'une demande d'écriture non sollicitée. Définissez cette valeur sur **262144** ou sur la valeur par défaut du système d'exploitation Windows, en choisissant la valeur la plus élevée.
 - `MaxBurstLength` est similaire à `FirstBurstLength`, mais il définit la quantité maximale de données pouvant être transmises dans des séquences d'écriture sollicitées. Définissez cette valeur sur **1048576** ou sur la valeur par défaut du système d'exploitation Windows, en choisissant la valeur la plus élevée.
 - `MaxRecvDataSegmentLength` contrôle la taille maximale des segments de données associés à une unité de données à protocole unique (PDU). Définissez cette valeur sur **262144** ou sur la valeur par défaut du système d'exploitation Windows, en choisissant la valeur la plus élevée.

Note

Différents logiciels de sauvegarde peuvent être optimisés pour fonctionner au mieux à l'aide de différents paramètres iSCSI. Pour vérifier les valeurs de ces paramètres qui

offrent les meilleures performances, consultez la documentation de votre logiciel de sauvegarde.

3. Augmentez la valeur de délai d'attente du disque, comme illustré ci-après:
 - a. Démarrez l'éditeur de registre (`Regedit.exe`), si vous ne l'avez pas déjà fait.
 - b. Accédez à la sous-clé Disk dans la sous-clé Services du CurrentControlSet, comme indiqué ci-dessous.

```
HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk
```

- c. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour la valeur TimeoutValueDWORD (32 bits), choisissez Modifier, puis remplacez la valeur par. **600**

TimeoutValue indique pendant combien de secondes l'initiateur iSCSI attendra une réponse de la cible avant de tenter de restaurer une session en interrompant puis en rétablissant la connexion. Cette valeur représente un délai d'attente de 600 secondes.

4. Pour veiller à ce que les nouvelles valeurs de configuration prennent effet, redémarrez votre système.

Avant de redémarrer, vous devez vous assurer que les résultats de toutes les opérations d'écriture pour les volumes ont été nettoyés. Pour ce faire, prenez n'importe quel disque de volume de stockage mappé hors ligne avant de redémarrer.

Personnalisation de vos paramètres iSCSI Linux

Une fois que vous avez configuré l'initiateur pour la passerelle, nous vous recommandons vivement de personnaliser vos paramètres iSCSI pour empêcher l'initiateur de se déconnecter des cibles. En augmentant les valeurs de délai iSCSI comme illustré ci-après, vous permettez à votre application de mieux traiter les opérations d'écriture qui prennent beaucoup de temps et d'autres questions temporaires telles que les interruptions de réseau.

Note

Les commandes peuvent être légèrement différentes pour d'autres types de Linux. Les exemples suivants sont basés sur Red Hat Linux.

Pour personnaliser vos paramètres iSCSI Linux

1. Augmentez la durée maximale pendant laquelle les demandes sont mises en attente.
 - a. Ouvrez le fichier `/etc/iscsi/iscsid.conf` et recherchez les lignes suivantes.

```
node.session.timeo.replacement_timeout = [replacement_timeout_value]
node.conn[0].timeo.noop_out_interval = [noop_out_interval_value]
node.conn[0].timeo.noop_out_timeout = [noop_out_timeout_value]
```

- b. Définissez la `[replacement_timeout_value]` valeur sur **600**.

Définissez la `[noop_out_interval_value]` valeur sur **60**.

Définissez la `[noop_out_timeout_value]` valeur sur **600**.

Ces trois valeurs sont exprimées en secondes.

Note

Les paramètres `iscsid.conf` doivent être définis avant la découverte de la passerelle. Si vous avez déjà découvert votre passerelle ou si vous vous êtes connecté à la cible, ou les deux, vous pouvez supprimer l'entrée de la base de données de découverte à l'aide de la commande suivante. Vous pouvez ensuite redécouvrir ou vous connecter à nouveau pour récupérer la nouvelle configuration.

```
iscsiadm -m discoverydb -t sendtargets -p [GATEWAY_IP]:3260 -o delete
```

2. Augmentez les valeurs maximales pour la quantité de données pouvant être transmises dans chaque réponse.
 - a. Ouvrez le fichier `/etc/iscsi/iscsid.conf` et recherchez les lignes suivantes.


```
node.session.iscsi.FirstBurstLength = [replacement_first_burst_length_value]
node.session.iscsi.MaxBurstLength = [replacement_max_burst_length_value]
node.conn[0].iscsi.MaxRecvDataSegmentLength
= [replacement_segment_length_value]
```

- b. Nous recommandons les valeurs suivantes pour obtenir de meilleures performances. Votre logiciel de sauvegarde peut être optimisé pour utiliser différentes valeurs. Consultez donc la documentation de ce dernier pour obtenir les meilleurs résultats.

Définissez la `[replacement_first_burst_length_value]` valeur sur **262144** ou la valeur par défaut du système d'exploitation Linux, selon la valeur la plus élevée.

Définissez la `[replacement_max_burst_length_value]` valeur sur **1048576** ou la valeur par défaut du système d'exploitation Linux, selon la valeur la plus élevée.

Définissez la `[replacement_segment_length_value]` valeur sur **262144** ou la valeur par défaut du système d'exploitation Linux, selon la valeur la plus élevée.

 Note

Différents logiciels de sauvegarde peuvent être optimisés pour fonctionner au mieux à l'aide de différents paramètres iSCSI. Pour vérifier les valeurs de ces paramètres qui offrent les meilleures performances, consultez la documentation de votre logiciel de sauvegarde.

3. Redémarrez le système pour veiller à ce que les nouvelles valeurs de configuration prennent effet.

Avant de redémarrer, vous devez vous assurer que les résultats de toutes les opérations d'écriture pour les bandes ont été nettoyés. Pour ce faire, démontez les bandes avant de redémarrer.

Personnalisation des paramètres de délai d'expiration du disque Linux pour les passerelles de volume

Si vous utilisez une passerelle de volume, vous pouvez personnaliser les paramètres de délai d'expiration du disque Linux suivants en plus des paramètres iSCSI décrits dans la section précédente.

Pour personnaliser vos paramètres de délai d'expiration du disque Linux

1. Augmentez la valeur de délai d'attente du disque dans le fichier de règles.

- a. Si vous utilisez l'initiateur RHEL 5, ouvrez le fichier `/etc/udev/rules.d/50-udev.rules` et recherchez la ligne suivante.

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="scsi" , SYSFS{type}=="0|7|14", \  
RUN+="/bin/sh -c 'echo [timeout] > /sys$$DEVPATH/timeout'"
```

Ce fichier de règles n'existe pas dans les initiateurs RHEL 6 ou 7. Vous devez donc le créer à l'aide de la règle suivante.

```
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="scsi" , ATTRS{model}=="Storage Gateway", \  
RUN+="/bin/sh -c 'echo [timeout] > /sys$$DEVPATH/timeout'"
```

Pour modifier la valeur de délai d'attente dans RHEL 6, utilisez la commande suivante, puis ajoutez les lignes de code indiquées précédemment.

```
sudo vim /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
```

Pour modifier la valeur de délai d'attente dans RHEL 7, utilisez la commande suivante, puis ajoutez les lignes de code indiquées précédemment.

```
sudo su -c "echo 600 > /sys/block/[device name]/device/timeout"
```

- b. Définissez la *[timeout]* valeur sur **600**.

Cette valeur représente un délai de 600 secondes.

2. Redémarrez le système pour veiller à ce que les nouvelles valeurs de configuration prennent effet.

Avant de redémarrer, assurez-vous que les résultats de toutes les opérations d'écriture pour les volumes ont été nettoyés. Pour cela, démontez les volumes de stockage avant de redémarrer.

3. Vous pouvez tester la configuration en utilisant la commande suivante.

```
udevadm test [PATH_TO_ISCSI_DEVICE]
```

Cette commande affiche les règles udev qui sont appliquées à l'appareil iSCSI.

Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI

Storage Gateway prend en charge l'authentification entre votre passerelle et les initiateurs iSCSI grâce au protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol). Le protocole CHAP fournit une protection contre les attaques de lecture en vérifiant régulièrement l'identité d'un initiateur iSCSI authentifié pour accéder à un volume et à un appareil VTL cible.

Note

La configuration CHAP est facultative, mais vivement recommandée.

Pour configurer le protocole CHAP, vous devez le configurer à la fois sur la console Storage Gateway et dans le logiciel initiateur iSCSI que vous utilisez pour vous connecter à la cible. Storage Gateway utilise le protocole CHAP mutuel, c'est-à-dire lorsque l'initiateur authentifie la cible et que la cible authentifie l'initiateur.

Pour paramétrer l'authentification CHAP mutuelle pour vos cibles

1. Configurez CHAP sur la console , comme indiqué dans [Pour configurer CHAP pour une cible de volume sur la console Storage Gateway](#).
2. Dans votre logiciel initiateur client, finalisez la configuration de CHAP :
 - Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Windows, consultez [Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Windows](#).
 - Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Red Hat Linux, consultez [Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Red Hat Linux](#).

Pour configurer CHAP pour une cible de volume sur la console Storage Gateway


Au cours de cette procédure, vous spécifiez deux clés secrètes qui sont utilisées pour lire et écrire sur un volume. Ces mêmes clés sont utilisées dans la procédure pour configurer l'initiateur du client.

1. Sur la console Storage Gateway, sélectionnez Volumes dans le volet de navigation.
2. Dans Actions, choisissez Configure CHAP Authentication (Configurer l'authentification CHAP).
3. Fournissez les informations demandées dans la boîte de dialogue Configurer l'authentification CHAP.

- a. Pour Nom de l'initiateur, entrez le nom de votre initiateur iSCSI. Ce nom est un nom qualifié Amazon iSCSI (IQN) qui est ajouté à `iqn.1997-05.com.amazon:`, suivi du nom de la cible. Voici un exemple.

`iqn.1997-05.com.amazon:your-volume-name`

Vous trouverez le nom de l'initiateur en utilisant votre logiciel d'initiateur iSCSI. Par exemple, pour les clients Windows, le nom est la valeur de l'onglet Configuration de l'initiateur iSCSI. Pour plus d'informations, consultez [Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Windows](#).

 Note


Pour modifier le nom d'un initiateur, vous devez d'abord désactiver CHAP, modifier le nom de l'initiateur dans votre logiciel d'initiateur iSCSI, puis activer le protocole CHAP avec le nouveau nom.

- b. Pour Secret utilisé pour authentifier l'initiateur, entrez le secret demandé.

Ce secret doit comporter 12 caractères au minimum et 16 caractères au maximum. Cette valeur est la clé secrète que l'initiateur (autrement dit, le client Windows) doit connaître pour participer à CHAP avec la cible.

- c. Pour Secret utilisé pour authentifier la cible (authentification CHAP mutuelle), entrez le secret demandé.

Ce secret doit comporter 12 caractères au minimum et 16 caractères au maximum. Cette valeur est la clé secrète que la cible doit connaître pour participer à CHAP avec l'initiateur.

 Note

Le secret utilisé pour authentifier la cible doit être différent de celui utilisé pour authentifier l'initiateur.

- d. Choisissez Enregistrer.
4. Choisissez l'onglet Détails et vérifiez que le champ Authentification CHAP iSCSI est défini sur vrai.

Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Windows

Au cours de cette procédure, vous configurez CHAP dans l'initiateur iSCSI Microsoft à l'aide des mêmes clés que celles utilisées pour configurer CHAP pour le volume de la console.

1. Si l'initiateur iSCSI n'a pas encore été démarré, dans le menu Démarrer de l'ordinateur client Windows, choisissez Exécuter, entrez **iscsicpl.exe**, puis choisissez OK pour exécuter le programme.
2. Configurez l'authentification CHAP mutuelle pour l'initiateur (autrement dit, le client Windows) :
 - a. Cliquez sur l'onglet Configuration.

Note

La valeur Nom de l'initiateur est unique pour l'initiateur et votre société. Le nom indiqué précédemment est la valeur que vous avez utilisée dans la boîte de dialogue Configurer l'authentification CHAP de la console Storage Gateway. Le nom affiché dans l'exemple d'image est uniquement utilisé à des fins d'illustration.

- b. Choisissez CHAP.
 - c. Dans la boîte de dialogue Secret Chap mutuel initiateur iSCSI, entrez la valeur secrète de l'authentification CHAP mutuelle.

Dans cette boîte de dialogue, vous entrez le secret que l'initiateur (le client Windows) utilise pour authentifier la cible (le volume de stockage). Ce secret permet à la cible de lire et d'écrire sur l'initiateur. Ce secret est le même que celui saisi dans la zone Secret utilisé pour authentifier la cible (authentification CHAP mutuelle) de la boîte de dialogue Configurer l'authentification CHAP. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#).

- d. Si la clé que vous avez saisie comporte moins de 12 caractères ou plus de 16 caractères, une boîte de dialogue d'erreur Secret CHAP de l'initiateur s'affiche.

Choisissez OK, puis entrez la clé à nouveau.

3. Configurez la cible avec le secret de l'initiateur pour finaliser la configuration CHAP mutuelle.
 - a. Choisissez l'onglet Cibles.

- b. Si la cible que vous souhaitez configurer pour CHAP est actuellement connectée, déconnectez-la en la sélectionnant, puis en choisissant **Se déconnecter**.
 - c. Sélectionnez la cible que vous souhaitez configurer pour CHAP, puis choisissez **Se connecter**.
 - d. Dans la boîte de dialogue **Se connecter à la cible**, choisissez **Avancé**.
 - e. Dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**, configurez CHAP.
 - i. Sélectionnez **Activer la connexion CHAP**.
 - ii. Saisissez le secret obligatoire pour authentifier l'initiateur. Ce secret est le même que celui saisi dans la zone **Secret** utilisé pour authentifier l'initiateur de la boîte de dialogue **Configurer l'authentification CHAP**. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de l'authentification CHAP pour vos cibles iSCSI](#).
 - iii. Sélectionnez **Effectuer une authentification mutuelle**.
 - iv. Pour appliquer ces modifications, choisissez **OK**.
 - f. Dans la boîte de dialogue **Se connecter à la cible**, choisissez **OK**.
4. Si vous avez fourni la clé secrète correcte, la cible affiche l'état **Connecté**.

Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle sur un client Red Hat Linux

Au cours de cette procédure, vous configurez CHAP dans l'initiateur iSCSI Linux à l'aide des mêmes clés que celles utilisées pour configurer CHAP pour le volume de la console Storage Gateway.

1. Veillez à ce que le démon iSCSI soit en cours d'exécution et connectez-vous à une cible au préalable. Si vous n'avez pas terminé ces deux tâches, consultez [Connexion à un client Red Hat Enterprise Linux](#).
2. Déconnectez-vous et supprimez toute configuration existante pour la cible pour laquelle vous êtes sur le point de configurer CHAP.
 - a. Pour trouver le nom de la cible et vérifier qu'il s'agit bien d'une configuration définie, répertoriez les configurations enregistrées à l'aide de la commande suivante.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node
```

- b. Déconnectez-vous de la cible.

La commande suivante déconnecte de la cible nommée **myvolume** qui est définie dans le nom qualifié iSCSI Amazon (IQN). Changez le nom de la cible et le nom qualifié comme requis dans votre cas de figure.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --logout GATEWAY_IP:3260,1  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume
```

- c. Supprimez la configuration pour la cible.

La commande suivante supprime la configuration de la cible **myvolume**.

```
sudo /sbin/iscsiadm --mode node --op delete --targetname  
iqn.1997-05.com.amazon:myvolume
```

3. Modifiez le fichier de configuration iSCSI pour activer le protocole CHAP.

- a. Obtenez le nom de l'initiateur (autrement dit, le client que vous utilisez).

La commande suivante obtient le nom de l'initiateur dans le fichier `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`.

```
sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

La sortie de cette commande ressemble à ceci :

```
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:8e89b27b5b8
```

- b. Ouvrez le fichier `/etc/iscsi/iscsid.conf`.
- c. Décommentez les lignes suivantes du fichier et spécifiez les valeurs correctes pour *username*, *passwordusername_in*, et *password_in*.

```
node.session.auth.authmethod = CHAP  
node.session.auth.username = username  
node.session.auth.password = password  
node.session.auth.username_in = username_in  
node.session.auth.password_in = password_in
```

Pour des conseils sur les valeurs à spécifier, consultez le tableau suivant.

Paramètre de configuration	Value
<i>username</i>	Le nom de l'initiateur que vous avez trouvé lors d'une étape précédente de cette procédure. La valeur commence par iqn. Par exemple, iqn.1994-05.com.redhat:8e89b27b5b8 est une <i>username</i> valeur valide.
<i>password</i>	La clé secrète utilisée pour authentifier l'initiateur (le client que vous utilisez) quand il communique avec le volume.
<i>username_in</i>	L'IQN du volume cible. La valeur commence par iqn et se termine par le nom de la cible. Par exemple, iqn.1997-05.com.amazon:myvolume est une <i>username_in</i> valeur valide.
<i>password_in</i>	La clé secrète utilisée pour authentifier la cible (le volume) quand il communique avec l'initiateur.

- d. Enregistrez les modifications dans le fichier de configuration, puis fermez le fichier.
4. Découvrez la cible et connectez-vous à celle-ci. Pour ce faire, suivez les étapes décrites dans [Connexion à un client Red Hat Enterprise Linux](#).

Utilisation Direct Connect avec Storage Gateway

Direct Connect relie votre réseau interne au cloud Amazon Web Services. Direct Connect Grâce à Storage Gateway, vous pouvez créer une connexion répondant aux besoins de charge de travail à haut débit, en fournissant une connexion réseau dédiée entre votre passerelle sur site et AWS

Storage Gateway utilise des points de terminaison publics. Une fois la Direct Connect connexion établie, vous pouvez créer une interface virtuelle publique pour permettre au trafic d'être acheminé vers les points de terminaison Storage Gateway. L'interface virtuelle publique contourne les fournisseurs de services Internet dans votre chemin d'accès réseau. Le point de terminaison public du service Storage Gateway peut se trouver dans la même AWS région que l' Direct Connect emplacement, ou dans une autre AWS région.

L'illustration suivante montre un exemple de Direct Connect fonctionnement avec Storage Gateway. architecture réseau montrant Storage Gateway connecté au cloud à l'aide d' AWS une connexion directe.

La procédure suivante suppose que vous avez créé une passerelle opérationnelle.

À utiliser Direct Connect avec Storage Gateway

1. Créez et établissez une AWS Direct Connect connexion entre votre centre de données sur site et votre point de terminaison Storage Gateway. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion, consultez [Mise en route avec Direct Connect](#) dans le Guide de l'utilisateur Direct Connect .
2. Connectez votre appliance Storage Gateway sur site au Direct Connect routeur.
3. Créez une interface virtuelle publique et configurez votre routeur sur site en conséquence. Même avec Direct Connect, les points de terminaison VPC doivent être créés avec le. HAProxy Pour plus d'informations, consultez [Création d'une interface virtuelle](#) dans le Guide de l'utilisateur Direct Connect .

Pour plus de détails Direct Connect, voir [Qu'est-ce que c'est Direct Connect ?](#) dans le guide de Direct Connect l'utilisateur.

Obtenir l'adresse IP de votre appliance de passerelle

Une fois que vous avez choisi un hôte et déployé votre machine virtuelle passerelle, vous devez connecter et activer votre passerelle. Pour cela, vous avez besoin de l'adresse IP de votre machine virtuelle passerelle. Vous obtenez l'adresse IP auprès de la console locale de votre passerelle. Vous vous connectez à la console locale et vous obtenez l'adresse IP dans le haut de la page de la console.

Pour les passerelles déployées sur site, vous pouvez également obtenir l'adresse IP de votre hyperviseur. Pour les passerelles Amazon EC2, vous pouvez également obtenir l'adresse IP de l'instance Amazon EC2 auprès de la console de gestion Amazon EC2. Pour savoir comment obtenir l'adresse IP de votre passerelle, consultez l'un des sites suivants :

- VMware hôte : [Accès à la console locale de Gateway avec VMware ESXi](#)
- Hôte HyperV : [Accéder à la console locale de passerelle avec Microsoft Hyper-V](#)

- Hôte KVM (machine virtuelle basée sur le noyau Linux) : [Accès à la console locale de la passerelle avec Linux KVM](#)
- Hôte EC2 : [Obtention d'une adresse IP auprès d'un hôte Amazon EC2](#)

Lorsque vous localisez l'adresse IP, prenez-en note. Retournez ensuite à la console Storage Gateway et tapez l'adresse IP dans la console.

Obtention d'une adresse IP auprès d'un hôte Amazon EC2

Pour obtenir l'adresse IP de l'instance Amazon EC2 sur laquelle votre passerelle est déployée, connectez-vous à la console locale de l'instance EC2. Obtenez ensuite l'adresse IP en haut de la page de la console. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Connexion à la console locale de la passerelle Amazon EC2](#).

Vous pouvez également obtenir l'adresse IP auprès de la console de gestion Amazon EC2. Nous vous recommandons d'utiliser l'adresse IP publique pour l'activation. Pour obtenir l'adresse IP publique, utilisez la procédure 1. Si vous décidez d'utiliser plutôt l'adresse IP Elastic, utilisez la procédure 2.

Procédure 1 : Pour vous connecter à votre passerelle en utilisant l'adresse IP publique

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Instances, puis sélectionnez l'instance EC2 sur laquelle votre passerelle est déployée.
3. Choisissez l'onglet Description en bas, puis notez l'adresse IP publique. Vous utilisez cette adresse IP pour vous connecter à la passerelle. Retournez ensuite à la console Storage Gateway et tapez l'adresse IP dans la console.

Si vous voulez utiliser l'adresse IP Elastic pour l'activation, utilisez la procédure suivante.

Procédure 2 : Pour vous connecter à votre passerelle en utilisant l'adresse IP Elastic

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Instances, puis sélectionnez l'instance EC2 sur laquelle votre passerelle est déployée.

3. Choisissez l'onglet Description en bas, puis notez la valeur Adresses IP Elastic. Vous utilisez cette adresse IP Elastic pour vous connecter à la passerelle. Retournez ensuite à la console Storage Gateway et tapez l'adresse IP Elastic dans la console.
4. Une fois votre passerelle activée, choisissez-la, puis cliquez sur l'onglet Appareils VTL dans le volet inférieur.
5. Obtenez les noms de tous vos appareils VTL.
6. Pour chaque cible, exécutez la commande suivante pour configurer la cible.

```
iscsiadm -m node -o new -T [$TARGET_NAME] -p [$Elastic_IP]:3260
```

7. Pour chaque cible, exécutez la commande suivante pour vous connecter.

```
iscsiadm -m node -p [$ELASTIC_IP]:3260 --login
```

Votre passerelle est maintenant connectée avec l'adresse IP Elastic de l'instance EC2.

IPv6 soutien

IPv6 le support n'est disponible que sur les versions 3.x ou supérieures de l'appliance Gateway. Les versions 1.x et 2.x de l'appliance Gateway ne peuvent pas être mises à jour vers la version 3.x. Vous devez migrer ou remplacer la version 1.x ou 2.x de votre dispositif de passerelle pour obtenir IPv6 de l'aide.

Les points de terminaison à double pile suivants sont requis pour. IPv6 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Types de point de terminaison](#).

```
storagegateway.region.api.aws:443  
activation-storagegateway.region.api.aws:443  
controlplane-storagegateway.region.api.aws:443  
proxy-storagegateway.region.api.aws:443  
dataplane-storagegateway.region.api.aws:443
```

Comprendre les ressources et les ressources de Storage Gateway IDs

Dans Storage Gateway, la ressource principale est une passerelle mais les autres types de ressources incluent généralement ce qui suit : volume, bande virtuelle, cible iSCSI et appareil vtl.

Ceux-ci sont appelés des sous-ressources, qui n'existent pas tant qu'elles n'ont pas été associées à une passerelle.

Ces ressources et sous-ressources sont associées à des noms de ressources Amazon uniques (ARNs), comme indiqué dans le tableau suivant.

Type de ressource	Format ARN
ARN de passerelle	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i>
Volume ARN	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i> /volume/ <i>volume-id</i>
Cible ARN (cible iSCSI)	arn:aws:storagegateway: <i>region:account-id</i> :gateway/ <i>gateway-id</i> /target/ <i>iSCSITarget</i>

Storage Gateway prend également en charge l'utilisation des instances EC2 et des volumes et instantanés EBS. Il s'agit de ressources Amazon EC2 qui sont utilisées dans Storage Gateway.

Travailler avec Resource IDs

Lorsque vous créez une ressource, Storage Gateway lui attribue un ID de ressource unique. Cet ID de ressource fait partie de la ressource ARN. Un identifiant de ressource prend la forme d'un identifiant de ressource, suivi d'un trait d'union, et d'une combinaison unique de huit lettres et chiffres, ou de 17 chiffres et lettres pour un volume ou un instantané. Par exemple, un ID de passerelle est de la forme `sgw-12A3456B` où `sgw` est l'identifiant de ressource pour les passerelles, tandis qu'un ID de volume prend la forme `vol-112233AABBCCDDEEF` où `vol` est l'identifiant de ressource pour les volumes.

Les ID de ressources Storage Gateway sont en majuscules. Toutefois, si vous utilisez ces identifiants de ressources avec l'API Amazon EC2, Amazon EC2 attend des identifiants de ressources en minuscules. Vous devez modifier votre ID de ressource et utiliser des minuscules afin de pouvoir vous en servir avec l'API EC2. Par exemple, dans Storage Gateway, l'ID d'un volume peut être `vol-112233AABBCCDDEEF`. Si vous utilisez cet identifiant avec l'API EC2, vous devez le remplacer `vol-112233aabbccddeef` par. Sinon, l'API EC2 ne peut pas se comporter comme prévu.

Balisage des ressources Storage Gateway

Dans Storage Gateway, vous pouvez utiliser des balises pour gérer vos ressources. Les balises vous permettent d'ajouter des métadonnées à vos ressources et de catégoriser vos ressources pour simplifier leur gestion. Chaque balise est composée d'une paire clé-valeur que vous définissez. Vous pouvez ajouter des balises aux passerelles, volumes et bandes virtuelles. Vous pouvez rechercher et filtrer ces ressources en fonction des balises que vous ajoutez.

Par exemple, vous pouvez utiliser les balises pour identifier les ressources Storage Gateway utilisées par chaque service de votre organisation. Vous pouvez baliser les passerelles et les volumes utilisés par votre service comptable de la façon suivante : `key=department` et `value=accounting`. Vous pouvez ensuite filtrer avec cette balise pour identifier toutes les passerelles et tous les volumes utilisés par votre service comptable et utiliser les informations pour déterminer le coût. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des balises de répartition des coûts](#) et [Utilisation de Tag Editor](#).

Si vous archivez une bande virtuelle associée à des balises, cette bande conserve ses balises dans l'archive. De même, si vous extrayez une bande de l'archive pour la transférer sur une autre passerelle, les balises sont conservées dans la nouvelle passerelle.

Les balises n'ont pas de signification sémantique mais sont plutôt interprétées comme des chaînes de caractères.

Les restrictions suivantes s'appliquent aux balises :

- Les clés et valeurs d'étiquette sont sensibles à la casse.
- Le nombre maximum de balises pour chaque ressource est de 50.
- Les clés de balise ne peuvent pas commencer par `aws :`. Ce préfixe est réservé pour l'utilisation par AWS .
- Les caractères valides pour la propriété de clé sont les lettres UTF-8, les chiffres, les espaces et caractères spéciaux `+ - = . _ : /` et `@`.

Utilisation des balises

Vous pouvez utiliser des balises avec la console Storage Gateway, l'API Storage Gateway ou [l'interface de ligne de commande \(CLI\) de Storage Gateway](#). Les procédures suivantes vous montrent comment ajouter, modifier et supprimer une balise sur la console.

Pour ajouter une balise

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez la ressource à laquelle vous souhaitez ajouter une balise.

Par exemple, pour associer une balise à une passerelle, choisissez Passerelles, puis sélectionnez la passerelle à laquelle vous souhaitez ajouter une balise dans la liste de passerelles.

3. Choisissez Balises, puis sélectionnez Ajouter/Modifier des balises.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter/Modifier des balises, choisissez Créer une balise.
5. Tapez une clé pour Clé et une valeur pour Valeur. Par exemple, vous pouvez taper **Department** pour la clé et **Accounting** pour la valeur.

Note

Vous pouvez laisser la zone Valeur vide.

6. Choisissez Créer une balise pour ajouter des balises. Vous pouvez ajouter plusieurs balises à une ressource.
7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des balises, choisissez Enregistrer.

Pour modifier une balise

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Sélectionnez la ressource dont vous voulez modifier la balise.
3. Sélectionnez Balises pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/Modifier des balises.
4. Choisissez l'icône de crayon en regard de la balise que vous voulez modifier, puis modifiez la balise.
5. Lorsque vous avez fini de modifier la balise, choisissez Enregistrer.

Pour supprimer une balise

1. Ouvrez la console Storage Gateway à la <https://console.aws.amazon.com/storagegateway/maison>.
2. Sélectionnez la ressource dont vous voulez supprimer la balise.
3. Choisissez Balises, puis Ajouter/Modifier des balises pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/Modifier des balises.
4. Choisissez l'icône X en regard de la balise que vous voulez supprimer, puis sélectionnez Enregistrer.

Utilisation de composants open source pour Storage Gateway

Cette section décrit les outils et licences tiers dont nous dépendons pour fournir les fonctionnalités de Storage Gateway.

Le code source de certains composants de logiciels open source qui sont inclus dans le logiciel AWS Storage Gateway est disponible en téléchargement aux emplacements suivants :

- [Pour les passerelles déployées sur VMware ESXi, téléchargez le fichier sources.tar](#)
- Pour les passerelles déployées sur Microsoft Hyper-V, téléchargez [sources_hyperv.tar](#)
- Pour les passerelles déployées sur une machine virtuelle de noyau Linux (KVM), téléchargez [Sources_KVM.tar](#)

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour une utilisation dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). Pour connaître les licences pertinentes pour tous les outils tiers dépendants, veuillez consulter [Licences tierces](#).

AWS Storage Gateway quotas

Dans cette rubrique, vous trouverez des informations sur les quotas de volume et de bande, la configuration et les limites de performances pour Storage Gateway.

Rubriques

- [Quotas pour les volumes](#)

- [Tailles des disques locaux recommandées pour votre passerelle](#)


Quotas pour les volumes

Le tableau suivant répertorie les quotas pour les volumes.

Description	Volumes mis en cache	Volumes stockés
Taille maximale d'un volume	32 Tio	16 Tio
<div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Note</p> <p>Si vous créez un instantané d'un volume mis en cache dont la taille est supérieure à 16 Tio, vous pouvez le restaurer sur un volume Storage Gateway, mais non sur un volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).</p> </div>		
Nombre maximum de volumes par passerelle	32	32
Taille totale de tous les volumes d'une passerelle	1 024 Tio	512 Tio

Tailles des disques locaux recommandées pour votre passerelle

Type de passerelle	Cache (minimum)	Cache (maximum)	Tampon de chargement (minimum)	Tampon de chargement (maximum)
Passerelle de bandes	150 Gio	64 Tio	150 Gio	2 Tio

 Note

Vous pouvez configurer un ou plusieurs disques locaux pour votre cache et votre tampon de chargement, dans la limite de leur capacité maximale.

Lorsque vous ajoutez un cache ou une mémoire tampon de téléchargement à une passerelle existante, il est important de créer de nouveaux disques sur votre hôte (hyperviseur ou EC2 instance Amazon). Ne modifiez pas la taille des disques existants si les disques ont été alloués en tant que tampons de cache ou de chargement.

Référence d'API pour Storage Gateway

Outre l'utilisation de la console, vous pouvez utiliser l' AWS Storage Gateway API pour configurer et gérer vos passerelles par programmation. Cette section décrit les AWS Storage Gateway opérations, la signature des demandes d'authentification et le traitement des erreurs. Pour obtenir des informations sur les régions et les points de terminaison disponibles pour Storage Gateway, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le document Références générales AWS.

Note

Vous pouvez également utiliser le AWS SDKs lorsque vous développez des applications avec AWS Storage Gateway. AWS SDKs Pour Java, .NET et PHP, ils encapsulent l' AWS Storage Gateway API sous-jacente, simplifiant ainsi vos tâches de programmation. Pour obtenir des informations sur le téléchargement des bibliothèques de kits SDK, consultez [Exemples de bibliothèques de codes](#).

Rubriques

- [En-têtes de requêtes obligatoires pour Storage Gateway](#)
- [Signature des requêtes](#)
- [Réponses d'erreur](#)
- [Actions](#)

En-têtes de requêtes obligatoires pour Storage Gateway

Cette section décrit les en-têtes obligatoires que vous devez envoyer avec toutes les demandes POST à Storage Gateway. Vous incluez les en-têtes HTTP pour identifier les informations clés relatives à la demande, y compris l'opération que vous souhaitez appeler, la date de la demande et les informations correspondant à votre autorisation en tant qu'expéditeur de la demande. Les en-têtes ne sont pas sensibles à la casse et leur ordre n'est pas important.

L'exemple suivant montre les en-têtes utilisés dans l'[ActivateGateway](#) opération.

```

POST / HTTP/1.1
Host: storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120425/us-east-2/
storagegateway/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=9cd5a3584d1d67d57e61f120f35102d6b3649066abdd4bf4bbcf05bd9f2f8fe2
x-amz-date: 20120912T120000Z
x-amz-target: StorageGateway_20120630.ActivateGateway

```

Voici les en-têtes qui doivent être inclus avec vos demandes POST à Storage Gateway. Les en-têtes présentés ci-dessous qui commencent par « x-amz » sont AWS des en-têtes spécifiques. Tous les autres en-têtes répertoriés sont des en-têtes courants utilisés dans les transactions HTTP.

En-tête	Description
Authorization	<p>L'en-tête d'autorisation contient plusieurs informations sur la demande qui permettent à Storage Gateway de déterminer si la demande est une action valide pour la personne à l'origine de la demande. Le format de cet en-tête est le suivant (sauts de ligne ajoutés pour faciliter la lecture) :</p> <pre> Authorization: AWS4-HMAC_SHA456 Credentials= <i>YourAccessKey</i> /<i>yyyymmdd</i>/<i>region</i>/storagegateway/aw s4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-targ et, Signature= <i>CalculatedSignature</i> </pre> <p>Dans la syntaxe précédente, vous spécifiez l'année <i>YourAccessKey</i>, le mois et le jour (<i>yyyymmdd</i>), la région et le. <i>CalculatedSignature</i> Le format de l'en-tête d'autorisation est dicté par les exigences du processus de signature AWS V4. Les détails de la signature sont détaillés dans la rubrique Signature des requêtes.</p>
Content-Type	<p>Utilisez <code>application/x-amz-json-1.1</code> en tant que type de contenu pour toutes les demandes à Storage Gateway.</p> <pre> Content-Type: application/x-amz-json-1.1 </pre>

En-tête	Description
Host	<p>Utilisez l'en-tête hôte pour spécifier le point de terminaison Storage Gateway vers lequel vous envoyez votre demande. Par exemple, <code>storagegateway.us-east-2.amazonaws.com</code> correspond au point de terminaison de la région USA Est (Ohio). Pour plus d'information sur les points de terminaison disponibles pour Storage Gateway, consultez Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway dans le document Références générales AWS.</p> <pre>Host: storagegateway. <i>region</i>.amazonaws.com</pre>
x-amz-date	<p>Vous devez fournir l'horodatage dans l'en-tête HTTP ou dans l'AWS <code>x-amz-date</code> en-tête. (Certaines bibliothèques client HTTP ne vous permettent pas de définir l'en-tête <code>Date</code>.) Lorsqu'un en-tête <code>x-amz-date</code> est présent, Storage Gateway ignore tout en-tête <code>Date</code> au cours de l'authentification de la demande. Le <code>x-amz-date</code> format doit être ISO8601 Basic au format <code>YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</code>. Si l'<code>x-amz-date</code> en-tête <code>Date</code> et sont utilisés à la fois, le format de l'en-tête <code>Date</code> ne doit pas nécessairement l'être ISO8601.</p> <pre>x-amz-date: <i>YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</i></pre>
x-amz-target	<p>Cet en-tête spécifie la version de l'API et l'opération que vous demandez. Les valeurs d'en-tête cibles sont formées en concaténant la version de l'API avec le nom de l'API et ont le format suivant.</p> <pre>x-amz-target: StorageGateway_ <i>APIversion</i> .<i>operationName</i></pre> <p>La valeur <code>OperationName</code> (par exemple « <code>ActivateGateway</code> ») se trouve dans la liste des API, Référence d'API pour Storage Gateway</p>

Signature des requêtes

Storage Gateway exige l'authentification de chaque demande que vous envoyez en la signant. Pour signer une demande, vous calculez une signature numérique à l'aide d'une fonction de hachage cryptographique. Un hachage cryptographique est une fonction qui renvoie une valeur de hachage unique basée sur l'entrée. L'entrée de la fonction de hachage contient le texte de la demande et votre clé d'accès secrète. La fonction de hachage renvoie une valeur de hachage que vous incluez dans la demande comme votre signature. La signature fait partie de l'en-tête `Authorization` de votre demande.

Après avoir reçu votre demande, Storage Gateway recalcule la signature en utilisant la même fonction de hachage et la même entrée que vous avez utilisées pour signer la demande. Si la signature obtenue correspond à la signature de la demande, Storage Gateway traite la demande. Sinon, la demande est rejetée.

Storage Gateway prend en charge l'authentification à l'aide de [AWS Signature Version 4](#). Le processus de calcul d'une signature peut être divisé en trois tâches :

- [Tâche 1 : créer une demande canonique](#)

Réorganiser votre demande HTTP dans un format canonique. L'utilisation d'une forme canonique est nécessaire, car Storage Gateway utilise la même forme canonique lorsqu'il recalcule une signature à comparer à celle que vous avez envoyée.

- [Tâche 2 : créer une chaîne de connexion](#)

Créez une chaîne que vous utiliserez comme une des valeurs d'entrée pour votre fonction de hachage cryptographique. La chaîne, appelée la chaîne de connexion, est une concaténation du nom de l'algorithme de hachage, de la date de la demande, d'une chaîne d'informations d'identification et de la demande convertie sous forme canonique de la tâche précédente. La chaîne d'informations d'identification elle-même est une concaténation de date, de région et d'informations de service.

- [Tâche 3 : créer une signature](#)

Créez une signature pour votre demande à l'aide d'une fonction de hachage cryptographique qui accepte deux chaînes d'entrée : votre chaîne de connexion et une clé dérivée. La clé dérivée est calculée en commençant par votre clé d'accès secrète et en utilisant la chaîne de portée des informations d'identification pour créer une série de codes d'authentification de message basés sur le hachage (HMACs).

Exemple de calcul de signature

L'exemple suivant vous guide à travers les détails de la création d'une signature pour [ListGateways](#). L'exemple peut être utilisé comme référence pour vérifier votre méthode de calcul de signature. D'autres calculs de référence sont inclus dans le package [Signature Version 4 Test Suite](#) du Glossaire Amazon Web Services.

Dans cet exemple il est supposé que :

- L'horodatage de la demande est « Lun, 10 septembre 2012 00:00:00 GMT ».
- Le point de terminaison est la région USA Est (Ohio).

La syntaxe générale de la demande (y compris le corps JSON) est :

```
POST / HTTP/1.1
Host: storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20120910T000000Z
Authorization: SignatureToBeCalculated
Content-type: application/x-amz-json-1.1
x-amz-target: StorageGateway_20120630.ListGateways
{}
```

La forme canonique de la demande calculée pour [Tâche 1 : créer une demande canonique](#) est :

```
POST
/

content-type:application/x-amz-json-1.1
host:storagegateway.us-east-2.amazonaws.com
x-amz-date:20120910T000000Z
x-amz-target:StorageGateway_20120630.ListGateways

content-type;host;x-amz-date;x-amz-target
44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a
```

La dernière ligne de la demande canonique est le hachage du corps de la demande. Notez également la troisième ligne vide dans la demande canonique. Cela est dû au fait qu'il n'existe aucun paramètre de requête pour cette API (ni pour aucune autre solution Storage Gateway APIs).

La chaîne à signer pour [Tâche 2 : créer une chaîne de connexion](#) est :

```
AWS4-HMAC-SHA256
20120910T000000Z
20120910/us-east-2/storagegateway/aws4_request
92c0effa6f9224ac752ca179a04cecbede3038b0959666a8160ab452c9e51b3e
```

La première ligne de la chaîne à signer est l'algorithme, la deuxième ligne est l'horodatage, la troisième ligne comporte la portée des informations d'identification, et la dernière ligne est un hachage de la demande canonique issue de la tâche 1.

Pour [Tâche 3 : créer une signature](#), la clé dérivée peut être représentée sous la forme :

```
derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey, "20120910"), "us-
east-2"), "storagegateway"), "aws4_request")
```

Si la clé d'accès secrète wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY est utilisée, la signature calculée est :

```
6d4c40b8f2257534dbdca9f326f147a0a7a419b63aff349d9d9c737c9a0f4c81
```

L'étape finale consiste à construire l'en-tête Authorization. Pour la clé d'accès de la démonstration AKIAIOSFODNN7EXAMPLE, l'en-tête (avec les sauts de ligne ajoutés pour faciliter la lecture) est :

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120910/us-east-2/
storagegateway/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=6d4c40b8f2257534dbdca9f326f147a0a7a419b63aff349d9d9c737c9a0f4c81
```

Réponses d'erreur

Rubriques

- [Exceptions](#)
- [Codes d'erreur d'opération](#)
- [Réponses d'erreur](#)

Cette section fournit des informations de référence sur AWS Storage Gateway les erreurs. Ces erreurs sont représentées par une exception et un code d'erreur opération. Par exemple, l'exception `InvalidSignatureException` est retournée par toute réponse d'API en cas de problème avec la signature de la demande. Toutefois, le code d'erreur d'opération `ActivateGatewayInvalid` est renvoyé que pour l'[ActivateGateway](#) API.

En fonction du type d'erreur, Storage Gateway peut retourner simplement une exception, ou une exception et un code d'erreur opération. Vous trouverez des exemples de réponses d'erreur dans [Réponses d'erreur](#).

Exceptions

Le tableau suivant répertorie les exceptions AWS Storage Gateway d'API. Lorsqu'une AWS Storage Gateway opération renvoie une réponse d'erreur, le corps de la réponse contient l'une de ces exceptions. Les codes de message `InternalServerError` et `InvalidGatewayRequestException` retournent l'un des codes d'erreur d'opération [Codes d'erreur d'opération](#) qui vous donnent le code d'erreur d'opération spécifique.

Exception	Message	HTTP Status Code
<code>IncompleteSignatureException</code>	La signature spécifiée est incomplète.	400 Requête erronée
<code>InternalFailure</code>	Le traitement de la demande a échoué en raison d'une erreur inconnue, d'une exception ou d'un échec.	500 Erreur de serveur interne
<code>InternalServerError</code>	Un des messages de code d'erreur d'opération Codes d'erreur d'opération .	500 Erreur de serveur interne
<code>InvalidAction</code>	L'action ou l'opération demandée n'est pas valide.	400 Requête erronée
<code>InvalidClientTokenId</code>	Le certificat X.509 ou AWS l'ID de clé d'accès fourni n'existe pas dans nos archives.	403 Forbidden

Exception	Message	HTTP Status Code
<code>InvalidGatewayRequestException</code>	Un des messages de code d'erreur d'opération dans Codes d'erreur d'opération .	400 Requête erronée
<code>InvalidSignatureException</code>	La signature de demande que nous avons calculée ne correspond pas à la signature que vous avez fournie. Vérifiez votre clé AWS d'accès et votre méthode de signature.	400 Requête erronée
<code>MissingAction</code>	Il manque un paramètre d'action ou d'opération dans la demande.	400 Requête erronée
<code>MissingAuthenticationToken</code>	La demande doit contenir un ID de clé d' AWS accès valide (enregistré) ou un certificat X.509.	403 Forbidden
<code>RequestExpired</code>	La demande a dépassé la date d'expiration ou la date de la demande (l'un ou l'autre avec un remplissage de 15 minutes), ou la date de la demande se produit dans 15 minutes à l'avenir.	400 Requête erronée
<code>SerializationException</code>	Une erreur s'est produite lors de la sérialisation. Vérifiez que la charge utile JSON est bien formée.	400 Requête erronée
<code>ServiceUnavailable</code>	La demande a échoué en raison d'une défaillance temporaire du serveur.	503 – Service non disponible
<code>SubscriptionRequiredException</code>	L'ID de clé d' AWS accès nécessite un abonnement pour le service.	400 Requête erronée
<code>ThrottlingException</code>	Taux dépassé.	400 Requête erronée

Exception	Message	HTTP Status Code
TooManyRequests	Nombre de demandes trop élevé.	429 Trop de demandes
UnknownOperationException	Une opération inconnue a été spécifiée. Les opérations valides sont répertoriées dans Opérations dans Storage Gateway .	400 Requête erronée
UnrecognizedClientException	Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide.	400 Requête erronée
ValidationException	La valeur du paramètre d'entrée est inexacte ou hors de portée.	400 Requête erronée

Codes d'erreur d'opération

Le tableau suivant montre le mappage entre les codes d'erreur d' AWS Storage Gateway opération et APIs ceux qui peuvent renvoyer les codes. Tous les codes d'erreur de fonctionnement sont renvoyés avec l'une des deux exceptions générales (`InternalServerError` et `InvalidGatewayRequestException`) décrites dans [Exceptions](#).

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
ActivationKeyExpired	La clé d'activation spécifiée a expiré.	ActivateGateway
ActivationKeyInvalid	La clé d'activation spécifiée n'est pas valide.	ActivateGateway
ActivationKeyNotFound	La clé d'activation spécifiée n'a pas été trouvée.	ActivateGateway

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
BandwidthThrottlescheduleNotFound	La limitation de bande passante spécifiée est introuvable.	DeleteBandwidthRateLimit
CannotExportSnapshot	L'instantané spécifié ne peut pas être exporté.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
InitiatorNotFound	L'initiateur spécifié est introuvable.	DeleteChapCredentials
DiskAlreadyAllocated	Le disque spécifié est déjà attribué.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateStorediSCSIVolume
DiskDoesNotExist	Le disque spécifié n'existe pas.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateStorediSCSIVolume
DiskSizeNotGigAligned	Le disque spécifié n'est pas aligné avec les Go.	CreateStorediSCSIVolume
DiskSizeGreaterThanVolumeMaxSize	La taille du disque spécifiée est supérieure à la taille maximum du volume.	CreateStorediSCSIVolume
DiskSizeLessThanVolumeSize	La taille de disque spécifiée est inférieure à la taille du volume.	CreateStorediSCSIVolume

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
DuplicateCertificateInfo	Les informations de certificat spécifiées sont en doublon.	ActivateGateway

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
GatewayInternalError	Une erreur interne de passerelle est survenue.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateStorediSCSIVolume CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage ListLocalDisks

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
GatewayNotConnected	La passerelle spécifiée n'est pas connectée.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateStorediSCSIVolume CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage ListLocalDisks

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
GatewayNotFound	La passerelle spécifiée est introuvable.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		ListLocalDisks
		ListVolumes
		ListVolumeRecoveryPoints
		ShutdownGateway
		StartGateway
		UpdateBandwidthRateLimit
		UpdateChapCredentials
		UpdateMaintenanceStartTime
		UpdateGatewaySoftwareNow
		UpdateSnapshotSchedule

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
GatewayProxyNetworkConnectionBusy	La connexion réseau du proxy de la passerelle spécifiée est occupée.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes DescribeWorkingStorage ListLocalDisks

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
InternalError	Une erreur interne s'est produite.	ActivateGateway AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		<u>DescribeWorkingStorage</u>
		<u>ListLocalDisks</u>
		<u>ListGateways</u>
		<u>ListVolumes</u>
		<u>ListVolumeRecoveryPoints</u>
		<u>ShutdownGateway</u>
		<u>StartGateway</u>
		<u>UpdateBandwidthRateLimit</u>
		<u>UpdateChapCredentials</u>
		<u>UpdateMaintenanceStartTime</u>
		<u>UpdateGatewayInformation</u>
		<u>UpdateGatewaySoftwareNow</u>
		<u>UpdateSnapshotSchedule</u>

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
InvalidParameters	La demande spécifiée contient des paramètres non valides.	ActivateGateway AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		DescribeWorkingStorage ListLocalDisks ListGateways ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewayInformation UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule
LocalStorageLimitExceeded	La limite de stockage local a été dépassée.	AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage
LunInvalid	Le préfixe LUN spécifié est incorrect.	CreateStorediSCSIVolume

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
MaximumVolumeCount Exceeded	Le nombre de volumes maximum a été dépassé.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume DescribeCachediSCSIVolumes DescribeStorediSCSIVolumes
NetworkConfigurationChanged	La configuration du réseau de la passerelle a été modifiée.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
NotSupported	L'opération spécifiée n'est pas prise en charge.	ActivateGateway AddCache AddUploadBuffer AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteBandwidthRateLimit DeleteChapCredentials DeleteGateway DeleteVolume DescribeBandwidthRateLimit DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeChapCredentials DescribeGatewayInformation DescribeMaintenanceStartTime DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
		DescribeWorkingStorage ListLocalDisks ListGateways ListVolumes ListVolumeRecoveryPoints ShutdownGateway StartGateway UpdateBandwidthRateLimit UpdateChapCredentials UpdateMaintenanceStartTime UpdateGatewayInformation UpdateGatewaySoftwareNow UpdateSnapshotSchedule
OutdatedGateway	La passerelle spécifiée n'est pas à jour.	ActivateGateway
SnapshotInProgressException	L'instantané spécifié est en cours.	DeleteVolume
SnapshotIdInvalid	L'instantané spécifié n'est pas valide.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
StagingAreaFull	La zone intermédiaire est pleine.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
TargetAlreadyExists	La cible spécifiée existe déjà.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
TargetInvalid	La cible spécifiée n'est pas valide.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume DeleteChapCredentials DescribeChapCredentials UpdateChapCredentials
TargetNotFound	La cible spécifiée est introuvable.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume DeleteChapCredentials DescribeChapCredentials DeleteVolume UpdateChapCredentials

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
UnsupportedOperationForGatewayType	L'opération spécifiée n'est pas valide pour le type de passerelle.	AddCache AddWorkingStorage CreateCachediSCSIVolume CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint CreateStorediSCSIVolume DeleteSnapshotSchedule DescribeCache DescribeCachediSCSIVolumes DescribeStorediSCSIVolumes DescribeUploadBuffer DescribeWorkingStorage ListVolumeRecoveryPoints
VolumeAlreadyExists	Le volume spécifié existe déjà.	CreateCachediSCSIVolume CreateStorediSCSIVolume
VolumeIdInvalid	Le volume spécifié n'est pas valide.	DeleteVolume
VolumeInUse	Le volume spécifié est déjà en cours d'utilisation.	DeleteVolume

Code d'erreur d'opération	Message	Opérations qui retournent ce code d'erreur
VolumeNotFound	Le volume spécifié est introuvable.	CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint DeleteVolume DescribeCachediSCSIVolumes DescribeSnapshotSchedule DescribeStorediSCSIVolumes UpdateSnapshotSchedule
VolumeNotReady	Le volume spécifié n'est pas prêt.	CreateSnapshot CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint

Réponses d'erreur

Lorsqu'il y a une erreur, les informations de l'en-tête de réponse contiennent :

- Type de contenu : application/-1.1 x-amz-json
- Un code d'état HTTP approprié 4xx ou 5xx

Le corps d'une réponse d'erreur contient des informations sur l'erreur qui s'est produite. L'exemple de réponse d'erreur suivant illustre la syntaxe de sortie des éléments de réponse commune à toutes les réponses d'erreur.

```
{
  "__type": "String",
  "message": "String",
  "error":
    { "errorCode": "String",
```

```
    "errorDetails": "String"
  }
}
```

Le tableau suivant explique les champs de réponse d'erreur JSON affichés dans la syntaxe précédente.

__type

L'une des exceptions de [Exceptions](#).

Type : chaîne

error

Contient les détails de l'erreur propres à l'API. Dans les erreurs générales (par exemple, celles qui ne sont pas spécifiques à une API en particulier), ces informations d'erreur n'apparaissent pas.

Type : Collection

errorCode

L'un des codes d'erreur d'opération

Type : chaîne

errorDetails

Ce champ n'est pas utilisé dans la version actuelle de l'API.

Type : chaîne

message

Un des messages de code d'erreur d'opération .

Type : chaîne

Exemples de réponses d'erreur

Le corps JSON suivant est renvoyé si vous utilisez l' `DescribeStorediSCSIVolumesAPI` et spécifiez une entrée de demande ARN de passerelle qui n'existe pas.

```
{
```

```
"__type": "InvalidGatewayRequestException",
"message": "The specified volume was not found.",
"error": {
  "errorCode": "VolumeNotFound"
}
}
```

Le corps JSON suivant est retourné si Storage Gateway calcule une signature qui ne correspond pas à celle envoyée avec une demande.

```
{
  "__type": "InvalidSignatureException",
  "message": "The request signature we calculated does not match the signature you
provided."
}
```

Opérations dans Storage Gateway

Pour obtenir la liste des opérations Storage Gateway consultez [Actions](#) dans Référence d'API AWS Storage Gateway .

Historique du document de guide de l'utilisateur de passerelle de volume

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes dans chaque édition du Guide de l'utilisateur AWS Storage Gateway après avril 2018. Pour recevoir les notifications de mise à jour de cette documentation, abonnez-vous à un flux RSS.

Modification	Description	Date
IPv6 soutien	IPv6 le support est disponible sur les versions 3.x ou supérieures de l'appliance Gateway.	10 septembre 2025
Avis de modification de disponibilité pour FSx File Gateway	Amazon FSx File Gateway n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants de FSx File Gateway peuvent continuer à utiliser le service normalement. Pour des fonctionnalités similaires à FSx File Gateway, consultez ce billet de blog .	28 octobre 2024
Avis de modification de disponibilité pour FSx File Gateway	AWS Storage Gateway's FSx File Gateway ne sera plus disponible pour les nouveaux clients à partir du 28/10/24. Pour utiliser le service, vous devez vous inscrire avant cette date. Les clients existants de FSx File Gateway peuvent continuer à utiliser le service normalement. Pour des fonctionnalités similaires à FSx	26 septembre 2024

Ajout d'une option pour activer ou désactiver les mises à jour de maintenance	File Gateway, consultez ce billet de blog . Storage Gateway reçoit régulièrement des mises à jour de maintenance qui peuvent inclure des mises à niveau du système d'exploitation et des logiciels, des correctifs pour améliorer la stabilité, les performances et la sécurité, ainsi que l'accès aux nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez désormais configurer un paramètre pour activer ou désactiver ces mises à jour pour chaque passerelle individuelle de votre déploiement. Pour plus d'informations, voir Gestion des mises à jour de passerelle à l'aide de la AWS Storage Gateway console .	6 juin 2024
Support obsolète pour Tape Gateway sur Snowball Edge	Il n'est plus possible d'héberger Tape Gateway sur les appareils Snowball Edge.	14 mars 2024
Instructions mises à jour pour tester la configuration de votre passerelle à l'aide d'applications tierces	Les instructions pour tester la configuration de votre passerelle à l'aide d'applications tierces décrivent désormais le comportement attendu si votre passerelle redémarre pendant une tâche de sauvegarde en cours. Pour plus d'informations, consultez .	24 octobre 2023

[CloudWatch Alarmes recommandées mises à jour](#)

L' CloudWatch HealthNotifications alarme s'applique désormais et est recommandée pour tous les types de passerelles et de plateformes hôtes. Les paramètres de configuration recommandés ont également été mis à jour pour HealthNotifications etAvailabilityNotifications . Pour plus d'informations, voir [Comprendre les CloudWatch alarmes](#).

2 octobre 2023

[Des guides de l'utilisateur de passerelle de bande et de passerelle de volume indépendants](#)

Le guide de l'utilisateur de Storage Gateway, qui contenait auparavant des informations à la fois sur les types de passerelle de bande et de passerelle de volume, a été scindé en un guide de l'utilisateur de passerelle de bande et un guide de l'utilisateur de passerelle de volume, chacun contenant des informations sur un seul type de passerelle. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur de passerelle de bande](#) et le [Guide de l'utilisateur de passerelle de volume](#).

23 mars 2022

Mise à jour des procédures de création de passerelle	Les procédures de création de tous les types de passerelles à l'aide de la console Storage Gateway ont été mises à jour. Pour plus d'informations, consultez Création de votre passerelle .	18 janvier 2022
Nouvelle interface de bandes	La page de présentation des bandes dans la AWS Storage Gateway console a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités de recherche et de filtrage. Toutes les procédures pertinentes de ce guide ont été mises à jour pour décrire les nouvelles fonctionnalités. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion de votre passerelle de bande .	23 septembre 2021
Support pour Quest NetVault Backup 13 pour Tape Gateway	Tape Gateway prend désormais en charge Quest NetVault Backup 13 sous Microsoft Windows Server 2012 R2 ou Microsoft Windows Server 2016. Pour plus d'informations, voir Tester votre configuration à l'aide de Quest NetVault Backup .	22 août 2021

[Suppression des rubriques relatives à la passerelle de fichiers S3 des guides de passerelle de bande et de volume](#)

Afin de faciliter la compréhension des guides d'utilisation de passerelle de bande et de passerelle de volume par les clients qui configurent leurs types de passerelles respectifs, certaines rubriques inutiles ont été supprimées.

21 juillet 2021

[Prise en charge d'IBM Spectrum Protect 8.1.10 sous Windows et Linux pour la passerelle de bande](#)

La passerelle de bande prend désormais en charge IBM Spectrum Protect version 8.1.10 sur Microsoft Windows Server et Linux. Pour plus d'informations, consultez [Test de votre configuration en utilisant IBM Spectrum Protect](#).

24 novembre 2020

[Conformité au programme FedRAMP](#)

Storage Gateway est désormais conforme à FedRAMP. Pour plus d'informations, consultez [Validation de conformité pour Storage Gateway](#).

24 novembre 2020

[Limitation de la bande passante basée sur la planification](#)

Storage Gateway prend désormais en charge la limitation de la bande passante basée sur la planification pour les passerelles de bande et de volume. Pour plus d'informations, consultez [Planification de la limitation de la bande passante à l'aide de la console Storage Gateway](#).

9 novembre 2020

[Volume mis en cache et stockage en cache local des passerelles de bande multiplié par 4](#)

Storage Gateway prend désormais en charge un cache local pouvant atteindre 64 To pour les volumes mis en cache et les passerelles de bande, améliorant ainsi les performances des applications sur site en fournissant un accès à faible latence à des jeux de données de travail plus importants. Pour plus d'informations, consultez [Tailles de disque local recommandées pour votre passerelle](#).

9 novembre 2020

[Migration de passerelle](#)

Storage Gateway prend désormais en charge la migration des passerelles de volume mis en cache vers de nouvelles machines virtuelles. Pour plus d'informations, consultez [Déplacement de volumes mis en cache vers une nouvelle machine virtuelle de passerelle de volume mis en cache](#).

10 septembre 2020

[Support pour le verrouillage par rétention des bandes et la protection des bandes write-once-read-many \(WORM\)](#)

Storage Gateway prend en charge le verrouillage de rétention de bande sur les bandes virtuelles et à inscription unique et lecture multiple (WORM). Le verrouillage de rétention de bande vous permet de définir le mode et la durée de conservation des bandes virtuelles archivées, empêchant ainsi leur suppression pendant une durée fixe pouvant aller jusqu'à 100 ans. Cela inclut les contrôles d'autorisation permettant de déterminer qui peut supprimer des bandes ou modifier les paramètres de rétention. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du verrouillage de rétention de bande](#). Les bandes virtuelles activées par WORM permettent de garantir que les données des bandes actives de votre bibliothèque de bandes virtuelles ne peuvent pas être remplacées ou effacées. Pour plus d'informations, consultez la section [Protection des bandes à inscription unique et lecture multiple \(WORM\)](#).

19 août 2020

[Commandez l'apppliance matérielle via la console](#)

Vous pouvez désormais commander l'apppliance matérielle via la AWS Storage Gateway console. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de l'apppliance matérielle de Storage Gateway](#).

12 août 2020

[Support des terminaux FIPS \(Federal Information Processing Standard\) dans les nouvelles régions AWS](#)

Vous pouvez désormais activer une passerelle avec des points de terminaison FIPS dans les régions suivantes : USA Est (Ohio), USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Californie du Nord), USA Ouest (Oregon) et Canada (Centre). Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le document Références générales AWS.

31 juillet 2020

[Migration de passerelle](#)

Storage Gateway prend désormais en charge la migration des passerelles de bande et de volume stocké vers de nouvelles machines virtuelles. Pour plus d'informations, consultez [Déplacement de vos données vers une nouvelle passerelle](#).

31 juillet 2020

[Afficher les CloudWatch alarmes Amazon dans la console Storage Gateway](#)

Vous pouvez désormais consulter les CloudWatch alarmes dans la console Storage Gateway. Pour plus d'informations, voir [Comprendre les CloudWatch alarmes](#).

29 mai 2020

[Prise en charge des points de terminaison FIPS \(Federal Information Processing Standard\)](#)

Vous pouvez désormais activer une passerelle avec des points de terminaison FIPS dans les régions AWS GovCloud (US) . Pour choisir un point de terminaison FIPS pour une passerelle de volume, consultez [Choix d'un point de terminaison de service](#). Pour choisir un point de terminaison FIPS pour une passerelle de bande, consultez [Connexion de votre passerelle de bande à AWS](#).

22 mai 2020

[Nouvelles AWS régions](#)

Storage Gateway est maintenant disponible dans les régions Afrique (Le Cap) et Europe (Milan). Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le document Références générales AWS.

7 mai 2020

Prise en charge de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering

Storage Gateway prend désormais en charge la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering optimise les coûts de stockage en déplaçant automatiquement les données vers le niveau d'accès de stockage le plus économique, sans incidence sur les performances ni sur les frais d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez [Classe de stockage pour optimiser automatiquement les objets fréquemment et rarement consultés](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

30 avril 2020

[Doublement des performances de lecture et d'écriture de la passerelle de bande](#)

Storage Gateway double les performances de lecture et d'écriture des bandes virtuelles sur une passerelle de bande, ce qui vous permet d'effectuer des sauvegardes et des récupérations plus rapidement qu'auparavant. Pour plus d'informations, consultez [Recommandations en matière de performances pour les passerelles de bande](#) dans le Guide de l'utilisateur Storage Gateway.

23 avril 2020

[Prise en charge de la création automatique de bande](#)

Storage Gateway permet désormais de créer automatiquement de nouvelles bandes virtuelles. Une passerelle de bande crée automatiquement de nouvelles bandes virtuelles afin de maintenir le nombre minimal de bandes disponibles configurées et met ensuite ces nouvelles bandes à disposition aux fins de l'importation par l'application de sauvegarde, ce qui permet à vos tâches de sauvegarde de s'exécuter sans interruption. Pour plus d'informations, consultez [Création automatique de bandes](#) dans le Guide de l'utilisateur Storage Gateway.

23 avril 2020

[Nouvelle AWS région](#)

Storage Gateway est désormais disponible dans la région AWS GovCloud (USA Est). Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

12 mars 2020

[Prise en charge de l'hyperviseur KVM \(machine virtuelle basée sur le noyau Linux\)](#)

Storage Gateway offre maintenant la possibilité de déployer une passerelle sur site sur la plateforme de virtualisation KVM. Les passerelles déployées sur KVM disposent des mêmes fonctionnalités que les passerelles locales existantes. Pour plus d'informations, consultez [Hyperviseurs pris en charge et configuration requise de l'hôte](#) dans le Guide de l'utilisateur Storage Gateway.

4 février 2020

[Support pour VMware vSphere High Availability](#)

Storage Gateway prend désormais en charge la haute disponibilité VMware afin de protéger les charges de travail de stockage contre les pannes matérielles, d'hyperviseurs ou de réseau. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de VMware vSphere High Availability with Storage Gateway](#) dans le guide de l'utilisateur de Storage Gateway. Cette version inclut également des améliorations de performances. Pour plus d'informations, consultez [Performances](#) dans le Guide de l'utilisateur Storage Gateway.

20 novembre 2019

[Nouvelle AWS région pour Tape Gateway](#)

La passerelle de bande est désormais disponible dans la région Amérique du Sud (São Paulo). Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

24 septembre 2019

[Prise en charge d'IBM Spectrum Protect version 7.1.9 sur Linux et, pour les passerelles de bande, augmentation de la taille de bande maximale à 5 Tio](#)

Les passerelles de bande prennent désormais en charge IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) version 7.1.9 s'exécutant sous Linux, en plus de s'exécuter sur Microsoft Windows. Pour plus d'informations, consultez [Test de votre configuration à l'aide d'IBM Spectrum Protect](#) dans le Guide de l'utilisateur Storage Gateway. De plus, pour les passerelles de bande, la taille maximale d'une bande virtuelle est désormais augmentée de 2,5 Tio à 5 Tio. Pour plus d'informations, consultez [Quotas pour les bandes](#) dans le Guide de l'utilisateur de Storage Gateway.

10 septembre 2019

[Support pour Amazon CloudWatch Logs](#)

Vous pouvez désormais configurer des passerelles de fichiers avec Amazon CloudWatch Log Groups pour être informé des erreurs et de l'état de votre passerelle et de ses ressources. Pour plus d'informations, consultez [Getting Notified About Gateway Health and Errors With Amazon CloudWatch Log Groups](#) dans le guide de l'utilisateur de Storage Gateway.

4 septembre 2019

[Nouvelle AWS région](#)

Storage Gateway est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Hong Kong). Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

14 août 2019

[Nouvelle AWS région](#)

Storage Gateway est désormais disponible dans la région Moyen-Orient (Bahreïn). Pour plus d'informations, consultez [Points de terminaison et quotas AWS Storage Gateway](#) dans le Références générales AWS.

29 juillet 2019

[Prise en charge de l'activation d'une passerelle dans un cloud privé virtuel \(VPC\)](#)

Vous pouvez désormais activer une passerelle dans un VPC. Vous pouvez créer une connexion privée entre votre appliance logicielle sur site et une infrastructure de stockage basée sur le cloud. Pour plus d'informations, consultez [Activation d'une passerelle dans un cloud privé virtuel](#).

20 juin 2019

[Prise en charge du transfert de bandes virtuelles depuis S3 Glacier Flexible Retrieval vers S3 Glacier Deep Archive](#)

Vous pouvez maintenant déplacer vos bandes virtuelles qui sont archivées dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive pour une conservation des données économique et à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Déplacement d'une bande depuis S3 Glacier Flexible Retrieval vers S3 Glacier Deep Archive](#).

28 mai 2019

[Support du partage de fichiers SMB pour Microsoft Windows ACLs](#)

Pour les passerelles de fichiers, vous pouvez désormais utiliser les listes de contrôle d'accès Microsoft Windows (ACLs) pour contrôler l'accès aux partages de fichiers SMB (Server Message Block). Pour plus d'informations, voir [Utilisation de Microsoft Windows ACLs pour contrôler l'accès à un partage de fichiers SMB](#).

8 mai 2019

[Intégration à S3 Glacier Deep Archive](#)

La passerelle de bande s'intègre à S3 Glacier Deep Archive. Vous pouvez désormais archiver les bandes virtuelles dans S3 Glacier Deep Archive pour la conservation des données à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Archivage des bandes virtuelle s](#).

27 mars 2019

[Disponibilité de l'appareil
Storage Gateway Hardware
Appliance en Europe](#)

L'appareil Storage Gateway Hardware Appliance est maintenant disponible à l'achat en Europe. Pour plus d'informations, consultez [Régions d'appliance matérielle AWS Storage Gateway](#) dans le document Références générales AWS. De plus, vous pouvez désormais augmenter le stockage utilisable sur l'appareil Storage Gateway Hardware Appliance de 5 To à 12 To et remplacer la carte réseau cuivre installée par une carte réseau à fibre optique 10 gigabits. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de votre appliance matérielle](#).

25 février 2019

[Intégration avec AWS Backup](#)

Storage Gateway s'intègre à AWS Backup. Vous pouvez désormais l'utiliser AWS Backup pour sauvegarder des applications professionnelles sur site qui utilisent des volumes Storage Gateway pour un stockage basé sur le cloud. Pour plus d'informations, consultez [Sauvegarde de vos volumes](#).

16 janvier 2019

[Prise en charge de Bacula Enterprise et IBM Spectrum Protect](#)

Les passerelles de bande prennent maintenant en charge Bacula Enterprise et IBM Spectrum Protect. Storage Gateway prend également désormais en charge les nouvelles versions de Veritas NetBackup, Veritas Backup Exec et Quest backup. NetVault Vous pouvez désormais utiliser ces applications de sauvegarde pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'un logiciel de sauvegarde pour tester la configuration de votre passerelle.](#)

13 novembre 2018

[Prise en charge de l'appliance matérielle Storage Gateway](#)

L'appliance matérielle de Storage Gateway inclut le logiciel Storage Gateway préinstallé sur un serveur tiers. Vous pouvez gérer l'appliance dans l'AWS Management Console. L'appliance peut héberger les passerelles de fichiers, de bande et de volume. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de l'appareil Storage Gateway Hardware Appliance.](#)

18 septembre 2018

[Compatibilité avec Microsoft System Center 2016 Data Protection Manager \(DPM\)](#)

Les passerelles de bande sont désormais compatibles avec Microsoft System Center 2016 Data Protection Manager (DPM). Vous pouvez désormais utiliser Microsoft DPM pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez [Test de votre configuration à l'aide de Microsoft System Center Data Protection Manager](#).

18 juillet 2018

[Prise en charge du protocole SMB \(Server Message Block\)](#)

Ajout de la prise en charge du protocole SMB (Server Message Block) pour le partage de fichiers des passerelles de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un partage de fichiers](#).

le 20 juin 2018

[Prise en charge du chiffrement sur partage de fichiers, volumes mis en cache et bande virtuelle](#)

Vous pouvez désormais utiliser AWS Key Management Service (AWS KMS) pour chiffrer les données écrites sur un partage de fichiers, un volume mis en cache ou une bande virtuelle. Actuellement, vous pouvez utiliser l'API AWS Storage Gateway pour ce faire. Pour plus d'informations, consultez [Chiffrement des données à l'aide de AWS KMS](#).

12 juin 2018

[Support pour NovaStor DataCenter /Network](#)

Les passerelles sur bande prennent désormais en charge les NovaStor DataCenter/Network. You can now use NovaStor DataCenter/Network versions 6.4 ou 7.1 pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement sur un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez [Tester votre configuration à l'aide de NovaStor DataCenter /Network](#).

24 mai 2018

Mises à jour antérieures

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées dans chaque version du Guide de l'utilisateur AWS Storage Gateway avant mai 2018.

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge de la classe de stockage S3 One Zone_IA	Pour les passerelles de fichiers, vous pouvez désormais choisir la classe de stockage S3 One Zone_IA comme classe de stockage par défaut pour vos partages de fichiers. L'utilisation de cette classe de stockage vous permet de stocker vos données d'objet dans une seule zone de disponibilité dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Créer un partage de fichiers .	4 avril 2018
Nouvelle région	La passerelle de bande est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Singapour). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway .	3 avril 2018
Support pour les notifications d'actualisation du cache, le paiement par le demandeur et l'analyse ACLs des buckets Amazon S3.	<p>Les passerelles de fichiers vous permettent désormais d'être informé lorsque la passerelle termine l'actualisation du cache pour votre compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez le RefreshCache fichier .html dans le Storage Gateway API Reference.</p> <p>Les passerelles de fichiers permettent désormais au demandeur ou au lecteur de payer les frais d'accès au lieu du propriétaire du compartiment.</p> <p>Les passerelles de fichiers vous permettent désormais de donner le contrôle total au propriétaire du compartiment S3 qui est mappé sur le partage de fichiers NFS.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez Créer un partage de fichiers.</p>	1er mars 2018

Modifier	Description	Date de modification
Support pour Dell EMC NetWorker V9.x	Les passerelles sur bande sont désormais compatibles avec Dell EMC NetWorker V9.x. Vous pouvez désormais utiliser Dell EMC NetWorker V9.x pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement sur un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre installation à l'aide de Dell EMC NetWorker .	27 février 2018
Nouvelle région	Storage Gateway est désormais disponible dans la Région Europe (Paris). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway .	18 décembre 2017
Prise en charge de la notification de chargement de fichier et de la détermination du type MIME	<p>Les passerelles de fichiers vous permettent désormais d'être notifié lorsque tous les fichiers écrits dans votre partage de fichiers NFS ont été chargés dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez NotifyWhenUploaded le manuel Storage Gateway API Reference.</p> <p>Les passerelles de fichiers vous permettent désormais de deviner le type MIME des objets chargés en fonction des extensions de fichier. Pour plus d'informations, consultez Créer un partage de fichiers.</p>	21 novembre 2017
Support pour la version 6.5 de VMware ESXi l'hyperviseur	AWS Storage Gateway prend désormais en charge la version 6.5 de VMware ESXi l'hyperviseur. Ceci s'ajoute aux versions 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 et 6.0. Pour plus d'informations, consultez Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte .	13 septembre 2017

Modifier	Description	Date de modification
Compatibilité avec Commvault 11	Les passerelles de bande sont maintenant compatibles avec Commvault 11. Vous pouvez désormais utiliser Commvault pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Test de votre configuration à l'aide de Commvault .	12 septembre 2017
Prise en charge de la passerelle de fichiers pour l'hyperviseur Microsoft Hyper-V	Vous pouvez désormais déployer une passerelle de fichiers sur un hyperviseur Microsoft Hyper-V. Pour plus d'informations, veuillez consulter Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte .	22 juin 2017
Prise en charge de trois à cinq heures d'extraction de bandes d'une archive	Pour une passerelle de bande, vous pouvez désormais extraire vos bandes d'une archive en trois à cinq heures. Vous pouvez également déterminer la quantité de données écrites sur la bande à partir de votre application de sauvegarde ou de votre bibliothèque de bandes virtuelles (VTL). Pour plus d'informations, consultez Affichage de l'utilisation de la bande .	23 mai 2017
Nouvelle région	Storage Gateway est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Mumbai). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway .	02 mai 2017

Modifier	Description	Date de modification
Mises à jour des paramètres de partage de fichiers Prise en charge de l'actualisation du cache pour les partages de fichiers	<p>Les passerelles de fichiers ajoutent désormais des options de montage aux paramètres de partage de fichiers. Vous pouvez désormais définir des options d'écrasement et de lecture seule pour votre partage de fichiers. Pour plus d'informations, consultez Créer un partage de fichiers.</p> <p>Les passerelles de fichiers peuvent désormais rechercher dans le compartiment Amazon S3 les objets qui ont été ajoutés ou supprimés depuis que la passerelle a répertorié pour la dernière fois le contenu du compartiment et mis en cache les résultats . Pour plus d'informations, consultez RefreshCache la référence de l'API.</p>	28 mars 2017
Prise en charge du clonage d'un volume	Pour les passerelles de volumes mises en cache, il AWS Storage Gateway est désormais possible de cloner un volume à partir d'un volume existant. Pour plus d'informations, consultez Clonage d'un volume .	16 mars 2017

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge des passerelles de fichiers sur Amazon EC2	<p>AWS Storage Gateway permet désormais de déployer une passerelle de fichiers dans Amazon EC2. Vous pouvez lancer une passerelle de fichiers dans Amazon EC2 à l'aide de Amazon Machine Image (AMI) de Storage Gateway, désormais disponible en tant qu'AMI de communauté. Pour plus d'informations sur la façon de créer une passerelle de fichiers et de la déployer sur une instance EC2, consultez Créer et activer une passerelle de fichiers Amazon S3 ou Créer et activer une passerelle de FSx fichiers Amazon.</p> <p>Pour obtenir des informations sur le lancement d'une AMI de passerelle de fichiers, consultez Déploiement d'une passerelle de fichiers S3 sur un hôte Amazon EC2 ou Déploiement d'une passerelle de fichiers FSx sur un hôte Amazon EC2.</p>	08 février 2017
Compatibilité avec Arcserve 17	<p>La passerelle de bande est maintenant compatible avec Arcserve 17. Vous pouvez désormais utiliser Arcserve pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement sur S3 Glacier Flexible Retrieval. Pour plus d'informations, consultez Tester votre configuration à l'aide d'Arcserve Backup r17.0.</p>	17 janvier 2017
Nouvelle région	<p>Storage Gateway est désormais disponible dans la région UE (Londres). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway.</p>	13 décembre 2016
Nouvelle région	<p>Storage Gateway est désormais disponible dans la région Canada (Centre). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway.</p>	08 décembre 2016

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge de la passerelle de fichiers	En plus de la passerelle de volume et la passerelle de bande, Storage Gateway propose désormais la prise en charge de la passerelle de fichiers. La passerelle de fichiers associe un service et une appliance logicielle virtuelle, vous permettant de stocker et récupérer des objets dans Amazon S3 à l'aide de protocoles de fichiers standard tels que NFS (Network File System). La passerelle permet d'accéder aux objets dans Amazon S3 sous forme de fichiers sur un point de montage NFS.	29 novembre 2016
Backup Exec 16	La passerelle de bande est maintenant compatible avec Backup Exec 16. Vous pouvez désormais utiliser Backup Exec 16 pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre configuration à l'aide de Veritas Backup Exec .	7 novembre 2016
Compatibilité avec Micro Focus (HPE) Data Protector 9.x	La passerelle de bande est maintenant compatible avec Micro Focus (HPE) Data Protector 9.x. Vous pouvez désormais utiliser HPE Data Protector pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement sur S3 Glacier Flexible Retrieval. Pour plus d'informations, consultez Test de votre configuration à l'aide de Micro Focus (HPE) Data Protector .	2 novembre 2016
Nouvelle région	Storage Gateway est désormais disponible dans la région USA Est (Ohio). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway .	17 octobre 2016

Modifier	Description	Date de modification
Nouvelle conception de la console Storage Gateway	La console de gestion de Storage Gateway a été modifiée pour faciliter la configuration, la gestion et la surveillance de vos passerelles, volumes et bandes virtuelles. L'interface utilisateur fournit désormais des vues qui peuvent être filtrées et fournit des liens directs vers AWS des services intégrés tels qu' CloudWatch Amazon EBS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Inscrivez-vous pour AWS Storage Gateway .	30 août 2016
Compatibilité avec Veeam Backup & Replication V9 Mise à jour 2 ou ultérieure	La passerelle de bande est maintenant compatible avec Veeam Backup & Replication V9 Mise à jour 2 ou ultérieure (c'est-à-dire la version 9.0.0.1715 ou ultérieure). Vous pouvez désormais utiliser Veeam Backup & Replication V9 Mise à jour 2 ou ultérieure pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre configuration à l'aide de Veeam Backup & Replication .	15 août 2016
Volume et capture d'écran plus longs IDs	Storage Gateway introduit une version plus longue IDs pour les volumes et les instantanés. Vous pouvez activer le format d'identifiant plus long pour vos volumes, instantanés et autres AWS ressources prises en charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Comprendre les ressources et les ressources de Storage Gateway IDs .	25 avril 2016

Modifier	Description	Date de modification
<p>Nouvelle région</p> <p>Prise en charge du stockage jusqu'à 512 Tio pour les volumes stockés</p> <p>Autres mises à jour et améliorations de la passerelle sur la console locale Storage Gateway</p>	<p>La passerelle de bande est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Séoul). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway.</p> <p>Pour les volumes stockés, vous pouvez désormais créer jusqu'à 32 volumes de stockage, chacun pouvant accueillir 16 Tio de données, pour un maximum de 512 Tio de stockage. Pour plus d'informations, consultez Architecture des volumes stockés et AWS Storage Gateway quotas.</p> <p>La taille totale de toutes les bandes d'une bibliothèque de bandes virtuelles passe à 1 Pio. Pour plus d'informations, consultez AWS Storage Gateway quotas.</p> <p>Vous pouvez désormais définir le mot de passe de la console locale de la machine virtuelle sur la console Storage Gateway. Pour plus d'informations, veuillez consulter Définition du mot de passe de la console locale depuis la console Storage Gateway.</p>	<p>21 mars 2016</p>
<p>Compatibilité avec pour Dell EMC NetWorker 8.x</p>	<p>Tape Gateway est désormais compatible avec Dell EMC NetWorker 8.x. Vous pouvez désormais utiliser Dell EMC NetWorker pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement sur un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre installation à l'aide de Dell EMC NetWorker.</p>	<p>29 février 2016</p>

Modifier	Description	Date de modification
Support de l'VMware ESXi hyperviseur version 6.0 et de l'initiateur iSCSI Red Hat Enterprise Linux 7	AWS Storage Gateway prend désormais en charge la version 6.0 de l'VMware ESXi hyperviseur et l'initiateur iSCSI Red Hat Enterprise Linux 7. Pour plus d'informations, consultez Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte et Initiateurs iSCSI pris en charge .	20 octobre 2015
Restructuration du contenu	Cette version inclut cette amélioration : la documentation inclut maintenant une section sur la gestion de la passerelle activée qui regroupe les tâches de gestion communes à toutes les solutions de passerelle. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la gestion de la passerelle après son déploiement et son activation. Pour plus d'informations, consultez Gestion de la passerelle de volume .	

Modifier	Description	Date de modification
<p>Prise en charge du stockage jusqu'à 1 024 TiO pour les volumes mis en cache</p> <p>Support du type d'adaptateur réseau VMXNET3 (10 GbE) dans VMware ESXi l'hyperviseur</p> <p>Améliorations des performances</p> <p>Diverses améliorations et mises à jour de la console locale Storage Gateway</p>	<p>Pour les volumes mis en cache, vous pouvez désormais créer jusqu'à 32 volumes de stockage, chacun pouvant accueillir 32 TiO de données, pour un maximum de 1 024 TiO de stockage. Pour plus d'informations, consultez Architecture des volumes mis en cache et AWS Storage Gateway quotas.</p> <p>Si votre passerelle est hébergée sur un VMware ESXi hyperviseur, vous pouvez la reconfigurer pour utiliser le type d'VMXNET3 adaptateur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration des adaptateurs réseau pour votre passerelle.</p> <p>Le taux de chargement maximal pour Storage Gateway a augmenté à 120 Mo par seconde et le taux de téléchargement maximal a augmenté de 20 Mo par seconde.</p> <p>La console locale Storage Gateway a été mise à jour et améliorée avec des fonctionnalités supplémentaires vous permettant d'effectuer des tâches de maintenance. Pour plus d'informations, consultez Configuration de votre passerelle réseau.</p>	<p>16 septembre 2015</p>
<p>Prise en charge du balisage</p>	<p>Storage Gateway prend désormais en charge le balisage des ressources. Vous pouvez maintenant ajouter des balises aux passerelles, volumes et bandes virtuelles afin de faciliter leur gestion. Pour plus d'informations, consultez Balisage des ressources Storage Gateway.</p>	<p>2 septembre 2015</p>

Modifier	Description	Date de modification
Compatibilité avec Quest (anciennement Dell) NetVault Backup 10.0	Tape Gateway est désormais compatible avec Quest NetVault Backup 10.0. Vous pouvez désormais utiliser Quest NetVault Backup 10.0 pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement sur un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre configuration à l'aide de Quest NetVault Backup .	22 juin 2015

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge des volumes de stockage de 16 Tio pour les configurations de passerelle de volume stocké	Storage Gateway prend désormais en charge les volumes de stockage de 16 Tio pour les configurations de passerelle de volume stocké. Vous pouvez désormais créer 12 volumes de 16 Tio pour un maximum de 192 Tio de stockage. Pour plus d'informations, consultez Architecture des volumes stockés .	3 juin 2015
Prise en charge des contrôles de ressources système sur la console locale Storage Gateway	Vous pouvez désormais déterminer si les ressources de votre système (cœurs virtuels du processeur, taille du volume racine et RAM) sont suffisantes pour que la passerelle fonctionne correctement. Pour plus d'informations, consultez Affichage de l'état des ressources système de la passerelle ou Affichage de l'état des ressources système de la passerelle .	
Prise en charge de l'initiateur iSCSI Red Hat Enterprise Linux 6	Storage Gateway prend désormais en charge l'initiateur iSCSI Red Hat Enterprise Linux 6. Pour plus d'informations, consultez Conditions requises pour configurer Volume Gateway .	
	<p>Cette version comprend les mises à jour et améliorations de Storage Gateway suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur la console Storage Gateway, vous pouvez maintenant voir la date et l'heure de la dernière mise à jour du logiciel de la passerelle. Pour plus d'informations, consultez Gestion des mises à jour de passerelle.• Storage Gateway fournit maintenant une API que vous pouvez utiliser pour afficher les initiateurs iSCSI connectés à vos volumes de stockage. Pour	

Modifier	Description	Date de modification
	<p>plus d'informations, consultez ListVolumelInitiators la référence de l'API.</p>	
<p>Prise en charge de l'hyperviseur Microsoft Hyper-V versions 2012 et 2012 R2</p>	<p>Storage Gateway prend désormais en charge l'hyperviseur Microsoft Hyper-V versions 2012 et 2012 R2. Cette prise en charge s'ajoute à celle de l'hyperviseur Microsoft Hyper-V version 2008 R2. Pour plus d'informations, consultez Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte.</p>	<p>30 avril 2015</p>
<p>Compatibilité avec Symantec Backup Exec 15</p>	<p>La passerelle de bande est maintenant compatible avec Symantec Backup Exec 15. Vous pouvez désormais utiliser Symantec Backup Exec 15 pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre configuration à l'aide de Veritas Backup Exec.</p>	<p>6 avril 2015</p>
<p>Prise en charge de l'authentification CHAP pour les volumes de stockage</p>	<p>Storage Gateway prend désormais en charge la configuration de l'authentification CHAP pour les volumes de stockage. Pour plus d'informations, consultez Configurer l'authentification CHAP pour vos volumes.</p>	<p>2 avril 2015</p>
<p>Support pour les versions 5.1 et 5.5 de l'VMware ESXi hyperviseur</p>	<p>Storage Gateway prend désormais en charge les versions 5.1 et 5.5 de l'VMware ESXi hyperviseur. Cela s'ajoute à la prise en charge des versions 4.1 et 5.0 de l'VMware ESXi hyperviseur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte.</p>	<p>30 mars 2015</p>

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge de l'utilitaire Windows CHKDSK	Storage Gateway prend désormais en charge l'utilitaire Windows CHKDSK. Vous pouvez utiliser cet utilitaire pour vérifier l'intégrité de vos volumes et corriger des erreurs sur ces derniers. Pour plus d'informations, consultez Résolution des problèmes de volume .	04 mars 2015
Intégration avec AWS CloudTrail pour capturer les appels d'API	<p>Storage Gateway est désormais intégré à AWS CloudTrail. AWS CloudTrail capture les appels d'API effectués par ou pour le compte de Storage Gateway dans votre compte Amazon Web Services et envoie les fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Connexion et surveillance dans AWS Storage Gateway.</p> <p>Cette version comprend la mise à jour et l'amélioration de Storage Gateway suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Des bandes virtuelles comportant des données imprécises dans le stockage de cache (c'est-à-dire contenant des éléments qui n'ont pas été téléchargés sur AWS) sont maintenant récupérées lorsque lecteur mis en cache de la passerelle est modifié. Pour plus d'informations, consultez Récupération d'une bande virtuelle à partir d'une passerelle irrécupérable.	16 décembre 2014

Modifier	Description	Date de modification
<p>Compatibilité avec des logiciels de sauvegarde supplémentaires et le changeur de média</p>	<p>La passerelle de bande est maintenant compatible avec les logiciels de sauvegarde suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Symantec Backup Exec 2014• Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager• Veeam Backup & Replication V7• Veeam Backup & Replication V8 <p>Vous pouvez désormais utiliser ces quatre produits logiciels de sauvegarde avec la bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) de Storage Gateway pour les sauvegardes dans Amazon S3 et l'archivage direct dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un logiciel de sauvegarde pour tester la configuration de votre passerelle.</p> <p>Storage Gateway fournit maintenant un changeur de média supplémentaire qui fonctionne avec le nouveau logiciel de sauvegarde.</p> <p>Cette version inclut diverses AWS Storage Gateway améliorations et mises à jour.</p>	<p>3 novembre 2014</p>
<p>Région Europe (Francfort)</p>	<p>Storage Gateway est désormais disponible dans la région Europe (Francfort). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS compatibles avec Storage Gateway.</p>	<p>23 octobre 2014</p>

Modifier	Description	Date de modification
Restructuration du contenu	Création d'une section Mise en route commune à toutes les solutions de passerelle. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour vous permettre de télécharger, de déployer et d'activer une passerelle. Une fois que vous avez déployé et activé une passerelle, vous pouvez passer à des instructions propres aux configurations de passerelle de volume stocké, de passerelle de volume mis en cache ou de passerelle de bande. Pour plus d'informations, consultez Création d'une passerelle de bande .	19 mai 2014
Compatibilité avec Symantec Backup Exec 2012	La passerelle de bande est maintenant compatible avec Symantec Backup Exec 2012. Vous pouvez désormais utiliser Symantec Backup Exec 2012 pour sauvegarder vos données sur Amazon S3 et les archiver directement dans un stockage hors ligne (S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive). Pour plus d'informations, consultez Tester votre configuration à l'aide de Veritas Backup Exec .	28 avril 2014

Modifier	Description	Date de modification
<p>Prise en charge du clustering de basculement Windows Server</p> <p>Support pour l'VMware initiateur ESX</p> <p>Prise en charge de l'exécution des tâches de configuration sur la console locale Storage Gateway</p>	<ul style="list-style-type: none"> Storage Gateway permet désormais de connecter plusieurs hôtes au même volume, si les hôtes coordonnent leur accès en utilisant le clustering de basculement Windows Server (WSFC). Toutefois, la connexion de plusieurs hôtes au même volume ne peut se faire sans utiliser WSFC. Storage Gateway vous permet maintenant de gérer la connectivité de stockage directement par le biais de votre hôte ESX. Cela constitue une alternative à l'utilisation d'initiateurs résidant dans le système d'exploitation invité de votre VMS. Storage Gateway prend désormais en charge l'exécution des tâches de configuration sur la console locale Storage Gateway. Pour plus d'informations sur l'exécution des tâches de configuration sur des passerelles déployées sur site, consultez Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle ou Exécution des tâches sur la console locale de machine virtuelle. Pour plus d'informations sur l'exécution des tâches de configuration sur des passerelles déployées sur une instance EC2, consultez Exécution des tâches sur la console locale Amazon EC2 ou Exécution des tâches sur la console locale Amazon EC2. 	<p>31 janvier 2014</p>

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge de la bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) et présentation de l'API version 2013-06-30	<p>Storage Gateway connecte une appliance logicielle sur site à un stockage basé sur le cloud afin d'intégrer votre environnement informatique sur site à l'infrastructure AWS de stockage. Outre les passerelles de volume (volumes mis en cache et volumes stockés), Storage Gateway prend désormais en charge les passerelles et les bibliothèques de bandes virtuelles (VTL). Vous pouvez configurer la passerelle de bande avec jusqu'à 10 lecteurs de bandes virtuelles par passerelle. Chaque lecteur de bandes virtuelles répond à l'ensemble de commandes SCSI afin que les applications de sauvegarde sur site existantes fonctionnent sans modification. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Storage Gateway .</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour une présentation de l'architecture, consultez Fonctionnement de la passerelle de bande (architecture).• Pour commencer à utiliser la passerelle de bande, consultez Création d'une passerelle de bande.	5 novembre 2013
Prise en charge de Microsoft Hyper-V	<p>Storage Gateway offre maintenant la possibilité de déployer une passerelle sur site sur la plateforme de virtualisation de Microsoft Hyper-V. Les passerelles déployées sur Microsoft Hyper-V ont toutes les mêmes fonctions et fonctionnalités que la passerelle Storage Gateway sur site existante. Pour commencer à déployer une passerelle avec Microsoft Hyper-V, consultez Hyperviseurs pris en charge et exigences pour l'hôte.</p>	10 avril 2013

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge du déploiement d'une passerelle sur Amazon EC2	Storage Gateway permet désormais de déployer une passerelle dans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Vous pouvez lancer une instance de passerelle dans Amazon EC2 à l'aide de l'AMI de Storage Gateway disponible dans AWS Marketplace . Pour commencer à déployer une passerelle à l'aide de l'AMI Storage Gateway, consultez Déployer une instance Amazon EC2 personnalisée pour Volume Gateway .	15 janvier 2013

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge des volumes mis en cache et présentation de l'API version 2012-06-30	<p>Dans cette version, Storage Gateway prend en charge les volumes mis en cache. Les volumes mis en cache réduisent le besoin de redimensionner votre infrastructure de stockage sur site, tout en fournissant à vos applications un accès à faible latence à leurs données actives. Vous pouvez créer des volumes de stockage allant jusqu'à 32 TiB et les monter comme appareils iSCSI à partir de vos serveurs d'applications sur site. Les données écrites sur les volumes mis en cache sont stockées dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), avec seulement un cache en local pour vos données récemment écrites et consultées sur votre matériel de stockage sur site. Les volumes mis en cache vous permettent d'utiliser Amazon S3 pour les données où des latences de récupération plus élevées sont acceptables, notamment pour les données peu consultées ou plus anciennes, tout en maintenant un stockage sur site pour les données nécessitant un accès à faible latence.</p> <p>Dans cette version, Storage Gateway présente également une nouvelle version d'API qui, en plus de soutenir les opérations en cours, fournit de nouvelles opérations pour prendre en charge les volumes mis en cache.</p> <p>Pour plus d'informations sur les deux solutions Storage Gateway, consultez Fonctionnement d'une passerelle de volume.</p> <p>Vous pouvez également effectuer une configuration de test. Pour plus d'informations, consultez Création d'une passerelle de bande.</p>	29 octobre 2012

Modifier	Description	Date de modification
Prise en charge des API et d'IAM	<p>Dans cette version, Storage Gateway introduit la prise en charge des API ainsi que la prise en charge de Gestion des identités et des accès AWS(IAM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise en charge des API : vous pouvez désormais configurer et gérer vos ressources Storage Gateway par programme. Pour plus d'informations sur les API, consultez Référence d'API pour Storage Gateway dans le Guide d'utilisateur AWS Storage Gateway . • Prise en charge d'IAM : Gestion des identités et des accès AWS (IAM) vous permet de créer des utilisateurs et de gérer l'accès utilisateur à vos ressources Storage Gateway à l'aide de politiques IAM. Pour obtenir des exemples de politiques IAM, consultez Identity and Access Management pour AWS Storage Gateway. Pour plus d'informations sur IAM, consultez page détaillée de Gestion des identités et des accès AWS (IAM). 	9 mai 2012
Prise en charge des adresses IP statiques	Vous pouvez maintenant spécifier une adresse IP statique pour votre passerelle locale. Pour plus d'informations, consultez Configuration de votre passerelle réseau .	5 mars 2012
Nouveau guide	Il s'agit de la première version du Guide de l'utilisateur AWS Storage Gateway .	24 janvier 2012

Campagne de migration de Storage Gateway AL2 vers AL2 023

AWS fait passer le système d'exploitation (OS) de l'appliance Storage Gateway d'Amazon Linux 2 à la version AL2 023 afin de permettre de nouvelles fonctionnalités de stockage dans le cloud hybride et de maintenir des normes de performance et de sécurité optimales. Cette transition aura un impact AL2 sur toutes les versions de l'appliance Storage Gateway basée sur S3 File Gateway version 1.x, Tape Gateway version 2.x et Volume Gateway version 2.x. Vous devez terminer la migration avant le 30 juin 2026, car la prise en charge de ces systèmes AWS cessera par la suite.

Vous pouvez déterminer si vos passerelles ont besoin d'une migration à l'aide de plusieurs méthodes. La AWS console affiche un message d'obsolescence dans l'onglet Détails de la passerelle pour les passerelles concernées. En outre, l'[DescribeGatewayInformation](#) API fournit un accès programmatique pour vérifier le champ de date de dépréciation. Le AWS Health Dashboard répertorie les passerelles concernées sous l'onglet Ressources concernées. Toutefois, la liste n'est pas mise à jour immédiatement après la migration d'une passerelle. Le processus de migration lui-même est conçu avec la sécurité des données comme priorité, en stockant une copie des données des machines virtuelles de passerelle sur site AWS avant le début de la migration afin de permettre une restauration facile si nécessaire.

AWS fournit des guides de migration complets spécifiques à chaque type de passerelle. Une fois la migration terminée, vous devez vérifier le succès en vérifiant que les avertissements d'obsolescence n'apparaissent plus dans l'onglet Détails de la passerelle de la AWS console, ou en utilisant l'[DescribeGatewayInformation](#) API pour confirmer que le champ de date de dépréciation est absent. Surtout, vous ne devez pas revenir à votre AL2 passerelle après avoir migré avec succès vers AL2 023, car cela peut entraîner des problèmes opérationnels.

Tout au long de la période de migration, nous vous enverrons des notifications de rappel mensuelles par e-mail, ainsi que l'onglet Changements planifiés du AWS Health Dashboard pour vous aider à planifier et à terminer vos migrations. Si vous rencontrez des problèmes lors de la migration, contactez le [AWS Support](#) pour obtenir de l'aide et des conseils de dépannage.

Liens rapides et ressources

Référence de migration des versions de Gateway

Il est facile de comprendre quelles passerelles nécessitent une migration en se basant sur le numéro de version du logiciel de passerelle. Il est important de noter que même les passerelles récemment activées basées sur le système d'exploitation Amazon Linux 2 nécessitent toujours une migration d'ici le 30 juin 2026.

Type de passerelle	AL2 Version (nécessite une migration)	AL2Version 023 (cible)
Passerelle de fichiers S3	Version 1.x	Version 2.x
Sauvegarde sur bande virtuelle	Version 2.x	Version 3.x
Sauvegarde en volumes	Version 2.x	Version 3.x

Chronologie de la migration

Le calendrier de migration inclut plusieurs étapes critiques :

- 28 octobre 2025 : tous les nouveaux déploiements de passerelles initiés depuis la console Storage Gateway utiliseront par défaut AL2 023 images.
- 5 janvier 2026 : AWS commencera à restreindre les activations des nouvelles AL2 passerelles.
- 30 juin 2026 : les passerelles AL2 basées cesseront de recevoir les mises à jour logicielles et le AWS support prendra fin. Après cette date, vous pourrez continuer à utiliser des appareils AL2 basés sur ces derniers, mais ils ne recevront aucune nouvelle mise à jour logicielle, aucun correctif de sécurité ou aucune correction de bogue, et la maintenance de ces systèmes sera de votre seule responsabilité.

Guides de migration

- [Guide de migration de la passerelle de fichiers S3](#)
- [Guide de migration de Tape Gateway](#)

- [Guide de migration de Volume Gateway](#)

Support et surveillance

- [Console Storage Gateway](#)
- [AWS Personal Health Dashboard](#)
- [AWS Support de contact](#)

Questions fréquentes (FAQ)

Qu'advient-il de mes données pendant la migration ?

Vos données restent stockées de manière durable AWS tout au long du processus de migration. La procédure de migration inclut le stockage d'une copie des données de votre machine virtuelle de passerelle sur site AWS pour une restauration facile si nécessaire.

Y aura-t-il des interruptions pendant la migration ?

Le calendrier de migration et les éventuelles interruptions de service dépendent du type et de la configuration de votre passerelle. Consultez le guide de migration spécifique à la passerelle correspondant à votre déploiement pour obtenir des informations détaillées.

Que se passera-t-il si je ne migre pas avant le 30 juin 2026 ?

Votre passerelle continuera de fonctionner normalement et les données y resteront stockées en toute sécurité AWS, mais vous devez migrer les passerelles concernées avant le 30 juin 2026 pour continuer à bénéficier des mises à jour et de l'assistance.

Puis-je continuer à utiliser ma passerelle AL2 basée après la migration ?

Non, vous ne devez pas utiliser votre AL2 passerelle avec votre nouvelle passerelle AL2 023 après une migration réussie. Utilisez uniquement votre nouvelle passerelle AL2 basée sur 023 à l'avenir. L'utilisation simultanée des deux passerelles AL2 et de la passerelle AL2 023 peut entraîner des problèmes opérationnels.

Je rencontre des problèmes lors de la migration. Que dois-je faire ?

Contactez le [AWS Support](#) pour obtenir de l'aide. Notre équipe d'assistance peut vous aider à résoudre les problèmes de migration et vous guider tout au long du processus.

Notes de mise à jour relatives au logiciel de l'appliance Volume Gateway

Ces notes de mise à jour décrivent les fonctionnalités nouvelles et mises à jour, les améliorations et les correctifs inclus dans chaque version de l'appliance Volume Gateway. Chaque version du logiciel est identifiée par sa date de sortie et un numéro de version unique.

Vous pouvez déterminer le numéro de version logicielle d'une passerelle en consultant sa page de détails dans la console Storage Gateway ou en appelant l'action [DescribeGatewayInformation](#) API à l'aide d'une AWS CLI commande similaire à la suivante :

```
aws storagegateway describe-gateway-information --gateway-arn  
"arn:aws:storagegateway:us-west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

Le numéro de version est renvoyé dans le SoftwareVersion champ de réponse de l'API.

Note

Une passerelle ne communiquera pas les informations relatives à la version du logiciel dans les cas suivants :

- La passerelle est hors ligne.
- La passerelle exécute un logiciel plus ancien qui ne prend pas en charge les rapports de version.
- Le type de passerelle est FSx File Gateway.

Pour plus d'informations sur les mises à jour de Volume Gateway, notamment sur la façon de modifier le calendrier de maintenance et de mise à jour automatique par défaut pour une passerelle, consultez [Gestion des mises à jour de passerelle à l'aide de la console AWS Storage Gateway](#).

Pour plus d'informations sur la migration de Volume Gateway d'Amazon Linux 2 vers AL2023, consultez [AL2 Migration vers AL2 023](#).

Passerelles basées sur Amazon Linux 2023 (AL2023)

Le tableau suivant répertorie les notes de mise à jour pour les passerelles basées sur AL2023.

Note

Les versions 2.x.x de Gateway ne peuvent pas être mises à jour vers la version 3.x.x.

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
02/03/2026/	3.2.3	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes• Résolution d'un problème lié aux journaux de passerelle sur certaines passerelles
12/02/2026/	3.2.2	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes• Résolution d'un problème lié aux mises à jour logicielles sur les AL2023 passerelles configurées avec des points de terminaison VPC (VPCE) définis sur des adresses IP statiques
02/02/2026/	3.2.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
		passerelles nouvelles et existantes
06/01/2021	3.1.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
04/12/2025	3,0.6	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
06/11/2025	3.0.5	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
10/10/2025	3.0.4	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
12/09/2025	3.0.3	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
29/08/2025	3.0.2	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes• Problèmes résolus liés à la configuration IP statique
18/08/2025	3.0.1	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
16/07/2025	3.0.0	<ul style="list-style-type: none">• Version initiale du nouveau système d'exploitation• IPv6 Support supplémentaire

Passerelles basées sur Amazon Linux (2AL2)

Le tableau suivant répertorie les notes de mise à jour pour les passerelles basées surAL2.

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
02/03/2026/	2.14.2	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
02/02/2026/	2.14.1	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
05/01/2021	2.14.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
05/12/2025	2.13.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
03/11/2025	2,1,15	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
2025-10-01	2,1,14	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
02/09/2025	2,1,13	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
31/07/2025	2,12,12	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
2025-07-01	2.12,11	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
02/06/2025	2,1,10	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
01/05/2025	2.12,9	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
01/05/2025	2.12,8	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
01/04/2025	2.12,7	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
04/03/2025	2.12,6	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
04/02/2025	2,1,5	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes• Résolution d'un problème selon lequel les passerelles pouvaient rester bloquées à l'état d'arrêt après une mise à jour logicielle
07-01-2025	2.12.3	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
2024-12-06	2.12.2	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
06/11/2024	2.12.1	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
2024-10-03	2.12.0	<ul style="list-style-type: none">• Résolution d'un problème selon lequel l'initiateur iSCSI ne se reconnectait pas automatiquement aux volumes après le redémarrage de la passerelle ou la mise à jour logicielle de la passerelle• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
30/08/2024/	2.11.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
29/07/2024	2.10.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes• Corrections de bogues et améliorations diverses

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
17/06/2024	2.9.2	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des passerelles nouvelles et existantes
28/05/2024	2.9.0	<ul style="list-style-type: none">• Réduction du temps de redémarrage de la passerelle lors des mises à jour logicielles• Réduction de la quantité de données transférées pour estimer la bande passante du réseau
08-05-2024/	2.8.3	<ul style="list-style-type: none">• Résolution d'un problème de connectivité au cloud lors de l'utilisation d' SOCKS5 un proxy
10/04/2024-04	2.8.1	<ul style="list-style-type: none">• Résolution d'un problème d'utilisation de la mémoire introduit dans la version 2.8.0• mises à jour des correctifs de sécurité• Processus de mise à jour logicielle amélioré• Correction d'un composant NTP (Network Time Protocol) manquant pour les nouvelles passerelles

Date de parution	Version du logiciel	Notes de mise à jour
06/03/2024	2.8.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des nouvelles passerelles• mises à jour des correctifs de sécurité
19/12/2023	2.7.0	<ul style="list-style-type: none">• Système d'exploitation et éléments logiciels mis à jour pour améliorer la sécurité et les performances des nouvelles passerelles
14/12/2023	2.6.6	<ul style="list-style-type: none">• Publication de maintenance

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.